・Windows PCまたはMacでご使用になる場合は、必ず最新のSxSデバイスドライバをインストールしてください。詳細は次のホームページでご確認ください。

https://www.sonycreativesoftware.com/jp/software ・機器のファームウェアのアップデートについては、機器のホームページをご確認下さい。 https://www.sony.jp/xdcam/

/ 及合ひノノ /	$\Delta J \perp J \cup J \cup J$	7 / Ma 2010			Tittps://www.sorry.jp/xucarri/
機器のファイ	イル形式と異なる	SxSメモリーカード	をご使用になる場合	、ご使用前に機器でSxst	Sメモリーカードを再フォーマットする必要があります。
*フォーマッ	ルオスと記録され	h ていろデータけ?	肖夫されます フォー	-マットの前に必ずバッ	クアップを取ってください

	は実体ですることであり	ータは月女されより。ノオーマツ	トの前に必ずバックアップを取ってくださ 	さい。	SxS-1				SxS PRO				SxS PRO+			SxS PRO X
			SBS-32G1*1	SBS-32G1A SBS-64G1A	SBS-32G1B SBS-64G1B SBS-128G1B	SBS-32G1C	SBS-64G1C SBS-128G1C	SBP-8 SBP-16	SBP-32	SBP-64A	SBP-64B SBP-128B	SBP-64C SB128C	SBP-64D SBP-128D	SBP-256D	SBP-64E SBP-128E SBP-256E	SBP-120F SBP-240F
		【メディア】出荷時の ファイルフォーマット	FAT32	FAT32	FAT32	exFAT	exFAT	FAT32	FAT32	FAT32	FAT32	FAT32	exFAT	exFAT	exFAT	exFAT
		【機器】対応ファイル フォーマット														
PMW-EX1					機器のファームウェア・バージョンは			0		ノは 機器のファームウェア・バージョンは		機器のファームウェア・バージョンは				機器のファームウェア・バージョンは
PMW-100			1.20以降にて対応します。 O MXF記録する際はメディアのファームウェア・アップグレード(機能拡張)が必要です。	1.25以降にて対応します。 〇	1.30以降にて対応します。 〇	1.30以降にて対応します。 〇	1.30以降にて対応します。 O	0	1.20以降にて対応します。 〇	1.25以降にて対応します。 O	1.30以降にて対応します。 O	1.30以降にて対応します。 O	1.30以降にて対応します。 O	1.30以降にて対応します。 O	1.30以降にて対応します。 O	1.30以降にて対応します。 O
PMW-160		UDF/FAT32	O MXF記録する際はメディアのファーム ウェア・アップグレード(機能拡張)が 必要です。	<u> </u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PMW-200		UDF/FAT32	O MXF記録する際はメディアのファーム ウェア・アップグレード(機能拡張)が 必要です。	<u> </u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PMW-EX3	35					○ 機器のファームウェア・バージョン (1.2以降にて対応します。	○ は 機器のファームウェア・バージョンは 1.2以降にて対応します。	0	0	○ 機器のファームウェア・バージョンは 1.15 以降にて対応します。	○ 機器のファームウェア・バージョンは 1.2以降にて対応します。	○ 機器のファームウェア・バージョンは 1.2以降にて対応します。	○ 機器のファームウェア・バージョンは 1.2以降にて対応します。	○ 機器のファームウェア・バージョンは 1.2以降にて対応します。	○ 機器のファームウェア・バージョンは 1.2 以降にて対応します。	○ 機器のファームウェア・バージョンは 1.2 以降にて対応します。
PMW-EX30				○ 機器のファームウェア・バージョンは 1.20以降にて対応します。	○ 機器のファームウェア・バージョンは 1.30 以降にて対応します。	○ 機器のファームウェア・バージョン (1.30以降にて対応します。	○ は 機器のファームウェア・バージョンは 1.30以降にて対応します。	0	0	● (機器のファームウェア・バージョンは 1.20 以降にて対応します。	○ 機器のファームウェア・バージョンは 1.30以降にて対応します。	○ 機器のファームウェア・バージョンは 1.30以降にて対応します。	○ 機器のファームウェア・バージョンは 1.30以降にて対応します。	○ 機器のファームウェア・バージョンは 1.30以降にて対応します。	○ 機器のファームウェア・バージョンは 1.30以降にて対応します。	○ 機器のファームウェア・バージョンは 1.30以降にて対応します。
PMW-EX1R		FAT32	0	○ 機器のファームウェア・バージョンは 1.15 以降にて対応します。	○ 機器のファームウェア・バージョンは 1.3 以降にて対応します。	○ 機器のファームウェア・バージョン (1.3以降にて対応します。	○ は 機器のファームウェア・バージョンは 1.3以降にて対応します。	0	0	○ 機器のファームウェア・バージョンに 1.15以降にて対応します。	○ 機器のファームウェア・バージョンは 1.3以降にて対応します。	○ 機器のファームウェア・バージョンは 1.3以降にて対応します。	○ 機器のファームウェア・バージョンは 1.3以降にて対応します。	○ 機器のファームウェア・バージョンは 1.3以降にて対応します。	○ 機器のファームウェア・バージョンは 1.3 以降にて対応します。	○ 機器のファームウェア・バージョンは 1.3以降にて対応します。
PMW-350		FAT32	0	0	〇 機器のファームウェア・バージョンは	0	● C C 対応します。 は 機器のファームウェア・バージョンは 1.4以降にて対応します。	0	0	0	● 機器のファームウェア・バージョンは 1.4以降にて対応します。	0	0	0	0	0
PMW-320		FAT32	0	0	0	0	○	0	0	0	0	0	0	機器のファームウェア・バージョンは	0	0
PMW-F3		FAT32	0	0	〇 機器のファームウェア・バージョンは	0	● C	0	0	0	0	0	0	世界のファームウェア・バージョンは 1.4以降にて対応します。	0	0
PMW-F5		exFAT	×*9	O* 6	O*6	O*6	○*6 機器のファームウェア・バージョンは 8.0以降にて対応します。	**9	O* 6	O* 6	О — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	О	О — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	О — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	C C C C C C C C C C	0
PMW-F55		exFAT	×*9	O* 6	O* 6	O* 6	○*6 機器のファームウェア・バージョンは 8.0以降にて対応します。	×*9	O* 6	O* 6	0	0	0	0	○ 機器のファームウェア・バージョンは 8.0以降にて対応します。	○ 機器のファームウェア・バージョンは 9.1 以降にて対応します。
MPC-3610		exFAT	×*9	O* 6	O* 6	O* 6	O*6	×*9	O* 6	O* 6	0	0	0	0	0	〇*6(バージョン1.0) 〇(バージョン1.1) 機器のファームウェア・バージョンは 1.1 以降にて対応します。
PMW-500		UDF/FAT32	○ MXF記録する際はメディアのファームウェア・アップグレード(機能拡張)が必要です。	<u>.</u>	○ 機器のファームウェア・バージョンは 1.2以降にて対応します。	○ 機器のファームウェア・バージョン(1.2以降にて対応します。	○ は 機器のファームウェア・バージョンは 1.2以降にて対応します。	0	0	0	○ 機器のファームウェア・バージョンは 1.2以降にて対応します。	○ 機器のファームウェア・バージョンは 1.2以降にて対応します。	○ 機器のファームウェア・バージョンは 1.2以降にて対応します。	○ 機器のファームウェア・バージョンは 1.2以降にて対応します。	○ 機器のファームウェア・バージョンは 1.2以降にて対応します。	○ 機器のファームウェア・バージョンは 1.2 以降にて対応します。
PMW-400		exFAT/UDF/FAT32	O MXF記録する際はメディアのファーム ウェア・アップグレード(機能拡張)が 必要です。		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PMW-300		exFAT/UDF/FAT32	O MXF記録する際はメディアのファーム ウェア・アップグレード(機能拡張)が 必要です。	<u>.</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PXW-X160		exFAT/FAT32	O* 6	O* 6	O* 6	O* 6	○*6 機器のファームウェア・バージョンは 4.0以降にて対応します。	O* 6	O* 6	O* 6	0	0	0	0	○ 機器のファームウェア・バージョンは 4.0 以降にて対応します。	○ 機器のファームウェア・バージョンは 4.0 以降にて対応します。
PXW-X180		exFAT/FAT32	O* 6	O* 6	O* 6	O* 6	○*6 機器のファームウェア・バージョンは 4.0以降にて対応します。	O* 6	O* 6	O* 6	0	0	0	0	○ 機器のファームウェア・バージョンは 4.0 以降にて対応します。	○ 機器のファームウェア・バージョンは 4.0 以降にて対応します。
PXW-X200		exFAT/UDF/FAT32	O MXF記録する際はメディアのファーム ウェア・アップグレード(機能拡張)が 必要です。	<u>.</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PXW-Z280		exFAT/UDF/FAT32	O*6	O*6	O*6	O*6	O*6	O*6	O*6	O*6	0	0	0	0	0	〇*6(バージョン1.0) 〇(バージョン1.1) 機器のファームウェア・バージョンは 1.1 以降にて対応します。
PXW-X320			O MXF記録する際はメディアのファーム ウェア・アップグレード(機能拡張)が 必要です。		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PXW-X400	34	exFAT/UDF	○*6 MXF記録する際はメディアのファーム ウェア・アップグレード(機能拡張)が 必要です。	O* 6	O* 6	O*6	○*6 機器のファームウェア・バージョンは 2.0以降にて対応します。	O* 6	O* 6	O*6	0	0	0	0	○ 機器のファームウェア・バージョンは 2.0以降にて対応します。	○ 機器のファームウェア・バージョンは 4.0 以降にて対応します。
PXW-Z450		exFAT/UDF		O* 6	O* 6	O*6	○*6 機器のファームウェア・バージョンは 4.0以降にて対応します。	O* 6	O* 6	O* 6	0	0	0	0	○ 機器のファームウェア・バージョンは 2.0以降にて対応します。	0
PXW-X500		exFAT/UDF	<u>必要です。</u> ○*6 MXF記録する際はメディアのファーム ウェア・アップグレード(機能拡張)が 必要です。		O* 6	O* 6	○*6 機器のファームウェア・バージョンは 4.0以降にて対応します。	O* 6	O* 6	O* 6	0	0	0	0	を表現されている。 (本語のファームウェア・バージョンは 4.0以降にて対応します。	0
PMW-TD300		FAT32	0	0		○ 機器のファームウェア・バージョン (1.2以降にて対応します。	○ は 機器のファームウェア・バージョンは 1.2以降にて対応します。		0	0	○ 機器のファームウェア・バージョンは 1.2以降にて対応します。	○ 機器のファームウェア・バージョンは 1.2 以降にて対応します。	○ 機器のファームウェア・バージョンは 1.2以降にて対応します。		0	0

・Windows PCまたはMacでご使用になる場合は、必ず最新のSxSデバイスドライバをインストールしてください。詳細は次のホームページでご確認ください。

https://www.sonycreativesoftware.com/jp/software
・機器のファームウェアのアップデートについては、機器のホームページをご確認下さい。 https://www.sony.jp/xdcam/ ・機器のファイル形式と異なるSxSメモリーカードをご使用になる場合、ご使用前に機器でSxSメモリーカードを再フォーマットする必要があります。

*フォーマットすると記録されているデータは消去されます。フォーマットの前に必ずバックアップを取ってください。

		SxS-1				SxS PRO					SxS PRO+	SxS PRO X			
		SBS-32G1*1	SBS-32G1A SBS-64G1A	SBS-32G1B SBS-64G1B SBS-128G1B	SBS-32G1C	SBS-64G1C SBS-128G1C	SBP-8 SBP-16	SBP-32	SBP-64A	SBP-64B SBP-128B	SBP-64C SB128C	SBP-64D SBP-128D	SBP-256D	SBP-64E SBP-128E SBP-256E	SBP-120F SBP-240F
	【メディア】出荷時の ファイルフォーマット	FAT32	FAT32	FAT32	exFAT	exFAT	FAT32	FAT32	FAT32	FAT32	FAT32	exFAT	exFAT	exFAT	exFAT
	【機器】対応ファイルフォーマット														
PDW-HR1 with PDBK-MK1		0		0	0	0				0	0	0	0	0	0
	UDF/FAT32	MXF記録する際はメディアのファーム ウェア・アップグレード(機能拡張)が 必要です。			機器のファームウェア・バージョンは 機器のファームウェア・バージョンは 機器のファームウェア・バージョンは PDBK-MK1の1.2以降にて対応しま す。		0	0	0					機器のファームウェア・バージョンは PDBK-MK1の1.2以降にて対応します。	
PDW-HD1550	exFAT(Read only) UDF(Read only) FAT32(Read only)	0*11	O* 11	O* 11	0*11	○*11 機器のファームウェア・バージョンは 1.34以降にて対応します。	O* 11	0*11	0*11	O* 11	O* 11	0*11	○*11 機器のファームウェア・バージョンは 1.34以降にて対応します。	○*11 機器のファームウェア・バージョンは 1.34以降にて対応します。	O*11
XDS-1000	UDF/ exFAT(Read only)/ FAT32(Read only)	O* 4 * 5	O* 4 * 5	○*4*5 機器のファームウェア・バージョンは 2.4以降にて対応します。	○*4*5 機器のファームウェア・バージョ 2.4以降にて対応します。	○*4*5 ョンは 機器のファームウェア・バージョンは 3.21以降にて対応します。	O* 4 * 5	O* 4 * 5	O* 4 * 5	○*4*5 機器のファームウェア・バージョンに 2.0以降にて対応します。	○*4*5 機器のファームウェア・バージョンに 2.4以降にて対応します。	○*4*5 機器のファームウェア・バージョン 2.4以降にて対応します。	○*4*5 は 機器のファームウェア・バージョンは 2.7以降にて対応します。	○*4*5 機器のファームウェア・バージョンは 3.21以降にて対応します。	O* 4 *5
XDS-PD1000	UDF/ exFAT(Read only)/ FAT32(Read only)	O* 4 * 5		○*4*5 機器のファームウェア・バージョンは 2.4以降にて対応します。	○*4*5 機器のファームウェア・バージョ 2.4以降にて対応します。	○*4*5 ョンは 機器のファームウェア・バージョンは 3.21以降にて対応します。	O* 4 * 5	O* 4 *5	O* 4 * 5	○*4*5 機器のファームウェア・バージョンに 2.0以降にて対応します。	○*4*5 は 機器のファームウェア・バージョンに 2.4以降にて対応します。	○*4*5 は 機器のファームウェア・バージョン 2.4以降にて対応します。	○*4*5 は 機器のファームウェア・バージョンは 2.7以降にて対応します。	○*4*5 機器のファームウェア・バージョンは 3.21以降にて対応します。	O*4*5
XDS-PD2000	UDF/ exFAT(Read only)/ FAT32(Read only)	O* 4 * 5	O*4*E	O* 4 * 5	O* 4 *5	○* 4 * 5 ョンは 機器のファームウェア・バージョンは 3.21以降にて対応します。	O* 4 * 5	O*4*5	O* 4 * 5	*4*5 機器のファームウェア・バージョンに 2.0以降にて対応します。	O* 4 *5	O* 4 *5	O* 4 *5	O* 4 *5	O* 4 * 5
PMW-50	UDF/FAT32	○*4 MXF記録する際はメディアのファーム ウェア・アップグレード(機能拡張)が 必要です。	O* 4	O* 4	O* 4	O* 4	O* 4	O* 4	O* 4	O* 4	O* 4	O* 4	O* 4	O* 4	O* 4
PMW-10MD						コンは 機器のファームウェア・バージョンは	0	0	機器のファームウェア・バージョンに						機器のファームウェア・バージョンは
PMW-1000	exFAT/UDF FAT32(Read only)	1.20以降にて対応します。 〇*8	1.20以降にて対応します。 〇*8	1.20以降にて対応します。〇*8機器のファームウェア・バージョンは1.1以降にて対応します。	1.20以降にて対応します。	1.20以降にて対応します。	O*8	O*8	1.20以降にて対応します。 〇*8	1.20以降にて対応します。	1.20以降にて対応します。〇*8機器のファームウェア・バージョンは1.1以降にて対応します。	1.20以降にて対応します。	1.20以降にて対応します。	〇*8 機器のファームウェア・バージョンは	1.20以降にて対応します。〇*8機器のファームウェア・バージョンは1.43以降にて対応します。
PMW-RX50	exFAT/UDF/FAT32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PMW-PZ1	exFAT(Read only) UDF(Read only) FAT32(Read only)	O* 13	O* 13	O* 13	O* 13	O* 13	O* 13	O* 13	O* 13	O* 13	O* 13	O* 13	O* 13	O* 13	O* 13
PXU-MS240	-	O*2	○*2 機器のファームウェア・バージョンは 1.11以降にて対応します。	×	×	×	O* 2	O* 2	○*2 機器のファームウェア・バージョンに 1.11以降にて対応します。	*	×	×	×	×	×
SBAC-US10	-	O*3	O*3	O*3	O*3	O*3	O* 3	O*3	O*3	O*3	O*3	O*3	O*3	O*3	O*3
SBAC-US20	-	O*3	O*3	O* 3 * 7	O* 3 * 7	O*3*7	O* 3	O*3	O*3	O*3	O*3*7	O* 3 * 7	O* 3 * 7	O*3*7	O* 3 * 7
SBAC-US30	-	O*3	O*3	O*3	O*3	O*3	O*3	O*3	O*3	O*3	O*3	O*3	O* 3	O*3	O* 3,7
SBAC-UT100	-	O*3	O*3	O*3	O*3	O*3	O*3	O*3	O*3	O*3	O*3	O*3	O*3	O*3	O* 3,7
SBAC-T40	-	O* 3,13	O* 3,13	O* 3,13	O* 3,13	O* 3,13	O* 3,13	O* 3,13	O* 3,13	O* 3,13	O* 3,13	O* 3,13	O* 3,13	O* 3,13	O* 3,13

*1. メディアのファームウェア・アップデートが必要な場合があります。詳細は次のホームページでご確認ください。 http://www.sony.jp/products/Professional/ProMedia/index.html

*2. UDF形式およびexFAT形式でフォーマットしたSxSメモリーカードはご使用になれません。

*3. UDF形式でフォーマットしたSxSメモリーカードをWindows PCまたはMacでご使用になる場合は、SxS UDF Driverをインストールしてください。詳細は機器のホームページをご確認ください。 http://www.sony.jp/products/Professional/XDCAM/

*4. SxSメモリーカード内のコンテンツデータを内部ストレージにコピーする際、ファイル形式(FAT/UDF)は自動検知されます。

*5. UDFフォーマットの場合:メモリーカードへのコピーはできますが、記録はできません。 FAT/exFATフォーマットの場合:メモリーカードへのコピー、記録、クリップの削除、メモリーカードのフォーマットなどの操作はできません。(メモリーカードから機器へのコピーは可能) SNp.15001~、またはXDBK-110を装着したセットは、 FAT/exFATフォーマットのメモリーカードへのコピー、クリップの削除、メモリーカードのフォーマットが可能です。

*6. 4K XAVC、SStPなど、一部の記録モードに対応していません。

*7. 機器のファームウェアップデートが必要です。詳細は機器のホームページをご確認ください。

*8. FATフォーマットの場合:メモリーカードへの記録(コピーを含む)、クリップの削除、メモリーカードのフォーマットなどの操作はできません。

*9. 動作保証対象外です。

*10. UDF で Format が失敗する時がある。 その場合、再度同メディアに対して Format を試みてください。

*11. メモリーカードへの記録は出来ません。ディスクへのコピーのみ可能です。 *12. UDFフォーマットの場合、ReadOnlyのみの対応となります。

*13 最新のSxSドライバーのインストールが必要です