ESBK-7051 のインストール方法

- 1 . ES-7 付属の「Windows NT Workstation Version4.0」CDROM ディスクを ES-7 の CDROM ドライブに入れます。
- タスクバーの「スタートボタン」をクリックし、「設定」をポイントして
 「コントロールパネル」をクリックします。



3.「コントロールパネル」ウィンドウが開きます。

אייםאעב 🔤	レハペネル				_ 🗆 ×
7711UE)	編集(E) 表示()	/) ^//ブ(<u>H</u>)			
1		¢		0	
ODBC)	PC カード (PCMCIA)	SCSI ፖያንን	アブリケーションの 追加と削除	インターネット	╪ーボード
サウント*		<i>₽</i> シリアル ホ°−ト	ア ーフ* デッパイス		<i>₽</i> ₹₩742~
	927L S	50	2	K	
77/29	גלק	⋜ルチメテ ^ะ ィア	ŦŦŸム	ユーザー補助	画面
•					•
27 個のオフ	沙ェット				1.

4.「コントロールパネル」ウィンドウの「SCSI アダプタ」アイコンをダブルクリック します。



5.下記の画面が表示されます。

バイス ドライバ ヘ			
	5よび接続されている7 1 (ATAPI 1.2)/Dual-cł 1 (ATAPI 1.2)/Dual-cł	アルイスは次のとおりで nannel PCI IDE Contro	ज. oller
Adaptec AHA	A-152X/AHA-1510 SC	CSI Host Adapter	Jiler
プロパティ(<u>R</u>)			
		ОК	キャンセ

6.「ドライバ」タブをクリックします。

SCSI ፖያጎኛጶ	? ×
デバイス ドライバー	
インストールされている SOSI アタブタト・ライハリオンズの	とおりです。
IDE CD-ROM (ATAPI 1.2)/Dual-channel PCI	(起動)済み)
<u>追加(A)</u> 肖耶徐(<u>R</u>)	
c)K ++>ZUL

7.「製造元」のリストから「Adaptec」を選択します。

「SCSI アダプタ」のリストから「Adaptec AHA-152X/AHA-1510 SCSI Host Adapter」 を選択し、OK をクリックして下さい。

製造元(M):		SCS	SI ፖጵግ°ጵ			
(標準の大 Adapteo Advanced AMI BusLogic Compag	容量記憶装置: Micro Devices		laptec AHA-1 laptec AHA-1 laptec AHA-1 laptec AHA-1 laptec AHA-1 laptec AHA-2	510 SCSI Host 52X/AHA-151 54X Plug and I 54X/AHA-164 74X EISA SCS 84X VESA SC	t Adapter 0 SCSI Host A Play SCSI Hos X SCSI Host A 1 Host Adapter SI Host Adapter	dapter t Adapter dapter r er
•						Þ

8.インストールが開始され、しばらくお待ち頂くと下記の画面が表示されます。

の変更	×
新しい設定を有効にするには、コンピュータを再起動する必要 があります。	
今すぐコンビュータを再起動しますか?	
しいえ	
	の変更 新しい設定を有効にするには、コンビュータを再起動する必要 があります。 今すぐコンビュータを再起動しますか? 「はいっえ」

9.「Windows NT Workstation Version 4.0」CDROM ディスクを取り出し、「はい」ボタ ンをクリックし再起動してください。

ES-7 のシステムがシャットダウンされた後、再び起動され、ESBK-7051 基盤が 使用できるようになります。