

周波数リスト

はじめに

ソニーデジタルワイヤレスマイクロホンシステムの機器は、さまざまな電波環境下で多チャンネル同時運用システムを構成するためのチャンネルプラン（グループ）を搭載しています。周波数の有効利用および混信を回避するよう配慮したうえで、運用目的に合わせたグループを選び、トランスミッターやレシーバーにチャンネルを設定してください。なお、グループには、多チャンネルを同時に運用することが考慮されているグループと考慮されていないグループがあります。多チャンネルを同時に運用することが考慮されていないのは、ALL、Group 00、13～53、1.2L、1.2M、1.2H の各グループです。これらのグループでは、用途に合わせて自由にチャンネルプランを構成できるように 25 kHz または 125 kHz の間隔で連続してチャンネルを設定することができます。使用する際には、用途に合わせた独自のチャンネルプランを構成して運用してください。

ご注意

ソニーデジタルワイヤレスの最小チャンネル間隔は 375 kHz 以上です。ソニーデジタルワイヤレスを運用する際には、チャンネル間隔を 375 kHz 以上離してください。

適切なグループを選択するために、以下の点に配慮してください。

BAND（周波数帯域）を選ぶ

免許制の A 型の BAND と、免許不要の B 型の BAND があります。運用目的に応じて A 型、B 型のどちらかを選んでください。このとき、周波数の有効利用およびほかの無線機器やアナログワイヤレスとの相互干渉に配慮してください。特定ラジオマイクの陸上移動局（A 型ワイヤレスマイク）は、テレビホワイトスペース帯においては、同一周波数を使用する地上デジタルテレビ放送（一次業務）を行う地上基幹放送を保護するために、「特定ラジオマイクチャンネルリスト」* に則って運用を行ってください。

* 総務省が作成する、混信保護基準を満たした適応エリアを示すリストです。

用途、同時運用数に応じてグループを選ぶ

デジタルワイヤレスのみを使用する場合は

デジタルワイヤレスのみで多チャンネル同時運用を行うためのグループを使用することを推奨します。混信に強いデジタルワイヤレスの特長を活かして、同時に運用可能なチャンネル数を最大限確保できます。他社のデジタルワイヤレスと組み合わせて使用する場合は、組み合わせるデジタルワイヤレスの最小チャンネル間隔などを参考にし、十分な同時運用確認を実施してください。

アナログワイヤレスとデジタルワイヤレスを同時に使用する場合は

アナログワイヤレスとデジタルワイヤレスを共用して多チャンネル同時運用を行うためのグループを選択してください。他社のアナログワイヤレスと組み合わせて使用する場合は、組み合わせるアナログワイヤレスの最小チャンネル間隔などを参考にし、十分な同時運用確認を実施してください。

選んだ BAND だけでは、必要な同時運用数が確保できない場合は

一つの BAND だけでは同時運用数が確保できない場合は、ほかの BAND と組み合わせて同時運用数を確保できるか検討してください。

メモ

- テレビホワイトスペース帯においては、ワイヤレスマイクに使用する TV チャンネルに隣接する TV チャンネルに地上デジタルテレビ放送がある場合は、混信保護基準を満たすために 1 MHz の緩衝用帯域（ガードバンド）が必要です。ガードバンドが必要な場合、TV チャンネルごとのワイヤレスマイクの多チャンネル同時運用数が減少します。ソニーデジタルワイヤレスでは、TV チャンネルの 6 MHz の帯域のうち、上下各 1 MHz に該当する周波数のチャンネル呼称の後ろにアスタリスク（*）を追加して表示します。ワイヤレスマイクを運用する BAND やグループ/チャンネルを選ぶときには、地上デジタルテレビ放送の混信保護に充分に配慮してください。
- デジタルワイヤレスのみを使用する際は、A 型の各 BAND および B 型の同時運用が可能です。その際は、近接する BAND 同士の境界のチャンネルを使用する際は、チャンネル同士の周波数間隔を 375 kHz 以上空けてください。
- アナログワイヤレスとデジタルワイヤレスを共用して多チャンネル同時運用を行うためのグループでは、同時運用数の上限は、アナログワイヤレスとデジタルワイヤレスの同時運用数の上限を合計した数です。
- アナログワイヤレスとデジタルワイヤレスを同時に使用する際は、アナログワイヤレスとデジタルワイヤレスの周波数間隔を 375 kHz 以上空ける必要があります。このため、デジタルワイヤレスとして選択できないチャンネルがあります。
 - デジタルワイヤレスとして選択できるチャンネルの詳細については、各グループの説明を参照してください。
- Group 00 などの同時運用が考慮されていないグループを使用する際は、用途に合わせた独自のチャンネルプランをを構成して運用してください。

Group D8

24 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
14 - 005	476.125
14 - 025	476.625
14 - 045	477.125
14 - 065	477.625
14 - 085	478.125
14 - 105	478.625
14 - 125	479.125
14 - 145	479.625
14 - 165	480.125
14 - 185	480.625
14 - 205	481.125
14 - 225	481.625
16 - 010	488.250
16 - 030*	488.750*
16 - 050*	489.250*
16 - 070	489.750
16 - 090	490.250
16 - 110	490.750
16 - 130	491.250
16 - 150	491.750
16 - 170	492.250
16 - 190	492.750
16 - 210	493.250
16 - 230	493.750

Group D9

47 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
13 - 005	470.125
13 - 025	470.625
13 - 045	471.125
13 - 065	471.625
13 - 085	472.125
13 - 105	472.625
13 - 125	473.125
13 - 145	473.625
13 - 165	474.125
13 - 185	474.625
13 - 205	475.125
13 - 225	475.625
14 - 010	476.250
14 - 030	476.750
14 - 050	477.250
14 - 070	477.750
14 - 090	478.250
14 - 110	478.750
14 - 130	479.250
14 - 150	479.750
14 - 170	480.250
14 - 190	480.750
14 - 210	481.250
14 - 230	481.750
15 - 005	482.125
15 - 025	482.625
15 - 045	483.125
15 - 065	483.625
15 - 085	484.125
15 - 105	484.625
15 - 125	485.125
15 - 145	485.625
15 - 165	486.125
15 - 185	486.625
15 - 205	487.125
15 - 225	487.625
16 - 010	488.250
16 - 030*	488.750*
16 - 050*	489.250*
16 - 070	489.750
16 - 090	490.250
16 - 110	490.750
16 - 130	491.250
16 - 150	491.750
16 - 170	492.250
16 - 190	492.750
16 - 210	493.250
16 - 230	493.750

デジタルワイヤレスで多チャンネル同時運用を行うためのグループ (DWT-B03R および DWR-R03D のみ対応)

デジタルワイヤレス機器のみを使用して多チャンネル同時運用を行うためのグループです。

チャンネル間隔が 375 kHz 空いているため、干渉を避けるための特別な計算をする必要がありません。

多チャンネル同時運用システムを構築する場合、ほかのソニー製ワイヤレストランスミッター/マイクロホンとの相互干渉を避けるため、以下のグループを使用することをお勧めします。

で注意

- グレーのチャンネルはデジタルワイヤレスでは使用できません。また、本体においても表示されません。
- トランスミッター/マイクロホン同士は、30 cm 以上離してお使いください。トランスミッター/マイクロホン同士の距離を上記より近づける必要があるときには、「アナログワイヤレスとデジタルワイヤレスを共用して多チャンネル同時運用を行うためのグループ」を使用してください。
- アスタリスク記号 (*) がついているチャンネルは、ワイヤレスリモートコントロール機能と同時に使用できません。ワイヤレスリモートコントロール機能を使用する場合は、アスタリスク記号がついていないチャンネルを使用してください。

Group D11

16 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
13 - 010	470.250
13 - 025	470.625
13 - 040	471.000
13 - 055	471.375
13 - 070	471.750
13 - 085	472.125
13 - 100	472.500
13 - 115	472.875
13 - 130	473.250
13 - 145	473.625
13 - 160	474.000
13 - 175	474.375
13 - 190	474.750
13 - 205	475.125
13 - 220	475.500
13 - 235	475.875

Group D12

16 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
14 - 010	476.250
14 - 025	476.625
14 - 040	477.000
14 - 055	477.375
14 - 070	477.750
14 - 085	478.125
14 - 100	478.500
14 - 115	478.875
14 - 130	479.250
14 - 145	479.625
14 - 160	480.000
14 - 175	480.375
14 - 190	480.750
14 - 205	481.125
14 - 220	481.500
14 - 235	481.875

Group D13

16 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
15 - 010	482.250
15 - 025	482.625
15 - 040	483.000
15 - 055	483.375
15 - 070	483.750
15 - 085	484.125
15 - 100	484.500
15 - 115	484.875
15 - 130	485.250
15 - 145	485.625
15 - 160	486.000
15 - 175	486.375
15 - 190	486.750
15 - 205	487.125
15 - 220	487.500
15 - 235	487.875

Group D14

16 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
16 - 010	488.250
16 - 025*	488.625*
16 - 040*	489.000*
16 - 055*	489.375*
16 - 070	489.750
16 - 085	490.125
16 - 100	490.500
16 - 115	490.875
16 - 130	491.250
16 - 145	491.625
16 - 160	492.000
16 - 175	492.375
16 - 190	492.750
16 - 205	493.125
16 - 220	493.500
16 - 235	493.875

Group D15

31 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
13 - 005	470.125
13 - 020	470.500
13 - 035	470.875
13 - 050	471.250
13 - 065	471.625
13 - 080	472.000
13 - 095	472.375
13 - 110	472.750
13 - 125	473.125
13 - 140	473.500
13 - 155	473.875
13 - 170	474.250
13 - 185	474.625
13 - 200	475.000
13 - 215	475.375
13 - 230	475.750
14 - 010	476.250
14 - 025	476.625
14 - 040	477.000
14 - 055	477.375
14 - 070	477.750
14 - 085	478.125
14 - 100	478.500
14 - 115	478.875
14 - 130	479.250
14 - 145	479.625
14 - 160	480.000
14 - 175	480.375
14 - 190	480.750
14 - 205	481.125
14 - 220	481.500
14 - 235	481.875

Group D16

32 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
15 - 005	482.125
15 - 020	482.500
15 - 035	482.875
15 - 050	483.250
15 - 065	483.625
15 - 080	484.000
15 - 095	484.375
15 - 110	484.750
15 - 125	485.125
15 - 140	485.500
15 - 155	485.875
15 - 170	486.250
15 - 185	486.625
15 - 200	487.000
15 - 215	487.375
15 - 230	487.750
16 - 010	488.250
16 - 025*	488.625*
16 - 040*	489.000*
16 - 055*	489.375*
16 - 070	489.750
16 - 085	490.125
16 - 100	490.500
16 - 115	490.875
16 - 130	491.250
16 - 145	491.625
16 - 160	492.000
16 - 175	492.375
16 - 190	492.750
16 - 205	493.125
16 - 220	493.500
16 - 235	493.875

Group D17

31 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
13 - 005	470.125
13 - 020	470.500
13 - 035	470.875
13 - 050	471.250
13 - 065	471.625
13 - 080	472.000
13 - 095	472.375
13 - 110	472.750
13 - 125	473.125
13 - 140	473.500
13 - 155	473.875
13 - 170	474.250
13 - 185	474.625
13 - 200	475.000
13 - 215	475.375
13 - 230	475.750
15 - 010	482.250
15 - 025	482.625
15 - 040	483.000
15 - 055	483.375
15 - 070	483.750
15 - 085	484.125
15 - 100	484.500
15 - 115	484.875
15 - 130	485.250
15 - 145	485.625
15 - 160	486.000
15 - 175	486.375
15 - 190	486.750
15 - 205	487.125
15 - 220	487.500
15 - 235	487.875

Group D18

32 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
14 - 005	476.125
14 - 020	476.500
14 - 035	476.875
14 - 050	477.250
14 - 065	477.625
14 - 080	478.000
14 - 095	478.375
14 - 110	478.750
14 - 125	479.125
14 - 140	479.500
14 - 155	479.875
14 - 170	480.250
14 - 185	480.625
14 - 200	481.000
14 - 215	481.375
14 - 230	481.750
16 - 010	488.250
16 - 025*	488.625*
16 - 040*	489.000*
16 - 055*	489.375*
16 - 070	489.750
16 - 085	490.125
16 - 100	490.500
16 - 115	490.875
16 - 130	491.250
16 - 145	491.625
16 - 160	492.000
16 - 175	492.375
16 - 190	492.750
16 - 205	493.125
16 - 220	493.500
16 - 235	493.875

Group D19

63 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
13 - 005	470.125
13 - 020	470.500
13 - 035	470.875
13 - 050	471.250
13 - 065	471.625
13 - 080	472.000
13 - 095	472.375
13 - 110	472.750
13 - 125	473.125
13 - 140	473.500
13 - 155	473.875
13 - 170	474.250
13 - 185	474.625
13 - 200	475.000
13 - 215	475.375
13 - 230	475.750
14 - 010	476.250
14 - 025	476.625
14 - 040	477.000
14 - 055	477.375
14 - 070	477.750
14 - 085	478.125
14 - 100	478.500
14 - 115	478.875
14 - 130	479.250
14 - 145	479.625
14 - 160	480.000
14 - 175	480.375
14 - 190	480.750
14 - 205	481.125
14 - 220	481.500
14 - 235	481.875
15 - 005	482.125
15 - 020	482.500
15 - 035	482.875
15 - 050	483.250
15 - 065	483.625
15 - 080	484.000
15 - 095	484.375
15 - 110	484.750
15 - 125	485.125
15 - 140	485.500
15 - 155	485.875
15 - 170	486.250
15 - 185	486.625
15 - 200	487.000
15 - 215	487.375
15 - 230	487.750
16 - 010	488.250
16 - 025*	488.625*
16 - 040*	489.000*
16 - 055*	489.375*
16 - 070	489.750
16 - 085	490.125
16 - 100	490.500
16 - 115	490.875
16 - 130	491.250
16 - 145	491.625
16 - 160	492.000
16 - 175	492.375
16 - 190	492.750
16 - 205	493.125
16 - 220	493.500
16 - 235	493.875

アナログワイヤレスとデジタルワイヤレスを共用して多チャンネル同時運用を行うためのグループ

アナログワイヤレス機器とデジタルワイヤレス機器を共用して多チャンネル同時運用を行うためのグループです。相互変調歪みの発生を考慮し、かつチャンネル間隔が 375 kHz 以上空いているため、干渉を避けるための特別な計算をする必要がありません。

多チャンネル同時運用システムを構築する場合、アナログワイヤレストランスミッター / マイクロホンとの相互干渉を避けるため、以下のグループを使用することをお勧めします。

デジタルワイヤレスのみの運用においても、より安定した運用が可能です。

ご注意

- デジタルワイヤレスの最小チャンネル間隔は 375 kHz のため、グレーのチャンネルは使用できません。また、本体においても表示されません。
- アスタリスク記号 (*) がついているチャンネルは、ワイヤレスリモートコントロール機能と同時に使用できません。ワイヤレスリモートコントロール機能を使用する場合は、アスタリスク記号がついていないチャンネルを使用してください。

Group 01

8 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
13 - 005	470.125
13 - 025	470.625
13 - 055	471.375
13 - 125	473.125
13 - 140	473.500
13 - 180	474.500
13 - 205	475.125
13 - 215	475.375

Group 02

8 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
14 - 015	476.375
14 - 065	477.625
14 - 090	478.250
14 - 130	479.250
14 - 185	480.625
14 - 200	481.000
14 - 220	481.500
14 - 230	481.750

Group 03

8 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
15 - 005	482.125
15 - 025	482.625
15 - 055	483.375
15 - 125	485.125
15 - 140	485.500
15 - 180	486.500
15 - 205	487.125
15 - 215	487.375

Group 04

8 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
16 - 015	488.375
16 - 065	489.625
16 - 090	490.250
16 - 130	491.250
16 - 185	492.625
16 - 200	493.000
16 - 220	493.500
16 - 230	493.750

Group 05

11 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
13 - 035	470.875
13 - 045	471.125
13 - 060	471.500
13 - 095	472.375
13 - 165	474.125
13 - 185	474.625
14 - 010	476.250
14 - 040	477.000
14 - 120	479.000
14 - 175	480.375
14 - 220	481.500

Group 06

11 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
15 - 025	482.625
15 - 070	483.750
15 - 125	485.125
15 - 205	487.125
15 - 235	487.875
16 - 060	489.500
16 - 080	490.000
16 - 150	491.750
16 - 185	492.625
16 - 200	493.000
16 - 210	493.250

Group 07

11 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
13 - 015	470.375
13 - 060	471.500
13 - 115	472.875
13 - 195	474.875
13 - 225	475.625
15 - 050	483.250
15 - 070	483.750
15 - 140	485.500
15 - 175	486.375
15 - 190	486.750
15 - 200	487.000

Group 08

11 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
14 - 040	477.000
14 - 050	477.250
14 - 065	477.625
14 - 100	478.500
14 - 170	480.250
14 - 190	480.750
16 - 015	488.375
16 - 045*	489.125*
16 - 125	491.125
16 - 180	492.500
16 - 225	493.625

Group 09

16 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
13 - 015	470.375
13 - 025	470.625
13 - 040	471.000
13 - 060	471.500
13 - 170	474.250
14 - 005	476.125
14 - 100	478.500
14 - 185	480.625
15 - 010	482.250
15 - 135	485.375
15 - 235	487.875
16 - 055*	489.375*
16 - 110	490.750
16 - 160	492.000
16 - 190	492.750
16 - 230	493.750

Group 13～16 (25 kHz 間隔)

TV-13～TV-16の各TVチャンネルの周波数帯から25kHz間隔でチャンネルを選ぶことができます。

ご注意

- グレーのチャンネルはデジタルワイヤレスでは使用できません。また、本体においても表示されません。
- このグループでは、多チャンネル同時運用は考慮されていません。
- アスタリスク記号(*)がついているチャンネルは、ワイヤレスリモートコントロール機能と同時に使用できません。ワイヤレスリモートコントロール機能を使用する場合は、アスタリスク記号がついていないチャンネルを使用してください。

Group 13

チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]
13 - 001	470.025	13 - 041	471.025	13 - 081	472.025	13 - 121	473.025	13 - 161	474.025	13 - 201	475.025
13 - 002	470.050	13 - 042	471.050	13 - 082	472.050	13 - 122	473.050	13 - 162	474.050	13 - 202	475.050
13 - 003	470.075	13 - 043	471.075	13 - 083	472.075	13 - 123	473.075	13 - 163	474.075	13 - 203	475.075
13 - 004	470.100	13 - 044	471.100	13 - 084	472.100	13 - 124	473.100	13 - 164	474.100	13 - 204	475.100
13 - 005	470.125	13 - 045	471.125	13 - 085	472.125	13 - 125	473.125	13 - 165	474.125	13 - 205	475.125
13 - 006	470.150	13 - 046	471.150	13 - 086	472.150	13 - 126	473.150	13 - 166	474.150	13 - 206	475.150
13 - 007	470.175	13 - 047	471.175	13 - 087	472.175	13 - 127	473.175	13 - 167	474.175	13 - 207	475.175
13 - 008	470.200	13 - 048	471.200	13 - 088	472.200	13 - 128	473.200	13 - 168	474.200	13 - 208	475.200
13 - 009	470.225	13 - 049	471.225	13 - 089	472.225	13 - 129	473.225	13 - 169	474.225	13 - 209	475.225
13 - 010	470.250	13 - 050	471.250	13 - 090	472.250	13 - 130	473.250	13 - 170	474.250	13 - 210	475.250
13 - 011	470.275	13 - 051	471.275	13 - 091	472.275	13 - 131	473.275	13 - 171	474.275	13 - 211	475.275
13 - 012	470.300	13 - 052	471.300	13 - 092	472.300	13 - 132	473.300	13 - 172	474.300	13 - 212	475.300
13 - 013	470.325	13 - 053	471.325	13 - 093	472.325	13 - 133	473.325	13 - 173	474.325	13 - 213	475.325
13 - 014	470.350	13 - 054	471.350	13 - 094	472.350	13 - 134	473.350	13 - 174	474.350	13 - 214	475.350
13 - 015	470.375	13 - 055	471.375	13 - 095	472.375	13 - 135	473.375	13 - 175	474.375	13 - 215	475.375
13 - 016	470.400	13 - 056	471.400	13 - 096	472.400	13 - 136	473.400	13 - 176	474.400	13 - 216	475.400
13 - 017	470.425	13 - 057	471.425	13 - 097	472.425	13 - 137	473.425	13 - 177	474.425	13 - 217	475.425
13 - 018	470.450	13 - 058	471.450	13 - 098	472.450	13 - 138	473.450	13 - 178	474.450	13 - 218	475.450
13 - 019	470.475	13 - 059	471.475	13 - 099	472.475	13 - 139	473.475	13 - 179	474.475	13 - 219	475.475
13 - 020	470.500	13 - 060	471.500	13 - 100	472.500	13 - 140	473.500	13 - 180	474.500	13 - 220	475.500
13 - 021	470.525	13 - 061	471.525	13 - 101	472.525	13 - 141	473.525	13 - 181	474.525	13 - 221	475.525
13 - 022	470.550	13 - 062	471.550	13 - 102	472.550	13 - 142	473.550	13 - 182	474.550	13 - 222	475.550
13 - 023	470.575	13 - 063	471.575	13 - 103	472.575	13 - 143	473.575	13 - 183	474.575	13 - 223	475.575
13 - 024	470.600	13 - 064	471.600	13 - 104	472.600	13 - 144	473.600	13 - 184	474.600	13 - 224	475.600
13 - 025	470.625	13 - 065	471.625	13 - 105	472.625	13 - 145	473.625	13 - 185	474.625	13 - 225	475.625
13 - 026	470.650	13 - 066	471.650	13 - 106	472.650	13 - 146	473.650	13 - 186	474.650	13 - 226	475.650
13 - 027	470.675	13 - 067	471.675	13 - 107	472.675	13 - 147	473.675	13 - 187	474.675	13 - 227	475.675
13 - 028	470.700	13 - 068	471.700	13 - 108	472.700	13 - 148	473.700	13 - 188	474.700	13 - 228	475.700
13 - 029	470.725	13 - 069	471.725	13 - 109	472.725	13 - 149	473.725	13 - 189	474.725	13 - 229	475.725
13 - 030	470.750	13 - 070	471.750	13 - 110	472.750	13 - 150	473.750	13 - 190	474.750	13 - 230	475.750
13 - 031	470.775	13 - 071	471.775	13 - 111	472.775	13 - 151	473.775	13 - 191	474.775	13 - 231	475.775
13 - 032	470.800	13 - 072	471.800	13 - 112	472.800	13 - 152	473.800	13 - 192	474.800	13 - 232	475.800
13 - 033	470.825	13 - 073	471.825	13 - 113	472.825	13 - 153	473.825	13 - 193	474.825	13 - 233	475.825
13 - 034	470.850	13 - 074	471.850	13 - 114	472.850	13 - 154	473.850	13 - 194	474.850	13 - 234	475.850
13 - 035	470.875	13 - 075	471.875	13 - 115	472.875	13 - 155	473.875	13 - 195	474.875	13 - 235	475.875
13 - 036	470.900	13 - 076	471.900	13 - 116	472.900	13 - 156	473.900	13 - 196	474.900	13 - 236	475.900
13 - 037	470.925	13 - 077	471.925	13 - 117	472.925	13 - 157	473.925	13 - 197	474.925	13 - 237	475.925
13 - 038	470.950	13 - 078	471.950	13 - 118	472.950	13 - 158	473.950	13 - 198	474.950	13 - 238	475.950
13 - 039	470.975	13 - 079	471.975	13 - 119	472.975	13 - 159	473.975	13 - 199	474.975	13 - 239	475.975
13 - 040	471.000	13 - 080	472.000	13 - 120	473.000	13 - 160	474.000	13 - 200	475.000	13 - 240	476.000

Group 14

チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]
14 - 001	476.025	14 - 041	477.025	14 - 081	478.025	14 - 121	479.025	14 - 161	480.025	14 - 201	481.025
14 - 002	476.050	14 - 042	477.050	14 - 082	478.050	14 - 122	479.050	14 - 162	480.050	14 - 202	481.050
14 - 003	476.075	14 - 043	477.075	14 - 083	478.075	14 - 123	479.075	14 - 163	480.075	14 - 203	481.075
14 - 004	476.100	14 - 044	477.100	14 - 084	478.100	14 - 124	479.100	14 - 164	480.100	14 - 204	481.100
14 - 005	476.125	14 - 045	477.125	14 - 085	478.125	14 - 125	479.125	14 - 165	480.125	14 - 205	481.125
14 - 006	476.150	14 - 046	477.150	14 - 086	478.150	14 - 126	479.150	14 - 166	480.150	14 - 206	481.150
14 - 007	476.175	14 - 047	477.175	14 - 087	478.175	14 - 127	479.175	14 - 167	480.175	14 - 207	481.175
14 - 008	476.200	14 - 048	477.200	14 - 088	478.200	14 - 128	479.200	14 - 168	480.200	14 - 208	481.200
14 - 009	476.225	14 - 049	477.225	14 - 089	478.225	14 - 129	479.225	14 - 169	480.225	14 - 209	481.225
14 - 010	476.250	14 - 050	477.250	14 - 090	478.250	14 - 130	479.250	14 - 170	480.250	14 - 210	481.250
14 - 011	476.275	14 - 051	477.275	14 - 091	478.275	14 - 131	479.275	14 - 171	480.275	14 - 211	481.275
14 - 012	476.300	14 - 052	477.300	14 - 092	478.300	14 - 132	479.300	14 - 172	480.300	14 - 212	481.300
14 - 013	476.325	14 - 053	477.325	14 - 093	478.325	14 - 133	479.325	14 - 173	480.325	14 - 213	481.325
14 - 014	476.350	14 - 054	477.350	14 - 094	478.350	14 - 134	479.350	14 - 174	480.350	14 - 214	481.350
14 - 015	476.375	14 - 055	477.375	14 - 095	478.375	14 - 135	479.375	14 - 175	480.375	14 - 215	481.375
14 - 016	476.400	14 - 056	477.400	14 - 096	478.400	14 - 136	479.400	14 - 176	480.400	14 - 216	481.400
14 - 017	476.425	14 - 057	477.425	14 - 097	478.425	14 - 137	479.425	14 - 177	480.425	14 - 217	481.425
14 - 018	476.450	14 - 058	477.450	14 - 098	478.450	14 - 138	479.450	14 - 178	480.450	14 - 218	481.450
14 - 019	476.475	14 - 059	477.475	14 - 099	478.475	14 - 139	479.475	14 - 179	480.475	14 - 219	481.475
14 - 020	476.500	14 - 060	477.500	14 - 100	478.500	14 - 140	479.500	14 - 180	480.500	14 - 220	481.500
14 - 021	476.525	14 - 061	477.525	14 - 101	478.525	14 - 141	479.525	14 - 181	480.525	14 - 221	481.525
14 - 022	476.550	14 - 062	477.550	14 - 102	478.550	14 - 142	479.550	14 - 182	480.550	14 - 222	481.550
14 - 023	476.575	14 - 063	477.575	14 - 103	478.575	14 - 143	479.575	14 - 183	480.575	14 - 223	481.575
14 - 024	476.600	14 - 064	477.600	14 - 104	478.600	14 - 144	479.600	14 - 184	480.600	14 - 224	481.600
14 - 025	476.625	14 - 065	477.625	14 - 105	478.625	14 - 145	479.625	14 - 185	480.625	14 - 225	481.625
14 - 026	476.650	14 - 066	477.650	14 - 106	478.650	14 - 146	479.650	14 - 186	480.650	14 - 226	481.650
14 - 027	476.675	14 - 067	477.675	14 - 107	478.675	14 - 147	479.675	14 - 187	480.675	14 - 227	481.675
14 - 028	476.700	14 - 068	477.700	14 - 108	478.700	14 - 148	479.700	14 - 188	480.700	14 - 228	481.700
14 - 029	476.725	14 - 069	477.725	14 - 109	478.725	14 - 149	479.725	14 - 189	480.725	14 - 229	481.725
14 - 030	476.750	14 - 070	477.750	14 - 110	478.750	14 - 150	479.750	14 - 190	480.750	14 - 230	481.750
14 - 031	476.775	14 - 071	477.775	14 - 111	478.775	14 - 151	479.775	14 - 191	480.775	14 - 231	481.775
14 - 032	476.800	14 - 072	477.800	14 - 112	478.800	14 - 152	479.800	14 - 192	480.800	14 - 232	481.800
14 - 033	476.825	14 - 073	477.825	14 - 113	478.825	14 - 153	479.825	14 - 193	480.825	14 - 233	481.825
14 - 034	476.850	14 - 074	477.850	14 - 114	478.850	14 - 154	479.850	14 - 194	480.850	14 - 234	481.850
14 - 035	476.875	14 - 075	477.875	14 - 115	478.875	14 - 155	479.875	14 - 195	480.875	14 - 235	481.875
14 - 036	476.900	14 - 076	477.900	14 - 116	478.900	14 - 156	479.900	14 - 196	480.900	14 - 236	481.900
14 - 037	476.925	14 - 077	477.925	14 - 117	478.925	14 - 157	479.925	14 - 197	480.925	14 - 237	481.925
14 - 038	476.950	14 - 078	477.950	14 - 118	478.950	14 - 158	479.950	14 - 198	480.950	14 - 238	481.950
14 - 039	476.975	14 - 079	477.975	14 - 119	478.975	14 - 159	479.975	14 - 199	480.975	14 - 239	481.975
14 - 040	477.000	14 - 080	478.000	14 - 120	479.000	14 - 160	480.000	14 - 200	481.000	14 - 240	482.000

Group 15

チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]
15 - 001	482.025	15 - 041	483.025	15 - 081	484.025	15 - 121	485.025	15 - 161	486.025	15 - 201	487.025
15 - 002	482.050	15 - 042	483.050	15 - 082	484.050	15 - 122	485.050	15 - 162	486.050	15 - 202	487.050
15 - 003	482.075	15 - 043	483.075	15 - 083	484.075	15 - 123	485.075	15 - 163	486.075	15 - 203	487.075
15 - 004	482.100	15 - 044	483.100	15 - 084	484.100	15 - 124	485.100	15 - 164	486.100	15 - 204	487.100
15 - 005	482.125	15 - 045	483.125	15 - 085	484.125	15 - 125	485.125	15 - 165	486.125	15 - 205	487.125
15 - 006	482.150	15 - 046	483.150	15 - 086	484.150	15 - 126	485.150	15 - 166	486.150	15 - 206	487.150
15 - 007	482.175	15 - 047	483.175	15 - 087	484.175	15 - 127	485.175	15 - 167	486.175	15 - 207	487.175
15 - 008	482.200	15 - 048	483.200	15 - 088	484.200	15 - 128	485.200	15 - 168	486.200	15 - 208	487.200
15 - 009	482.225	15 - 049	483.225	15 - 089	484.225	15 - 129	485.225	15 - 169	486.225	15 - 209	487.225
15 - 010	482.250	15 - 050	483.250	15 - 090	484.250	15 - 130	485.250	15 - 170	486.250	15 - 210	487.250
15 - 011	482.275	15 - 051	483.275	15 - 091	484.275	15 - 131	485.275	15 - 171	486.275	15 - 211	487.275
15 - 012	482.300	15 - 052	483.300	15 - 092	484.300	15 - 132	485.300	15 - 172	486.300	15 - 212	487.300
15 - 013	482.325	15 - 053	483.325	15 - 093	484.325	15 - 133	485.325	15 - 173	486.325	15 - 213	487.325
15 - 014	482.350	15 - 054	483.350	15 - 094	484.350	15 - 134	485.350	15 - 174	486.350	15 - 214	487.350
15 - 015	482.375	15 - 055	483.375	15 - 095	484.375	15 - 135	485.375	15 - 175	486.375	15 - 215	487.375
15 - 016	482.400	15 - 056	483.400	15 - 096	484.400	15 - 136	485.400	15 - 176	486.400	15 - 216	487.400
15 - 017	482.425	15 - 057	483.425	15 - 097	484.425	15 - 137	485.425	15 - 177	486.425	15 - 217	487.425
15 - 018	482.450	15 - 058	483.450	15 - 098	484.450	15 - 138	485.450	15 - 178	486.450	15 - 218	487.450
15 - 019	482.475	15 - 059	483.475	15 - 099	484.475	15 - 139	485.475	15 - 179	486.475	15 - 219	487.475
15 - 020	482.500	15 - 060	483.500	15 - 100	484.500	15 - 140	485.500	15 - 180	486.500	15 - 220	487.500
15 - 021	482.525	15 - 061	483.525	15 - 101	484.525	15 - 141	485.525	15 - 181	486.525	15 - 221	487.525
15 - 022	482.550	15 - 062	483.550	15 - 102	484.550	15 - 142	485.550	15 - 182	486.550	15 - 222	487.550
15 - 023	482.575	15 - 063	483.575	15 - 103	484.575	15 - 143	485.575	15 - 183	486.575	15 - 223	487.575
15 - 024	482.600	15 - 064	483.600	15 - 104	484.600	15 - 144	485.600	15 - 184	486.600	15 - 224	487.600
15 - 025	482.625	15 - 065	483.625	15 - 105	484.625	15 - 145	485.625	15 - 185	486.625	15 - 225	487.625
15 - 026	482.650	15 - 066	483.650	15 - 106	484.650	15 - 146	485.650	15 - 186	486.650	15 - 226	487.650
15 - 027	482.675	15 - 067	483.675	15 - 107	484.675	15 - 147	485.675	15 - 187	486.675	15 - 227	487.675
15 - 028	482.700	15 - 068	483.700	15 - 108	484.700	15 - 148	485.700	15 - 188	486.700	15 - 228	487.700
15 - 029	482.725	15 - 069	483.725	15 - 109	484.725	15 - 149	485.725	15 - 189	486.725	15 - 229	487.725
15 - 030	482.750	15 - 070	483.750	15 - 110	484.750	15 - 150	485.750	15 - 190	486.750	15 - 230	487.750
15 - 031	482.775	15 - 071	483.775	15 - 111	484.775	15 - 151	485.775	15 - 191	486.775	15 - 231	487.775
15 - 032	482.800	15 - 072	483.800	15 - 112	484.800	15 - 152	485.800	15 - 192	486.800	15 - 232	487.800
15 - 033	482.825	15 - 073	483.825	15 - 113	484.825	15 - 153	485.825	15 - 193	486.825	15 - 233	487.825
15 - 034	482.850	15 - 074	483.850	15 - 114	484.850	15 - 154	485.850	15 - 194	486.850	15 - 234	487.850
15 - 035	482.875	15 - 075	483.875	15 - 115	484.875	15 - 155	485.875	15 - 195	486.875	15 - 235	487.875
15 - 036	482.900	15 - 076	483.900	15 - 116	484.900	15 - 156	485.900	15 - 196	486.900	15 - 236	487.900
15 - 037	482.925	15 - 077	483.925	15 - 117	484.925	15 - 157	485.925	15 - 197	486.925	15 - 237	487.925
15 - 038	482.950	15 - 078	483.950	15 - 118	484.950	15 - 158	485.950	15 - 198	486.950	15 - 238	487.950
15 - 039	482.975	15 - 079	483.975	15 - 119	484.975	15 - 159	485.975	15 - 199	486.975	15 - 239	487.975
15 - 040	483.000	15 - 080	484.000	15 - 120	485.000	15 - 160	486.000	15 - 200	487.000	15 - 240	488.000

Group 16

チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]
16 - 001	488.025	16 - 041*	489.025*	16 - 081	490.025	16 - 121	491.025	16 - 161	492.025	16 - 201	493.025
16 - 002	488.050	16 - 042*	489.050*	16 - 082	490.050	16 - 122	491.050	16 - 162	492.050	16 - 202	493.050
16 - 003	488.075	16 - 043*	489.075*	16 - 083	490.075	16 - 123	491.075	16 - 163	492.075	16 - 203	493.075
16 - 004	488.100	16 - 044*	489.100*	16 - 084	490.100	16 - 124	491.100	16 - 164	492.100	16 - 204	493.100
16 - 005	488.125	16 - 045*	489.125*	16 - 085	490.125	16 - 125	491.125	16 - 165	492.125	16 - 205	493.125
16 - 006	488.150	16 - 046*	489.150*	16 - 086	490.150	16 - 126	491.150	16 - 166	492.150	16 - 206	493.150
16 - 007	488.175	16 - 047*	489.175*	16 - 087	490.175	16 - 127	491.175	16 - 167	492.175	16 - 207	493.175
16 - 008	488.200	16 - 048*	489.200*	16 - 088	490.200	16 - 128	491.200	16 - 168	492.200	16 - 208	493.200
16 - 009	488.225	16 - 049*	489.225*	16 - 089	490.225	16 - 129	491.225	16 - 169	492.225	16 - 209	493.225
16 - 010	488.250	16 - 050*	489.250*	16 - 090	490.250	16 - 130	491.250	16 - 170	492.250	16 - 210	493.250
16 - 011	488.275	16 - 051*	489.275*	16 - 091	490.275	16 - 131	491.275	16 - 171	492.275	16 - 211	493.275
16 - 012	488.300	16 - 052*	489.300*	16 - 092	490.300	16 - 132	491.300	16 - 172	492.300	16 - 212	493.300
16 - 013	488.325	16 - 053*	489.325*	16 - 093	490.325	16 - 133	491.325	16 - 173	492.325	16 - 213	493.325
16 - 014	488.350	16 - 054*	489.350*	16 - 094	490.350	16 - 134	491.350	16 - 174	492.350	16 - 214	493.350
16 - 015	488.375	16 - 055*	489.375*	16 - 095	490.375	16 - 135	491.375	16 - 175	492.375	16 - 215	493.375
16 - 016	488.400	16 - 056*	489.400*	16 - 096	490.400	16 - 136	491.400	16 - 176	492.400	16 - 216	493.400
16 - 017	488.425	16 - 057	489.425	16 - 097	490.425	16 - 137	491.425	16 - 177	492.425	16 - 217	493.425
16 - 018	488.450	16 - 058	489.450	16 - 098	490.450	16 - 138	491.450	16 - 178	492.450	16 - 218	493.450
16 - 019	488.475	16 - 059	489.475	16 - 099	490.475	16 - 139	491.475	16 - 179	492.475	16 - 219	493.475
16 - 020	488.500	16 - 060	489.500	16 - 100	490.500	16 - 140	491.500	16 - 180	492.500	16 - 220	493.500
16 - 021	488.525	16 - 061	489.525	16 - 101	490.525	16 - 141	491.525	16 - 181	492.525	16 - 221	493.525
16 - 022	488.550	16 - 062	489.550	16 - 102	490.550	16 - 142	491.550	16 - 182	492.550	16 - 222	493.550
16 - 023	488.575	16 - 063	489.575	16 - 103	490.575	16 - 143	491.575	16 - 183	492.575	16 - 223	493.575
16 - 024*	488.600*	16 - 064	489.600	16 - 104	490.600	16 - 144	491.600	16 - 184	492.600	16 - 224	493.600
16 - 025*	488.625*	16 - 065	489.625	16 - 105	490.625	16 - 145	491.625	16 - 185	492.625	16 - 225	493.625
16 - 026*	488.650*	16 - 066	489.650	16 - 106	490.650	16 - 146	491.650	16 - 186	492.650	16 - 226	493.650
16 - 027*	488.675*	16 - 067	489.675	16 - 107	490.675	16 - 147	491.675	16 - 187	492.675	16 - 227	493.675
16 - 028*	488.700*	16 - 068	489.700	16 - 108	490.700	16 - 148	491.700	16 - 188	492.700	16 - 228	493.700
16 - 029*	488.725*	16 - 069	489.725	16 - 109	490.725	16 - 149	491.725	16 - 189	492.725	16 - 229	493.725
16 - 030*	488.750*	16 - 070	489.750	16 - 110	490.750	16 - 150	491.750	16 - 190	492.750	16 - 230	493.750
16 - 031*	488.775*	16 - 071	489.775	16 - 111	490.775	16 - 151	491.775	16 - 191	492.775	16 - 231	493.775
16 - 032*	488.800*	16 - 072	489.800	16 - 112	490.800	16 - 152	491.800	16 - 192	492.800	16 - 232	493.800
16 - 033*	488.825*	16 - 073	489.825	16 - 113	490.825	16 - 153	491.825	16 - 193	492.825	16 - 233	493.825
16 - 034*	488.850*	16 - 074	489.850	16 - 114	490.850	16 - 154	491.850	16 - 194	492.850	16 - 234	493.850
16 - 035*	488.875*	16 - 075	489.875	16 - 115	490.875	16 - 155	491.875	16 - 195	492.875	16 - 235	493.875
16 - 036*	488.900*	16 - 076	489.900	16 - 116	490.900	16 - 156	491.900	16 - 196	492.900	16 - 236	493.900
16 - 037*	488.925*	16 - 077	489.925	16 - 117	490.925	16 - 157	491.925	16 - 197	492.925	16 - 237	493.925
16 - 038*	488.950*	16 - 078	489.950	16 - 118	490.950	16 - 158	491.950	16 - 198	492.950	16 - 238	493.950
16 - 039*	488.975*	16 - 079	489.975	16 - 119	490.975	16 - 159	491.975	16 - 199	492.975	16 - 239	493.975
16 - 040*	489.000*	16 - 080	490.000	16 - 120	491.000	16 - 160	492.000	16 - 200	493.000	16 - 240	494.000

Group D8

24 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
18 - 005	500.125
18 - 025	500.625
18 - 045	501.125
18 - 065	501.625
18 - 085	502.125
18 - 105	502.625
18 - 125	503.125
18 - 145	503.625
18 - 165	504.125
18 - 185	504.625
18 - 205	505.125
18 - 225	505.625
20 - 010	512.250
20 - 030	512.750
20 - 050	513.250
20 - 070	513.750
20 - 090	514.250
20 - 110	514.750
20 - 130	515.250
20 - 150	515.750
20 - 170	516.250
20 - 190	516.750
20 - 210	517.250
20 - 230	517.750

Group D9

48 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
17 - 005	494.125
17 - 025	494.625
17 - 045	495.125
17 - 065	495.625
17 - 085	496.125
17 - 105	496.625
17 - 125	497.125
17 - 145	497.625
17 - 165	498.125
17 - 185	498.625
17 - 205	499.125
17 - 225	499.625
18 - 010	500.250
18 - 030	500.750
18 - 050	501.250
18 - 070	501.750
18 - 090	502.250
18 - 110	502.750
18 - 130	503.250
18 - 150	503.750
18 - 170	504.250
18 - 190	504.750
18 - 210	505.250
18 - 230	505.750
19 - 005	506.125
19 - 025	506.625
19 - 045	507.125
19 - 065	507.625
19 - 085	508.125
19 - 105	508.625
19 - 125	509.125
19 - 145	509.625
19 - 165	510.125
19 - 185	510.625
19 - 205	511.125
19 - 225	511.625
20 - 010	512.250
20 - 030	512.750
20 - 050	513.250
20 - 070	513.750
20 - 090	514.250
20 - 110	514.750
20 - 130	515.250
20 - 150	515.750
20 - 170	516.250
20 - 190	516.750
20 - 210	517.250
20 - 230	517.750

デジタルワイヤレスで多チャンネル同時運用を行うためのグループ (DWT-B03R および DWR-R03D のみ対応)

デジタルワイヤレス機器のみを使用して多チャンネル同時運用を行うためのグループです。

チャンネル間隔が 375 kHz 空いているため、干渉を避けるための特別な計算をする必要がありません。

多チャンネル同時運用システムを構築する場合、ほかのソニー製ワイヤレストランスミッター/マイクロホンとの相互干渉を避けるため、以下のグループを使用することをお勧めします。

ご注意

トランスミッター/マイクロホン同士は、30 cm 以上離してお使いください。トランスミッター/マイクロホン同士の距離を上記より近づける必要があるときには、「アナログワイヤレスとデジタルワイヤレスを共用して多チャンネル同時運用を行うためのグループ」を使用してください。

Group D11

16 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
17 - 010	494.250
17 - 025	494.625
17 - 040	495.000
17 - 055	495.375
17 - 070	495.750
17 - 085	496.125
17 - 100	496.500
17 - 115	496.875
17 - 130	497.250
17 - 145	497.625
17 - 160	498.000
17 - 175	498.375
17 - 190	498.750
17 - 205	499.125
17 - 220	499.500
17 - 235	499.875

Group D12

16 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
18 - 010	500.250
18 - 025	500.625
18 - 040	501.000
18 - 055	501.375
18 - 070	501.750
18 - 085	502.125
18 - 100	502.500
18 - 115	502.875
18 - 130	503.250
18 - 145	503.625
18 - 160	504.000
18 - 175	504.375
18 - 190	504.750
18 - 205	505.125
18 - 220	505.500
18 - 235	505.875

Group D13

16 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
19 - 010	506.250
19 - 025	506.625
19 - 040	507.000
19 - 055	507.375
19 - 070	507.750
19 - 085	508.125
19 - 100	508.500
19 - 115	508.875
19 - 130	509.250
19 - 145	509.625
19 - 160	510.000
19 - 175	510.375
19 - 190	510.750
19 - 205	511.125
19 - 220	511.500
19 - 235	511.875

Group D14

16 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
20 - 010	512.250
20 - 025	512.625
20 - 040	513.000
20 - 055	513.375
20 - 070	513.750
20 - 085	514.125
20 - 100	514.500
20 - 115	514.875
20 - 130	515.250
20 - 145	515.625
20 - 160	516.000
20 - 175	516.375
20 - 190	516.750
20 - 205	517.125
20 - 220	517.500
20 - 235	517.875

Group D15

32 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
17 - 005	494.125
17 - 020	494.500
17 - 035	494.875
17 - 050	495.250
17 - 065	495.625
17 - 080	496.000
17 - 095	496.375
17 - 110	496.750
17 - 125	497.125
17 - 140	497.500
17 - 155	497.875
17 - 170	498.250
17 - 185	498.625
17 - 200	499.000
17 - 215	499.375
17 - 230	499.750
18 - 010	500.250
18 - 025	500.625
18 - 040	501.000
18 - 055	501.375
18 - 070	501.750
18 - 085	502.125
18 - 100	502.500
18 - 115	502.875
18 - 130	503.250
18 - 145	503.625
18 - 160	504.000
18 - 175	504.375
18 - 190	504.750
18 - 205	505.125
18 - 220	505.500
18 - 235	505.875

Group D16

32 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
19 - 005	506.125
19 - 020	506.500
19 - 035	506.875
19 - 050	507.250
19 - 065	507.625
19 - 080	508.000
19 - 095	508.375
19 - 110	508.750
19 - 125	509.125
19 - 140	509.500
19 - 155	509.875
19 - 170	510.250
19 - 185	510.625
19 - 200	511.000
19 - 215	511.375
19 - 230	511.750
20 - 010	512.250
20 - 025	512.625
20 - 040	513.000
20 - 055	513.375
20 - 070	513.750
20 - 085	514.125
20 - 100	514.500
20 - 115	514.875
20 - 130	515.250
20 - 145	515.625
20 - 160	516.000
20 - 175	516.375
20 - 190	516.750
20 - 205	517.125
20 - 220	517.500
20 - 235	517.875

Group D17

32 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
17 - 005	494.125
17 - 020	494.500
17 - 035	494.875
17 - 050	495.250
17 - 065	495.625
17 - 080	496.000
17 - 095	496.375
17 - 110	496.750
17 - 125	497.125
17 - 140	497.500
17 - 155	497.875
17 - 170	498.250
17 - 185	498.625
17 - 200	499.000
17 - 215	499.375
17 - 230	499.750
19 - 010	506.250
19 - 025	506.625
19 - 040	507.000
19 - 055	507.375
19 - 070	507.750
19 - 085	508.125
19 - 100	508.500
19 - 115	508.875
19 - 130	509.250
19 - 145	509.625
19 - 160	510.000
19 - 175	510.375
19 - 190	510.750
19 - 205	511.125
19 - 220	511.500
19 - 235	511.875

Group D18

32 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
18 - 005	500.125
18 - 020	500.500
18 - 035	500.875
18 - 050	501.250
18 - 065	501.625
18 - 080	502.000
18 - 095	502.375
18 - 110	502.750
18 - 125	503.125
18 - 140	503.500
18 - 155	503.875
18 - 170	504.250
18 - 185	504.625
18 - 200	505.000
18 - 215	505.375
18 - 230	505.750
20 - 010	512.250
20 - 025	512.625
20 - 040	513.000
20 - 055	513.375
20 - 070	513.750
20 - 085	514.125
20 - 100	514.500
20 - 115	514.875
20 - 130	515.250
20 - 145	515.625
20 - 160	516.000
20 - 175	516.375
20 - 190	516.750
20 - 205	517.125
20 - 220	517.500
20 - 235	517.875

Group D19

64 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
17 - 005	494.125
17 - 020	494.500
17 - 035	494.875
17 - 050	495.250
17 - 065	495.625
17 - 080	496.000
17 - 095	496.375
17 - 110	496.750
17 - 125	497.125
17 - 140	497.500
17 - 155	497.875
17 - 170	498.250
17 - 185	498.625
17 - 200	499.000
17 - 215	499.375
17 - 230	499.750
18 - 010	500.250
18 - 025	500.625
18 - 040	501.000
18 - 055	501.375
18 - 070	501.750
18 - 085	502.125
18 - 100	502.500
18 - 115	502.875
18 - 130	503.250
18 - 145	503.625
18 - 160	504.000
18 - 175	504.375
18 - 190	504.750
18 - 205	505.125
18 - 220	505.500
18 - 235	505.875
19 - 005	506.125
19 - 020	506.500
19 - 035	506.875
19 - 050	507.250
19 - 065	507.625
19 - 080	508.000
19 - 095	508.375
19 - 110	508.750
19 - 125	509.125
19 - 140	509.500
19 - 155	509.875
19 - 170	510.250
19 - 185	510.625
19 - 200	511.000
19 - 215	511.375
19 - 230	511.750
20 - 010	512.250
20 - 025	512.625
20 - 040	513.000
20 - 055	513.375
20 - 070	513.750
20 - 085	514.125
20 - 100	514.500
20 - 115	514.875
20 - 130	515.250
20 - 145	515.625
20 - 160	516.000
20 - 175	516.375
20 - 190	516.750
20 - 205	517.125
20 - 220	517.500
20 - 235	517.875

アナログワイヤレスとデジタルワイヤレスを共用して多チャンネル同時運用を行うためのグループ

アナログワイヤレス機器とデジタルワイヤレス機器を共用して多チャンネル同時運用を行うためのグループです。相互変調歪みの発生を考慮し、かつチャンネル間隔が 375 kHz 以上空いているため、干渉を避けるための特別な計算をする必要がありません。

多チャンネル同時運用システムを構築する場合、アナログワイヤレストランスミッター / マイクロホンとの相互干渉を避けるため、以下のグループを使用することをお勧めします。

デジタルワイヤレスのみの運用においても、より安定した運用が可能です。

ご注意

デジタルワイヤレスの最小チャンネル間隔は 375 kHz のため、グレーのチャンネルは使用できません。また、本体においても表示されません。

Group 01

8 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
17 - 005	494.125
17 - 025	494.625
17 - 055	495.375
17 - 125	497.125
17 - 140	497.500
17 - 180	498.500
17 - 205	499.125
17 - 215	499.375

Group 02

8 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
18 - 015	500.375
18 - 065	501.625
18 - 090	502.250
18 - 130	503.250
18 - 185	504.625
18 - 200	505.000
18 - 220	505.500
18 - 230	505.750

Group 03

8 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
19 - 005	506.125
19 - 025	506.625
19 - 055	507.375
19 - 125	509.125
19 - 140	509.500
19 - 180	510.500
19 - 205	511.125
19 - 215	511.375

Group 04

8 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
20 - 015	512.375
20 - 065	513.625
20 - 090	514.250
20 - 130	515.250
20 - 185	516.625
20 - 200	517.000
20 - 220	517.500
20 - 230	517.750

Group 05

11 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
17 - 035	494.875
17 - 045	495.125
17 - 060	495.500
17 - 095	496.375
17 - 165	498.125
17 - 185	498.625
18 - 010	500.250
18 - 040	501.000
18 - 120	503.000
18 - 175	504.375
18 - 220	505.500

Group 06

11 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
19 - 025	506.625
19 - 070	507.750
19 - 125	509.125
19 - 205	511.125
19 - 235	511.875
20 - 060	513.500
20 - 080	514.000
20 - 150	515.750
20 - 185	516.625
20 - 200	517.000
20 - 210	517.250

Group 07

11 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
17 - 015	494.375
17 - 060	495.500
17 - 115	496.875
17 - 195	498.875
17 - 225	499.625
19 - 050	507.250
19 - 070	507.750
19 - 140	509.500
19 - 175	510.375
19 - 190	510.750
19 - 200	511.000

Group 08

11 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
18 - 040	501.000
18 - 050	501.250
18 - 065	501.625
18 - 100	502.500
18 - 170	504.250
18 - 190	504.750
20 - 015	512.375
20 - 045	513.125
20 - 125	515.125
20 - 180	516.500
20 - 225	517.625

Group 09

16 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
17 - 015	494.375
17 - 025	494.625
17 - 040	495.000
17 - 060	495.500
17 - 170	498.250
18 - 005	500.125
18 - 100	502.500
18 - 185	504.625
19 - 010	506.250
19 - 135	509.375
19 - 235	511.875
20 - 055	513.375
20 - 110	514.750
20 - 160	516.000
20 - 190	516.750
20 - 230	517.750

Group 17～20 (25 kHz 間隔)

TV-17～TV-20の各TVチャンネルの周波数帯から25kHz間隔でチャンネルを選ぶことができます。

ご注意

このグループでは、多チャンネル同時運用は考慮されていません。

Group 17

チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]
17 - 001	494.025	17 - 041	495.025	17 - 081	496.025	17 - 121	497.025	17 - 161	498.025	17 - 201	499.025
17 - 002	494.050	17 - 042	495.050	17 - 082	496.050	17 - 122	497.050	17 - 162	498.050	17 - 202	499.050
17 - 003	494.075	17 - 043	495.075	17 - 083	496.075	17 - 123	497.075	17 - 163	498.075	17 - 203	499.075
17 - 004	494.100	17 - 044	495.100	17 - 084	496.100	17 - 124	497.100	17 - 164	498.100	17 - 204	499.100
17 - 005	494.125	17 - 045	495.125	17 - 085	496.125	17 - 125	497.125	17 - 165	498.125	17 - 205	499.125
17 - 006	494.150	17 - 046	495.150	17 - 086	496.150	17 - 126	497.150	17 - 166	498.150	17 - 206	499.150
17 - 007	494.175	17 - 047	495.175	17 - 087	496.175	17 - 127	497.175	17 - 167	498.175	17 - 207	499.175
17 - 008	494.200	17 - 048	495.200	17 - 088	496.200	17 - 128	497.200	17 - 168	498.200	17 - 208	499.200
17 - 009	494.225	17 - 049	495.225	17 - 089	496.225	17 - 129	497.225	17 - 169	498.225	17 - 209	499.225
17 - 010	494.250	17 - 050	495.250	17 - 090	496.250	17 - 130	497.250	17 - 170	498.250	17 - 210	499.250
17 - 011	494.275	17 - 051	495.275	17 - 091	496.275	17 - 131	497.275	17 - 171	498.275	17 - 211	499.275
17 - 012	494.300	17 - 052	495.300	17 - 092	496.300	17 - 132	497.300	17 - 172	498.300	17 - 212	499.300
17 - 013	494.325	17 - 053	495.325	17 - 093	496.325	17 - 133	497.325	17 - 173	498.325	17 - 213	499.325
17 - 014	494.350	17 - 054	495.350	17 - 094	496.350	17 - 134	497.350	17 - 174	498.350	17 - 214	499.350
17 - 015	494.375	17 - 055	495.375	17 - 095	496.375	17 - 135	497.375	17 - 175	498.375	17 - 215	499.375
17 - 016	494.400	17 - 056	495.400	17 - 096	496.400	17 - 136	497.400	17 - 176	498.400	17 - 216	499.400
17 - 017	494.425	17 - 057	495.425	17 - 097	496.425	17 - 137	497.425	17 - 177	498.425	17 - 217	499.425
17 - 018	494.450	17 - 058	495.450	17 - 098	496.450	17 - 138	497.450	17 - 178	498.450	17 - 218	499.450
17 - 019	494.475	17 - 059	495.475	17 - 099	496.475	17 - 139	497.475	17 - 179	498.475	17 - 219	499.475
17 - 020	494.500	17 - 060	495.500	17 - 100	496.500	17 - 140	497.500	17 - 180	498.500	17 - 220	499.500
17 - 021	494.525	17 - 061	495.525	17 - 101	496.525	17 - 141	497.525	17 - 181	498.525	17 - 221	499.525
17 - 022	494.550	17 - 062	495.550	17 - 102	496.550	17 - 142	497.550	17 - 182	498.550	17 - 222	499.550
17 - 023	494.575	17 - 063	495.575	17 - 103	496.575	17 - 143	497.575	17 - 183	498.575	17 - 223	499.575
17 - 024	494.600	17 - 064	495.600	17 - 104	496.600	17 - 144	497.600	17 - 184	498.600	17 - 224	499.600
17 - 025	494.625	17 - 065	495.625	17 - 105	496.625	17 - 145	497.625	17 - 185	498.625	17 - 225	499.625
17 - 026	494.650	17 - 066	495.650	17 - 106	496.650	17 - 146	497.650	17 - 186	498.650	17 - 226	499.650
17 - 027	494.675	17 - 067	495.675	17 - 107	496.675	17 - 147	497.675	17 - 187	498.675	17 - 227	499.675
17 - 028	494.700	17 - 068	495.700	17 - 108	496.700	17 - 148	497.700	17 - 188	498.700	17 - 228	499.700
17 - 029	494.725	17 - 069	495.725	17 - 109	496.725	17 - 149	497.725	17 - 189	498.725	17 - 229	499.725
17 - 030	494.750	17 - 070	495.750	17 - 110	496.750	17 - 150	497.750	17 - 190	498.750	17 - 230	499.750
17 - 031	494.775	17 - 071	495.775	17 - 111	496.775	17 - 151	497.775	17 - 191	498.775	17 - 231	499.775
17 - 032	494.800	17 - 072	495.800	17 - 112	496.800	17 - 152	497.800	17 - 192	498.800	17 - 232	499.800
17 - 033	494.825	17 - 073	495.825	17 - 113	496.825	17 - 153	497.825	17 - 193	498.825	17 - 233	499.825
17 - 034	494.850	17 - 074	495.850	17 - 114	496.850	17 - 154	497.850	17 - 194	498.850	17 - 234	499.850
17 - 035	494.875	17 - 075	495.875	17 - 115	496.875	17 - 155	497.875	17 - 195	498.875	17 - 235	499.875
17 - 036	494.900	17 - 076	495.900	17 - 116	496.900	17 - 156	497.900	17 - 196	498.900	17 - 236	499.900
17 - 037	494.925	17 - 077	495.925	17 - 117	496.925	17 - 157	497.925	17 - 197	498.925	17 - 237	499.925
17 - 038	494.950	17 - 078	495.950	17 - 118	496.950	17 - 158	497.950	17 - 198	498.950	17 - 238	499.950
17 - 039	494.975	17 - 079	495.975	17 - 119	496.975	17 - 159	497.975	17 - 199	498.975	17 - 239	499.975
17 - 040	495.000	17 - 080	496.000	17 - 120	497.000	17 - 160	498.000	17 - 200	499.000	17 - 240	500.000

Group 18

チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]
18 - 001	500.025	18 - 041	501.025	18 - 081	502.025	18 - 121	503.025	18 - 161	504.025	18 - 201	505.025
18 - 002	500.050	18 - 042	501.050	18 - 082	502.050	18 - 122	503.050	18 - 162	504.050	18 - 202	505.050
18 - 003	500.075	18 - 043	501.075	18 - 083	502.075	18 - 123	503.075	18 - 163	504.075	18 - 203	505.075
18 - 004	500.100	18 - 044	501.100	18 - 084	502.100	18 - 124	503.100	18 - 164	504.100	18 - 204	505.100
18 - 005	500.125	18 - 045	501.125	18 - 085	502.125	18 - 125	503.125	18 - 165	504.125	18 - 205	505.125
18 - 006	500.150	18 - 046	501.150	18 - 086	502.150	18 - 126	503.150	18 - 166	504.150	18 - 206	505.150
18 - 007	500.175	18 - 047	501.175	18 - 087	502.175	18 - 127	503.175	18 - 167	504.175	18 - 207	505.175
18 - 008	500.200	18 - 048	501.200	18 - 088	502.200	18 - 128	503.200	18 - 168	504.200	18 - 208	505.200
18 - 009	500.225	18 - 049	501.225	18 - 089	502.225	18 - 129	503.225	18 - 169	504.225	18 - 209	505.225
18 - 010	500.250	18 - 050	501.250	18 - 090	502.250	18 - 130	503.250	18 - 170	504.250	18 - 210	505.250
18 - 011	500.275	18 - 051	501.275	18 - 091	502.275	18 - 131	503.275	18 - 171	504.275	18 - 211	505.275
18 - 012	500.300	18 - 052	501.300	18 - 092	502.300	18 - 132	503.300	18 - 172	504.300	18 - 212	505.300
18 - 013	500.325	18 - 053	501.325	18 - 093	502.325	18 - 133	503.325	18 - 173	504.325	18 - 213	505.325
18 - 014	500.350	18 - 054	501.350	18 - 094	502.350	18 - 134	503.350	18 - 174	504.350	18 - 214	505.350
18 - 015	500.375	18 - 055	501.375	18 - 095	502.375	18 - 135	503.375	18 - 175	504.375	18 - 215	505.375
18 - 016	500.400	18 - 056	501.400	18 - 096	502.400	18 - 136	503.400	18 - 176	504.400	18 - 216	505.400
18 - 017	500.425	18 - 057	501.425	18 - 097	502.425	18 - 137	503.425	18 - 177	504.425	18 - 217	505.425
18 - 018	500.450	18 - 058	501.450	18 - 098	502.450	18 - 138	503.450	18 - 178	504.450	18 - 218	505.450
18 - 019	500.475	18 - 059	501.475	18 - 099	502.475	18 - 139	503.475	18 - 179	504.475	18 - 219	505.475
18 - 020	500.500	18 - 060	501.500	18 - 100	502.500	18 - 140	503.500	18 - 180	504.500	18 - 220	505.500
18 - 021	500.525	18 - 061	501.525	18 - 101	502.525	18 - 141	503.525	18 - 181	504.525	18 - 221	505.525
18 - 022	500.550	18 - 062	501.550	18 - 102	502.550	18 - 142	503.550	18 - 182	504.550	18 - 222	505.550
18 - 023	500.575	18 - 063	501.575	18 - 103	502.575	18 - 143	503.575	18 - 183	504.575	18 - 223	505.575
18 - 024	500.600	18 - 064	501.600	18 - 104	502.600	18 - 144	503.600	18 - 184	504.600	18 - 224	505.600
18 - 025	500.625	18 - 065	501.625	18 - 105	502.625	18 - 145	503.625	18 - 185	504.625	18 - 225	505.625
18 - 026	500.650	18 - 066	501.650	18 - 106	502.650	18 - 146	503.650	18 - 186	504.650	18 - 226	505.650
18 - 027	500.675	18 - 067	501.675	18 - 107	502.675	18 - 147	503.675	18 - 187	504.675	18 - 227	505.675
18 - 028	500.700	18 - 068	501.700	18 - 108	502.700	18 - 148	503.700	18 - 188	504.700	18 - 228	505.700
18 - 029	500.725	18 - 069	501.725	18 - 109	502.725	18 - 149	503.725	18 - 189	504.725	18 - 229	505.725
18 - 030	500.750	18 - 070	501.750	18 - 110	502.750	18 - 150	503.750	18 - 190	504.750	18 - 230	505.750
18 - 031	500.775	18 - 071	501.775	18 - 111	502.775	18 - 151	503.775	18 - 191	504.775	18 - 231	505.775
18 - 032	500.800	18 - 072	501.800	18 - 112	502.800	18 - 152	503.800	18 - 192	504.800	18 - 232	505.800
18 - 033	500.825	18 - 073	501.825	18 - 113	502.825	18 - 153	503.825	18 - 193	504.825	18 - 233	505.825
18 - 034	500.850	18 - 074	501.850	18 - 114	502.850	18 - 154	503.850	18 - 194	504.850	18 - 234	505.850
18 - 035	500.875	18 - 075	501.875	18 - 115	502.875	18 - 155	503.875	18 - 195	504.875	18 - 235	505.875
18 - 036	500.900	18 - 076	501.900	18 - 116	502.900	18 - 156	503.900	18 - 196	504.900	18 - 236	505.900
18 - 037	500.925	18 - 077	501.925	18 - 117	502.925	18 - 157	503.925	18 - 197	504.925	18 - 237	505.925
18 - 038	500.950	18 - 078	501.950	18 - 118	502.950	18 - 158	503.950	18 - 198	504.950	18 - 238	505.950
18 - 039	500.975	18 - 079	501.975	18 - 119	502.975	18 - 159	503.975	18 - 199	504.975	18 - 239	505.975
18 - 040	501.000	18 - 080	502.000	18 - 120	503.000	18 - 160	504.000	18 - 200	505.000	18 - 240	506.000

Group 19

チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]
19 - 001	506.025	19 - 041	507.025	19 - 081	508.025	19 - 121	509.025	19 - 161	510.025	19 - 201	511.025
19 - 002	506.050	19 - 042	507.050	19 - 082	508.050	19 - 122	509.050	19 - 162	510.050	19 - 202	511.050
19 - 003	506.075	19 - 043	507.075	19 - 083	508.075	19 - 123	509.075	19 - 163	510.075	19 - 203	511.075
19 - 004	506.100	19 - 044	507.100	19 - 084	508.100	19 - 124	509.100	19 - 164	510.100	19 - 204	511.100
19 - 005	506.125	19 - 045	507.125	19 - 085	508.125	19 - 125	509.125	19 - 165	510.125	19 - 205	511.125
19 - 006	506.150	19 - 046	507.150	19 - 086	508.150	19 - 126	509.150	19 - 166	510.150	19 - 206	511.150
19 - 007	506.175	19 - 047	507.175	19 - 087	508.175	19 - 127	509.175	19 - 167	510.175	19 - 207	511.175
19 - 008	506.200	19 - 048	507.200	19 - 088	508.200	19 - 128	509.200	19 - 168	510.200	19 - 208	511.200
19 - 009	506.225	19 - 049	507.225	19 - 089	508.225	19 - 129	509.225	19 - 169	510.225	19 - 209	511.225
19 - 010	506.250	19 - 050	507.250	19 - 090	508.250	19 - 130	509.250	19 - 170	510.250	19 - 210	511.250
19 - 011	506.275	19 - 051	507.275	19 - 091	508.275	19 - 131	509.275	19 - 171	510.275	19 - 211	511.275
19 - 012	506.300	19 - 052	507.300	19 - 092	508.300	19 - 132	509.300	19 - 172	510.300	19 - 212	511.300
19 - 013	506.325	19 - 053	507.325	19 - 093	508.325	19 - 133	509.325	19 - 173	510.325	19 - 213	511.325
19 - 014	506.350	19 - 054	507.350	19 - 094	508.350	19 - 134	509.350	19 - 174	510.350	19 - 214	511.350
19 - 015	506.375	19 - 055	507.375	19 - 095	508.375	19 - 135	509.375	19 - 175	510.375	19 - 215	511.375
19 - 016	506.400	19 - 056	507.400	19 - 096	508.400	19 - 136	509.400	19 - 176	510.400	19 - 216	511.400
19 - 017	506.425	19 - 057	507.425	19 - 097	508.425	19 - 137	509.425	19 - 177	510.425	19 - 217	511.425
19 - 018	506.450	19 - 058	507.450	19 - 098	508.450	19 - 138	509.450	19 - 178	510.450	19 - 218	511.450
19 - 019	506.475	19 - 059	507.475	19 - 099	508.475	19 - 139	509.475	19 - 179	510.475	19 - 219	511.475
19 - 020	506.500	19 - 060	507.500	19 - 100	508.500	19 - 140	509.500	19 - 180	510.500	19 - 220	511.500
19 - 021	506.525	19 - 061	507.525	19 - 101	508.525	19 - 141	509.525	19 - 181	510.525	19 - 221	511.525
19 - 022	506.550	19 - 062	507.550	19 - 102	508.550	19 - 142	509.550	19 - 182	510.550	19 - 222	511.550
19 - 023	506.575	19 - 063	507.575	19 - 103	508.575	19 - 143	509.575	19 - 183	510.575	19 - 223	511.575
19 - 024	506.600	19 - 064	507.600	19 - 104	508.600	19 - 144	509.600	19 - 184	510.600	19 - 224	511.600
19 - 025	506.625	19 - 065	507.625	19 - 105	508.625	19 - 145	509.625	19 - 185	510.625	19 - 225	511.625
19 - 026	506.650	19 - 066	507.650	19 - 106	508.650	19 - 146	509.650	19 - 186	510.650	19 - 226	511.650
19 - 027	506.675	19 - 067	507.675	19 - 107	508.675	19 - 147	509.675	19 - 187	510.675	19 - 227	511.675
19 - 028	506.700	19 - 068	507.700	19 - 108	508.700	19 - 148	509.700	19 - 188	510.700	19 - 228	511.700
19 - 029	506.725	19 - 069	507.725	19 - 109	508.725	19 - 149	509.725	19 - 189	510.725	19 - 229	511.725
19 - 030	506.750	19 - 070	507.750	19 - 110	508.750	19 - 150	509.750	19 - 190	510.750	19 - 230	511.750
19 - 031	506.775	19 - 071	507.775	19 - 111	508.775	19 - 151	509.775	19 - 191	510.775	19 - 231	511.775
19 - 032	506.800	19 - 072	507.800	19 - 112	508.800	19 - 152	509.800	19 - 192	510.800	19 - 232	511.800
19 - 033	506.825	19 - 073	507.825	19 - 113	508.825	19 - 153	509.825	19 - 193	510.825	19 - 233	511.825
19 - 034	506.850	19 - 074	507.850	19 - 114	508.850	19 - 154	509.850	19 - 194	510.850	19 - 234	511.850
19 - 035	506.875	19 - 075	507.875	19 - 115	508.875	19 - 155	509.875	19 - 195	510.875	19 - 235	511.875
19 - 036	506.900	19 - 076	507.900	19 - 116	508.900	19 - 156	509.900	19 - 196	510.900	19 - 236	511.900
19 - 037	506.925	19 - 077	507.925	19 - 117	508.925	19 - 157	509.925	19 - 197	510.925	19 - 237	511.925
19 - 038	506.950	19 - 078	507.950	19 - 118	508.950	19 - 158	509.950	19 - 198	510.950	19 - 238	511.950
19 - 039	506.975	19 - 079	507.975	19 - 119	508.975	19 - 159	509.975	19 - 199	510.975	19 - 239	511.975
19 - 040	507.000	19 - 080	508.000	19 - 120	509.000	19 - 160	510.000	19 - 200	511.000	19 - 240	512.000

Group 20

チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]
20 - 001	512.025	20 - 041	513.025	20 - 081	514.025	20 - 121	515.025	20 - 161	516.025	20 - 201	517.025
20 - 002	512.050	20 - 042	513.050	20 - 082	514.050	20 - 122	515.050	20 - 162	516.050	20 - 202	517.050
20 - 003	512.075	20 - 043	513.075	20 - 083	514.075	20 - 123	515.075	20 - 163	516.075	20 - 203	517.075
20 - 004	512.100	20 - 044	513.100	20 - 084	514.100	20 - 124	515.100	20 - 164	516.100	20 - 204	517.100
20 - 005	512.125	20 - 045	513.125	20 - 085	514.125	20 - 125	515.125	20 - 165	516.125	20 - 205	517.125
20 - 006	512.150	20 - 046	513.150	20 - 086	514.150	20 - 126	515.150	20 - 166	516.150	20 - 206	517.150
20 - 007	512.175	20 - 047	513.175	20 - 087	514.175	20 - 127	515.175	20 - 167	516.175	20 - 207	517.175
20 - 008	512.200	20 - 048	513.200	20 - 088	514.200	20 - 128	515.200	20 - 168	516.200	20 - 208	517.200
20 - 009	512.225	20 - 049	513.225	20 - 089	514.225	20 - 129	515.225	20 - 169	516.225	20 - 209	517.225
20 - 010	512.250	20 - 050	513.250	20 - 090	514.250	20 - 130	515.250	20 - 170	516.250	20 - 210	517.250
20 - 011	512.275	20 - 051	513.275	20 - 091	514.275	20 - 131	515.275	20 - 171	516.275	20 - 211	517.275
20 - 012	512.300	20 - 052	513.300	20 - 092	514.300	20 - 132	515.300	20 - 172	516.300	20 - 212	517.300
20 - 013	512.325	20 - 053	513.325	20 - 093	514.325	20 - 133	515.325	20 - 173	516.325	20 - 213	517.325
20 - 014	512.350	20 - 054	513.350	20 - 094	514.350	20 - 134	515.350	20 - 174	516.350	20 - 214	517.350
20 - 015	512.375	20 - 055	513.375	20 - 095	514.375	20 - 135	515.375	20 - 175	516.375	20 - 215	517.375
20 - 016	512.400	20 - 056	513.400	20 - 096	514.400	20 - 136	515.400	20 - 176	516.400	20 - 216	517.400
20 - 017	512.425	20 - 057	513.425	20 - 097	514.425	20 - 137	515.425	20 - 177	516.425	20 - 217	517.425
20 - 018	512.450	20 - 058	513.450	20 - 098	514.450	20 - 138	515.450	20 - 178	516.450	20 - 218	517.450
20 - 019	512.475	20 - 059	513.475	20 - 099	514.475	20 - 139	515.475	20 - 179	516.475	20 - 219	517.475
20 - 020	512.500	20 - 060	513.500	20 - 100	514.500	20 - 140	515.500	20 - 180	516.500	20 - 220	517.500
20 - 021	512.525	20 - 061	513.525	20 - 101	514.525	20 - 141	515.525	20 - 181	516.525	20 - 221	517.525
20 - 022	512.550	20 - 062	513.550	20 - 102	514.550	20 - 142	515.550	20 - 182	516.550	20 - 222	517.550
20 - 023	512.575	20 - 063	513.575	20 - 103	514.575	20 - 143	515.575	20 - 183	516.575	20 - 223	517.575
20 - 024	512.600	20 - 064	513.600	20 - 104	514.600	20 - 144	515.600	20 - 184	516.600	20 - 224	517.600
20 - 025	512.625	20 - 065	513.625	20 - 105	514.625	20 - 145	515.625	20 - 185	516.625	20 - 225	517.625
20 - 026	512.650	20 - 066	513.650	20 - 106	514.650	20 - 146	515.650	20 - 186	516.650	20 - 226	517.650
20 - 027	512.675	20 - 067	513.675	20 - 107	514.675	20 - 147	515.675	20 - 187	516.675	20 - 227	517.675
20 - 028	512.700	20 - 068	513.700	20 - 108	514.700	20 - 148	515.700	20 - 188	516.700	20 - 228	517.700
20 - 029	512.725	20 - 069	513.725	20 - 109	514.725	20 - 149	515.725	20 - 189	516.725	20 - 229	517.725
20 - 030	512.750	20 - 070	513.750	20 - 110	514.750	20 - 150	515.750	20 - 190	516.750	20 - 230	517.750
20 - 031	512.775	20 - 071	513.775	20 - 111	514.775	20 - 151	515.775	20 - 191	516.775	20 - 231	517.775
20 - 032	512.800	20 - 072	513.800	20 - 112	514.800	20 - 152	515.800	20 - 192	516.800	20 - 232	517.800
20 - 033	512.825	20 - 073	513.825	20 - 113	514.825	20 - 153	515.825	20 - 193	516.825	20 - 233	517.825
20 - 034	512.850	20 - 074	513.850	20 - 114	514.850	20 - 154	515.850	20 - 194	516.850	20 - 234	517.850
20 - 035	512.875	20 - 075	513.875	20 - 115	514.875	20 - 155	515.875	20 - 195	516.875	20 - 235	517.875
20 - 036	512.900	20 - 076	513.900	20 - 116	514.900	20 - 156	515.900	20 - 196	516.900	20 - 236	517.900
20 - 037	512.925	20 - 077	513.925	20 - 117	514.925	20 - 157	515.925	20 - 197	516.925	20 - 237	517.925
20 - 038	512.950	20 - 078	513.950	20 - 118	514.950	20 - 158	515.950	20 - 198	516.950	20 - 238	517.950
20 - 039	512.975	20 - 079	513.975	20 - 119	514.975	20 - 159	515.975	20 - 199	516.975	20 - 239	517.975
20 - 040	513.000	20 - 080	514.000	20 - 120	515.000	20 - 160	516.000	20 - 200	517.000	20 - 240	518.000

Group D8

24 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
22 - 005	524.125
22 - 025	524.625
22 - 045	525.125
22 - 065	525.625
22 - 085	526.125
22 - 105	526.625
22 - 125	527.125
22 - 145	527.625
22 - 165	528.125
22 - 185	528.625
22 - 205	529.125
22 - 225	529.625
24 - 010	536.250
24 - 030	536.750
24 - 050	537.250
24 - 070	537.750
24 - 090	538.250
24 - 110	538.750
24 - 130	539.250
24 - 150	539.750
24 - 170	540.250
24 - 190	540.750
24 - 210	541.250
24 - 230	541.750

Group D9

48 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
21 - 005	518.125
21 - 025	518.625
21 - 045	519.125
21 - 065	519.625
21 - 085	520.125
21 - 105	520.625
21 - 125	521.125
21 - 145	521.625
21 - 165	522.125
21 - 185	522.625
21 - 205	523.125
21 - 225	523.625
22 - 010	524.250
22 - 030	524.750
22 - 050	525.250
22 - 070	525.750
22 - 090	526.250
22 - 110	526.750
22 - 130	527.250
22 - 150	527.750
22 - 170	528.250
22 - 190	528.750
22 - 210	529.250
22 - 230	529.750
23 - 005	530.125
23 - 025	530.625
23 - 045	531.125
23 - 065	531.625
23 - 085	532.125
23 - 105	532.625
23 - 125	533.125
23 - 145	533.625
23 - 165	534.125
23 - 185	534.625
23 - 205	535.125
23 - 225	535.625
24 - 010	536.250
24 - 030	536.750
24 - 050	537.250
24 - 070	537.750
24 - 090	538.250
24 - 110	538.750
24 - 130	539.250
24 - 150	539.750
24 - 170	540.250
24 - 190	540.750
24 - 210	541.250
24 - 230	541.750

デジタルワイヤレスで多チャンネル同時運用を行うためのグループ (DWT-B03R および DWR-R03D のみ対応)

デジタルワイヤレス機器のみを使用して多チャンネル同時運用を行うためのグループです。

チャンネル間隔が 375 kHz 空いているため、干渉を避けるための特別な計算をする必要がありません。

多チャンネル同時運用システムを構築する場合、ほかのソニー製ワイヤレストランスミッター/マイクロホンとの相互干渉を避けるため、以下のグループを使用することをお勧めします。

で注意

トランスミッター/マイクロホン同士は、30 cm 以上離してお使いください。トランスミッター/マイクロホン同士の距離を上記より近づける必要があるときには、「アナログワイヤレスとデジタルワイヤレスを共用して多チャンネル同時運用を行うためのグループ」を使用してください。

Group D11

16 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
21 - 010	518.250
21 - 025	518.625
21 - 040	519.000
21 - 055	519.375
21 - 070	519.750
21 - 085	520.125
21 - 100	520.500
21 - 115	520.875
21 - 130	521.250
21 - 145	521.625
21 - 160	522.000
21 - 175	522.375
21 - 190	522.750
21 - 205	523.125
21 - 220	523.500
21 - 235	523.875

Group D12

16 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
22 - 010	524.250
22 - 025	524.625
22 - 040	525.000
22 - 055	525.375
22 - 070	525.750
22 - 085	526.125
22 - 100	526.500
22 - 115	526.875
22 - 130	527.250
22 - 145	527.625
22 - 160	528.000
22 - 175	528.375
22 - 190	528.750
22 - 205	529.125
22 - 220	529.500
22 - 235	529.875

Group D13

16 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
23 - 010	530.250
23 - 025	530.625
23 - 040	531.000
23 - 055	531.375
23 - 070	531.750
23 - 085	532.125
23 - 100	532.500
23 - 115	532.875
23 - 130	533.250
23 - 145	533.625
23 - 160	534.000
23 - 175	534.375
23 - 190	534.750
23 - 205	535.125
23 - 220	535.500
23 - 235	535.875

Group D14

16 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
24 - 010	536.250
24 - 025	536.625
24 - 040	537.000
24 - 055	537.375
24 - 070	537.750
24 - 085	538.125
24 - 100	538.500
24 - 115	538.875
24 - 130	539.250
24 - 145	539.625
24 - 160	540.000
24 - 175	540.375
24 - 190	540.750
24 - 205	541.125
24 - 220	541.500
24 - 235	541.875

Group D15

32 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
21 - 005	518.125
21 - 020	518.500
21 - 035	518.875
21 - 050	519.250
21 - 065	519.625
21 - 080	520.000
21 - 095	520.375
21 - 110	520.750
21 - 125	521.125
21 - 140	521.500
21 - 155	521.875
21 - 170	522.250
21 - 185	522.625
21 - 200	523.000
21 - 215	523.375
21 - 230	523.750
22 - 010	524.250
22 - 025	524.625
22 - 040	525.000
22 - 055	525.375
22 - 070	525.750
22 - 085	526.125
22 - 100	526.500
22 - 115	526.875
22 - 130	527.250
22 - 145	527.625
22 - 160	528.000
22 - 175	528.375
22 - 190	528.750
22 - 205	529.125
22 - 220	529.500
22 - 235	529.875

Group D16

32 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
23 - 005	530.125
23 - 020	530.500
23 - 035	530.875
23 - 050	531.250
23 - 065	531.625
23 - 080	532.000
23 - 095	532.375
23 - 110	532.750
23 - 125	533.125
23 - 140	533.500
23 - 155	533.875
23 - 170	534.250
23 - 185	534.625
23 - 200	535.000
23 - 215	535.375
23 - 230	535.750
24 - 010	536.250
24 - 025	536.625
24 - 040	537.000
24 - 055	537.375
24 - 070	537.750
24 - 085	538.125
24 - 100	538.500
24 - 115	538.875
24 - 130	539.250
24 - 145	539.625
24 - 160	540.000
24 - 175	540.375
24 - 190	540.750
24 - 205	541.125
24 - 220	541.500
24 - 235	541.875

Group D17

32 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
21 - 005	518.125
21 - 020	518.500
21 - 035	518.875
21 - 050	519.250
21 - 065	519.625
21 - 080	520.000
21 - 095	520.375
21 - 110	520.750
21 - 125	521.125
21 - 140	521.500
21 - 155	521.875
21 - 170	522.250
21 - 185	522.625
21 - 200	523.000
21 - 215	523.375
21 - 230	523.750
23 - 010	530.250
23 - 025	530.625
23 - 040	531.000
23 - 055	531.375
23 - 070	531.750
23 - 085	532.125
23 - 100	532.500
23 - 115	532.875
23 - 130	533.250
23 - 145	533.625
23 - 160	534.000
23 - 175	534.375
23 - 190	534.750
23 - 205	535.125
23 - 220	535.500
23 - 235	535.875

Group D18

32 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
22 - 005	524.125
22 - 020	524.500
22 - 035	524.875
22 - 050	525.250
22 - 065	525.625
22 - 080	526.000
22 - 095	526.375
22 - 110	526.750
22 - 125	527.125
22 - 140	527.500
22 - 155	527.875
22 - 170	528.250
22 - 185	528.625
22 - 200	529.000
22 - 215	529.375
22 - 230	529.750
24 - 010	536.250
24 - 025	536.625
24 - 040	537.000
24 - 055	537.375
24 - 070	537.750
24 - 085	538.125
24 - 100	538.500
24 - 115	538.875
24 - 130	539.250
24 - 145	539.625
24 - 160	540.000
24 - 175	540.375
24 - 190	540.750
24 - 205	541.125
24 - 220	541.500
24 - 235	541.875

Group D19

64 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
21 - 005	518.125
21 - 020	518.500
21 - 035	518.875
21 - 050	519.250
21 - 065	519.625
21 - 080	520.000
21 - 095	520.375
21 - 110	520.750
21 - 125	521.125
21 - 140	521.500
21 - 155	521.875
21 - 170	522.250
21 - 185	522.625
21 - 200	523.000
21 - 215	523.375
21 - 230	523.750
22 - 010	524.250
22 - 025	524.625
22 - 040	525.000
22 - 055	525.375
22 - 070	525.750
22 - 085	526.125
22 - 100	526.500
22 - 115	526.875
22 - 130	527.250
22 - 145	527.625
22 - 160	528.000
22 - 175	528.375
22 - 190	528.750
22 - 205	529.125
22 - 220	529.500
22 - 235	529.875
23 - 005	530.125
23 - 020	530.500
23 - 035	530.875
23 - 050	531.250
23 - 065	531.625
23 - 080	532.000
23 - 095	532.375
23 - 110	532.750
23 - 125	533.125
23 - 140	533.500
23 - 155	533.875
23 - 170	534.250
23 - 185	534.625
23 - 200	535.000
23 - 215	535.375
23 - 230	535.750
24 - 010	536.250
24 - 025	536.625
24 - 040	537.000
24 - 055	537.375
24 - 070	537.750
24 - 085	538.125
24 - 100	538.500
24 - 115	538.875
24 - 130	539.250
24 - 145	539.625
24 - 160	540.000
24 - 175	540.375
24 - 190	540.750
24 - 205	541.125
24 - 220	541.500
24 - 235	541.875

アナログワイヤレスとデジタルワイヤレスを共用して多チャンネル同時運用を行うためのグループ

アナログワイヤレス機器とデジタルワイヤレス機器を共用して多チャンネル同時運用を行うためのグループです。相互変調歪みの発生を考慮し、かつチャンネル間隔が 375 kHz 以上空いているため、干渉を避けるための特別な計算をする必要がありません。

多チャンネル同時運用システムを構築する場合、アナログワイヤレストランスミッター / マイクロホンとの相互干渉を避けるため、以下のグループを使用することをお勧めします。

デジタルワイヤレスのみの運用においても、より安定した運用が可能です。

ご注意

デジタルワイヤレスの最小チャンネル間隔は 375 kHz のため、グレーのチャンネルは使用できません。また、本体においても表示されません。

Group 01

8 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
21 - 005	518.125
21 - 025	518.625
21 - 055	519.375
21 - 125	521.125
21 - 140	521.500
21 - 180	522.500
21 - 205	523.125
21 - 215	523.375

Group 02

8 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
22 - 015	524.375
22 - 065	525.625
22 - 090	526.250
22 - 130	527.250
22 - 185	528.625
22 - 200	529.000
22 - 220	529.500
22 - 230	529.750

Group 03

8 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
23 - 005	530.125
23 - 025	530.625
23 - 055	531.375
23 - 125	533.125
23 - 140	533.500
23 - 180	534.500
23 - 205	535.125
23 - 215	535.375

Group 04

8 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
24 - 015	536.375
24 - 065	537.625
24 - 090	538.250
24 - 130	539.250
24 - 185	540.625
24 - 200	541.000
24 - 220	541.500
24 - 230	541.750

Group 05

11 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
21 - 035	518.875
21 - 045	519.125
21 - 060	519.500
21 - 095	520.375
21 - 165	522.125
21 - 185	522.625
22 - 010	524.250
22 - 040	525.000
22 - 120	527.000
22 - 175	528.375
22 - 220	529.500

Group 06

11 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
23 - 025	530.625
23 - 070	531.750
23 - 125	533.125
23 - 205	535.125
23 - 235	535.875
24 - 060	537.500
24 - 080	538.000
24 - 150	539.750
24 - 185	540.625
24 - 200	541.000
24 - 210	541.250

Group 07

11 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
21 - 015	518.375
21 - 060	519.500
21 - 115	520.875
21 - 195	522.875
21 - 225	523.625
23 - 050	531.250
23 - 070	531.750
23 - 140	533.500
23 - 175	534.375
23 - 190	534.750
23 - 200	535.000

Group 08

11 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
22 - 040	525.000
22 - 050	525.250
22 - 065	525.625
22 - 100	526.500
22 - 170	528.250
22 - 190	528.750
24 - 015	536.375
24 - 045	537.125
24 - 125	539.125
24 - 180	540.500
24 - 225	541.625

Group 09

16 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
21 - 015	518.375
21 - 025	518.625
21 - 040	519.000
21 - 060	519.500
21 - 170	522.250
22 - 005	524.125
22 - 100	526.500
22 - 185	528.625
23 - 010	530.250
23 - 135	533.375
23 - 235	535.875
24 - 055	537.375
24 - 110	538.750
24 - 160	540.000
24 - 190	540.750
24 - 230	541.750

Group 21 ~ 24 (25 kHz 間隔)

TV-21 ~ TV-24 の各 TV チャンネルの周波数帯から 25 kHz 間隔でチャンネルを選ぶことができます。

ご注意

このグループでは、多チャンネル同時運用は考慮されていません。

Group 21

チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]
21 - 001	518.025	21 - 041	519.025	21 - 081	520.025	21 - 121	521.025	21 - 161	522.025	21 - 201	523.025
21 - 002	518.050	21 - 042	519.050	21 - 082	520.050	21 - 122	521.050	21 - 162	522.050	21 - 202	523.050
21 - 003	518.075	21 - 043	519.075	21 - 083	520.075	21 - 123	521.075	21 - 163	522.075	21 - 203	523.075
21 - 004	518.100	21 - 044	519.100	21 - 084	520.100	21 - 124	521.100	21 - 164	522.100	21 - 204	523.100
21 - 005	518.125	21 - 045	519.125	21 - 085	520.125	21 - 125	521.125	21 - 165	522.125	21 - 205	523.125
21 - 006	518.150	21 - 046	519.150	21 - 086	520.150	21 - 126	521.150	21 - 166	522.150	21 - 206	523.150
21 - 007	518.175	21 - 047	519.175	21 - 087	520.175	21 - 127	521.175	21 - 167	522.175	21 - 207	523.175
21 - 008	518.200	21 - 048	519.200	21 - 088	520.200	21 - 128	521.200	21 - 168	522.200	21 - 208	523.200
21 - 009	518.225	21 - 049	519.225	21 - 089	520.225	21 - 129	521.225	21 - 169	522.225	21 - 209	523.225
21 - 010	518.250	21 - 050	519.250	21 - 090	520.250	21 - 130	521.250	21 - 170	522.250	21 - 210	523.250
21 - 011	518.275	21 - 051	519.275	21 - 091	520.275	21 - 131	521.275	21 - 171	522.275	21 - 211	523.275
21 - 012	518.300	21 - 052	519.300	21 - 092	520.300	21 - 132	521.300	21 - 172	522.300	21 - 212	523.300
21 - 013	518.325	21 - 053	519.325	21 - 093	520.325	21 - 133	521.325	21 - 173	522.325	21 - 213	523.325
21 - 014	518.350	21 - 054	519.350	21 - 094	520.350	21 - 134	521.350	21 - 174	522.350	21 - 214	523.350
21 - 015	518.375	21 - 055	519.375	21 - 095	520.375	21 - 135	521.375	21 - 175	522.375	21 - 215	523.375
21 - 016	518.400	21 - 056	519.400	21 - 096	520.400	21 - 136	521.400	21 - 176	522.400	21 - 216	523.400
21 - 017	518.425	21 - 057	519.425	21 - 097	520.425	21 - 137	521.425	21 - 177	522.425	21 - 217	523.425
21 - 018	518.450	21 - 058	519.450	21 - 098	520.450	21 - 138	521.450	21 - 178	522.450	21 - 218	523.450
21 - 019	518.475	21 - 059	519.475	21 - 099	520.475	21 - 139	521.475	21 - 179	522.475	21 - 219	523.475
21 - 020	518.500	21 - 060	519.500	21 - 100	520.500	21 - 140	521.500	21 - 180	522.500	21 - 220	523.500
21 - 021	518.525	21 - 061	519.525	21 - 101	520.525	21 - 141	521.525	21 - 181	522.525	21 - 221	523.525
21 - 022	518.550	21 - 062	519.550	21 - 102	520.550	21 - 142	521.550	21 - 182	522.550	21 - 222	523.550
21 - 023	518.575	21 - 063	519.575	21 - 103	520.575	21 - 143	521.575	21 - 183	522.575	21 - 223	523.575
21 - 024	518.600	21 - 064	519.600	21 - 104	520.600	21 - 144	521.600	21 - 184	522.600	21 - 224	523.600
21 - 025	518.625	21 - 065	519.625	21 - 105	520.625	21 - 145	521.625	21 - 185	522.625	21 - 225	523.625
21 - 026	518.650	21 - 066	519.650	21 - 106	520.650	21 - 146	521.650	21 - 186	522.650	21 - 226	523.650
21 - 027	518.675	21 - 067	519.675	21 - 107	520.675	21 - 147	521.675	21 - 187	522.675	21 - 227	523.675
21 - 028	518.700	21 - 068	519.700	21 - 108	520.700	21 - 148	521.700	21 - 188	522.700	21 - 228	523.700
21 - 029	518.725	21 - 069	519.725	21 - 109	520.725	21 - 149	521.725	21 - 189	522.725	21 - 229	523.725
21 - 030	518.750	21 - 070	519.750	21 - 110	520.750	21 - 150	521.750	21 - 190	522.750	21 - 230	523.750
21 - 031	518.775	21 - 071	519.775	21 - 111	520.775	21 - 151	521.775	21 - 191	522.775	21 - 231	523.775
21 - 032	518.800	21 - 072	519.800	21 - 112	520.800	21 - 152	521.800	21 - 192	522.800	21 - 232	523.800
21 - 033	518.825	21 - 073	519.825	21 - 113	520.825	21 - 153	521.825	21 - 193	522.825	21 - 233	523.825
21 - 034	518.850	21 - 074	519.850	21 - 114	520.850	21 - 154	521.850	21 - 194	522.850	21 - 234	523.850
21 - 035	518.875	21 - 075	519.875	21 - 115	520.875	21 - 155	521.875	21 - 195	522.875	21 - 235	523.875
21 - 036	518.900	21 - 076	519.900	21 - 116	520.900	21 - 156	521.900	21 - 196	522.900	21 - 236	523.900
21 - 037	518.925	21 - 077	519.925	21 - 117	520.925	21 - 157	521.925	21 - 197	522.925	21 - 237	523.925
21 - 038	518.950	21 - 078	519.950	21 - 118	520.950	21 - 158	521.950	21 - 198	522.950	21 - 238	523.950
21 - 039	518.975	21 - 079	519.975	21 - 119	520.975	21 - 159	521.975	21 - 199	522.975	21 - 239	523.975
21 - 040	519.000	21 - 080	520.000	21 - 120	521.000	21 - 160	522.000	21 - 200	523.000	21 - 240	524.000

Group 22

チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]
22 - 001	524.025	22 - 041	525.025	22 - 081	526.025	22 - 121	527.025	22 - 161	528.025	22 - 201	529.025
22 - 002	524.050	22 - 042	525.050	22 - 082	526.050	22 - 122	527.050	22 - 162	528.050	22 - 202	529.050
22 - 003	524.075	22 - 043	525.075	22 - 083	526.075	22 - 123	527.075	22 - 163	528.075	22 - 203	529.075
22 - 004	524.100	22 - 044	525.100	22 - 084	526.100	22 - 124	527.100	22 - 164	528.100	22 - 204	529.100
22 - 005	524.125	22 - 045	525.125	22 - 085	526.125	22 - 125	527.125	22 - 165	528.125	22 - 205	529.125
22 - 006	524.150	22 - 046	525.150	22 - 086	526.150	22 - 126	527.150	22 - 166	528.150	22 - 206	529.150
22 - 007	524.175	22 - 047	525.175	22 - 087	526.175	22 - 127	527.175	22 - 167	528.175	22 - 207	529.175
22 - 008	524.200	22 - 048	525.200	22 - 088	526.200	22 - 128	527.200	22 - 168	528.200	22 - 208	529.200
22 - 009	524.225	22 - 049	525.225	22 - 089	526.225	22 - 129	527.225	22 - 169	528.225	22 - 209	529.225
22 - 010	524.250	22 - 050	525.250	22 - 090	526.250	22 - 130	527.250	22 - 170	528.250	22 - 210	529.250
22 - 011	524.275	22 - 051	525.275	22 - 091	526.275	22 - 131	527.275	22 - 171	528.275	22 - 211	529.275
22 - 012	524.300	22 - 052	525.300	22 - 092	526.300	22 - 132	527.300	22 - 172	528.300	22 - 212	529.300
22 - 013	524.325	22 - 053	525.325	22 - 093	526.325	22 - 133	527.325	22 - 173	528.325	22 - 213	529.325
22 - 014	524.350	22 - 054	525.350	22 - 094	526.350	22 - 134	527.350	22 - 174	528.350	22 - 214	529.350
22 - 015	524.375	22 - 055	525.375	22 - 095	526.375	22 - 135	527.375	22 - 175	528.375	22 - 215	529.375
22 - 016	524.400	22 - 056	525.400	22 - 096	526.400	22 - 136	527.400	22 - 176	528.400	22 - 216	529.400
22 - 017	524.425	22 - 057	525.425	22 - 097	526.425	22 - 137	527.425	22 - 177	528.425	22 - 217	529.425
22 - 018	524.450	22 - 058	525.450	22 - 098	526.450	22 - 138	527.450	22 - 178	528.450	22 - 218	529.450
22 - 019	524.475	22 - 059	525.475	22 - 099	526.475	22 - 139	527.475	22 - 179	528.475	22 - 219	529.475
22 - 020	524.500	22 - 060	525.500	22 - 100	526.500	22 - 140	527.500	22 - 180	528.500	22 - 220	529.500
22 - 021	524.525	22 - 061	525.525	22 - 101	526.525	22 - 141	527.525	22 - 181	528.525	22 - 221	529.525
22 - 022	524.550	22 - 062	525.550	22 - 102	526.550	22 - 142	527.550	22 - 182	528.550	22 - 222	529.550
22 - 023	524.575	22 - 063	525.575	22 - 103	526.575	22 - 143	527.575	22 - 183	528.575	22 - 223	529.575
22 - 024	524.600	22 - 064	525.600	22 - 104	526.600	22 - 144	527.600	22 - 184	528.600	22 - 224	529.600
22 - 025	524.625	22 - 065	525.625	22 - 105	526.625	22 - 145	527.625	22 - 185	528.625	22 - 225	529.625
22 - 026	524.650	22 - 066	525.650	22 - 106	526.650	22 - 146	527.650	22 - 186	528.650	22 - 226	529.650
22 - 027	524.675	22 - 067	525.675	22 - 107	526.675	22 - 147	527.675	22 - 187	528.675	22 - 227	529.675
22 - 028	524.700	22 - 068	525.700	22 - 108	526.700	22 - 148	527.700	22 - 188	528.700	22 - 228	529.700
22 - 029	524.725	22 - 069	525.725	22 - 109	526.725	22 - 149	527.725	22 - 189	528.725	22 - 229	529.725
22 - 030	524.750	22 - 070	525.750	22 - 110	526.750	22 - 150	527.750	22 - 190	528.750	22 - 230	529.750
22 - 031	524.775	22 - 071	525.775	22 - 111	526.775	22 - 151	527.775	22 - 191	528.775	22 - 231	529.775
22 - 032	524.800	22 - 072	525.800	22 - 112	526.800	22 - 152	527.800	22 - 192	528.800	22 - 232	529.800
22 - 033	524.825	22 - 073	525.825	22 - 113	526.825	22 - 153	527.825	22 - 193	528.825	22 - 233	529.825
22 - 034	524.850	22 - 074	525.850	22 - 114	526.850	22 - 154	527.850	22 - 194	528.850	22 - 234	529.850
22 - 035	524.875	22 - 075	525.875	22 - 115	526.875	22 - 155	527.875	22 - 195	528.875	22 - 235	529.875
22 - 036	524.900	22 - 076	525.900	22 - 116	526.900	22 - 156	527.900	22 - 196	528.900	22 - 236	529.900
22 - 037	524.925	22 - 077	525.925	22 - 117	526.925	22 - 157	527.925	22 - 197	528.925	22 - 237	529.925
22 - 038	524.950	22 - 078	525.950	22 - 118	526.950	22 - 158	527.950	22 - 198	528.950	22 - 238	529.950
22 - 039	524.975	22 - 079	525.975	22 - 119	526.975	22 - 159	527.975	22 - 199	528.975	22 - 239	529.975
22 - 040	525.000	22 - 080	526.000	22 - 120	527.000	22 - 160	528.000	22 - 200	529.000	22 - 240	530.000

Group 23

チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]
23 - 001	530.025	23 - 041	531.025	23 - 081	532.025	23 - 121	533.025	23 - 161	534.025	23 - 201	535.025
23 - 002	530.050	23 - 042	531.050	23 - 082	532.050	23 - 122	533.050	23 - 162	534.050	23 - 202	535.050
23 - 003	530.075	23 - 043	531.075	23 - 083	532.075	23 - 123	533.075	23 - 163	534.075	23 - 203	535.075
23 - 004	530.100	23 - 044	531.100	23 - 084	532.100	23 - 124	533.100	23 - 164	534.100	23 - 204	535.100
23 - 005	530.125	23 - 045	531.125	23 - 085	532.125	23 - 125	533.125	23 - 165	534.125	23 - 205	535.125
23 - 006	530.150	23 - 046	531.150	23 - 086	532.150	23 - 126	533.150	23 - 166	534.150	23 - 206	535.150
23 - 007	530.175	23 - 047	531.175	23 - 087	532.175	23 - 127	533.175	23 - 167	534.175	23 - 207	535.175
23 - 008	530.200	23 - 048	531.200	23 - 088	532.200	23 - 128	533.200	23 - 168	534.200	23 - 208	535.200
23 - 009	530.225	23 - 049	531.225	23 - 089	532.225	23 - 129	533.225	23 - 169	534.225	23 - 209	535.225
23 - 010	530.250	23 - 050	531.250	23 - 090	532.250	23 - 130	533.250	23 - 170	534.250	23 - 210	535.250
23 - 011	530.275	23 - 051	531.275	23 - 091	532.275	23 - 131	533.275	23 - 171	534.275	23 - 211	535.275
23 - 012	530.300	23 - 052	531.300	23 - 092	532.300	23 - 132	533.300	23 - 172	534.300	23 - 212	535.300
23 - 013	530.325	23 - 053	531.325	23 - 093	532.325	23 - 133	533.325	23 - 173	534.325	23 - 213	535.325
23 - 014	530.350	23 - 054	531.350	23 - 094	532.350	23 - 134	533.350	23 - 174	534.350	23 - 214	535.350
23 - 015	530.375	23 - 055	531.375	23 - 095	532.375	23 - 135	533.375	23 - 175	534.375	23 - 215	535.375
23 - 016	530.400	23 - 056	531.400	23 - 096	532.400	23 - 136	533.400	23 - 176	534.400	23 - 216	535.400
23 - 017	530.425	23 - 057	531.425	23 - 097	532.425	23 - 137	533.425	23 - 177	534.425	23 - 217	535.425
23 - 018	530.450	23 - 058	531.450	23 - 098	532.450	23 - 138	533.450	23 - 178	534.450	23 - 218	535.450
23 - 019	530.475	23 - 059	531.475	23 - 099	532.475	23 - 139	533.475	23 - 179	534.475	23 - 219	535.475
23 - 020	530.500	23 - 060	531.500	23 - 100	532.500	23 - 140	533.500	23 - 180	534.500	23 - 220	535.500
23 - 021	530.525	23 - 061	531.525	23 - 101	532.525	23 - 141	533.525	23 - 181	534.525	23 - 221	535.525
23 - 022	530.550	23 - 062	531.550	23 - 102	532.550	23 - 142	533.550	23 - 182	534.550	23 - 222	535.550
23 - 023	530.575	23 - 063	531.575	23 - 103	532.575	23 - 143	533.575	23 - 183	534.575	23 - 223	535.575
23 - 024	530.600	23 - 064	531.600	23 - 104	532.600	23 - 144	533.600	23 - 184	534.600	23 - 224	535.600
23 - 025	530.625	23 - 065	531.625	23 - 105	532.625	23 - 145	533.625	23 - 185	534.625	23 - 225	535.625
23 - 026	530.650	23 - 066	531.650	23 - 106	532.650	23 - 146	533.650	23 - 186	534.650	23 - 226	535.650
23 - 027	530.675	23 - 067	531.675	23 - 107	532.675	23 - 147	533.675	23 - 187	534.675	23 - 227	535.675
23 - 028	530.700	23 - 068	531.700	23 - 108	532.700	23 - 148	533.700	23 - 188	534.700	23 - 228	535.700
23 - 029	530.725	23 - 069	531.725	23 - 109	532.725	23 - 149	533.725	23 - 189	534.725	23 - 229	535.725
23 - 030	530.750	23 - 070	531.750	23 - 110	532.750	23 - 150	533.750	23 - 190	534.750	23 - 230	535.750
23 - 031	530.775	23 - 071	531.775	23 - 111	532.775	23 - 151	533.775	23 - 191	534.775	23 - 231	535.775
23 - 032	530.800	23 - 072	531.800	23 - 112	532.800	23 - 152	533.800	23 - 192	534.800	23 - 232	535.800
23 - 033	530.825	23 - 073	531.825	23 - 113	532.825	23 - 153	533.825	23 - 193	534.825	23 - 233	535.825
23 - 034	530.850	23 - 074	531.850	23 - 114	532.850	23 - 154	533.850	23 - 194	534.850	23 - 234	535.850
23 - 035	530.875	23 - 075	531.875	23 - 115	532.875	23 - 155	533.875	23 - 195	534.875	23 - 235	535.875
23 - 036	530.900	23 - 076	531.900	23 - 116	532.900	23 - 156	533.900	23 - 196	534.900	23 - 236	535.900
23 - 037	530.925	23 - 077	531.925	23 - 117	532.925	23 - 157	533.925	23 - 197	534.925	23 - 237	535.925
23 - 038	530.950	23 - 078	531.950	23 - 118	532.950	23 - 158	533.950	23 - 198	534.950	23 - 238	535.950
23 - 039	530.975	23 - 079	531.975	23 - 119	532.975	23 - 159	533.975	23 - 199	534.975	23 - 239	535.975
23 - 040	531.000	23 - 080	532.000	23 - 120	533.000	23 - 160	534.000	23 - 200	535.000	23 - 240	536.000

Group 24

チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]
24 - 001	536.025	24 - 041	537.025	24 - 081	538.025	24 - 121	539.025	24 - 161	540.025	24 - 201	541.025
24 - 002	536.050	24 - 042	537.050	24 - 082	538.050	24 - 122	539.050	24 - 162	540.050	24 - 202	541.050
24 - 003	536.075	24 - 043	537.075	24 - 083	538.075	24 - 123	539.075	24 - 163	540.075	24 - 203	541.075
24 - 004	536.100	24 - 044	537.100	24 - 084	538.100	24 - 124	539.100	24 - 164	540.100	24 - 204	541.100
24 - 005	536.125	24 - 045	537.125	24 - 085	538.125	24 - 125	539.125	24 - 165	540.125	24 - 205	541.125
24 - 006	536.150	24 - 046	537.150	24 - 086	538.150	24 - 126	539.150	24 - 166	540.150	24 - 206	541.150
24 - 007	536.175	24 - 047	537.175	24 - 087	538.175	24 - 127	539.175	24 - 167	540.175	24 - 207	541.175
24 - 008	536.200	24 - 048	537.200	24 - 088	538.200	24 - 128	539.200	24 - 168	540.200	24 - 208	541.200
24 - 009	536.225	24 - 049	537.225	24 - 089	538.225	24 - 129	539.225	24 - 169	540.225	24 - 209	541.225
24 - 010	536.250	24 - 050	537.250	24 - 090	538.250	24 - 130	539.250	24 - 170	540.250	24 - 210	541.250
24 - 011	536.275	24 - 051	537.275	24 - 091	538.275	24 - 131	539.275	24 - 171	540.275	24 - 211	541.275
24 - 012	536.300	24 - 052	537.300	24 - 092	538.300	24 - 132	539.300	24 - 172	540.300	24 - 212	541.300
24 - 013	536.325	24 - 053	537.325	24 - 093	538.325	24 - 133	539.325	24 - 173	540.325	24 - 213	541.325
24 - 014	536.350	24 - 054	537.350	24 - 094	538.350	24 - 134	539.350	24 - 174	540.350	24 - 214	541.350
24 - 015	536.375	24 - 055	537.375	24 - 095	538.375	24 - 135	539.375	24 - 175	540.375	24 - 215	541.375
24 - 016	536.400	24 - 056	537.400	24 - 096	538.400	24 - 136	539.400	24 - 176	540.400	24 - 216	541.400
24 - 017	536.425	24 - 057	537.425	24 - 097	538.425	24 - 137	539.425	24 - 177	540.425	24 - 217	541.425
24 - 018	536.450	24 - 058	537.450	24 - 098	538.450	24 - 138	539.450	24 - 178	540.450	24 - 218	541.450
24 - 019	536.475	24 - 059	537.475	24 - 099	538.475	24 - 139	539.475	24 - 179	540.475	24 - 219	541.475
24 - 020	536.500	24 - 060	537.500	24 - 100	538.500	24 - 140	539.500	24 - 180	540.500	24 - 220	541.500
24 - 021	536.525	24 - 061	537.525	24 - 101	538.525	24 - 141	539.525	24 - 181	540.525	24 - 221	541.525
24 - 022	536.550	24 - 062	537.550	24 - 102	538.550	24 - 142	539.550	24 - 182	540.550	24 - 222	541.550
24 - 023	536.575	24 - 063	537.575	24 - 103	538.575	24 - 143	539.575	24 - 183	540.575	24 - 223	541.575
24 - 024	536.600	24 - 064	537.600	24 - 104	538.600	24 - 144	539.600	24 - 184	540.600	24 - 224	541.600
24 - 025	536.625	24 - 065	537.625	24 - 105	538.625	24 - 145	539.625	24 - 185	540.625	24 - 225	541.625
24 - 026	536.650	24 - 066	537.650	24 - 106	538.650	24 - 146	539.650	24 - 186	540.650	24 - 226	541.650
24 - 027	536.675	24 - 067	537.675	24 - 107	538.675	24 - 147	539.675	24 - 187	540.675	24 - 227	541.675
24 - 028	536.700	24 - 068	537.700	24 - 108	538.700	24 - 148	539.700	24 - 188	540.700	24 - 228	541.700
24 - 029	536.725	24 - 069	537.725	24 - 109	538.725	24 - 149	539.725	24 - 189	540.725	24 - 229	541.725
24 - 030	536.750	24 - 070	537.750	24 - 110	538.750	24 - 150	539.750	24 - 190	540.750	24 - 230	541.750
24 - 031	536.775	24 - 071	537.775	24 - 111	538.775	24 - 151	539.775	24 - 191	540.775	24 - 231	541.775
24 - 032	536.800	24 - 072	537.800	24 - 112	538.800	24 - 152	539.800	24 - 192	540.800	24 - 232	541.800
24 - 033	536.825	24 - 073	537.825	24 - 113	538.825	24 - 153	539.825	24 - 193	540.825	24 - 233	541.825
24 - 034	536.850	24 - 074	537.850	24 - 114	538.850	24 - 154	539.850	24 - 194	540.850	24 - 234	541.850
24 - 035	536.875	24 - 075	537.875	24 - 115	538.875	24 - 155	539.875	24 - 195	540.875	24 - 235	541.875
24 - 036	536.900	24 - 076	537.900	24 - 116	538.900	24 - 156	539.900	24 - 196	540.900	24 - 236	541.900
24 - 037	536.925	24 - 077	537.925	24 - 117	538.925	24 - 157	539.925	24 - 197	540.925	24 - 237	541.925
24 - 038	536.950	24 - 078	537.950	24 - 118	538.950	24 - 158	539.950	24 - 198	540.950	24 - 238	541.950
24 - 039	536.975	24 - 079	537.975	24 - 119	538.975	24 - 159	539.975	24 - 199	540.975	24 - 239	541.975
24 - 040	537.000	24 - 080	538.000	24 - 120	539.000	24 - 160	540.000	24 - 200	541.000	24 - 240	542.000

Group D8

24 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
26 -005	548.125
26 -025	548.625
26 -045	549.125
26 -065	549.625
26 -085	550.125
26 -105	550.625
26 -125	551.125
26 -145	551.625
26 -165	552.125
26 -185	552.625
26 -205	553.125
26 -225	553.625
28 -010	560.250
28 -030	560.750
28 -050	561.250
28 -070	561.750
28 -090	562.250
28 -110	562.750
28 -130	563.250
28 -150	563.750
28 -170	564.250
28 -190	564.750
28 -210	565.250
28 -230	565.750

Group D9

48 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
25 -005	542.125
25 -025	542.625
25 -045	543.125
25 -065	543.625
25 -085	544.125
25 -105	544.625
25 -125	545.125
25 -145	545.625
25 -165	546.125
25 -185	546.625
25 -205	547.125
25 -225	547.625
26 -010	548.250
26 -030	548.750
26 -050	549.250
26 -070	549.750
26 -090	550.250
26 -110	550.750
26 -130	551.250
26 -150	551.750
26 -170	552.250
26 -190	552.750
26 -210	553.250
26 -230	553.750
27 -005	554.125
27 -025	554.625
27 -045	555.125
27 -065	555.625
27 -085	556.125
27 -105	556.625
27 -125	557.125
27 -145	557.625
27 -165	558.125
27 -185	558.625
27 -205	559.125
27 -225	559.625
28 -010	560.250
28 -030	560.750
28 -050	561.250
28 -070	561.750
28 -090	562.250
28 -110	562.750
28 -130	563.250
28 -150	563.750
28 -170	564.250
28 -190	564.750
28 -210	565.250
28 -230	565.750

デジタルワイヤレスで多チャンネル同時運用を行うためのグループ

デジタルワイヤレス機器のみを使用して多チャンネル同時運用を行うためのグループです。

チャンネル間隔が 375 kHz 空いているため、干渉を避けるための特別な計算をする必要がありません。

多チャンネル同時運用システムを構築する場合、ほかのソニー製ワイヤレストランスミッター / マイクロホンとの相互干渉を避けるため、以下のグループを使用することをお勧めします。

ご注意

トランスミッター / マイクロホン同士は、30 cm 以上離してお使いください。トランスミッター / マイクロホン同士の距離を上記より近づける必要があるときには、「アナログワイヤレスとデジタルワイヤレスを共用して多チャンネル同時運用を行うためのグループ」を使用してください。

Group D11

16 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
25 - 010	542.250
25 - 025	542.625
25 - 040	543.000
25 - 055	543.375
25 - 070	543.750
25 - 085	544.125
25 - 100	544.500
25 - 115	544.875
25 - 130	545.250
25 - 145	545.625
25 - 160	546.000
25 - 175	546.375
25 - 190	546.750
25 - 205	547.125
25 - 220	547.500
25 - 235	547.875

Group D12

16 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
26 - 010	548.250
26 - 025	548.625
26 - 040	549.000
26 - 055	549.375
26 - 070	549.750
26 - 085	550.125
26 - 100	550.500
26 - 115	550.875
26 - 130	551.250
26 - 145	551.625
26 - 160	552.000
26 - 175	552.375
26 - 190	552.750
26 - 205	553.125
26 - 220	553.500
26 - 235	553.875

Group D13

16 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
27 - 010	554.250
27 - 025	554.625
27 - 040	555.000
27 - 055	555.375
27 - 070	555.750
27 - 085	556.125
27 - 100	556.500
27 - 115	556.875
27 - 130	557.250
27 - 145	557.625
27 - 160	558.000
27 - 175	558.375
27 - 190	558.750
27 - 205	559.125
27 - 220	559.500
27 - 235	559.875

Group D14

16 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
28 - 010	560.250
28 - 025	560.625
28 - 040	561.000
28 - 055	561.375
28 - 070	561.750
28 - 085	562.125
28 - 100	562.500
28 - 115	562.875
28 - 130	563.250
28 - 145	563.625
28 - 160	564.000
28 - 175	564.375
28 - 190	564.750
28 - 205	565.125
28 - 220	565.500
28 - 235	565.875

Group D15

32 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
25 - 005	542.125
25 - 020	542.500
25 - 035	542.875
25 - 050	543.250
25 - 065	543.625
25 - 080	544.000
25 - 095	544.375
25 - 110	544.750
25 - 125	545.125
25 - 140	545.500
25 - 155	545.875
25 - 170	546.250
25 - 185	546.625
25 - 200	547.000
25 - 215	547.375
25 - 230	547.750
26 - 010	548.250
26 - 025	548.625
26 - 040	549.000
26 - 055	549.375
26 - 070	549.750
26 - 085	550.125
26 - 100	550.500
26 - 115	550.875
26 - 130	551.250
26 - 145	551.625
26 - 160	552.000
26 - 175	552.375
26 - 190	552.750
26 - 205	553.125
26 - 220	553.500
26 - 235	553.875

Group D16

32 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
27 - 005	554.125
27 - 020	554.500
27 - 035	554.875
27 - 050	555.250
27 - 065	555.625
27 - 080	556.000
27 - 095	556.375
27 - 110	556.750
27 - 125	557.125
27 - 140	557.500
27 - 155	557.875
27 - 170	558.250
27 - 185	558.625
27 - 200	559.000
27 - 215	559.375
27 - 230	559.750
28 - 010	560.250
28 - 025	560.625
28 - 040	561.000
28 - 055	561.375
28 - 070	561.750
28 - 085	562.125
28 - 100	562.500
28 - 115	562.875
28 - 130	563.250
28 - 145	563.625
28 - 160	564.000
28 - 175	564.375
28 - 190	564.750
28 - 205	565.125
28 - 220	565.500
28 - 235	565.875

Group D17

32 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
25 - 005	542.125
25 - 020	542.500
25 - 035	542.875
25 - 050	543.250
25 - 065	543.625
25 - 080	544.000
25 - 095	544.375
25 - 110	544.750
25 - 125	545.125
25 - 140	545.500
25 - 155	545.875
25 - 170	546.250
25 - 185	546.625
25 - 200	547.000
25 - 215	547.375
25 - 230	547.750
27 - 010	554.250
27 - 025	554.625
27 - 040	555.000
27 - 055	555.375
27 - 070	555.750
27 - 085	556.125
27 - 100	556.500
27 - 115	556.875
27 - 130	557.250
27 - 145	557.625
27 - 160	558.000
27 - 175	558.375
27 - 190	558.750
27 - 205	559.125
27 - 220	559.500
27 - 235	559.875

Group D18

32 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
26 - 005	548.125
26 - 020	548.500
26 - 035	548.875
26 - 050	549.250
26 - 065	549.625
26 - 080	550.000
26 - 095	550.375
26 - 110	550.750
26 - 125	551.125
26 - 140	551.500
26 - 155	551.875
26 - 170	552.250
26 - 185	552.625
26 - 200	553.000
26 - 215	553.375
26 - 230	553.750
28 - 010	560.250
28 - 025	560.625
28 - 040	561.000
28 - 055	561.375
28 - 070	561.750
28 - 085	562.125
28 - 100	562.500
28 - 115	562.875
28 - 130	563.250
28 - 145	563.625
28 - 160	564.000
28 - 175	564.375
28 - 190	564.750
28 - 205	565.125
28 - 220	565.500
28 - 235	565.875

Group D19

64 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
25 - 005	542.125
25 - 020	542.500
25 - 035	542.875
25 - 050	543.250
25 - 065	543.625
25 - 080	544.000
25 - 095	544.375
25 - 110	544.750
25 - 125	545.125
25 - 140	545.500
25 - 155	545.875
25 - 170	546.250
25 - 185	546.625
25 - 200	547.000
25 - 215	547.375
25 - 230	547.750
26 - 010	548.250
26 - 025	548.625
26 - 040	549.000
26 - 055	549.375
26 - 070	549.750
26 - 085	550.125
26 - 100	550.500
26 - 115	550.875
26 - 130	551.250
26 - 145	551.625
26 - 160	552.000
26 - 175	552.375
26 - 190	552.750
26 - 205	553.125
26 - 220	553.500
26 - 235	553.875
27 - 005	554.125
27 - 020	554.500
27 - 035	554.875
27 - 050	555.250
27 - 065	555.625
27 - 080	556.000
27 - 095	556.375
27 - 110	556.750
27 - 125	557.125
27 - 140	557.500
27 - 155	557.875
27 - 170	558.250
27 - 185	558.625
27 - 200	559.000
27 - 215	559.375
27 - 230	559.750
28 - 010	560.250
28 - 025	560.625
28 - 040	561.000
28 - 055	561.375
28 - 070	561.750
28 - 085	562.125
28 - 100	562.500
28 - 115	562.875
28 - 130	563.250
28 - 145	563.625
28 - 160	564.000
28 - 175	564.375
28 - 190	564.750
28 - 205	565.125
28 - 220	565.500
28 - 235	565.875

アナログワイヤレスとデジタルワイヤレスを共用して多チャンネル同時運用を行うためのグループ

アナログワイヤレス機器とデジタルワイヤレス機器を共用して多チャンネル同時運用を行うためのグループです。相互変調歪みの発生を考慮し、かつチャンネル間隔が 375 kHz 以上空いているため、干渉を避けるための特別な計算をする必要がありません。

多チャンネル同時運用システムを構築する場合、アナログワイヤレストランスミッター / マイクロホンとの相互干渉を避けるため、以下のグループを使用することをお勧めします。

デジタルワイヤレスのみの運用においても、より安定した運用が可能です。

ご注意

デジタルワイヤレスの最小チャンネル間隔は 375 kHz のため、グレーのチャンネルは使用できません。また、本体においても表示されません。

Group 01

8 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
25 - 005	542.125
25 - 025	542.625
25 - 055	543.375
25 - 125	545.125
25 - 140	545.500
25 - 180	546.500
25 - 205	547.125
25 - 215	547.375

Group 02

8 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
26 - 015	548.375
26 - 065	549.625
26 - 090	550.250
26 - 130	551.250
26 - 185	552.625
26 - 200	553.000
26 - 220	553.500
26 - 230	553.750

Group 03

8 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
27 - 005	554.125
27 - 025	554.625
27 - 055	555.375
27 - 125	557.125
27 - 140	557.500
27 - 180	558.500
27 - 205	559.125
27 - 215	559.375

Group 04

8 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
28 - 015	560.375
28 - 065	561.625
28 - 090	562.250
28 - 130	563.250
28 - 185	564.625
28 - 200	565.000
28 - 220	565.500
28 - 230	565.750

Group 05

11 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
25 - 035	542.875
25 - 045	543.125
25 - 060	543.500
25 - 095	544.375
25 - 165	546.125
25 - 185	546.625
26 - 010	548.250
26 - 040	549.000
26 - 120	551.000
26 - 175	552.375
26 - 220	553.500

Group 06

11 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
27 - 025	554.625
27 - 070	555.750
27 - 125	557.125
27 - 205	559.125
27 - 235	559.875
28 - 060	561.500
28 - 080	562.000
28 - 150	563.750
28 - 185	564.625
28 - 200	565.000
28 - 210	565.250

Group 07

11 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
25 - 015	542.375
25 - 060	543.500
25 - 115	544.875
25 - 195	546.875
25 - 225	547.625
27 - 050	555.250
27 - 070	555.750
27 - 140	557.500
27 - 175	558.375
27 - 190	558.750
27 - 200	559.000

Group 08

11 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
26 - 040	549.000
26 - 050	549.250
26 - 065	549.625
26 - 100	550.500
26 - 170	552.250
26 - 190	552.750
28 - 015	560.375
28 - 045	561.125
28 - 125	563.125
28 - 180	564.500
28 - 225	565.625

Group 09

16 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
25 - 015	542.375
25 - 025	542.625
25 - 040	543.000
25 - 060	543.500
25 - 170	546.250
26 - 005	548.125
26 - 100	550.500
26 - 185	552.625
27 - 010	554.250
27 - 135	557.375
27 - 235	559.875
28 - 055	561.375
28 - 110	562.750
28 - 160	564.000
28 - 190	564.750
28 - 230	565.750

Group 25～28 (25 kHz 間隔)

TV-25～TV-28の各TVチャンネルの周波数帯から25kHz間隔でチャンネルを選ぶことができます。

ご注意

このグループでは、多チャンネル同時運用は考慮されていません。

Group 25

チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]
25 - 001	542.025	25 - 041	543.025	25 - 081	544.025	25 - 121	545.025	25 - 161	546.025	25 - 201	547.025
25 - 002	542.050	25 - 042	543.050	25 - 082	544.050	25 - 122	545.050	25 - 162	546.050	25 - 202	547.050
25 - 003	542.075	25 - 043	543.075	25 - 083	544.075	25 - 123	545.075	25 - 163	546.075	25 - 203	547.075
25 - 004	542.100	25 - 044	543.100	25 - 084	544.100	25 - 124	545.100	25 - 164	546.100	25 - 204	547.100
25 - 005	542.125	25 - 045	543.125	25 - 085	544.125	25 - 125	545.125	25 - 165	546.125	25 - 205	547.125
25 - 006	542.150	25 - 046	543.150	25 - 086	544.150	25 - 126	545.150	25 - 166	546.150	25 - 206	547.150
25 - 007	542.175	25 - 047	543.175	25 - 087	544.175	25 - 127	545.175	25 - 167	546.175	25 - 207	547.175
25 - 008	542.200	25 - 048	543.200	25 - 088	544.200	25 - 128	545.200	25 - 168	546.200	25 - 208	547.200
25 - 009	542.225	25 - 049	543.225	25 - 089	544.225	25 - 129	545.225	25 - 169	546.225	25 - 209	547.225
25 - 010	542.250	25 - 050	543.250	25 - 090	544.250	25 - 130	545.250	25 - 170	546.250	25 - 210	547.250
25 - 011	542.275	25 - 051	543.275	25 - 091	544.275	25 - 131	545.275	25 - 171	546.275	25 - 211	547.275
25 - 012	542.300	25 - 052	543.300	25 - 092	544.300	25 - 132	545.300	25 - 172	546.300	25 - 212	547.300
25 - 013	542.325	25 - 053	543.325	25 - 093	544.325	25 - 133	545.325	25 - 173	546.325	25 - 213	547.325
25 - 014	542.350	25 - 054	543.350	25 - 094	544.350	25 - 134	545.350	25 - 174	546.350	25 - 214	547.350
25 - 015	542.375	25 - 055	543.375	25 - 095	544.375	25 - 135	545.375	25 - 175	546.375	25 - 215	547.375
25 - 016	542.400	25 - 056	543.400	25 - 096	544.400	25 - 136	545.400	25 - 176	546.400	25 - 216	547.400
25 - 017	542.425	25 - 057	543.425	25 - 097	544.425	25 - 137	545.425	25 - 177	546.425	25 - 217	547.425
25 - 018	542.450	25 - 058	543.450	25 - 098	544.450	25 - 138	545.450	25 - 178	546.450	25 - 218	547.450
25 - 019	542.475	25 - 059	543.475	25 - 099	544.475	25 - 139	545.475	25 - 179	546.475	25 - 219	547.475
25 - 020	542.500	25 - 060	543.500	25 - 100	544.500	25 - 140	545.500	25 - 180	546.500	25 - 220	547.500
25 - 021	542.525	25 - 061	543.525	25 - 101	544.525	25 - 141	545.525	25 - 181	546.525	25 - 221	547.525
25 - 022	542.550	25 - 062	543.550	25 - 102	544.550	25 - 142	545.550	25 - 182	546.550	25 - 222	547.550
25 - 023	542.575	25 - 063	543.575	25 - 103	544.575	25 - 143	545.575	25 - 183	546.575	25 - 223	547.575
25 - 024	542.600	25 - 064	543.600	25 - 104	544.600	25 - 144	545.600	25 - 184	546.600	25 - 224	547.600
25 - 025	542.625	25 - 065	543.625	25 - 105	544.625	25 - 145	545.625	25 - 185	546.625	25 - 225	547.625
25 - 026	542.650	25 - 066	543.650	25 - 106	544.650	25 - 146	545.650	25 - 186	546.650	25 - 226	547.650
25 - 027	542.675	25 - 067	543.675	25 - 107	544.675	25 - 147	545.675	25 - 187	546.675	25 - 227	547.675
25 - 028	542.700	25 - 068	543.700	25 - 108	544.700	25 - 148	545.700	25 - 188	546.700	25 - 228	547.700
25 - 029	542.725	25 - 069	543.725	25 - 109	544.725	25 - 149	545.725	25 - 189	546.725	25 - 229	547.725
25 - 030	542.750	25 - 070	543.750	25 - 110	544.750	25 - 150	545.750	25 - 190	546.750	25 - 230	547.750
25 - 031	542.775	25 - 071	543.775	25 - 111	544.775	25 - 151	545.775	25 - 191	546.775	25 - 231	547.775
25 - 032	542.800	25 - 072	543.800	25 - 112	544.800	25 - 152	545.800	25 - 192	546.800	25 - 232	547.800
25 - 033	542.825	25 - 073	543.825	25 - 113	544.825	25 - 153	545.825	25 - 193	546.825	25 - 233	547.825
25 - 034	542.850	25 - 074	543.850	25 - 114	544.850	25 - 154	545.850	25 - 194	546.850	25 - 234	547.850
25 - 035	542.875	25 - 075	543.875	25 - 115	544.875	25 - 155	545.875	25 - 195	546.875	25 - 235	547.875
25 - 036	542.900	25 - 076	543.900	25 - 116	544.900	25 - 156	545.900	25 - 196	546.900	25 - 236	547.900
25 - 037	542.925	25 - 077	543.925	25 - 117	544.925	25 - 157	545.925	25 - 197	546.925	25 - 237	547.925
25 - 038	542.950	25 - 078	543.950	25 - 118	544.950	25 - 158	545.950	25 - 198	546.950	25 - 238	547.950
25 - 039	542.975	25 - 079	543.975	25 - 119	544.975	25 - 159	545.975	25 - 199	546.975	25 - 239	547.975
25 - 040	543.000	25 - 080	544.000	25 - 120	545.000	25 - 160	546.000	25 - 200	547.000	25 - 240	548.000

Group 26

チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]
26 - 001	548.025	26 - 041	549.025	26 - 081	550.025	26 - 121	551.025	26 - 161	552.025	26 - 201	553.025
26 - 002	548.050	26 - 042	549.050	26 - 082	550.050	26 - 122	551.050	26 - 162	552.050	26 - 202	553.050
26 - 003	548.075	26 - 043	549.075	26 - 083	550.075	26 - 123	551.075	26 - 163	552.075	26 - 203	553.075
26 - 004	548.100	26 - 044	549.100	26 - 084	550.100	26 - 124	551.100	26 - 164	552.100	26 - 204	553.100
26 - 005	548.125	26 - 045	549.125	26 - 085	550.125	26 - 125	551.125	26 - 165	552.125	26 - 205	553.125
26 - 006	548.150	26 - 046	549.150	26 - 086	550.150	26 - 126	551.150	26 - 166	552.150	26 - 206	553.150
26 - 007	548.175	26 - 047	549.175	26 - 087	550.175	26 - 127	551.175	26 - 167	552.175	26 - 207	553.175
26 - 008	548.200	26 - 048	549.200	26 - 088	550.200	26 - 128	551.200	26 - 168	552.200	26 - 208	553.200
26 - 009	548.225	26 - 049	549.225	26 - 089	550.225	26 - 129	551.225	26 - 169	552.225	26 - 209	553.225
26 - 010	548.250	26 - 050	549.250	26 - 090	550.250	26 - 130	551.250	26 - 170	552.250	26 - 210	553.250
26 - 011	548.275	26 - 051	549.275	26 - 091	550.275	26 - 131	551.275	26 - 171	552.275	26 - 211	553.275
26 - 012	548.300	26 - 052	549.300	26 - 092	550.300	26 - 132	551.300	26 - 172	552.300	26 - 212	553.300
26 - 013	548.325	26 - 053	549.325	26 - 093	550.325	26 - 133	551.325	26 - 173	552.325	26 - 213	553.325
26 - 014	548.350	26 - 054	549.350	26 - 094	550.350	26 - 134	551.350	26 - 174	552.350	26 - 214	553.350
26 - 015	548.375	26 - 055	549.375	26 - 095	550.375	26 - 135	551.375	26 - 175	552.375	26 - 215	553.375
26 - 016	548.400	26 - 056	549.400	26 - 096	550.400	26 - 136	551.400	26 - 176	552.400	26 - 216	553.400
26 - 017	548.425	26 - 057	549.425	26 - 097	550.425	26 - 137	551.425	26 - 177	552.425	26 - 217	553.425
26 - 018	548.450	26 - 058	549.450	26 - 098	550.450	26 - 138	551.450	26 - 178	552.450	26 - 218	553.450
26 - 019	548.475	26 - 059	549.475	26 - 099	550.475	26 - 139	551.475	26 - 179	552.475	26 - 219	553.475
26 - 020	548.500	26 - 060	549.500	26 - 100	550.500	26 - 140	551.500	26 - 180	552.500	26 - 220	553.500
26 - 021	548.525	26 - 061	549.525	26 - 101	550.525	26 - 141	551.525	26 - 181	552.525	26 - 221	553.525
26 - 022	548.550	26 - 062	549.550	26 - 102	550.550	26 - 142	551.550	26 - 182	552.550	26 - 222	553.550
26 - 023	548.575	26 - 063	549.575	26 - 103	550.575	26 - 143	551.575	26 - 183	552.575	26 - 223	553.575
26 - 024	548.600	26 - 064	549.600	26 - 104	550.600	26 - 144	551.600	26 - 184	552.600	26 - 224	553.600
26 - 025	548.625	26 - 065	549.625	26 - 105	550.625	26 - 145	551.625	26 - 185	552.625	26 - 225	553.625
26 - 026	548.650	26 - 066	549.650	26 - 106	550.650	26 - 146	551.650	26 - 186	552.650	26 - 226	553.650
26 - 027	548.675	26 - 067	549.675	26 - 107	550.675	26 - 147	551.675	26 - 187	552.675	26 - 227	553.675
26 - 028	548.700	26 - 068	549.700	26 - 108	550.700	26 - 148	551.700	26 - 188	552.700	26 - 228	553.700
26 - 029	548.725	26 - 069	549.725	26 - 109	550.725	26 - 149	551.725	26 - 189	552.725	26 - 229	553.725
26 - 030	548.750	26 - 070	549.750	26 - 110	550.750	26 - 150	551.750	26 - 190	552.750	26 - 230	553.750
26 - 031	548.775	26 - 071	549.775	26 - 111	550.775	26 - 151	551.775	26 - 191	552.775	26 - 231	553.775
26 - 032	548.800	26 - 072	549.800	26 - 112	550.800	26 - 152	551.800	26 - 192	552.800	26 - 232	553.800
26 - 033	548.825	26 - 073	549.825	26 - 113	550.825	26 - 153	551.825	26 - 193	552.825	26 - 233	553.825
26 - 034	548.850	26 - 074	549.850	26 - 114	550.850	26 - 154	551.850	26 - 194	552.850	26 - 234	553.850
26 - 035	548.875	26 - 075	549.875	26 - 115	550.875	26 - 155	551.875	26 - 195	552.875	26 - 235	553.875
26 - 036	548.900	26 - 076	549.900	26 - 116	550.900	26 - 156	551.900	26 - 196	552.900	26 - 236	553.900
26 - 037	548.925	26 - 077	549.925	26 - 117	550.925	26 - 157	551.925	26 - 197	552.925	26 - 237	553.925
26 - 038	548.950	26 - 078	549.950	26 - 118	550.950	26 - 158	551.950	26 - 198	552.950	26 - 238	553.950
26 - 039	548.975	26 - 079	549.975	26 - 119	550.975	26 - 159	551.975	26 - 199	552.975	26 - 239	553.975
26 - 040	549.000	26 - 080	550.000	26 - 120	551.000	26 - 160	552.000	26 - 200	553.000	26 - 240	554.000

Group 27

チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]
27 - 001	554.025	27 - 041	555.025	27 - 081	556.025	27 - 121	557.025	27 - 161	558.025	27 - 201	559.025
27 - 002	554.050	27 - 042	555.050	27 - 082	556.050	27 - 122	557.050	27 - 162	558.050	27 - 202	559.050
27 - 003	554.075	27 - 043	555.075	27 - 083	556.075	27 - 123	557.075	27 - 163	558.075	27 - 203	559.075
27 - 004	554.100	27 - 044	555.100	27 - 084	556.100	27 - 124	557.100	27 - 164	558.100	27 - 204	559.100
27 - 005	554.125	27 - 045	555.125	27 - 085	556.125	27 - 125	557.125	27 - 165	558.125	27 - 205	559.125
27 - 006	554.150	27 - 046	555.150	27 - 086	556.150	27 - 126	557.150	27 - 166	558.150	27 - 206	559.150
27 - 007	554.175	27 - 047	555.175	27 - 087	556.175	27 - 127	557.175	27 - 167	558.175	27 - 207	559.175
27 - 008	554.200	27 - 048	555.200	27 - 088	556.200	27 - 128	557.200	27 - 168	558.200	27 - 208	559.200
27 - 009	554.225	27 - 049	555.225	27 - 089	556.225	27 - 129	557.225	27 - 169	558.225	27 - 209	559.225
27 - 010	554.250	27 - 050	555.250	27 - 090	556.250	27 - 130	557.250	27 - 170	558.250	27 - 210	559.250
27 - 011	554.275	27 - 051	555.275	27 - 091	556.275	27 - 131	557.275	27 - 171	558.275	27 - 211	559.275
27 - 012	554.300	27 - 052	555.300	27 - 092	556.300	27 - 132	557.300	27 - 172	558.300	27 - 212	559.300
27 - 013	554.325	27 - 053	555.325	27 - 093	556.325	27 - 133	557.325	27 - 173	558.325	27 - 213	559.325
27 - 014	554.350	27 - 054	555.350	27 - 094	556.350	27 - 134	557.350	27 - 174	558.350	27 - 214	559.350
27 - 015	554.375	27 - 055	555.375	27 - 095	556.375	27 - 135	557.375	27 - 175	558.375	27 - 215	559.375
27 - 016	554.400	27 - 056	555.400	27 - 096	556.400	27 - 136	557.400	27 - 176	558.400	27 - 216	559.400
27 - 017	554.425	27 - 057	555.425	27 - 097	556.425	27 - 137	557.425	27 - 177	558.425	27 - 217	559.425
27 - 018	554.450	27 - 058	555.450	27 - 098	556.450	27 - 138	557.450	27 - 178	558.450	27 - 218	559.450
27 - 019	554.475	27 - 059	555.475	27 - 099	556.475	27 - 139	557.475	27 - 179	558.475	27 - 219	559.475
27 - 020	554.500	27 - 060	555.500	27 - 100	556.500	27 - 140	557.500	27 - 180	558.500	27 - 220	559.500
27 - 021	554.525	27 - 061	555.525	27 - 101	556.525	27 - 141	557.525	27 - 181	558.525	27 - 221	559.525
27 - 022	554.550	27 - 062	555.550	27 - 102	556.550	27 - 142	557.550	27 - 182	558.550	27 - 222	559.550
27 - 023	554.575	27 - 063	555.575	27 - 103	556.575	27 - 143	557.575	27 - 183	558.575	27 - 223	559.575
27 - 024	554.600	27 - 064	555.600	27 - 104	556.600	27 - 144	557.600	27 - 184	558.600	27 - 224	559.600
27 - 025	554.625	27 - 065	555.625	27 - 105	556.625	27 - 145	557.625	27 - 185	558.625	27 - 225	559.625
27 - 026	554.650	27 - 066	555.650	27 - 106	556.650	27 - 146	557.650	27 - 186	558.650	27 - 226	559.650
27 - 027	554.675	27 - 067	555.675	27 - 107	556.675	27 - 147	557.675	27 - 187	558.675	27 - 227	559.675
27 - 028	554.700	27 - 068	555.700	27 - 108	556.700	27 - 148	557.700	27 - 188	558.700	27 - 228	559.700
27 - 029	554.725	27 - 069	555.725	27 - 109	556.725	27 - 149	557.725	27 - 189	558.725	27 - 229	559.725
27 - 030	554.750	27 - 070	555.750	27 - 110	556.750	27 - 150	557.750	27 - 190	558.750	27 - 230	559.750
27 - 031	554.775	27 - 071	555.775	27 - 111	556.775	27 - 151	557.775	27 - 191	558.775	27 - 231	559.775
27 - 032	554.800	27 - 072	555.800	27 - 112	556.800	27 - 152	557.800	27 - 192	558.800	27 - 232	559.800
27 - 033	554.825	27 - 073	555.825	27 - 113	556.825	27 - 153	557.825	27 - 193	558.825	27 - 233	559.825
27 - 034	554.850	27 - 074	555.850	27 - 114	556.850	27 - 154	557.850	27 - 194	558.850	27 - 234	559.850
27 - 035	554.875	27 - 075	555.875	27 - 115	556.875	27 - 155	557.875	27 - 195	558.875	27 - 235	559.875
27 - 036	554.900	27 - 076	555.900	27 - 116	556.900	27 - 156	557.900	27 - 196	558.900	27 - 236	559.900
27 - 037	554.925	27 - 077	555.925	27 - 117	556.925	27 - 157	557.925	27 - 197	558.925	27 - 237	559.925
27 - 038	554.950	27 - 078	555.950	27 - 118	556.950	27 - 158	557.950	27 - 198	558.950	27 - 238	559.950
27 - 039	554.975	27 - 079	555.975	27 - 119	556.975	27 - 159	557.975	27 - 199	558.975	27 - 239	559.975
27 - 040	555.000	27 - 080	556.000	27 - 120	557.000	27 - 160	558.000	27 - 200	559.000	27 - 240	560.000

Group 28

チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]
28 - 001	560.025	28 - 041	561.025	28 - 081	562.025	28 - 121	563.025	28 - 161	564.025	28 - 201	565.025
28 - 002	560.050	28 - 042	561.050	28 - 082	562.050	28 - 122	563.050	28 - 162	564.050	28 - 202	565.050
28 - 003	560.075	28 - 043	561.075	28 - 083	562.075	28 - 123	563.075	28 - 163	564.075	28 - 203	565.075
28 - 004	560.100	28 - 044	561.100	28 - 084	562.100	28 - 124	563.100	28 - 164	564.100	28 - 204	565.100
28 - 005	560.125	28 - 045	561.125	28 - 085	562.125	28 - 125	563.125	28 - 165	564.125	28 - 205	565.125
28 - 006	560.150	28 - 046	561.150	28 - 086	562.150	28 - 126	563.150	28 - 166	564.150	28 - 206	565.150
28 - 007	560.175	28 - 047	561.175	28 - 087	562.175	28 - 127	563.175	28 - 167	564.175	28 - 207	565.175
28 - 008	560.200	28 - 048	561.200	28 - 088	562.200	28 - 128	563.200	28 - 168	564.200	28 - 208	565.200
28 - 009	560.225	28 - 049	561.225	28 - 089	562.225	28 - 129	563.225	28 - 169	564.225	28 - 209	565.225
28 - 010	560.250	28 - 050	561.250	28 - 090	562.250	28 - 130	563.250	28 - 170	564.250	28 - 210	565.250
28 - 011	560.275	28 - 051	561.275	28 - 091	562.275	28 - 131	563.275	28 - 171	564.275	28 - 211	565.275
28 - 012	560.300	28 - 052	561.300	28 - 092	562.300	28 - 132	563.300	28 - 172	564.300	28 - 212	565.300
28 - 013	560.325	28 - 053	561.325	28 - 093	562.325	28 - 133	563.325	28 - 173	564.325	28 - 213	565.325
28 - 014	560.350	28 - 054	561.350	28 - 094	562.350	28 - 134	563.350	28 - 174	564.350	28 - 214	565.350
28 - 015	560.375	28 - 055	561.375	28 - 095	562.375	28 - 135	563.375	28 - 175	564.375	28 - 215	565.375
28 - 016	560.400	28 - 056	561.400	28 - 096	562.400	28 - 136	563.400	28 - 176	564.400	28 - 216	565.400
28 - 017	560.425	28 - 057	561.425	28 - 097	562.425	28 - 137	563.425	28 - 177	564.425	28 - 217	565.425
28 - 018	560.450	28 - 058	561.450	28 - 098	562.450	28 - 138	563.450	28 - 178	564.450	28 - 218	565.450
28 - 019	560.475	28 - 059	561.475	28 - 099	562.475	28 - 139	563.475	28 - 179	564.475	28 - 219	565.475
28 - 020	560.500	28 - 060	561.500	28 - 100	562.500	28 - 140	563.500	28 - 180	564.500	28 - 220	565.500
28 - 021	560.525	28 - 061	561.525	28 - 101	562.525	28 - 141	563.525	28 - 181	564.525	28 - 221	565.525
28 - 022	560.550	28 - 062	561.550	28 - 102	562.550	28 - 142	563.550	28 - 182	564.550	28 - 222	565.550
28 - 023	560.575	28 - 063	561.575	28 - 103	562.575	28 - 143	563.575	28 - 183	564.575	28 - 223	565.575
28 - 024	560.600	28 - 064	561.600	28 - 104	562.600	28 - 144	563.600	28 - 184	564.600	28 - 224	565.600
28 - 025	560.625	28 - 065	561.625	28 - 105	562.625	28 - 145	563.625	28 - 185	564.625	28 - 225	565.625
28 - 026	560.650	28 - 066	561.650	28 - 106	562.650	28 - 146	563.650	28 - 186	564.650	28 - 226	565.650
28 - 027	560.675	28 - 067	561.675	28 - 107	562.675	28 - 147	563.675	28 - 187	564.675	28 - 227	565.675
28 - 028	560.700	28 - 068	561.700	28 - 108	562.700	28 - 148	563.700	28 - 188	564.700	28 - 228	565.700
28 - 029	560.725	28 - 069	561.725	28 - 109	562.725	28 - 149	563.725	28 - 189	564.725	28 - 229	565.725
28 - 030	560.750	28 - 070	561.750	28 - 110	562.750	28 - 150	563.750	28 - 190	564.750	28 - 230	565.750
28 - 031	560.775	28 - 071	561.775	28 - 111	562.775	28 - 151	563.775	28 - 191	564.775	28 - 231	565.775
28 - 032	560.800	28 - 072	561.800	28 - 112	562.800	28 - 152	563.800	28 - 192	564.800	28 - 232	565.800
28 - 033	560.825	28 - 073	561.825	28 - 113	562.825	28 - 153	563.825	28 - 193	564.825	28 - 233	565.825
28 - 034	560.850	28 - 074	561.850	28 - 114	562.850	28 - 154	563.850	28 - 194	564.850	28 - 234	565.850
28 - 035	560.875	28 - 075	561.875	28 - 115	562.875	28 - 155	563.875	28 - 195	564.875	28 - 235	565.875
28 - 036	560.900	28 - 076	561.900	28 - 116	562.900	28 - 156	563.900	28 - 196	564.900	28 - 236	565.900
28 - 037	560.925	28 - 077	561.925	28 - 117	562.925	28 - 157	563.925	28 - 197	564.925	28 - 237	565.925
28 - 038	560.950	28 - 078	561.950	28 - 118	562.950	28 - 158	563.950	28 - 198	564.950	28 - 238	565.950
28 - 039	560.975	28 - 079	561.975	28 - 119	562.975	28 - 159	563.975	28 - 199	564.975	28 - 239	565.975
28 - 040	561.000	28 - 080	562.000	28 - 120	563.000	28 - 160	564.000	28 - 200	565.000	28 - 240	566.000

Group D8

24 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
30 - 005	572.125
30 - 025	572.625
30 - 045	573.125
30 - 065	573.625
30 - 085	574.125
30 - 105	574.625
30 - 125	575.125
30 - 145	575.625
30 - 165	576.125
30 - 185	576.625
30 - 205	577.125
30 - 225	577.625
32 - 010	584.250
32 - 030	584.750
32 - 050	585.250
32 - 070	585.750
32 - 090	586.250
32 - 110	586.750
32 - 130	587.250
32 - 150	587.750
32 - 170	588.250
32 - 190	588.750
32 - 210	589.250
32 - 230	589.750

Group D9

48 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
29 - 005	566.125
29 - 025	566.625
29 - 045	567.125
29 - 065	567.625
29 - 085	568.125
29 - 105	568.625
29 - 125	569.125
29 - 145	569.625
29 - 165	570.125
29 - 185	570.625
29 - 205	571.125
29 - 225	571.625
30 - 010	572.250
30 - 030	572.750
30 - 050	573.250
30 - 070	573.750
30 - 090	574.250
30 - 110	574.750
30 - 130	575.250
30 - 150	575.750
30 - 170	576.250
30 - 190	576.750
30 - 210	577.250
30 - 230	577.750
31 - 005	578.125
31 - 025	578.625
31 - 045	579.125
31 - 065	579.625
31 - 085	580.125
31 - 105	580.625
31 - 125	581.125
31 - 145	581.625
31 - 165	582.125
31 - 185	582.625
31 - 205	583.125
31 - 225	583.625
32 - 010	584.250
32 - 030	584.750
32 - 050	585.250
32 - 070	585.750
32 - 090	586.250
32 - 110	586.750
32 - 130	587.250
32 - 150	587.750
32 - 170	588.250
32 - 190	588.750
32 - 210	589.250
32 - 230	589.750

デジタルワイヤレスで多チャンネル同時運用を行うためのグループ (DWT-B03R および DWR-R03D のみ対応)

デジタルワイヤレス機器のみを使用して多チャンネル同時運用を行うためのグループです。

チャンネル間隔が 375 kHz 空いているため、干渉を避けるための特別な計算をする必要がありません。

多チャンネル同時運用システムを構築する場合、ほかのソニー製ワイヤレストランスミッター / マイクロホンとの相互干渉を避けるため、以下のグループを使用することをお勧めします。

ご注意

トランスミッター / マイクロホン同士は、30 cm 以上離してお使いください。トランスミッター / マイクロホン同士の距離を上記より近づける必要があるときには、「アナログワイヤレスとデジタルワイヤレスを共用して多チャンネル同時運用を行うためのグループ」を使用してください。

Group D11

16 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
29 - 010	566.250
29 - 025	566.625
29 - 040	567.000
29 - 055	567.375
29 - 070	567.750
29 - 085	568.125
29 - 100	568.500
29 - 115	568.875
29 - 130	569.250
29 - 145	569.625
29 - 160	570.000
29 - 175	570.375
29 - 190	570.750
29 - 205	571.125
29 - 220	571.500
29 - 235	571.875

Group D12

16 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
30 - 010	572.250
30 - 025	572.625
30 - 040	573.000
30 - 055	573.375
30 - 070	573.750
30 - 085	574.125
30 - 100	574.500
30 - 115	574.875
30 - 130	575.250
30 - 145	575.625
30 - 160	576.000
30 - 175	576.375
30 - 190	576.750
30 - 205	577.125
30 - 220	577.500
30 - 235	577.875

Group D13

16 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
31 - 010	578.250
31 - 025	578.625
31 - 040	579.000
31 - 055	579.375
31 - 070	579.750
31 - 085	580.125
31 - 100	580.500
31 - 115	580.875
31 - 130	581.250
31 - 145	581.625
31 - 160	582.000
31 - 175	582.375
31 - 190	582.750
31 - 205	583.125
31 - 220	583.500
31 - 235	583.875

Group D14

16 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
32 - 010	584.250
32 - 025	584.625
32 - 040	585.000
32 - 055	585.375
32 - 070	585.750
32 - 085	586.125
32 - 100	586.500
32 - 115	586.875
32 - 130	587.250
32 - 145	587.625
32 - 160	588.000
32 - 175	588.375
32 - 190	588.750
32 - 205	589.125
32 - 220	589.500
32 - 235	589.875

Group D15

32 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
29 - 005	566.125
29 - 020	566.500
29 - 035	566.875
29 - 050	567.250
29 - 065	567.625
29 - 080	568.000
29 - 095	568.375
29 - 110	568.750
29 - 125	569.125
29 - 140	569.500
29 - 155	569.875
29 - 170	570.250
29 - 185	570.625
29 - 200	571.000
29 - 215	571.375
29 - 230	571.750
30 - 010	572.250
30 - 025	572.625
30 - 040	573.000
30 - 055	573.375
30 - 070	573.750
30 - 085	574.125
30 - 100	574.500
30 - 115	574.875
30 - 130	575.250
30 - 145	575.625
30 - 160	576.000
30 - 175	576.375
30 - 190	576.750
30 - 205	577.125
30 - 220	577.500
30 - 235	577.875

Group D16

32 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
31 - 005	578.125
31 - 020	578.500
31 - 035	578.875
31 - 050	579.250
31 - 065	579.625
31 - 080	580.000
31 - 095	580.375
31 - 110	580.750
31 - 125	581.125
31 - 140	581.500
31 - 155	581.875
31 - 170	582.250
31 - 185	582.625
31 - 200	583.000
31 - 215	583.375
31 - 230	583.750
32 - 010	584.250
32 - 025	584.625
32 - 040	585.000
32 - 055	585.375
32 - 070	585.750
32 - 085	586.125
32 - 100	586.500
32 - 115	586.875
32 - 130	587.250
32 - 145	587.625
32 - 160	588.000
32 - 175	588.375
32 - 190	588.750
32 - 205	589.125
32 - 220	589.500
32 - 235	589.875

Group D17

32 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
29 - 005	566.125
29 - 020	566.500
29 - 035	566.875
29 - 050	567.250
29 - 065	567.625
29 - 080	568.000
29 - 095	568.375
29 - 110	568.750
29 - 125	569.125
29 - 140	569.500
29 - 155	569.875
29 - 170	570.250
29 - 185	570.625
29 - 200	571.000
29 - 215	571.375
29 - 230	571.750
31 - 010	578.250
31 - 025	578.625
31 - 040	579.000
31 - 055	579.375
31 - 070	579.750
31 - 085	580.125
31 - 100	580.500
31 - 115	580.875
31 - 130	581.250
31 - 145	581.625
31 - 160	582.000
31 - 175	582.375
31 - 190	582.750
31 - 205	583.125
31 - 220	583.500
31 - 235	583.875

Group D18

32 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
30 - 005	572.125
30 - 020	572.500
30 - 035	572.875
30 - 050	573.250
30 - 065	573.625
30 - 080	574.000
30 - 095	574.375
30 - 110	574.750
30 - 125	575.125
30 - 140	575.500
30 - 155	575.875
30 - 170	576.250
30 - 185	576.625
30 - 200	577.000
30 - 215	577.375
30 - 230	577.750
32 - 010	584.250
32 - 025	584.625
32 - 040	585.000
32 - 055	585.375
32 - 070	585.750
32 - 085	586.125
32 - 100	586.500
32 - 115	586.875
32 - 130	587.250
32 - 145	587.625
32 - 160	588.000
32 - 175	588.375
32 - 190	588.750
32 - 205	589.125
32 - 220	589.500
32 - 235	589.875

Group D19

64 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
29 - 005	566.125
29 - 020	566.500
29 - 035	566.875
29 - 050	567.250
29 - 065	567.625
29 - 080	568.000
29 - 095	568.375
29 - 110	568.750
29 - 125	569.125
29 - 140	569.500
29 - 155	569.875
29 - 170	570.250
29 - 185	570.625
29 - 200	571.000
29 - 215	571.375
29 - 230	571.750
30 - 010	572.250
30 - 025	572.625
30 - 040	573.000
30 - 055	573.375
30 - 070	573.750
30 - 085	574.125
30 - 100	574.500
30 - 115	574.875
30 - 130	575.250
30 - 145	575.625
30 - 160	576.000
30 - 175	576.375
30 - 190	576.750
30 - 205	577.125
30 - 220	577.500
30 - 235	577.875
31 - 005	578.125
31 - 020	578.500
31 - 035	578.875
31 - 050	579.250
31 - 065	579.625
31 - 080	580.000
31 - 095	580.375
31 - 110	580.750
31 - 125	581.125
31 - 140	581.500
31 - 155	581.875
31 - 170	582.250
31 - 185	582.625
31 - 200	583.000
31 - 215	583.375
31 - 230	583.750
32 - 010	584.250
32 - 025	584.625
32 - 040	585.000
32 - 055	585.375
32 - 070	585.750
32 - 085	586.125
32 - 100	586.500
32 - 115	586.875
32 - 130	587.250
32 - 145	587.625
32 - 160	588.000
32 - 175	588.375
32 - 190	588.750
32 - 205	589.125
32 - 220	589.500
32 - 235	589.875

アナログワイヤレスとデジタルワイヤレスを共用して多チャンネル同時運用を行うためのグループ

アナログワイヤレス機器とデジタルワイヤレス機器を共用して多チャンネル同時運用を行うためのグループです。相互変調歪みの発生を考慮し、かつチャンネル間隔が 375 kHz 以上空いているため、干渉を避けるための特別な計算をする必要がありません。

多チャンネル同時運用システムを構築する場合、アナログワイヤレストランスミッター / マイクロホンとの相互干渉を避けるため、以下のグループを使用することをお勧めします。

デジタルワイヤレスのみの運用においても、より安定した運用が可能です。

ご注意

デジタルワイヤレスの最小チャンネル間隔は 375 kHz のため、グレーのチャンネルは使用できません。また、本体においても表示されません。

Group 01

8 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
29 - 005	566.125
29 - 025	566.625
29 - 055	567.375
29 - 125	569.125
29 - 140	569.500
29 - 180	570.500
29 - 205	571.125
29 - 215	571.375

Group 02

8 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
30 - 015	572.375
30 - 065	573.625
30 - 090	574.250
30 - 130	575.250
30 - 185	576.625
30 - 200	577.000
30 - 220	577.500
30 - 230	577.750

Group 03

8 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
31 - 005	578.125
31 - 025	578.625
31 - 055	579.375
31 - 125	581.125
31 - 140	581.500
31 - 180	582.500
31 - 205	583.125
31 - 215	583.375

Group 04

8 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
32 - 015	584.375
32 - 065	585.625
32 - 090	586.250
32 - 130	587.250
32 - 185	588.625
32 - 200	589.000
32 - 220	589.500
32 - 230	589.750

Group 05

11 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
29 - 035	566.875
29 - 045	567.125
29 - 060	567.500
29 - 095	568.375
29 - 165	570.125
29 - 185	570.625
30 - 010	572.250
30 - 040	573.000
30 - 120	575.000
30 - 175	576.375
30 - 220	577.500

Group 06

11 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
31 - 025	578.625
31 - 070	579.750
31 - 125	581.125
31 - 205	583.125
31 - 235	583.875
32 - 060	585.500
32 - 080	586.000
32 - 150	587.750
32 - 185	588.625
32 - 200	589.000
32 - 210	589.250

Group 07

11 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
29 - 015	566.375
29 - 060	567.500
29 - 115	568.875
29 - 195	570.875
29 - 225	571.625
31 - 050	579.250
31 - 070	579.750
31 - 140	581.500
31 - 175	582.375
31 - 190	582.750
31 - 200	583.000

Group 08

11 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
30 - 040	573.000
30 - 050	573.250
30 - 065	573.625
30 - 100	574.500
30 - 170	576.250
30 - 190	576.750
32 - 015	584.375
32 - 045	585.125
32 - 125	587.125
32 - 180	588.500
32 - 225	589.625

Group 09

16 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
29 - 015	566.375
29 - 025	566.625
29 - 040	567.000
29 - 060	567.500
29 - 170	570.250
30 - 005	572.125
30 - 100	574.500
30 - 185	576.625
31 - 010	578.250
31 - 135	581.375
31 - 235	583.875
32 - 055	585.375
32 - 110	586.750
32 - 160	588.000
32 - 190	588.750
32 - 230	589.750

Group 29～32 (25 kHz 間隔)

TV-29～TV-32の各TVチャンネルの周波数帯から25kHz間隔でチャンネルを選ぶことができます。

ご注意

このグループでは、多チャンネル同時運用は考慮されていません。

Group 29

チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]
29 - 001	566.025	29 - 041	567.025	29 - 081	568.025	29 - 121	569.025	29 - 161	570.025	29 - 201	571.025
29 - 002	566.050	29 - 042	567.050	29 - 082	568.050	29 - 122	569.050	29 - 162	570.050	29 - 202	571.050
29 - 003	566.075	29 - 043	567.075	29 - 083	568.075	29 - 123	569.075	29 - 163	570.075	29 - 203	571.075
29 - 004	566.100	29 - 044	567.100	29 - 084	568.100	29 - 124	569.100	29 - 164	570.100	29 - 204	571.100
29 - 005	566.125	29 - 045	567.125	29 - 085	568.125	29 - 125	569.125	29 - 165	570.125	29 - 205	571.125
29 - 006	566.150	29 - 046	567.150	29 - 086	568.150	29 - 126	569.150	29 - 166	570.150	29 - 206	571.150
29 - 007	566.175	29 - 047	567.175	29 - 087	568.175	29 - 127	569.175	29 - 167	570.175	29 - 207	571.175
29 - 008	566.200	29 - 048	567.200	29 - 088	568.200	29 - 128	569.200	29 - 168	570.200	29 - 208	571.200
29 - 009	566.225	29 - 049	567.225	29 - 089	568.225	29 - 129	569.225	29 - 169	570.225	29 - 209	571.225
29 - 010	566.250	29 - 050	567.250	29 - 090	568.250	29 - 130	569.250	29 - 170	570.250	29 - 210	571.250
29 - 011	566.275	29 - 051	567.275	29 - 091	568.275	29 - 131	569.275	29 - 171	570.275	29 - 211	571.275
29 - 012	566.300	29 - 052	567.300	29 - 092	568.300	29 - 132	569.300	29 - 172	570.300	29 - 212	571.300
29 - 013	566.325	29 - 053	567.325	29 - 093	568.325	29 - 133	569.325	29 - 173	570.325	29 - 213	571.325
29 - 014	566.350	29 - 054	567.350	29 - 094	568.350	29 - 134	569.350	29 - 174	570.350	29 - 214	571.350
29 - 015	566.375	29 - 055	567.375	29 - 095	568.375	29 - 135	569.375	29 - 175	570.375	29 - 215	571.375
29 - 016	566.400	29 - 056	567.400	29 - 096	568.400	29 - 136	569.400	29 - 176	570.400	29 - 216	571.400
29 - 017	566.425	29 - 057	567.425	29 - 097	568.425	29 - 137	569.425	29 - 177	570.425	29 - 217	571.425
29 - 018	566.450	29 - 058	567.450	29 - 098	568.450	29 - 138	569.450	29 - 178	570.450	29 - 218	571.450
29 - 019	566.475	29 - 059	567.475	29 - 099	568.475	29 - 139	569.475	29 - 179	570.475	29 - 219	571.475
29 - 020	566.500	29 - 060	567.500	29 - 100	568.500	29 - 140	569.500	29 - 180	570.500	29 - 220	571.500
29 - 021	566.525	29 - 061	567.525	29 - 101	568.525	29 - 141	569.525	29 - 181	570.525	29 - 221	571.525
29 - 022	566.550	29 - 062	567.550	29 - 102	568.550	29 - 142	569.550	29 - 182	570.550	29 - 222	571.550
29 - 023	566.575	29 - 063	567.575	29 - 103	568.575	29 - 143	569.575	29 - 183	570.575	29 - 223	571.575
29 - 024	566.600	29 - 064	567.600	29 - 104	568.600	29 - 144	569.600	29 - 184	570.600	29 - 224	571.600
29 - 025	566.625	29 - 065	567.625	29 - 105	568.625	29 - 145	569.625	29 - 185	570.625	29 - 225	571.625
29 - 026	566.650	29 - 066	567.650	29 - 106	568.650	29 - 146	569.650	29 - 186	570.650	29 - 226	571.650
29 - 027	566.675	29 - 067	567.675	29 - 107	568.675	29 - 147	569.675	29 - 187	570.675	29 - 227	571.675
29 - 028	566.700	29 - 068	567.700	29 - 108	568.700	29 - 148	569.700	29 - 188	570.700	29 - 228	571.700
29 - 029	566.725	29 - 069	567.725	29 - 109	568.725	29 - 149	569.725	29 - 189	570.725	29 - 229	571.725
29 - 030	566.750	29 - 070	567.750	29 - 110	568.750	29 - 150	569.750	29 - 190	570.750	29 - 230	571.750
29 - 031	566.775	29 - 071	567.775	29 - 111	568.775	29 - 151	569.775	29 - 191	570.775	29 - 231	571.775
29 - 032	566.800	29 - 072	567.800	29 - 112	568.800	29 - 152	569.800	29 - 192	570.800	29 - 232	571.800
29 - 033	566.825	29 - 073	567.825	29 - 113	568.825	29 - 153	569.825	29 - 193	570.825	29 - 233	571.825
29 - 034	566.850	29 - 074	567.850	29 - 114	568.850	29 - 154	569.850	29 - 194	570.850	29 - 234	571.850
29 - 035	566.875	29 - 075	567.875	29 - 115	568.875	29 - 155	569.875	29 - 195	570.875	29 - 235	571.875
29 - 036	566.900	29 - 076	567.900	29 - 116	568.900	29 - 156	569.900	29 - 196	570.900	29 - 236	571.900
29 - 037	566.925	29 - 077	567.925	29 - 117	568.925	29 - 157	569.925	29 - 197	570.925	29 - 237	571.925
29 - 038	566.950	29 - 078	567.950	29 - 118	568.950	29 - 158	569.950	29 - 198	570.950	29 - 238	571.950
29 - 039	566.975	29 - 079	567.975	29 - 119	568.975	29 - 159	569.975	29 - 199	570.975	29 - 239	571.975
29 - 040	567.000	29 - 080	568.000	29 - 120	569.000	29 - 160	570.000	29 - 200	571.000	29 - 240	572.000

Group 30

チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]
30 - 001	572.025	30 - 041	573.025	30 - 081	574.025	30 - 121	575.025	30 - 161	576.025	30 - 201	577.025
30 - 002	572.050	30 - 042	573.050	30 - 082	574.050	30 - 122	575.050	30 - 162	576.050	30 - 202	577.050
30 - 003	572.075	30 - 043	573.075	30 - 083	574.075	30 - 123	575.075	30 - 163	576.075	30 - 203	577.075
30 - 004	572.100	30 - 044	573.100	30 - 084	574.100	30 - 124	575.100	30 - 164	576.100	30 - 204	577.100
30 - 005	572.125	30 - 045	573.125	30 - 085	574.125	30 - 125	575.125	30 - 165	576.125	30 - 205	577.125
30 - 006	572.150	30 - 046	573.150	30 - 086	574.150	30 - 126	575.150	30 - 166	576.150	30 - 206	577.150
30 - 007	572.175	30 - 047	573.175	30 - 087	574.175	30 - 127	575.175	30 - 167	576.175	30 - 207	577.175
30 - 008	572.200	30 - 048	573.200	30 - 088	574.200	30 - 128	575.200	30 - 168	576.200	30 - 208	577.200
30 - 009	572.225	30 - 049	573.225	30 - 089	574.225	30 - 129	575.225	30 - 169	576.225	30 - 209	577.225
30 - 010	572.250	30 - 050	573.250	30 - 090	574.250	30 - 130	575.250	30 - 170	576.250	30 - 210	577.250
30 - 011	572.275	30 - 051	573.275	30 - 091	574.275	30 - 131	575.275	30 - 171	576.275	30 - 211	577.275
30 - 012	572.300	30 - 052	573.300	30 - 092	574.300	30 - 132	575.300	30 - 172	576.300	30 - 212	577.300
30 - 013	572.325	30 - 053	573.325	30 - 093	574.325	30 - 133	575.325	30 - 173	576.325	30 - 213	577.325
30 - 014	572.350	30 - 054	573.350	30 - 094	574.350	30 - 134	575.350	30 - 174	576.350	30 - 214	577.350
30 - 015	572.375	30 - 055	573.375	30 - 095	574.375	30 - 135	575.375	30 - 175	576.375	30 - 215	577.375
30 - 016	572.400	30 - 056	573.400	30 - 096	574.400	30 - 136	575.400	30 - 176	576.400	30 - 216	577.400
30 - 017	572.425	30 - 057	573.425	30 - 097	574.425	30 - 137	575.425	30 - 177	576.425	30 - 217	577.425
30 - 018	572.450	30 - 058	573.450	30 - 098	574.450	30 - 138	575.450	30 - 178	576.450	30 - 218	577.450
30 - 019	572.475	30 - 059	573.475	30 - 099	574.475	30 - 139	575.475	30 - 179	576.475	30 - 219	577.475
30 - 020	572.500	30 - 060	573.500	30 - 100	574.500	30 - 140	575.500	30 - 180	576.500	30 - 220	577.500
30 - 021	572.525	30 - 061	573.525	30 - 101	574.525	30 - 141	575.525	30 - 181	576.525	30 - 221	577.525
30 - 022	572.550	30 - 062	573.550	30 - 102	574.550	30 - 142	575.550	30 - 182	576.550	30 - 222	577.550
30 - 023	572.575	30 - 063	573.575	30 - 103	574.575	30 - 143	575.575	30 - 183	576.575	30 - 223	577.575
30 - 024	572.600	30 - 064	573.600	30 - 104	574.600	30 - 144	575.600	30 - 184	576.600	30 - 224	577.600
30 - 025	572.625	30 - 065	573.625	30 - 105	574.625	30 - 145	575.625	30 - 185	576.625	30 - 225	577.625
30 - 026	572.650	30 - 066	573.650	30 - 106	574.650	30 - 146	575.650	30 - 186	576.650	30 - 226	577.650
30 - 027	572.675	30 - 067	573.675	30 - 107	574.675	30 - 147	575.675	30 - 187	576.675	30 - 227	577.675
30 - 028	572.700	30 - 068	573.700	30 - 108	574.700	30 - 148	575.700	30 - 188	576.700	30 - 228	577.700
30 - 029	572.725	30 - 069	573.725	30 - 109	574.725	30 - 149	575.725	30 - 189	576.725	30 - 229	577.725
30 - 030	572.750	30 - 070	573.750	30 - 110	574.750	30 - 150	575.750	30 - 190	576.750	30 - 230	577.750
30 - 031	572.775	30 - 071	573.775	30 - 111	574.775	30 - 151	575.775	30 - 191	576.775	30 - 231	577.775
30 - 032	572.800	30 - 072	573.800	30 - 112	574.800	30 - 152	575.800	30 - 192	576.800	30 - 232	577.800
30 - 033	572.825	30 - 073	573.825	30 - 113	574.825	30 - 153	575.825	30 - 193	576.825	30 - 233	577.825
30 - 034	572.850	30 - 074	573.850	30 - 114	574.850	30 - 154	575.850	30 - 194	576.850	30 - 234	577.850
30 - 035	572.875	30 - 075	573.875	30 - 115	574.875	30 - 155	575.875	30 - 195	576.875	30 - 235	577.875
30 - 036	572.900	30 - 076	573.900	30 - 116	574.900	30 - 156	575.900	30 - 196	576.900	30 - 236	577.900
30 - 037	572.925	30 - 077	573.925	30 - 117	574.925	30 - 157	575.925	30 - 197	576.925	30 - 237	577.925
30 - 038	572.950	30 - 078	573.950	30 - 118	574.950	30 - 158	575.950	30 - 198	576.950	30 - 238	577.950
30 - 039	572.975	30 - 079	573.975	30 - 119	574.975	30 - 159	575.975	30 - 199	576.975	30 - 239	577.975
30 - 040	573.000	30 - 080	574.000	30 - 120	575.000	30 - 160	576.000	30 - 200	577.000	30 - 240	578.000

Group 31

チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]
31 - 001	578.025	31 - 041	579.025	31 - 081	580.025	31 - 121	581.025	31 - 161	582.025	31 - 201	583.025
31 - 002	578.050	31 - 042	579.050	31 - 082	580.050	31 - 122	581.050	31 - 162	582.050	31 - 202	583.050
31 - 003	578.075	31 - 043	579.075	31 - 083	580.075	31 - 123	581.075	31 - 163	582.075	31 - 203	583.075
31 - 004	578.100	31 - 044	579.100	31 - 084	580.100	31 - 124	581.100	31 - 164	582.100	31 - 204	583.100
31 - 005	578.125	31 - 045	579.125	31 - 085	580.125	31 - 125	581.125	31 - 165	582.125	31 - 205	583.125
31 - 006	578.150	31 - 046	579.150	31 - 086	580.150	31 - 126	581.150	31 - 166	582.150	31 - 206	583.150
31 - 007	578.175	31 - 047	579.175	31 - 087	580.175	31 - 127	581.175	31 - 167	582.175	31 - 207	583.175
31 - 008	578.200	31 - 048	579.200	31 - 088	580.200	31 - 128	581.200	31 - 168	582.200	31 - 208	583.200
31 - 009	578.225	31 - 049	579.225	31 - 089	580.225	31 - 129	581.225	31 - 169	582.225	31 - 209	583.225
31 - 010	578.250	31 - 050	579.250	31 - 090	580.250	31 - 130	581.250	31 - 170	582.250	31 - 210	583.250
31 - 011	578.275	31 - 051	579.275	31 - 091	580.275	31 - 131	581.275	31 - 171	582.275	31 - 211	583.275
31 - 012	578.300	31 - 052	579.300	31 - 092	580.300	31 - 132	581.300	31 - 172	582.300	31 - 212	583.300
31 - 013	578.325	31 - 053	579.325	31 - 093	580.325	31 - 133	581.325	31 - 173	582.325	31 - 213	583.325
31 - 014	578.350	31 - 054	579.350	31 - 094	580.350	31 - 134	581.350	31 - 174	582.350	31 - 214	583.350
31 - 015	578.375	31 - 055	579.375	31 - 095	580.375	31 - 135	581.375	31 - 175	582.375	31 - 215	583.375
31 - 016	578.400	31 - 056	579.400	31 - 096	580.400	31 - 136	581.400	31 - 176	582.400	31 - 216	583.400
31 - 017	578.425	31 - 057	579.425	31 - 097	580.425	31 - 137	581.425	31 - 177	582.425	31 - 217	583.425
31 - 018	578.450	31 - 058	579.450	31 - 098	580.450	31 - 138	581.450	31 - 178	582.450	31 - 218	583.450
31 - 019	578.475	31 - 059	579.475	31 - 099	580.475	31 - 139	581.475	31 - 179	582.475	31 - 219	583.475
31 - 020	578.500	31 - 060	579.500	31 - 100	580.500	31 - 140	581.500	31 - 180	582.500	31 - 220	583.500
31 - 021	578.525	31 - 061	579.525	31 - 101	580.525	31 - 141	581.525	31 - 181	582.525	31 - 221	583.525
31 - 022	578.550	31 - 062	579.550	31 - 102	580.550	31 - 142	581.550	31 - 182	582.550	31 - 222	583.550
31 - 023	578.575	31 - 063	579.575	31 - 103	580.575	31 - 143	581.575	31 - 183	582.575	31 - 223	583.575
31 - 024	578.600	31 - 064	579.600	31 - 104	580.600	31 - 144	581.600	31 - 184	582.600	31 - 224	583.600
31 - 025	578.625	31 - 065	579.625	31 - 105	580.625	31 - 145	581.625	31 - 185	582.625	31 - 225	583.625
31 - 026	578.650	31 - 066	579.650	31 - 106	580.650	31 - 146	581.650	31 - 186	582.650	31 - 226	583.650
31 - 027	578.675	31 - 067	579.675	31 - 107	580.675	31 - 147	581.675	31 - 187	582.675	31 - 227	583.675
31 - 028	578.700	31 - 068	579.700	31 - 108	580.700	31 - 148	581.700	31 - 188	582.700	31 - 228	583.700
31 - 029	578.725	31 - 069	579.725	31 - 109	580.725	31 - 149	581.725	31 - 189	582.725	31 - 229	583.725
31 - 030	578.750	31 - 070	579.750	31 - 110	580.750	31 - 150	581.750	31 - 190	582.750	31 - 230	583.750
31 - 031	578.775	31 - 071	579.775	31 - 111	580.775	31 - 151	581.775	31 - 191	582.775	31 - 231	583.775
31 - 032	578.800	31 - 072	579.800	31 - 112	580.800	31 - 152	581.800	31 - 192	582.800	31 - 232	583.800
31 - 033	578.825	31 - 073	579.825	31 - 113	580.825	31 - 153	581.825	31 - 193	582.825	31 - 233	583.825
31 - 034	578.850	31 - 074	579.850	31 - 114	580.850	31 - 154	581.850	31 - 194	582.850	31 - 234	583.850
31 - 035	578.875	31 - 075	579.875	31 - 115	580.875	31 - 155	581.875	31 - 195	582.875	31 - 235	583.875
31 - 036	578.900	31 - 076	579.900	31 - 116	580.900	31 - 156	581.900	31 - 196	582.900	31 - 236	583.900
31 - 037	578.925	31 - 077	579.925	31 - 117	580.925	31 - 157	581.925	31 - 197	582.925	31 - 237	583.925
31 - 038	578.950	31 - 078	579.950	31 - 118	580.950	31 - 158	581.950	31 - 198	582.950	31 - 238	583.950
31 - 039	578.975	31 - 079	579.975	31 - 119	580.975	31 - 159	581.975	31 - 199	582.975	31 - 239	583.975
31 - 040	579.000	31 - 080	580.000	31 - 120	581.000	31 - 160	582.000	31 - 200	583.000	31 - 240	584.000

Group 32

チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]
32 - 001	584.025	32 - 041	585.025	32 - 081	586.025	32 - 121	587.025	32 - 161	588.025	32 - 201	589.025
32 - 002	584.050	32 - 042	585.050	32 - 082	586.050	32 - 122	587.050	32 - 162	588.050	32 - 202	589.050
32 - 003	584.075	32 - 043	585.075	32 - 083	586.075	32 - 123	587.075	32 - 163	588.075	32 - 203	589.075
32 - 004	584.100	32 - 044	585.100	32 - 084	586.100	32 - 124	587.100	32 - 164	588.100	32 - 204	589.100
32 - 005	584.125	32 - 045	585.125	32 - 085	586.125	32 - 125	587.125	32 - 165	588.125	32 - 205	589.125
32 - 006	584.150	32 - 046	585.150	32 - 086	586.150	32 - 126	587.150	32 - 166	588.150	32 - 206	589.150
32 - 007	584.175	32 - 047	585.175	32 - 087	586.175	32 - 127	587.175	32 - 167	588.175	32 - 207	589.175
32 - 008	584.200	32 - 048	585.200	32 - 088	586.200	32 - 128	587.200	32 - 168	588.200	32 - 208	589.200
32 - 009	584.225	32 - 049	585.225	32 - 089	586.225	32 - 129	587.225	32 - 169	588.225	32 - 209	589.225
32 - 010	584.250	32 - 050	585.250	32 - 090	586.250	32 - 130	587.250	32 - 170	588.250	32 - 210	589.250
32 - 011	584.275	32 - 051	585.275	32 - 091	586.275	32 - 131	587.275	32 - 171	588.275	32 - 211	589.275
32 - 012	584.300	32 - 052	585.300	32 - 092	586.300	32 - 132	587.300	32 - 172	588.300	32 - 212	589.300
32 - 013	584.325	32 - 053	585.325	32 - 093	586.325	32 - 133	587.325	32 - 173	588.325	32 - 213	589.325
32 - 014	584.350	32 - 054	585.350	32 - 094	586.350	32 - 134	587.350	32 - 174	588.350	32 - 214	589.350
32 - 015	584.375	32 - 055	585.375	32 - 095	586.375	32 - 135	587.375	32 - 175	588.375	32 - 215	589.375
32 - 016	584.400	32 - 056	585.400	32 - 096	586.400	32 - 136	587.400	32 - 176	588.400	32 - 216	589.400
32 - 017	584.425	32 - 057	585.425	32 - 097	586.425	32 - 137	587.425	32 - 177	588.425	32 - 217	589.425
32 - 018	584.450	32 - 058	585.450	32 - 098	586.450	32 - 138	587.450	32 - 178	588.450	32 - 218	589.450
32 - 019	584.475	32 - 059	585.475	32 - 099	586.475	32 - 139	587.475	32 - 179	588.475	32 - 219	589.475
32 - 020	584.500	32 - 060	585.500	32 - 100	586.500	32 - 140	587.500	32 - 180	588.500	32 - 220	589.500
32 - 021	584.525	32 - 061	585.525	32 - 101	586.525	32 - 141	587.525	32 - 181	588.525	32 - 221	589.525
32 - 022	584.550	32 - 062	585.550	32 - 102	586.550	32 - 142	587.550	32 - 182	588.550	32 - 222	589.550
32 - 023	584.575	32 - 063	585.575	32 - 103	586.575	32 - 143	587.575	32 - 183	588.575	32 - 223	589.575
32 - 024	584.600	32 - 064	585.600	32 - 104	586.600	32 - 144	587.600	32 - 184	588.600	32 - 224	589.600
32 - 025	584.625	32 - 065	585.625	32 - 105	586.625	32 - 145	587.625	32 - 185	588.625	32 - 225	589.625
32 - 026	584.650	32 - 066	585.650	32 - 106	586.650	32 - 146	587.650	32 - 186	588.650	32 - 226	589.650
32 - 027	584.675	32 - 067	585.675	32 - 107	586.675	32 - 147	587.675	32 - 187	588.675	32 - 227	589.675
32 - 028	584.700	32 - 068	585.700	32 - 108	586.700	32 - 148	587.700	32 - 188	588.700	32 - 228	589.700
32 - 029	584.725	32 - 069	585.725	32 - 109	586.725	32 - 149	587.725	32 - 189	588.725	32 - 229	589.725
32 - 030	584.750	32 - 070	585.750	32 - 110	586.750	32 - 150	587.750	32 - 190	588.750	32 - 230	589.750
32 - 031	584.775	32 - 071	585.775	32 - 111	586.775	32 - 151	587.775	32 - 191	588.775	32 - 231	589.775
32 - 032	584.800	32 - 072	585.800	32 - 112	586.800	32 - 152	587.800	32 - 192	588.800	32 - 232	589.800
32 - 033	584.825	32 - 073	585.825	32 - 113	586.825	32 - 153	587.825	32 - 193	588.825	32 - 233	589.825
32 - 034	584.850	32 - 074	585.850	32 - 114	586.850	32 - 154	587.850	32 - 194	588.850	32 - 234	589.850
32 - 035	584.875	32 - 075	585.875	32 - 115	586.875	32 - 155	587.875	32 - 195	588.875	32 - 235	589.875
32 - 036	584.900	32 - 076	585.900	32 - 116	586.900	32 - 156	587.900	32 - 196	588.900	32 - 236	589.900
32 - 037	584.925	32 - 077	585.925	32 - 117	586.925	32 - 157	587.925	32 - 197	588.925	32 - 237	589.925
32 - 038	584.950	32 - 078	585.950	32 - 118	586.950	32 - 158	587.950	32 - 198	588.950	32 - 238	589.950
32 - 039	584.975	32 - 079	585.975	32 - 119	586.975	32 - 159	587.975	32 - 199	588.975	32 - 239	589.975
32 - 040	585.000	32 - 080	586.000	32 - 120	587.000	32 - 160	588.000	32 - 200	589.000	32 - 240	590.000

Group D8

24 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
34 - 005	596.125
34 - 025	596.625
34 - 045	597.125
34 - 065	597.625
34 - 085	598.125
34 - 105	598.625
34 - 125	599.125
34 - 145	599.625
34 - 165	600.125
34 - 185	600.625
34 - 205	601.125
34 - 225	601.625
36 - 010	608.250
36 - 030	608.750
36 - 050	609.250
36 - 070	609.750
36 - 090	610.250
36 - 110	610.750
36 - 130	611.250
36 - 150	611.750
36 - 170	612.250
36 - 190	612.750
36 - 210	613.250
36 - 230	613.750

Group D9

48 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
33 - 005	590.125
33 - 025	590.625
33 - 045	591.125
33 - 065	591.625
33 - 085	592.125
33 - 105	592.625
33 - 125	593.125
33 - 145	593.625
33 - 165	594.125
33 - 185	594.625
33 - 205	595.125
33 - 225	595.625
34 - 010	596.250
34 - 030	596.750
34 - 050	597.250
34 - 070	597.750
34 - 090	598.250
34 - 110	598.750
34 - 130	599.250
34 - 150	599.750
34 - 170	600.250
34 - 190	600.750
34 - 210	601.250
34 - 230	601.750
35 - 005	602.125
35 - 025	602.625
35 - 045	603.125
35 - 065	603.625
35 - 085	604.125
35 - 105	604.625
35 - 125	605.125
35 - 145	605.625
35 - 165	606.125
35 - 185	606.625
35 - 205	607.125
35 - 225	607.625
36 - 010	608.250
36 - 030	608.750
36 - 050	609.250
36 - 070	609.750
36 - 090	610.250
36 - 110	610.750
36 - 130	611.250
36 - 150	611.750
36 - 170	612.250
36 - 190	612.750
36 - 210	613.250
36 - 230	613.750

デジタルワイヤレスで多チャンネル同時運用を行うためのグループ (DWT-B03R および DWR-R03D のみ対応)

デジタルワイヤレス機器のみを使用して多チャンネル同時運用を行うためのグループです。

チャンネル間隔が 375 kHz 空いているため、干渉を避けるための特別な計算をする必要がありません。

多チャンネル同時運用システムを構築する場合、ほかのソニー製ワイヤレストランスミッター/マイクロホンとの相互干渉を避けるため、以下のグループを使用することをお勧めします。

ご注意

トランスミッター/マイクロホン同士は、30 cm 以上離してお使いください。トランスミッター/マイクロホン同士の距離を上記より近づける必要があるときには、「アナログワイヤレスとデジタルワイヤレスを共用して多チャンネル同時運用を行うためのグループ」を使用してください。

Group D11

16 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
33 - 010	590.250
33 - 025	590.625
33 - 040	591.000
33 - 055	591.375
33 - 070	591.750
33 - 085	592.125
33 - 100	592.500
33 - 115	592.875
33 - 130	593.250
33 - 145	593.625
33 - 160	594.000
33 - 175	594.375
33 - 190	594.750
33 - 205	595.125
33 - 220	595.500
33 - 235	595.875

Group D12

16 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
34 - 010	596.250
34 - 025	596.625
34 - 040	597.000
34 - 055	597.375
34 - 070	597.750
34 - 085	598.125
34 - 100	598.500
34 - 115	598.875
34 - 130	599.250
34 - 145	599.625
34 - 160	600.000
34 - 175	600.375
34 - 190	600.750
34 - 205	601.125
34 - 220	601.500
34 - 235	601.875

Group D13

16 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
35 - 010	602.250
35 - 025	602.625
35 - 040	603.000
35 - 055	603.375
35 - 070	603.750
35 - 085	604.125
35 - 100	604.500
35 - 115	604.875
35 - 130	605.250
35 - 145	605.625
35 - 160	606.000
35 - 175	606.375
35 - 190	606.750
35 - 205	607.125
35 - 220	607.500
35 - 235	607.875

Group D14

16 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
36 - 010	608.250
36 - 025	608.625
36 - 040	609.000
36 - 055	609.375
36 - 070	609.750
36 - 085	610.125
36 - 100	610.500
36 - 115	610.875
36 - 130	611.250
36 - 145	611.625
36 - 160	612.000
36 - 175	612.375
36 - 190	612.750
36 - 205	613.125
36 - 220	613.500
36 - 235	613.875

Group D15

32 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
33 - 005	590.125
33 - 020	590.500
33 - 035	590.875
33 - 050	591.250
33 - 065	591.625
33 - 080	592.000
33 - 095	592.375
33 - 110	592.750
33 - 125	593.125
33 - 140	593.500
33 - 155	593.875
33 - 170	594.250
33 - 185	594.625
33 - 200	595.000
33 - 215	595.375
33 - 230	595.750
34 - 010	596.250
34 - 025	596.625
34 - 040	597.000
34 - 055	597.375
34 - 070	597.750
34 - 085	598.125
34 - 100	598.500
34 - 115	598.875
34 - 130	599.250
34 - 145	599.625
34 - 160	600.000
34 - 175	600.375
34 - 190	600.750
34 - 205	601.125
34 - 220	601.500
34 - 235	601.875

Group D16

32 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
35 - 005	602.125
35 - 020	602.500
35 - 035	602.875
35 - 050	603.250
35 - 065	603.625
35 - 080	604.000
35 - 095	604.375
35 - 110	604.750
35 - 125	605.125
35 - 140	605.500
35 - 155	605.875
35 - 170	606.250
35 - 185	606.625
35 - 200	607.000
35 - 215	607.375
35 - 230	607.750
36 - 010	608.250
36 - 025	608.625
36 - 040	609.000
36 - 055	609.375
36 - 070	609.750
36 - 085	610.125
36 - 100	610.500
36 - 115	610.875
36 - 130	611.250
36 - 145	611.625
36 - 160	612.000
36 - 175	612.375
36 - 190	612.750
36 - 205	613.125
36 - 220	613.500
36 - 235	613.875

Group D17

32 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
33 - 005	590.125
33 - 020	590.500
33 - 035	590.875
33 - 050	591.250
33 - 065	591.625
33 - 080	592.000
33 - 095	592.375
33 - 110	592.750
33 - 125	593.125
33 - 140	593.500
33 - 155	593.875
33 - 170	594.250
33 - 185	594.625
33 - 200	595.000
33 - 215	595.375
33 - 230	595.750
35 - 010	602.250
35 - 025	602.625
35 - 040	603.000
35 - 055	603.375
35 - 070	603.750
35 - 085	604.125
35 - 100	604.500
35 - 115	604.875
35 - 130	605.250
35 - 145	605.625
35 - 160	606.000
35 - 175	606.375
35 - 190	606.750
35 - 205	607.125
35 - 220	607.500
35 - 235	607.875

Group D18

32 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
34 - 005	596.125
34 - 020	596.500
34 - 035	596.875
34 - 050	597.250
34 - 065	597.625
34 - 080	598.000
34 - 095	598.375
34 - 110	598.750
34 - 125	599.125
34 - 140	599.500
34 - 155	599.875
34 - 170	600.250
34 - 185	600.625
34 - 200	601.000
34 - 215	601.375
34 - 230	601.750
36 - 010	608.250
36 - 025	608.625
36 - 040	609.000
36 - 055	609.375
36 - 070	609.750
36 - 085	610.125
36 - 100	610.500
36 - 115	610.875
36 - 130	611.250
36 - 145	611.625
36 - 160	612.000
36 - 175	612.375
36 - 190	612.750
36 - 205	613.125
36 - 220	613.500
36 - 235	613.875

Group D19

64 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
33 - 005	590.125
33 - 020	590.500
33 - 035	590.875
33 - 050	591.250
33 - 065	591.625
33 - 080	592.000
33 - 095	592.375
33 - 110	592.750
33 - 125	593.125
33 - 140	593.500
33 - 155	593.875
33 - 170	594.250
33 - 185	594.625
33 - 200	595.000
33 - 215	595.375
33 - 230	595.750
34 - 010	596.250
34 - 025	596.625
34 - 040	597.000
34 - 055	597.375
34 - 070	597.750
34 - 085	598.125
34 - 100	598.500
34 - 115	598.875
34 - 130	599.250
34 - 145	599.625
34 - 160	600.000
34 - 175	600.375
34 - 190	600.750
34 - 205	601.125
34 - 220	601.500
34 - 235	601.875
35 - 005	602.125
35 - 020	602.500
35 - 035	602.875
35 - 050	603.250
35 - 065	603.625
35 - 080	604.000
35 - 095	604.375
35 - 110	604.750
35 - 125	605.125
35 - 140	605.500
35 - 155	605.875
35 - 170	606.250
35 - 185	606.625
35 - 200	607.000
35 - 215	607.375
35 - 230	607.750
36 - 010	608.250
36 - 025	608.625
36 - 040	609.000
36 - 055	609.375
36 - 070	609.750
36 - 085	610.125
36 - 100	610.500
36 - 115	610.875
36 - 130	611.250
36 - 145	611.625
36 - 160	612.000
36 - 175	612.375
36 - 190	612.750
36 - 205	613.125
36 - 220	613.500
36 - 235	613.875

アナログワイヤレスとデジタルワイヤレスを共用して多チャンネル同時運用を行うためのグループ

アナログワイヤレス機器とデジタルワイヤレス機器を共用して多チャンネル同時運用を行うためのグループです。相互変調歪みの発生を考慮し、かつチャンネル間隔が 375 kHz 以上空いているため、干渉を避けるための特別な計算をする必要がありません。

多チャンネル同時運用システムを構築する場合、アナログワイヤレストランスミッター / マイクロホンとの相互干渉を避けるため、以下のグループを使用することをお勧めします。

デジタルワイヤレスのみの運用においても、より安定した運用が可能です。

ご注意

デジタルワイヤレスの最小チャンネル間隔は 375 kHz のため、グレーのチャンネルは使用できません。また、本体においても表示されません。

Group 01

8 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
33 - 005	590.125
33 - 025	590.625
33 - 055	591.375
33 - 125	593.125
33 - 140	593.500
33 - 180	594.500
33 - 205	595.125
33 - 215	595.375

Group 02

8 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
34 - 015	596.375
34 - 065	597.625
34 - 090	598.250
34 - 130	599.250
34 - 185	600.625
34 - 200	601.000
34 - 220	601.500
34 - 230	601.750

Group 03

8 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
35 - 005	602.125
35 - 025	602.625
35 - 055	603.375
35 - 125	605.125
35 - 140	605.500
35 - 180	606.500
35 - 205	607.125
35 - 215	607.375

Group 04

8 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
36 - 015	608.375
36 - 065	609.625
36 - 090	610.250
36 - 130	611.250
36 - 185	612.625
36 - 200	613.000
36 - 220	613.500
36 - 230	613.750

Group 05

11 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
33 - 035	590.875
33 - 045	591.125
33 - 060	591.500
33 - 095	592.375
33 - 165	594.125
33 - 185	594.625
34 - 010	596.250
34 - 040	597.000
34 - 120	599.000
34 - 175	600.375
34 - 220	601.500

Group 06

11 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
35 - 025	602.625
35 - 070	603.750
35 - 125	605.125
35 - 205	607.125
35 - 235	607.875
36 - 060	609.500
36 - 080	610.000
36 - 150	611.750
36 - 185	612.625
36 - 200	613.000
36 - 210	613.250

Group 07

11 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
33 - 015	590.375
33 - 060	591.500
33 - 115	592.875
33 - 195	594.875
33 - 225	595.625
35 - 050	603.250
35 - 070	603.750
35 - 140	605.500
35 - 175	606.375
35 - 190	606.750
35 - 200	607.000

Group 08

11 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
34 - 040	597.000
34 - 050	597.250
34 - 065	597.625
34 - 100	598.500
34 - 170	600.250
34 - 190	600.750
36 - 015	608.375
36 - 045	609.125
36 - 125	611.125
36 - 180	612.500
36 - 225	613.625

Group 09

16 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
33 - 015	590.375
33 - 025	590.625
33 - 040	591.000
33 - 060	591.500
33 - 170	594.250
34 - 005	596.125
34 - 100	598.500
34 - 185	600.625
35 - 010	602.250
35 - 135	605.375
35 - 235	607.875
36 - 055	609.375
36 - 110	610.750
36 - 160	612.000
36 - 190	612.750
36 - 230	613.750

Group 33～36 (25 kHz 間隔)

TV-33～TV-36の各TVチャンネルの周波数帯から25kHz間隔でチャンネルを選ぶことができます。

ご注意

このグループでは、多チャンネル同時運用は考慮されていません。

Group 33

チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]
33 - 001	590.025	33 - 041	591.025	33 - 081	592.025	33 - 121	593.025	33 - 161	594.025	33 - 201	595.025
33 - 002	590.050	33 - 042	591.050	33 - 082	592.050	33 - 122	593.050	33 - 162	594.050	33 - 202	595.050
33 - 003	590.075	33 - 043	591.075	33 - 083	592.075	33 - 123	593.075	33 - 163	594.075	33 - 203	595.075
33 - 004	590.100	33 - 044	591.100	33 - 084	592.100	33 - 124	593.100	33 - 164	594.100	33 - 204	595.100
33 - 005	590.125	33 - 045	591.125	33 - 085	592.125	33 - 125	593.125	33 - 165	594.125	33 - 205	595.125
33 - 006	590.150	33 - 046	591.150	33 - 086	592.150	33 - 126	593.150	33 - 166	594.150	33 - 206	595.150
33 - 007	590.175	33 - 047	591.175	33 - 087	592.175	33 - 127	593.175	33 - 167	594.175	33 - 207	595.175
33 - 008	590.200	33 - 048	591.200	33 - 088	592.200	33 - 128	593.200	33 - 168	594.200	33 - 208	595.200
33 - 009	590.225	33 - 049	591.225	33 - 089	592.225	33 - 129	593.225	33 - 169	594.225	33 - 209	595.225
33 - 010	590.250	33 - 050	591.250	33 - 090	592.250	33 - 130	593.250	33 - 170	594.250	33 - 210	595.250
33 - 011	590.275	33 - 051	591.275	33 - 091	592.275	33 - 131	593.275	33 - 171	594.275	33 - 211	595.275
33 - 012	590.300	33 - 052	591.300	33 - 092	592.300	33 - 132	593.300	33 - 172	594.300	33 - 212	595.300
33 - 013	590.325	33 - 053	591.325	33 - 093	592.325	33 - 133	593.325	33 - 173	594.325	33 - 213	595.325
33 - 014	590.350	33 - 054	591.350	33 - 094	592.350	33 - 134	593.350	33 - 174	594.350	33 - 214	595.350
33 - 015	590.375	33 - 055	591.375	33 - 095	592.375	33 - 135	593.375	33 - 175	594.375	33 - 215	595.375
33 - 016	590.400	33 - 056	591.400	33 - 096	592.400	33 - 136	593.400	33 - 176	594.400	33 - 216	595.400
33 - 017	590.425	33 - 057	591.425	33 - 097	592.425	33 - 137	593.425	33 - 177	594.425	33 - 217	595.425
33 - 018	590.450	33 - 058	591.450	33 - 098	592.450	33 - 138	593.450	33 - 178	594.450	33 - 218	595.450
33 - 019	590.475	33 - 059	591.475	33 - 099	592.475	33 - 139	593.475	33 - 179	594.475	33 - 219	595.475
33 - 020	590.500	33 - 060	591.500	33 - 100	592.500	33 - 140	593.500	33 - 180	594.500	33 - 220	595.500
33 - 021	590.525	33 - 061	591.525	33 - 101	592.525	33 - 141	593.525	33 - 181	594.525	33 - 221	595.525
33 - 022	590.550	33 - 062	591.550	33 - 102	592.550	33 - 142	593.550	33 - 182	594.550	33 - 222	595.550
33 - 023	590.575	33 - 063	591.575	33 - 103	592.575	33 - 143	593.575	33 - 183	594.575	33 - 223	595.575
33 - 024	590.600	33 - 064	591.600	33 - 104	592.600	33 - 144	593.600	33 - 184	594.600	33 - 224	595.600
33 - 025	590.625	33 - 065	591.625	33 - 105	592.625	33 - 145	593.625	33 - 185	594.625	33 - 225	595.625
33 - 026	590.650	33 - 066	591.650	33 - 106	592.650	33 - 146	593.650	33 - 186	594.650	33 - 226	595.650
33 - 027	590.675	33 - 067	591.675	33 - 107	592.675	33 - 147	593.675	33 - 187	594.675	33 - 227	595.675
33 - 028	590.700	33 - 068	591.700	33 - 108	592.700	33 - 148	593.700	33 - 188	594.700	33 - 228	595.700
33 - 029	590.725	33 - 069	591.725	33 - 109	592.725	33 - 149	593.725	33 - 189	594.725	33 - 229	595.725
33 - 030	590.750	33 - 070	591.750	33 - 110	592.750	33 - 150	593.750	33 - 190	594.750	33 - 230	595.750
33 - 031	590.775	33 - 071	591.775	33 - 111	592.775	33 - 151	593.775	33 - 191	594.775	33 - 231	595.775
33 - 032	590.800	33 - 072	591.800	33 - 112	592.800	33 - 152	593.800	33 - 192	594.800	33 - 232	595.800
33 - 033	590.825	33 - 073	591.825	33 - 113	592.825	33 - 153	593.825	33 - 193	594.825	33 - 233	595.825
33 - 034	590.850	33 - 074	591.850	33 - 114	592.850	33 - 154	593.850	33 - 194	594.850	33 - 234	595.850
33 - 035	590.875	33 - 075	591.875	33 - 115	592.875	33 - 155	593.875	33 - 195	594.875	33 - 235	595.875
33 - 036	590.900	33 - 076	591.900	33 - 116	592.900	33 - 156	593.900	33 - 196	594.900	33 - 236	595.900
33 - 037	590.925	33 - 077	591.925	33 - 117	592.925	33 - 157	593.925	33 - 197	594.925	33 - 237	595.925
33 - 038	590.950	33 - 078	591.950	33 - 118	592.950	33 - 158	593.950	33 - 198	594.950	33 - 238	595.950
33 - 039	590.975	33 - 079	591.975	33 - 119	592.975	33 - 159	593.975	33 - 199	594.975	33 - 239	595.975
33 - 040	591.000	33 - 080	592.000	33 - 120	593.000	33 - 160	594.000	33 - 200	595.000	33 - 240	596.000

Group 34

チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]
34 - 001	596.025	34 - 041	597.025	34 - 081	598.025	34 - 121	599.025	34 - 161	600.025	34 - 201	601.025
34 - 002	596.050	34 - 042	597.050	34 - 082	598.050	34 - 122	599.050	34 - 162	600.050	34 - 202	601.050
34 - 003	596.075	34 - 043	597.075	34 - 083	598.075	34 - 123	599.075	34 - 163	600.075	34 - 203	601.075
34 - 004	596.100	34 - 044	597.100	34 - 084	598.100	34 - 124	599.100	34 - 164	600.100	34 - 204	601.100
34 - 005	596.125	34 - 045	597.125	34 - 085	598.125	34 - 125	599.125	34 - 165	600.125	34 - 205	601.125
34 - 006	596.150	34 - 046	597.150	34 - 086	598.150	34 - 126	599.150	34 - 166	600.150	34 - 206	601.150
34 - 007	596.175	34 - 047	597.175	34 - 087	598.175	34 - 127	599.175	34 - 167	600.175	34 - 207	601.175
34 - 008	596.200	34 - 048	597.200	34 - 088	598.200	34 - 128	599.200	34 - 168	600.200	34 - 208	601.200
34 - 009	596.225	34 - 049	597.225	34 - 089	598.225	34 - 129	599.225	34 - 169	600.225	34 - 209	601.225
34 - 010	596.250	34 - 050	597.250	34 - 090	598.250	34 - 130	599.250	34 - 170	600.250	34 - 210	601.250
34 - 011	596.275	34 - 051	597.275	34 - 091	598.275	34 - 131	599.275	34 - 171	600.275	34 - 211	601.275
34 - 012	596.300	34 - 052	597.300	34 - 092	598.300	34 - 132	599.300	34 - 172	600.300	34 - 212	601.300
34 - 013	596.325	34 - 053	597.325	34 - 093	598.325	34 - 133	599.325	34 - 173	600.325	34 - 213	601.325
34 - 014	596.350	34 - 054	597.350	34 - 094	598.350	34 - 134	599.350	34 - 174	600.350	34 - 214	601.350
34 - 015	596.375	34 - 055	597.375	34 - 095	598.375	34 - 135	599.375	34 - 175	600.375	34 - 215	601.375
34 - 016	596.400	34 - 056	597.400	34 - 096	598.400	34 - 136	599.400	34 - 176	600.400	34 - 216	601.400
34 - 017	596.425	34 - 057	597.425	34 - 097	598.425	34 - 137	599.425	34 - 177	600.425	34 - 217	601.425
34 - 018	596.450	34 - 058	597.450	34 - 098	598.450	34 - 138	599.450	34 - 178	600.450	34 - 218	601.450
34 - 019	596.475	34 - 059	597.475	34 - 099	598.475	34 - 139	599.475	34 - 179	600.475	34 - 219	601.475
34 - 020	596.500	34 - 060	597.500	34 - 100	598.500	34 - 140	599.500	34 - 180	600.500	34 - 220	601.500
34 - 021	596.525	34 - 061	597.525	34 - 101	598.525	34 - 141	599.525	34 - 181	600.525	34 - 221	601.525
34 - 022	596.550	34 - 062	597.550	34 - 102	598.550	34 - 142	599.550	34 - 182	600.550	34 - 222	601.550
34 - 023	596.575	34 - 063	597.575	34 - 103	598.575	34 - 143	599.575	34 - 183	600.575	34 - 223	601.575
34 - 024	596.600	34 - 064	597.600	34 - 104	598.600	34 - 144	599.600	34 - 184	600.600	34 - 224	601.600
34 - 025	596.625	34 - 065	597.625	34 - 105	598.625	34 - 145	599.625	34 - 185	600.625	34 - 225	601.625
34 - 026	596.650	34 - 066	597.650	34 - 106	598.650	34 - 146	599.650	34 - 186	600.650	34 - 226	601.650
34 - 027	596.675	34 - 067	597.675	34 - 107	598.675	34 - 147	599.675	34 - 187	600.675	34 - 227	601.675
34 - 028	596.700	34 - 068	597.700	34 - 108	598.700	34 - 148	599.700	34 - 188	600.700	34 - 228	601.700
34 - 029	596.725	34 - 069	597.725	34 - 109	598.725	34 - 149	599.725	34 - 189	600.725	34 - 229	601.725
34 - 030	596.750	34 - 070	597.750	34 - 110	598.750	34 - 150	599.750	34 - 190	600.750	34 - 230	601.750
34 - 031	596.775	34 - 071	597.775	34 - 111	598.775	34 - 151	599.775	34 - 191	600.775	34 - 231	601.775
34 - 032	596.800	34 - 072	597.800	34 - 112	598.800	34 - 152	599.800	34 - 192	600.800	34 - 232	601.800
34 - 033	596.825	34 - 073	597.825	34 - 113	598.825	34 - 153	599.825	34 - 193	600.825	34 - 233	601.825
34 - 034	596.850	34 - 074	597.850	34 - 114	598.850	34 - 154	599.850	34 - 194	600.850	34 - 234	601.850
34 - 035	596.875	34 - 075	597.875	34 - 115	598.875	34 - 155	599.875	34 - 195	600.875	34 - 235	601.875
34 - 036	596.900	34 - 076	597.900	34 - 116	598.900	34 - 156	599.900	34 - 196	600.900	34 - 236	601.900
34 - 037	596.925	34 - 077	597.925	34 - 117	598.925	34 - 157	599.925	34 - 197	600.925	34 - 237	601.925
34 - 038	596.950	34 - 078	597.950	34 - 118	598.950	34 - 158	599.950	34 - 198	600.950	34 - 238	601.950
34 - 039	596.975	34 - 079	597.975	34 - 119	598.975	34 - 159	599.975	34 - 199	600.975	34 - 239	601.975
34 - 040	597.000	34 - 080	598.000	34 - 120	599.000	34 - 160	600.000	34 - 200	601.000	34 - 240	602.000

Group 35

チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]
35 - 001	602.025	35 - 041	603.025	35 - 081	604.025	35 - 121	605.025	35 - 161	606.025	35 - 201	607.025
35 - 002	602.050	35 - 042	603.050	35 - 082	604.050	35 - 122	605.050	35 - 162	606.050	35 - 202	607.050
35 - 003	602.075	35 - 043	603.075	35 - 083	604.075	35 - 123	605.075	35 - 163	606.075	35 - 203	607.075
35 - 004	602.100	35 - 044	603.100	35 - 084	604.100	35 - 124	605.100	35 - 164	606.100	35 - 204	607.100
35 - 005	602.125	35 - 045	603.125	35 - 085	604.125	35 - 125	605.125	35 - 165	606.125	35 - 205	607.125
35 - 006	602.150	35 - 046	603.150	35 - 086	604.150	35 - 126	605.150	35 - 166	606.150	35 - 206	607.150
35 - 007	602.175	35 - 047	603.175	35 - 087	604.175	35 - 127	605.175	35 - 167	606.175	35 - 207	607.175
35 - 008	602.200	35 - 048	603.200	35 - 088	604.200	35 - 128	605.200	35 - 168	606.200	35 - 208	607.200
35 - 009	602.225	35 - 049	603.225	35 - 089	604.225	35 - 129	605.225	35 - 169	606.225	35 - 209	607.225
35 - 010	602.250	35 - 050	603.250	35 - 090	604.250	35 - 130	605.250	35 - 170	606.250	35 - 210	607.250
35 - 011	602.275	35 - 051	603.275	35 - 091	604.275	35 - 131	605.275	35 - 171	606.275	35 - 211	607.275
35 - 012	602.300	35 - 052	603.300	35 - 092	604.300	35 - 132	605.300	35 - 172	606.300	35 - 212	607.300
35 - 013	602.325	35 - 053	603.325	35 - 093	604.325	35 - 133	605.325	35 - 173	606.325	35 - 213	607.325
35 - 014	602.350	35 - 054	603.350	35 - 094	604.350	35 - 134	605.350	35 - 174	606.350	35 - 214	607.350
35 - 015	602.375	35 - 055	603.375	35 - 095	604.375	35 - 135	605.375	35 - 175	606.375	35 - 215	607.375
35 - 016	602.400	35 - 056	603.400	35 - 096	604.400	35 - 136	605.400	35 - 176	606.400	35 - 216	607.400
35 - 017	602.425	35 - 057	603.425	35 - 097	604.425	35 - 137	605.425	35 - 177	606.425	35 - 217	607.425
35 - 018	602.450	35 - 058	603.450	35 - 098	604.450	35 - 138	605.450	35 - 178	606.450	35 - 218	607.450
35 - 019	602.475	35 - 059	603.475	35 - 099	604.475	35 - 139	605.475	35 - 179	606.475	35 - 219	607.475
35 - 020	602.500	35 - 060	603.500	35 - 100	604.500	35 - 140	605.500	35 - 180	606.500	35 - 220	607.500
35 - 021	602.525	35 - 061	603.525	35 - 101	604.525	35 - 141	605.525	35 - 181	606.525	35 - 221	607.525
35 - 022	602.550	35 - 062	603.550	35 - 102	604.550	35 - 142	605.550	35 - 182	606.550	35 - 222	607.550
35 - 023	602.575	35 - 063	603.575	35 - 103	604.575	35 - 143	605.575	35 - 183	606.575	35 - 223	607.575
35 - 024	602.600	35 - 064	603.600	35 - 104	604.600	35 - 144	605.600	35 - 184	606.600	35 - 224	607.600
35 - 025	602.625	35 - 065	603.625	35 - 105	604.625	35 - 145	605.625	35 - 185	606.625	35 - 225	607.625
35 - 026	602.650	35 - 066	603.650	35 - 106	604.650	35 - 146	605.650	35 - 186	606.650	35 - 226	607.650
35 - 027	602.675	35 - 067	603.675	35 - 107	604.675	35 - 147	605.675	35 - 187	606.675	35 - 227	607.675
35 - 028	602.700	35 - 068	603.700	35 - 108	604.700	35 - 148	605.700	35 - 188	606.700	35 - 228	607.700
35 - 029	602.725	35 - 069	603.725	35 - 109	604.725	35 - 149	605.725	35 - 189	606.725	35 - 229	607.725
35 - 030	602.750	35 - 070	603.750	35 - 110	604.750	35 - 150	605.750	35 - 190	606.750	35 - 230	607.750
35 - 031	602.775	35 - 071	603.775	35 - 111	604.775	35 - 151	605.775	35 - 191	606.775	35 - 231	607.775
35 - 032	602.800	35 - 072	603.800	35 - 112	604.800	35 - 152	605.800	35 - 192	606.800	35 - 232	607.800
35 - 033	602.825	35 - 073	603.825	35 - 113	604.825	35 - 153	605.825	35 - 193	606.825	35 - 233	607.825
35 - 034	602.850	35 - 074	603.850	35 - 114	604.850	35 - 154	605.850	35 - 194	606.850	35 - 234	607.850
35 - 035	602.875	35 - 075	603.875	35 - 115	604.875	35 - 155	605.875	35 - 195	606.875	35 - 235	607.875
35 - 036	602.900	35 - 076	603.900	35 - 116	604.900	35 - 156	605.900	35 - 196	606.900	35 - 236	607.900
35 - 037	602.925	35 - 077	603.925	35 - 117	604.925	35 - 157	605.925	35 - 197	606.925	35 - 237	607.925
35 - 038	602.950	35 - 078	603.950	35 - 118	604.950	35 - 158	605.950	35 - 198	606.950	35 - 238	607.950
35 - 039	602.975	35 - 079	603.975	35 - 119	604.975	35 - 159	605.975	35 - 199	606.975	35 - 239	607.975
35 - 040	603.000	35 - 080	604.000	35 - 120	605.000	35 - 160	606.000	35 - 200	607.000	35 - 240	608.000

Group 36

チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]
36 - 001	608.025	36 - 041	609.025	36 - 081	610.025	36 - 121	611.025	36 - 161	612.025	36 - 201	613.025
36 - 002	608.050	36 - 042	609.050	36 - 082	610.050	36 - 122	611.050	36 - 162	612.050	36 - 202	613.050
36 - 003	608.075	36 - 043	609.075	36 - 083	610.075	36 - 123	611.075	36 - 163	612.075	36 - 203	613.075
36 - 004	608.100	36 - 044	609.100	36 - 084	610.100	36 - 124	611.100	36 - 164	612.100	36 - 204	613.100
36 - 005	608.125	36 - 045	609.125	36 - 085	610.125	36 - 125	611.125	36 - 165	612.125	36 - 205	613.125
36 - 006	608.150	36 - 046	609.150	36 - 086	610.150	36 - 126	611.150	36 - 166	612.150	36 - 206	613.150
36 - 007	608.175	36 - 047	609.175	36 - 087	610.175	36 - 127	611.175	36 - 167	612.175	36 - 207	613.175
36 - 008	608.200	36 - 048	609.200	36 - 088	610.200	36 - 128	611.200	36 - 168	612.200	36 - 208	613.200
36 - 009	608.225	36 - 049	609.225	36 - 089	610.225	36 - 129	611.225	36 - 169	612.225	36 - 209	613.225
36 - 010	608.250	36 - 050	609.250	36 - 090	610.250	36 - 130	611.250	36 - 170	612.250	36 - 210	613.250
36 - 011	608.275	36 - 051	609.275	36 - 091	610.275	36 - 131	611.275	36 - 171	612.275	36 - 211	613.275
36 - 012	608.300	36 - 052	609.300	36 - 092	610.300	36 - 132	611.300	36 - 172	612.300	36 - 212	613.300
36 - 013	608.325	36 - 053	609.325	36 - 093	610.325	36 - 133	611.325	36 - 173	612.325	36 - 213	613.325
36 - 014	608.350	36 - 054	609.350	36 - 094	610.350	36 - 134	611.350	36 - 174	612.350	36 - 214	613.350
36 - 015	608.375	36 - 055	609.375	36 - 095	610.375	36 - 135	611.375	36 - 175	612.375	36 - 215	613.375
36 - 016	608.400	36 - 056	609.400	36 - 096	610.400	36 - 136	611.400	36 - 176	612.400	36 - 216	613.400
36 - 017	608.425	36 - 057	609.425	36 - 097	610.425	36 - 137	611.425	36 - 177	612.425	36 - 217	613.425
36 - 018	608.450	36 - 058	609.450	36 - 098	610.450	36 - 138	611.450	36 - 178	612.450	36 - 218	613.450
36 - 019	608.475	36 - 059	609.475	36 - 099	610.475	36 - 139	611.475	36 - 179	612.475	36 - 219	613.475
36 - 020	608.500	36 - 060	609.500	36 - 100	610.500	36 - 140	611.500	36 - 180	612.500	36 - 220	613.500
36 - 021	608.525	36 - 061	609.525	36 - 101	610.525	36 - 141	611.525	36 - 181	612.525	36 - 221	613.525
36 - 022	608.550	36 - 062	609.550	36 - 102	610.550	36 - 142	611.550	36 - 182	612.550	36 - 222	613.550
36 - 023	608.575	36 - 063	609.575	36 - 103	610.575	36 - 143	611.575	36 - 183	612.575	36 - 223	613.575
36 - 024	608.600	36 - 064	609.600	36 - 104	610.600	36 - 144	611.600	36 - 184	612.600	36 - 224	613.600
36 - 025	608.625	36 - 065	609.625	36 - 105	610.625	36 - 145	611.625	36 - 185	612.625	36 - 225	613.625
36 - 026	608.650	36 - 066	609.650	36 - 106	610.650	36 - 146	611.650	36 - 186	612.650	36 - 226	613.650
36 - 027	608.675	36 - 067	609.675	36 - 107	610.675	36 - 147	611.675	36 - 187	612.675	36 - 227	613.675
36 - 028	608.700	36 - 068	609.700	36 - 108	610.700	36 - 148	611.700	36 - 188	612.700	36 - 228	613.700
36 - 029	608.725	36 - 069	609.725	36 - 109	610.725	36 - 149	611.725	36 - 189	612.725	36 - 229	613.725
36 - 030	608.750	36 - 070	609.750	36 - 110	610.750	36 - 150	611.750	36 - 190	612.750	36 - 230	613.750
36 - 031	608.775	36 - 071	609.775	36 - 111	610.775	36 - 151	611.775	36 - 191	612.775	36 - 231	613.775
36 - 032	608.800	36 - 072	609.800	36 - 112	610.800	36 - 152	611.800	36 - 192	612.800	36 - 232	613.800
36 - 033	608.825	36 - 073	609.825	36 - 113	610.825	36 - 153	611.825	36 - 193	612.825	36 - 233	613.825
36 - 034	608.850	36 - 074	609.850	36 - 114	610.850	36 - 154	611.850	36 - 194	612.850	36 - 234	613.850
36 - 035	608.875	36 - 075	609.875	36 - 115	610.875	36 - 155	611.875	36 - 195	612.875	36 - 235	613.875
36 - 036	608.900	36 - 076	609.900	36 - 116	610.900	36 - 156	611.900	36 - 196	612.900	36 - 236	613.900
36 - 037	608.925	36 - 077	609.925	36 - 117	610.925	36 - 157	611.925	36 - 197	612.925	36 - 237	613.925
36 - 038	608.950	36 - 078	609.950	36 - 118	610.950	36 - 158	611.950	36 - 198	612.950	36 - 238	613.950
36 - 039	608.975	36 - 079	609.975	36 - 119	610.975	36 - 159	611.975	36 - 199	612.975	36 - 239	613.975
36 - 040	609.000	36 - 080	610.000	36 - 120	611.000	36 - 160	612.000	36 - 200	613.000	36 - 240	614.000

Group D8

24 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
38 - 005	620.125
38 - 025	620.625
38 - 045	621.125
38 - 065	621.625
38 - 085	622.125
38 - 105	622.625
38 - 125	623.125
38 - 145	623.625
38 - 165	624.125
38 - 185	624.625
38 - 205	625.125
38 - 225	625.625
40 - 010	632.250
40 - 030	632.750
40 - 050	633.250
40 - 070	633.750
40 - 090	634.250
40 - 110	634.750
40 - 130	635.250
40 - 150	635.750
40 - 170	636.250
40 - 190	636.750
40 - 210	637.250
40 - 230	637.750

Group D9

48 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
37 - 005	614.125
37 - 025	614.625
37 - 045	615.125
37 - 065	615.625
37 - 085	616.125
37 - 105	616.625
37 - 125*	617.125*
37 - 145*	617.625*
37 - 165	618.125
37 - 185	618.625
37 - 205	619.125
37 - 225	619.625
38 - 010	620.250
38 - 030	620.750
38 - 050	621.250
38 - 070	621.750
38 - 090	622.250
38 - 110	622.750
38 - 130	623.250
38 - 150	623.750
38 - 170	624.250
38 - 190	624.750
38 - 210	625.250
38 - 230	625.750
39 - 005	626.125
39 - 025	626.625
39 - 045	627.125
39 - 065	627.625
39 - 085	628.125
39 - 105	628.625
39 - 125	629.125
39 - 145	629.625
39 - 165	630.125
39 - 185	630.625
39 - 205	631.125
39 - 225	631.625
40 - 010	632.250
40 - 030	632.750
40 - 050	633.250
40 - 070	633.750
40 - 090	634.250
40 - 110	634.750
40 - 130	635.250
40 - 150	635.750
40 - 170	636.250
40 - 190	636.750
40 - 210	637.250
40 - 230	637.750

デジタルワイヤレスで多チャンネル同時運用を行うためのグループ (DWT-B03R および DWR-R03D のみ対応)

デジタルワイヤレス機器のみを使用して多チャンネル同時運用を行うためのグループです。

チャンネル間隔が 375 kHz 空いているため、干渉を避けるための特別な計算をする必要がありません。

多チャンネル同時運用システムを構築する場合、ほかのソニー製ワイヤレストランスミッター/マイクロホンとの相互干渉を避けるため、以下のグループを使用することをお勧めします。

で注意

- トランスミッター/マイクロホン同士は、30 cm 以上離してお使いください。トランスミッター/マイクロホン同士の距離を上記より近づける必要があるときには、「アナログワイヤレスとデジタルワイヤレスを共用して多チャンネル同時運用を行うためのグループ」を使用してください。
- アスタリスク記号 (*) がついているチャンネルは、ワイヤレスリモートコントロール機能と同時に使用できません。ワイヤレスリモートコントロール機能を使用する場合は、アスタリスク記号がついていないチャンネルを使用してください。

Group D11

16 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
37 - 010	614.250
37 - 025	614.625
37 - 040	615.000
37 - 055	615.375
37 - 070	615.750
37 - 085	616.125
37 - 100	616.500
37 - 115	616.875
37 - 130*	617.250*
37 - 145*	617.625*
37 - 160*	618.000*
37 - 175	618.375
37 - 190	618.750
37 - 205	619.125
37 - 220	619.500
37 - 235	619.875

Group D12

16 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
38 - 010	620.250
38 - 025	620.625
38 - 040	621.000
38 - 055	621.375
38 - 070	621.750
38 - 085	622.125
38 - 100	622.500
38 - 115	622.875
38 - 130	623.250
38 - 145	623.625
38 - 160	624.000
38 - 175	624.375
38 - 190	624.750
38 - 205	625.125
38 - 220	625.500
38 - 235	625.875

Group D13

16 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
39 - 010	626.250
39 - 025	626.625
39 - 040	627.000
39 - 055	627.375
39 - 070	627.750
39 - 085	628.125
39 - 100	628.500
39 - 115	628.875
39 - 130	629.250
39 - 145	629.625
39 - 160	630.000
39 - 175	630.375
39 - 190	630.750
39 - 205	631.125
39 - 220	631.500
39 - 235	631.875

Group D14

16 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
40 - 010	632.250
40 - 025	632.625
40 - 040	633.000
40 - 055	633.375
40 - 070	633.750
40 - 085	634.125
40 - 100	634.500
40 - 115	634.875
40 - 130	635.250
40 - 145	635.625
40 - 160	636.000
40 - 175	636.375
40 - 190	636.750
40 - 205	637.125
40 - 220	637.500
40 - 235	637.875

Group D15

32 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
37 - 005	614.125
37 - 020	614.500
37 - 035	614.875
37 - 050	615.250
37 - 065	615.625
37 - 080	616.000
37 - 095	616.375
37 - 110	616.750
37 - 125*	617.125*
37 - 140*	617.500*
37 - 155*	617.875*
37 - 170	618.250
37 - 185	618.625
37 - 200	619.000
37 - 215	619.375
37 - 230	619.750
38 - 010	620.250
38 - 025	620.625
38 - 040	621.000
38 - 055	621.375
38 - 070	621.750
38 - 085	622.125
38 - 100	622.500
38 - 115	622.875
38 - 130	623.250
38 - 145	623.625
38 - 160	624.000
38 - 175	624.375
38 - 190	624.750
38 - 205	625.125
38 - 220	625.500
38 - 235	625.875

Group D16

32 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
39 - 005	626.125
39 - 020	626.500
39 - 035	626.875
39 - 050	627.250
39 - 065	627.625
39 - 080	628.000
39 - 095	628.375
39 - 110	628.750
39 - 125	629.125
39 - 140	629.500
39 - 155	629.875
39 - 170	630.250
39 - 185	630.625
39 - 200	631.000
39 - 215	631.375
39 - 230	631.750
40 - 010	632.250
40 - 025	632.625
40 - 040	633.000
40 - 055	633.375
40 - 070	633.750
40 - 085	634.125
40 - 100	634.500
40 - 115	634.875
40 - 130	635.250
40 - 145	635.625
40 - 160	636.000
40 - 175	636.375
40 - 190	636.750
40 - 205	637.125
40 - 220	637.500
40 - 235	637.875

Group D17

32 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
37 - 005	614.125
37 - 020	614.500
37 - 035	614.875
37 - 050	615.250
37 - 065	615.625
37 - 080	616.000
37 - 095	616.375
37 - 110	616.750
37 - 125*	617.125*
37 - 140*	617.500*
37 - 155*	617.875*
37 - 170	618.250
37 - 185	618.625
37 - 200	619.000
37 - 215	619.375
37 - 230	619.750
39 - 010	626.250
39 - 025	626.625
39 - 040	627.000
39 - 055	627.375
39 - 070	627.750
39 - 085	628.125
39 - 100	628.500
39 - 115	628.875
39 - 130	629.250
39 - 145	629.625
39 - 160	630.000
39 - 175	630.375
39 - 190	630.750
39 - 205	631.125
39 - 220	631.500
39 - 235	631.875

Group D18

32 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
38 - 005	620.125
38 - 020	620.500
38 - 035	620.875
38 - 050	621.250
38 - 065	621.625
38 - 080	622.000
38 - 095	622.375
38 - 110	622.750
38 - 125	623.125
38 - 140	623.500
38 - 155	623.875
38 - 170	624.250
38 - 185	624.625
38 - 200	625.000
38 - 215	625.375
38 - 230	625.750
40 - 010	632.250
40 - 025	632.625
40 - 040	633.000
40 - 055	633.375
40 - 070	633.750
40 - 085	634.125
40 - 100	634.500
40 - 115	634.875
40 - 130	635.250
40 - 145	635.625
40 - 160	636.000
40 - 175	636.375
40 - 190	636.750
40 - 205	637.125
40 - 220	637.500
40 - 235	637.875

Group D19

64 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
37 - 005	614.125
37 - 020	614.500
37 - 035	614.875
37 - 050	615.250
37 - 065	615.625
37 - 080	616.000
37 - 095	616.375
37 - 110	616.750
37 - 125*	617.125*
37 - 140*	617.500*
37 - 155*	617.875*
37 - 170	618.250
37 - 185	618.625
37 - 200	619.000
37 - 215	619.375
37 - 230	619.750
38 - 010	620.250
38 - 025	620.625
38 - 040	621.000
38 - 055	621.375
38 - 070	621.750
38 - 085	622.125
38 - 100	622.500
38 - 115	622.875
38 - 130	623.250
38 - 145	623.625
38 - 160	624.000
38 - 175	624.375
38 - 190	624.750
38 - 205	625.125
38 - 220	625.500
38 - 235	625.875
39 - 005	626.125
39 - 020	626.500
39 - 035	626.875
39 - 050	627.250
39 - 065	627.625
39 - 080	628.000
39 - 095	628.375
39 - 110	628.750
39 - 125	629.125
39 - 140	629.500
39 - 155	629.875
39 - 170	630.250
39 - 185	630.625
39 - 200	631.000
39 - 215	631.375
39 - 230	631.750
40 - 010	632.250
40 - 025	632.625
40 - 040	633.000
40 - 055	633.375
40 - 070	633.750
40 - 085	634.125
40 - 100	634.500
40 - 115	634.875
40 - 130	635.250
40 - 145	635.625
40 - 160	636.000
40 - 175	636.375
40 - 190	636.750
40 - 205	637.125
40 - 220	637.500
40 - 235	637.875

アナログワイヤレスとデジタルワイヤレスを共用して多チャンネル同時運用を行うためのグループ

アナログワイヤレス機器とデジタルワイヤレス機器を共用して多チャンネル同時運用を行うためのグループです。相互変調歪みの発生を考慮し、かつチャンネル間隔が 375 kHz 以上空いているため、干渉を避けるための特別な計算をする必要がありません。

多チャンネル同時運用システムを構築する場合、アナログワイヤレストランスミッター / マイクロホンとの相互干渉を避けるため、以下のグループを使用することをお勧めします。

デジタルワイヤレスのみの運用においても、より安定した運用が可能です。

ご注意

- デジタルワイヤレスの最小チャンネル間隔は 375 kHz のため、グレーのチャンネルは使用できません。また、本体においても表示されません。
- アスタリスク記号 (*) がついているチャンネルは、ワイヤレスリモートコントロール機能と同時に使用できません。ワイヤレスリモートコントロール機能を使用する場合は、アスタリスク記号がついていないチャンネルを使用してください。

Group 01

8 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
37 - 005	614.125
37 - 025	614.625
37 - 055	615.375
37 - 125*	617.125*
37 - 140*	617.500*
37 - 180	618.500
37 - 205	619.125
37 - 215	619.375

Group 02

8 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
38 - 015	620.375
38 - 065	621.625
38 - 090	622.250
38 - 130	623.250
38 - 185	624.625
38 - 200	625.000
38 - 220	625.500
38 - 230	625.750

Group 03

8 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
39 - 005	626.125
39 - 025	626.625
39 - 055	627.375
39 - 125	629.125
39 - 140	629.500
39 - 180	630.500
39 - 205	631.125
39 - 215	631.375

Group 04

8 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
40 - 015	632.375
40 - 065	633.625
40 - 090	634.250
40 - 130	635.250
40 - 185	636.625
40 - 200	637.000
40 - 220	637.500
40 - 230	637.750

Group 05

11 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
37 - 035	614.875
37 - 045	615.125
37 - 060	615.500
37 - 095	616.375
37 - 165	618.125
37 - 185	618.625
38 - 010	620.250
38 - 040	621.000
38 - 120	623.000
38 - 175	624.375
38 - 220	625.500

Group 06

11 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
39 - 025	626.625
39 - 070	627.750
39 - 125	629.125
39 - 205	631.125
39 - 235	631.875
40 - 060	633.500
40 - 080	634.000
40 - 150	635.750
40 - 185	636.625
40 - 200	637.000
40 - 210	637.250

Group 07

11 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
37 - 015	614.375
37 - 060	615.500
37 - 115	616.875
37 - 195	618.875
37 - 225	619.625
39 - 050	627.250
39 - 070	627.750
39 - 140	629.500
39 - 175	630.375
39 - 190	630.750
39 - 200	631.000

Group 08

11 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
38 - 040	621.000
38 - 050	621.250
38 - 065	621.625
38 - 100	622.500
38 - 170	624.250
38 - 190	624.750
40 - 015	632.375
40 - 045	633.125
40 - 125	635.125
40 - 180	636.500
40 - 225	637.625

Group 09

16 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
37 - 015	614.375
37 - 025	614.625
37 - 040	615.000
37 - 060	615.500
37 - 170	618.250
38 - 005	620.125
38 - 100	622.500
38 - 185	624.625
39 - 010	626.250
39 - 135	629.375
39 - 235	631.875
40 - 055	633.375
40 - 110	634.750
40 - 160	636.000
40 - 190	636.750
40 - 230	637.750

Group 37～40 (25 kHz 間隔)

TV-37～TV-40の各TVチャンネルの周波数帯から25kHz間隔でチャンネルを選ぶことができます。

ご注意

- このグループでは、多チャンネル同時運用は考慮されていません。
- アスタリスク記号(*)がついているチャンネルは、ワイヤレスリモートコントロール機能と同時に使用できません。ワイヤレスリモートコントロール機能を使用する場合は、アスタリスク記号がついていないチャンネルを使用してください。

Group 37

チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]
37 - 001	614.025	37 - 041	615.025	37 - 081	616.025	37 - 121*	617.025*	37 - 161	618.025	37 - 201	619.025
37 - 002	614.050	37 - 042	615.050	37 - 082	616.050	37 - 122*	617.050*	37 - 162	618.050	37 - 202	619.050
37 - 003	614.075	37 - 043	615.075	37 - 083	616.075	37 - 123*	617.075*	37 - 163	618.075	37 - 203	619.075
37 - 004	614.100	37 - 044	615.100	37 - 084	616.100	37 - 124*	617.100*	37 - 164	618.100	37 - 204	619.100
37 - 005	614.125	37 - 045	615.125	37 - 085	616.125	37 - 125*	617.125*	37 - 165	618.125	37 - 205	619.125
37 - 006	614.150	37 - 046	615.150	37 - 086	616.150	37 - 126*	617.150*	37 - 166	618.150	37 - 206	619.150
37 - 007	614.175	37 - 047	615.175	37 - 087	616.175	37 - 127*	617.175*	37 - 167	618.175	37 - 207	619.175
37 - 008	614.200	37 - 048	615.200	37 - 088	616.200	37 - 128*	617.200*	37 - 168	618.200	37 - 208	619.200
37 - 009	614.225	37 - 049	615.225	37 - 089	616.225	37 - 129*	617.225*	37 - 169	618.225	37 - 209	619.225
37 - 010	614.250	37 - 050	615.250	37 - 090	616.250	37 - 130*	617.250*	37 - 170	618.250	37 - 210	619.250
37 - 011	614.275	37 - 051	615.275	37 - 091	616.275	37 - 131*	617.275*	37 - 171	618.275	37 - 211	619.275
37 - 012	614.300	37 - 052	615.300	37 - 092	616.300	37 - 132*	617.300*	37 - 172	618.300	37 - 212	619.300
37 - 013	614.325	37 - 053	615.325	37 - 093	616.325	37 - 133*	617.325*	37 - 173	618.325	37 - 213	619.325
37 - 014	614.350	37 - 054	615.350	37 - 094	616.350	37 - 134*	617.350*	37 - 174	618.350	37 - 214	619.350
37 - 015	614.375	37 - 055	615.375	37 - 095	616.375	37 - 135*	617.375*	37 - 175	618.375	37 - 215	619.375
37 - 016	614.400	37 - 056	615.400	37 - 096	616.400	37 - 136*	617.400*	37 - 176	618.400	37 - 216	619.400
37 - 017	614.425	37 - 057	615.425	37 - 097	616.425	37 - 137*	617.425*	37 - 177	618.425	37 - 217	619.425
37 - 018	614.450	37 - 058	615.450	37 - 098	616.450	37 - 138*	617.450*	37 - 178	618.450	37 - 218	619.450
37 - 019	614.475	37 - 059	615.475	37 - 099	616.475	37 - 139*	617.475*	37 - 179	618.475	37 - 219	619.475
37 - 020	614.500	37 - 060	615.500	37 - 100	616.500	37 - 140*	617.500*	37 - 180	618.500	37 - 220	619.500
37 - 021	614.525	37 - 061	615.525	37 - 101	616.525	37 - 141*	617.525*	37 - 181	618.525	37 - 221	619.525
37 - 022	614.550	37 - 062	615.550	37 - 102	616.550	37 - 142*	617.550*	37 - 182	618.550	37 - 222	619.550
37 - 023	614.575	37 - 063	615.575	37 - 103	616.575	37 - 143*	617.575*	37 - 183	618.575	37 - 223	619.575
37 - 024	614.600	37 - 064	615.600	37 - 104	616.600	37 - 144*	617.600*	37 - 184	618.600	37 - 224	619.600
37 - 025	614.625	37 - 065	615.625	37 - 105	616.625	37 - 145*	617.625*	37 - 185	618.625	37 - 225	619.625
37 - 026	614.650	37 - 066	615.650	37 - 106	616.650	37 - 146*	617.650*	37 - 186	618.650	37 - 226	619.650
37 - 027	614.675	37 - 067	615.675	37 - 107	616.675	37 - 147*	617.675*	37 - 187	618.675	37 - 227	619.675
37 - 028	614.700	37 - 068	615.700	37 - 108	616.700	37 - 148*	617.700*	37 - 188	618.700	37 - 228	619.700
37 - 029	614.725	37 - 069	615.725	37 - 109	616.725	37 - 149*	617.725*	37 - 189	618.725	37 - 229	619.725
37 - 030	614.750	37 - 070	615.750	37 - 110	616.750	37 - 150*	617.750*	37 - 190	618.750	37 - 230	619.750
37 - 031	614.775	37 - 071	615.775	37 - 111	616.775	37 - 151*	617.775*	37 - 191	618.775	37 - 231	619.775
37 - 032	614.800	37 - 072	615.800	37 - 112	616.800	37 - 152*	617.800*	37 - 192	618.800	37 - 232	619.800
37 - 033	614.825	37 - 073	615.825	37 - 113	616.825	37 - 153*	617.825*	37 - 193	618.825	37 - 233	619.825
37 - 034	614.850	37 - 074	615.850	37 - 114	616.850	37 - 154*	617.850*	37 - 194	618.850	37 - 234	619.850
37 - 035	614.875	37 - 075	615.875	37 - 115	616.875	37 - 155*	617.875*	37 - 195	618.875	37 - 235	619.875
37 - 036	614.900	37 - 076	615.900	37 - 116	616.900	37 - 156*	617.900*	37 - 196	618.900	37 - 236	619.900
37 - 037	614.925	37 - 077	615.925	37 - 117	616.925	37 - 157*	617.925*	37 - 197	618.925	37 - 237	619.925
37 - 038	614.950	37 - 078	615.950	37 - 118	616.950	37 - 158*	617.950*	37 - 198	618.950	37 - 238	619.950
37 - 039	614.975	37 - 079	615.975	37 - 119	616.975	37 - 159*	617.975*	37 - 199	618.975	37 - 239	619.975
37 - 040	615.000	37 - 080	616.000	37 - 120*	617.000*	37 - 160*	618.000*	37 - 200	619.000	37 - 240	620.000

Group 38

チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]
38 - 001	620.025	38 - 041	621.025	38 - 081	622.025	38 - 121	623.025	38 - 161	624.025	38 - 201	625.025
38 - 002	620.050	38 - 042	621.050	38 - 082	622.050	38 - 122	623.050	38 - 162	624.050	38 - 202	625.050
38 - 003	620.075	38 - 043	621.075	38 - 083	622.075	38 - 123	623.075	38 - 163	624.075	38 - 203	625.075
38 - 004	620.100	38 - 044	621.100	38 - 084	622.100	38 - 124	623.100	38 - 164	624.100	38 - 204	625.100
38 - 005	620.125	38 - 045	621.125	38 - 085	622.125	38 - 125	623.125	38 - 165	624.125	38 - 205	625.125
38 - 006	620.150	38 - 046	621.150	38 - 086	622.150	38 - 126	623.150	38 - 166	624.150	38 - 206	625.150
38 - 007	620.175	38 - 047	621.175	38 - 087	622.175	38 - 127	623.175	38 - 167	624.175	38 - 207	625.175
38 - 008	620.200	38 - 048	621.200	38 - 088	622.200	38 - 128	623.200	38 - 168	624.200	38 - 208	625.200
38 - 009	620.225	38 - 049	621.225	38 - 089	622.225	38 - 129	623.225	38 - 169	624.225	38 - 209	625.225
38 - 010	620.250	38 - 050	621.250	38 - 090	622.250	38 - 130	623.250	38 - 170	624.250	38 - 210	625.250
38 - 011	620.275	38 - 051	621.275	38 - 091	622.275	38 - 131	623.275	38 - 171	624.275	38 - 211	625.275
38 - 012	620.300	38 - 052	621.300	38 - 092	622.300	38 - 132	623.300	38 - 172	624.300	38 - 212	625.300
38 - 013	620.325	38 - 053	621.325	38 - 093	622.325	38 - 133	623.325	38 - 173	624.325	38 - 213	625.325
38 - 014	620.350	38 - 054	621.350	38 - 094	622.350	38 - 134	623.350	38 - 174	624.350	38 - 214	625.350
38 - 015	620.375	38 - 055	621.375	38 - 095	622.375	38 - 135	623.375	38 - 175	624.375	38 - 215	625.375
38 - 016	620.400	38 - 056	621.400	38 - 096	622.400	38 - 136	623.400	38 - 176	624.400	38 - 216	625.400
38 - 017	620.425	38 - 057	621.425	38 - 097	622.425	38 - 137	623.425	38 - 177	624.425	38 - 217	625.425
38 - 018	620.450	38 - 058	621.450	38 - 098	622.450	38 - 138	623.450	38 - 178	624.450	38 - 218	625.450
38 - 019	620.475	38 - 059	621.475	38 - 099	622.475	38 - 139	623.475	38 - 179	624.475	38 - 219	625.475
38 - 020	620.500	38 - 060	621.500	38 - 100	622.500	38 - 140	623.500	38 - 180	624.500	38 - 220	625.500
38 - 021	620.525	38 - 061	621.525	38 - 101	622.525	38 - 141	623.525	38 - 181	624.525	38 - 221	625.525
38 - 022	620.550	38 - 062	621.550	38 - 102	622.550	38 - 142	623.550	38 - 182	624.550	38 - 222	625.550
38 - 023	620.575	38 - 063	621.575	38 - 103	622.575	38 - 143	623.575	38 - 183	624.575	38 - 223	625.575
38 - 024	620.600	38 - 064	621.600	38 - 104	622.600	38 - 144	623.600	38 - 184	624.600	38 - 224	625.600
38 - 025	620.625	38 - 065	621.625	38 - 105	622.625	38 - 145	623.625	38 - 185	624.625	38 - 225	625.625
38 - 026	620.650	38 - 066	621.650	38 - 106	622.650	38 - 146	623.650	38 - 186	624.650	38 - 226	625.650
38 - 027	620.675	38 - 067	621.675	38 - 107	622.675	38 - 147	623.675	38 - 187	624.675	38 - 227	625.675
38 - 028	620.700	38 - 068	621.700	38 - 108	622.700	38 - 148	623.700	38 - 188	624.700	38 - 228	625.700
38 - 029	620.725	38 - 069	621.725	38 - 109	622.725	38 - 149	623.725	38 - 189	624.725	38 - 229	625.725
38 - 030	620.750	38 - 070	621.750	38 - 110	622.750	38 - 150	623.750	38 - 190	624.750	38 - 230	625.750
38 - 031	620.775	38 - 071	621.775	38 - 111	622.775	38 - 151	623.775	38 - 191	624.775	38 - 231	625.775
38 - 032	620.800	38 - 072	621.800	38 - 112	622.800	38 - 152	623.800	38 - 192	624.800	38 - 232	625.800
38 - 033	620.825	38 - 073	621.825	38 - 113	622.825	38 - 153	623.825	38 - 193	624.825	38 - 233	625.825
38 - 034	620.850	38 - 074	621.850	38 - 114	622.850	38 - 154	623.850	38 - 194	624.850	38 - 234	625.850
38 - 035	620.875	38 - 075	621.875	38 - 115	622.875	38 - 155	623.875	38 - 195	624.875	38 - 235	625.875
38 - 036	620.900	38 - 076	621.900	38 - 116	622.900	38 - 156	623.900	38 - 196	624.900	38 - 236	625.900
38 - 037	620.925	38 - 077	621.925	38 - 117	622.925	38 - 157	623.925	38 - 197	624.925	38 - 237	625.925
38 - 038	620.950	38 - 078	621.950	38 - 118	622.950	38 - 158	623.950	38 - 198	624.950	38 - 238	625.950
38 - 039	620.975	38 - 079	621.975	38 - 119	622.975	38 - 159	623.975	38 - 199	624.975	38 - 239	625.975
38 - 040	621.000	38 - 080	622.000	38 - 120	623.000	38 - 160	624.000	38 - 200	625.000	38 - 240	626.000

Group 39

チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]
39 - 001	626.025	39 - 041	627.025	39 - 081	628.025	39 - 121	629.025	39 - 161	630.025	39 - 201	631.025
39 - 002	626.050	39 - 042	627.050	39 - 082	628.050	39 - 122	629.050	39 - 162	630.050	39 - 202	631.050
39 - 003	626.075	39 - 043	627.075	39 - 083	628.075	39 - 123	629.075	39 - 163	630.075	39 - 203	631.075
39 - 004	626.100	39 - 044	627.100	39 - 084	628.100	39 - 124	629.100	39 - 164	630.100	39 - 204	631.100
39 - 005	626.125	39 - 045	627.125	39 - 085	628.125	39 - 125	629.125	39 - 165	630.125	39 - 205	631.125
39 - 006	626.150	39 - 046	627.150	39 - 086	628.150	39 - 126	629.150	39 - 166	630.150	39 - 206	631.150
39 - 007	626.175	39 - 047	627.175	39 - 087	628.175	39 - 127	629.175	39 - 167	630.175	39 - 207	631.175
39 - 008	626.200	39 - 048	627.200	39 - 088	628.200	39 - 128	629.200	39 - 168	630.200	39 - 208	631.200
39 - 009	626.225	39 - 049	627.225	39 - 089	628.225	39 - 129	629.225	39 - 169	630.225	39 - 209	631.225
39 - 010	626.250	39 - 050	627.250	39 - 090	628.250	39 - 130	629.250	39 - 170	630.250	39 - 210	631.250
39 - 011	626.275	39 - 051	627.275	39 - 091	628.275	39 - 131	629.275	39 - 171	630.275	39 - 211	631.275
39 - 012	626.300	39 - 052	627.300	39 - 092	628.300	39 - 132	629.300	39 - 172	630.300	39 - 212	631.300
39 - 013	626.325	39 - 053	627.325	39 - 093	628.325	39 - 133	629.325	39 - 173	630.325	39 - 213	631.325
39 - 014	626.350	39 - 054	627.350	39 - 094	628.350	39 - 134	629.350	39 - 174	630.350	39 - 214	631.350
39 - 015	626.375	39 - 055	627.375	39 - 095	628.375	39 - 135	629.375	39 - 175	630.375	39 - 215	631.375
39 - 016	626.400	39 - 056	627.400	39 - 096	628.400	39 - 136	629.400	39 - 176	630.400	39 - 216	631.400
39 - 017	626.425	39 - 057	627.425	39 - 097	628.425	39 - 137	629.425	39 - 177	630.425	39 - 217	631.425
39 - 018	626.450	39 - 058	627.450	39 - 098	628.450	39 - 138	629.450	39 - 178	630.450	39 - 218	631.450
39 - 019	626.475	39 - 059	627.475	39 - 099	628.475	39 - 139	629.475	39 - 179	630.475	39 - 219	631.475
39 - 020	626.500	39 - 060	627.500	39 - 100	628.500	39 - 140	629.500	39 - 180	630.500	39 - 220	631.500
39 - 021	626.525	39 - 061	627.525	39 - 101	628.525	39 - 141	629.525	39 - 181	630.525	39 - 221	631.525
39 - 022	626.550	39 - 062	627.550	39 - 102	628.550	39 - 142	629.550	39 - 182	630.550	39 - 222	631.550
39 - 023	626.575	39 - 063	627.575	39 - 103	628.575	39 - 143	629.575	39 - 183	630.575	39 - 223	631.575
39 - 024	626.600	39 - 064	627.600	39 - 104	628.600	39 - 144	629.600	39 - 184	630.600	39 - 224	631.600
39 - 025	626.625	39 - 065	627.625	39 - 105	628.625	39 - 145	629.625	39 - 185	630.625	39 - 225	631.625
39 - 026	626.650	39 - 066	627.650	39 - 106	628.650	39 - 146	629.650	39 - 186	630.650	39 - 226	631.650
39 - 027	626.675	39 - 067	627.675	39 - 107	628.675	39 - 147	629.675	39 - 187	630.675	39 - 227	631.675
39 - 028	626.700	39 - 068	627.700	39 - 108	628.700	39 - 148	629.700	39 - 188	630.700	39 - 228	631.700
39 - 029	626.725	39 - 069	627.725	39 - 109	628.725	39 - 149	629.725	39 - 189	630.725	39 - 229	631.725
39 - 030	626.750	39 - 070	627.750	39 - 110	628.750	39 - 150	629.750	39 - 190	630.750	39 - 230	631.750
39 - 031	626.775	39 - 071	627.775	39 - 111	628.775	39 - 151	629.775	39 - 191	630.775	39 - 231	631.775
39 - 032	626.800	39 - 072	627.800	39 - 112	628.800	39 - 152	629.800	39 - 192	630.800	39 - 232	631.800
39 - 033	626.825	39 - 073	627.825	39 - 113	628.825	39 - 153	629.825	39 - 193	630.825	39 - 233	631.825
39 - 034	626.850	39 - 074	627.850	39 - 114	628.850	39 - 154	629.850	39 - 194	630.850	39 - 234	631.850
39 - 035	626.875	39 - 075	627.875	39 - 115	628.875	39 - 155	629.875	39 - 195	630.875	39 - 235	631.875
39 - 036	626.900	39 - 076	627.900	39 - 116	628.900	39 - 156	629.900	39 - 196	630.900	39 - 236	631.900
39 - 037	626.925	39 - 077	627.925	39 - 117	628.925	39 - 157	629.925	39 - 197	630.925	39 - 237	631.925
39 - 038	626.950	39 - 078	627.950	39 - 118	628.950	39 - 158	629.950	39 - 198	630.950	39 - 238	631.950
39 - 039	626.975	39 - 079	627.975	39 - 119	628.975	39 - 159	629.975	39 - 199	630.975	39 - 239	631.975
39 - 040	627.000	39 - 080	628.000	39 - 120	629.000	39 - 160	630.000	39 - 200	631.000	39 - 240	632.000

Group 40

チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]
40 - 001	632.025	40 - 041	633.025	40 - 081	634.025	40 - 121	635.025	40 - 161	636.025	40 - 201	637.025
40 - 002	632.050	40 - 042	633.050	40 - 082	634.050	40 - 122	635.050	40 - 162	636.050	40 - 202	637.050
40 - 003	632.075	40 - 043	633.075	40 - 083	634.075	40 - 123	635.075	40 - 163	636.075	40 - 203	637.075
40 - 004	632.100	40 - 044	633.100	40 - 084	634.100	40 - 124	635.100	40 - 164	636.100	40 - 204	637.100
40 - 005	632.125	40 - 045	633.125	40 - 085	634.125	40 - 125	635.125	40 - 165	636.125	40 - 205	637.125
40 - 006	632.150	40 - 046	633.150	40 - 086	634.150	40 - 126	635.150	40 - 166	636.150	40 - 206	637.150
40 - 007	632.175	40 - 047	633.175	40 - 087	634.175	40 - 127	635.175	40 - 167	636.175	40 - 207	637.175
40 - 008	632.200	40 - 048	633.200	40 - 088	634.200	40 - 128	635.200	40 - 168	636.200	40 - 208	637.200
40 - 009	632.225	40 - 049	633.225	40 - 089	634.225	40 - 129	635.225	40 - 169	636.225	40 - 209	637.225
40 - 010	632.250	40 - 050	633.250	40 - 090	634.250	40 - 130	635.250	40 - 170	636.250	40 - 210	637.250
40 - 011	632.275	40 - 051	633.275	40 - 091	634.275	40 - 131	635.275	40 - 171	636.275	40 - 211	637.275
40 - 012	632.300	40 - 052	633.300	40 - 092	634.300	40 - 132	635.300	40 - 172	636.300	40 - 212	637.300
40 - 013	632.325	40 - 053	633.325	40 - 093	634.325	40 - 133	635.325	40 - 173	636.325	40 - 213	637.325
40 - 014	632.350	40 - 054	633.350	40 - 094	634.350	40 - 134	635.350	40 - 174	636.350	40 - 214	637.350
40 - 015	632.375	40 - 055	633.375	40 - 095	634.375	40 - 135	635.375	40 - 175	636.375	40 - 215	637.375
40 - 016	632.400	40 - 056	633.400	40 - 096	634.400	40 - 136	635.400	40 - 176	636.400	40 - 216	637.400
40 - 017	632.425	40 - 057	633.425	40 - 097	634.425	40 - 137	635.425	40 - 177	636.425	40 - 217	637.425
40 - 018	632.450	40 - 058	633.450	40 - 098	634.450	40 - 138	635.450	40 - 178	636.450	40 - 218	637.450
40 - 019	632.475	40 - 059	633.475	40 - 099	634.475	40 - 139	635.475	40 - 179	636.475	40 - 219	637.475
40 - 020	632.500	40 - 060	633.500	40 - 100	634.500	40 - 140	635.500	40 - 180	636.500	40 - 220	637.500
40 - 021	632.525	40 - 061	633.525	40 - 101	634.525	40 - 141	635.525	40 - 181	636.525	40 - 221	637.525
40 - 022	632.550	40 - 062	633.550	40 - 102	634.550	40 - 142	635.550	40 - 182	636.550	40 - 222	637.550
40 - 023	632.575	40 - 063	633.575	40 - 103	634.575	40 - 143	635.575	40 - 183	636.575	40 - 223	637.575
40 - 024	632.600	40 - 064	633.600	40 - 104	634.600	40 - 144	635.600	40 - 184	636.600	40 - 224	637.600
40 - 025	632.625	40 - 065	633.625	40 - 105	634.625	40 - 145	635.625	40 - 185	636.625	40 - 225	637.625
40 - 026	632.650	40 - 066	633.650	40 - 106	634.650	40 - 146	635.650	40 - 186	636.650	40 - 226	637.650
40 - 027	632.675	40 - 067	633.675	40 - 107	634.675	40 - 147	635.675	40 - 187	636.675	40 - 227	637.675
40 - 028	632.700	40 - 068	633.700	40 - 108	634.700	40 - 148	635.700	40 - 188	636.700	40 - 228	637.700
40 - 029	632.725	40 - 069	633.725	40 - 109	634.725	40 - 149	635.725	40 - 189	636.725	40 - 229	637.725
40 - 030	632.750	40 - 070	633.750	40 - 110	634.750	40 - 150	635.750	40 - 190	636.750	40 - 230	637.750
40 - 031	632.775	40 - 071	633.775	40 - 111	634.775	40 - 151	635.775	40 - 191	636.775	40 - 231	637.775
40 - 032	632.800	40 - 072	633.800	40 - 112	634.800	40 - 152	635.800	40 - 192	636.800	40 - 232	637.800
40 - 033	632.825	40 - 073	633.825	40 - 113	634.825	40 - 153	635.825	40 - 193	636.825	40 - 233	637.825
40 - 034	632.850	40 - 074	633.850	40 - 114	634.850	40 - 154	635.850	40 - 194	636.850	40 - 234	637.850
40 - 035	632.875	40 - 075	633.875	40 - 115	634.875	40 - 155	635.875	40 - 195	636.875	40 - 235	637.875
40 - 036	632.900	40 - 076	633.900	40 - 116	634.900	40 - 156	635.900	40 - 196	636.900	40 - 236	637.900
40 - 037	632.925	40 - 077	633.925	40 - 117	634.925	40 - 157	635.925	40 - 197	636.925	40 - 237	637.925
40 - 038	632.950	40 - 078	633.950	40 - 118	634.950	40 - 158	635.950	40 - 198	636.950	40 - 238	637.950
40 - 039	632.975	40 - 079	633.975	40 - 119	634.975	40 - 159	635.975	40 - 199	636.975	40 - 239	637.975
40 - 040	633.000	40 - 080	634.000	40 - 120	635.000	40 - 160	636.000	40 - 200	637.000	40 - 240	638.000

Group D8

24 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
42 - 005	644.125
42 - 025	644.625
42 - 045	645.125
42 - 065	645.625
42 - 085	646.125
42 - 105	646.625
42 - 125	647.125
42 - 145	647.625
42 - 165	648.125
42 - 185	648.625
42 - 205	649.125
42 - 225	649.625
44 - 010	656.250
44 - 030	656.750
44 - 050	657.250
44 - 070	657.750
44 - 090	658.250
44 - 110	658.750
44 - 130	659.250
44 - 150	659.750
44 - 170	660.250
44 - 190	660.750
44 - 210	661.250
44 - 230	661.750

Group D9

48 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
41 - 005	638.125
41 - 025	638.625
41 - 045	639.125
41 - 065	639.625
41 - 085	640.125
41 - 105	640.625
41 - 125	641.125
41 - 145	641.625
41 - 165	642.125
41 - 185	642.625
41 - 205	643.125
41 - 225	643.625
42 - 010	644.250
42 - 030	644.750
42 - 050	645.250
42 - 070	645.750
42 - 090	646.250
42 - 110	646.750
42 - 130	647.250
42 - 150	647.750
42 - 170	648.250
42 - 190	648.750
42 - 210	649.250
42 - 230	649.750
43 - 005	650.125
43 - 025	650.625
43 - 045	651.125
43 - 065	651.625
43 - 085	652.125
43 - 105	652.625
43 - 125	653.125
43 - 145	653.625
43 - 165	654.125
43 - 185	654.625
43 - 205	655.125
43 - 225	655.625
44 - 010	656.250
44 - 030	656.750
44 - 050	657.250
44 - 070	657.750
44 - 090	658.250
44 - 110	658.750
44 - 130	659.250
44 - 150	659.750
44 - 170	660.250
44 - 190	660.750
44 - 210	661.250
44 - 230	661.750

デジタルワイヤレスで多チャンネル同時運用を行うためのグループ (DWT-B03R および DWR-R03D のみ対応)

デジタルワイヤレス機器のみを使用して多チャンネル同時運用を行うためのグループです。

チャンネル間隔が 375 kHz 空いているため、干渉を避けるための特別な計算をする必要がありません。

多チャンネル同時運用システムを構築する場合、ほかのソニー製ワイヤレストランスミッター/マイクロホンとの相互干渉を避けるため、以下のグループを使用することをお勧めします。

ご注意

トランスミッター/マイクロホン同士は、30 cm 以上離してお使いください。トランスミッター/マイクロホン同士の距離を上記より近づける必要があるときには、「アナログワイヤレスとデジタルワイヤレスを共用して多チャンネル同時運用を行うためのグループ」を使用してください。

Group D11

16 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
41 - 010	638.250
41 - 025	638.625
41 - 040	639.000
41 - 055	639.375
41 - 070	639.750
41 - 085	640.125
41 - 100	640.500
41 - 115	640.875
41 - 130	641.250
41 - 145	641.625
41 - 160	642.000
41 - 175	642.375
41 - 190	642.750
41 - 205	643.125
41 - 220	643.500
41 - 235	643.875

Group D12

16 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
42 - 010	644.250
42 - 025	644.625
42 - 040	645.000
42 - 055	645.375
42 - 070	645.750
42 - 085	646.125
42 - 100	646.500
42 - 115	646.875
42 - 130	647.250
42 - 145	647.625
42 - 160	648.000
42 - 175	648.375
42 - 190	648.750
42 - 205	649.125
42 - 220	649.500
42 - 235	649.875

Group D13

16 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
43 - 010	650.250
43 - 025	650.625
43 - 040	651.000
43 - 055	651.375
43 - 070	651.750
43 - 085	652.125
43 - 100	652.500
43 - 115	652.875
43 - 130	653.250
43 - 145	653.625
43 - 160	654.000
43 - 175	654.375
43 - 190	654.750
43 - 205	655.125
43 - 220	655.500
43 - 235	655.875

Group D14

16 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
44 - 010	656.250
44 - 025	656.625
44 - 040	657.000
44 - 055	657.375
44 - 070	657.750
44 - 085	658.125
44 - 100	658.500
44 - 115	658.875
44 - 130	659.250
44 - 145	659.625
44 - 160	660.000
44 - 175	660.375
44 - 190	660.750
44 - 205	661.125
44 - 220	661.500
44 - 235	661.875

Group D15

32 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
41 - 005	638.125
41 - 020	638.500
41 - 035	638.875
41 - 050	639.250
41 - 065	639.625
41 - 080	640.000
41 - 095	640.375
41 - 110	640.750
41 - 125	641.125
41 - 140	641.500
41 - 155	641.875
41 - 170	642.250
41 - 185	642.625
41 - 200	643.000
41 - 215	643.375
41 - 230	643.750
42 - 010	644.250
42 - 025	644.625
42 - 040	645.000
42 - 055	645.375
42 - 070	645.750
42 - 085	646.125
42 - 100	646.500
42 - 115	646.875
42 - 130	647.250
42 - 145	647.625
42 - 160	648.000
42 - 175	648.375
42 - 190	648.750
42 - 205	649.125
42 - 220	649.500
42 - 235	649.875

Group D16

32 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
43 - 005	650.125
43 - 020	650.500
43 - 035	650.875
43 - 050	651.250
43 - 065	651.625
43 - 080	652.000
43 - 095	652.375
43 - 110	652.750
43 - 125	653.125
43 - 140	653.500
43 - 155	653.875
43 - 170	654.250
43 - 185	654.625
43 - 200	655.000
43 - 215	655.375
43 - 230	655.750
44 - 010	656.250
44 - 025	656.625
44 - 040	657.000
44 - 055	657.375
44 - 070	657.750
44 - 085	658.125
44 - 100	658.500
44 - 115	658.875
44 - 130	659.250
44 - 145	659.625
44 - 160	660.000
44 - 175	660.375
44 - 190	660.750
44 - 205	661.125
44 - 220	661.500
44 - 235	661.875

Group D17

32 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
41 - 005	638.125
41 - 020	638.500
41 - 035	638.875
41 - 050	639.250
41 - 065	639.625
41 - 080	640.000
41 - 095	640.375
41 - 110	640.750
41 - 125	641.125
41 - 140	641.500
41 - 155	641.875
41 - 170	642.250
41 - 185	642.625
41 - 200	643.000
41 - 215	643.375
41 - 230	643.750
43 - 010	650.250
43 - 025	650.625
43 - 040	651.000
43 - 055	651.375
43 - 070	651.750
43 - 085	652.125
43 - 100	652.500
43 - 115	652.875
43 - 130	653.250
43 - 145	653.625
43 - 160	654.000
43 - 175	654.375
43 - 190	654.750
43 - 205	655.125
43 - 220	655.500
43 - 235	655.875

Group D18

32 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
42 - 005	644.125
42 - 020	644.500
42 - 035	644.875
42 - 050	645.250
42 - 065	645.625
42 - 080	646.000
42 - 095	646.375
42 - 110	646.750
42 - 125	647.125
42 - 140	647.500
42 - 155	647.875
42 - 170	648.250
42 - 185	648.625
42 - 200	649.000
42 - 215	649.375
42 - 230	649.750
44 - 010	656.250
44 - 025	656.625
44 - 040	657.000
44 - 055	657.375
44 - 070	657.750
44 - 085	658.125
44 - 100	658.500
44 - 115	658.875
44 - 130	659.250
44 - 145	659.625
44 - 160	660.000
44 - 175	660.375
44 - 190	660.750
44 - 205	661.125
44 - 220	661.500
44 - 235	661.875

Group D19

64 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
41 - 005	638.125
41 - 020	638.500
41 - 035	638.875
41 - 050	639.250
41 - 065	639.625
41 - 080	640.000
41 - 095	640.375
41 - 110	640.750
41 - 125	641.125
41 - 140	641.500
41 - 155	641.875
41 - 170	642.250
41 - 185	642.625
41 - 200	643.000
41 - 215	643.375
41 - 230	643.750
42 - 010	644.250
42 - 025	644.625
42 - 040	645.000
42 - 055	645.375
42 - 070	645.750
42 - 085	646.125
42 - 100	646.500
42 - 115	646.875
42 - 130	647.250
42 - 145	647.625
42 - 160	648.000
42 - 175	648.375
42 - 190	648.750
42 - 205	649.125
42 - 220	649.500
42 - 235	649.875
43 - 005	650.125
43 - 020	650.500
43 - 035	650.875
43 - 050	651.250
43 - 065	651.625
43 - 080	652.000
43 - 095	652.375
43 - 110	652.750
43 - 125	653.125
43 - 140	653.500
43 - 155	653.875
43 - 170	654.250
43 - 185	654.625
43 - 200	655.000
43 - 215	655.375
43 - 230	655.750
44 - 010	656.250
44 - 025	656.625
44 - 040	657.000
44 - 055	657.375
44 - 070	657.750
44 - 085	658.125
44 - 100	658.500
44 - 115	658.875
44 - 130	659.250
44 - 145	659.625
44 - 160	660.000
44 - 175	660.375
44 - 190	660.750
44 - 205	661.125
44 - 220	661.500
44 - 235	661.875

アナログワイヤレスとデジタルワイヤレスを共用して多チャンネル同時運用を行うためのグループ

アナログワイヤレス機器とデジタルワイヤレス機器を共用して多チャンネル同時運用を行うためのグループです。相互変調歪みの発生を考慮し、かつチャンネル間隔が 375 kHz 以上空いているため、干渉を避けるための特別な計算をする必要がありません。

多チャンネル同時運用システムを構築する場合、アナログワイヤレストランスミッター / マイクロホンとの相互干渉を避けるため、以下のグループを使用することをお勧めします。

デジタルワイヤレスのみの運用においても、より安定した運用が可能です。

ご注意

デジタルワイヤレスの最小チャンネル間隔は 375 kHz のため、グレーのチャンネルは使用できません。また、本体においても表示されません。

Group 01

8 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
41 - 005	638.125
41 - 025	638.625
41 - 055	639.375
41 - 125	641.125
41 - 140	641.500
41 - 180	642.500
41 - 205	643.125
41 - 215	643.375

Group 02

8 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
42 - 015	644.375
42 - 065	645.625
42 - 090	646.250
42 - 130	647.250
42 - 185	648.625
42 - 200	649.000
42 - 220	649.500
42 - 230	649.750

Group 03

8 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
43 - 005	650.125
43 - 025	650.625
43 - 055	651.375
43 - 125	653.125
43 - 140	653.500
43 - 180	654.500
43 - 205	655.125
43 - 215	655.375

Group 04

8 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
44 - 015	656.375
44 - 065	657.625
44 - 090	658.250
44 - 130	659.250
44 - 185	660.625
44 - 200	661.000
44 - 220	661.500
44 - 230	661.750

Group 05

11 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
41 - 035	638.875
41 - 045	639.125
41 - 060	639.500
41 - 095	640.375
41 - 165	642.125
41 - 185	642.625
42 - 010	644.250
42 - 040	645.000
42 - 120	647.000
42 - 175	648.375
42 - 220	649.500

Group 06

11 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
43 - 025	650.625
43 - 070	651.750
43 - 125	653.125
43 - 205	655.125
43 - 235	655.875
44 - 060	657.500
44 - 080	658.000
44 - 150	659.750
44 - 185	660.625
44 - 200	661.000
44 - 210	661.250

Group 07

11 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
41 - 015	638.375
41 - 060	639.500
41 - 115	640.875
41 - 195	642.875
41 - 225	643.625
43 - 050	651.250
43 - 070	651.750
43 - 140	653.500
43 - 175	654.375
43 - 190	654.750
43 - 200	655.000

Group 08

11 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
42 - 040	645.000
42 - 050	645.250
42 - 065	645.625
42 - 100	646.500
42 - 170	648.250
42 - 190	648.750
44 - 015	656.375
44 - 045	657.125
44 - 125	659.125
44 - 180	660.500
44 - 225	661.625

Group 09

16 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
41 - 015	638.375
41 - 025	638.625
41 - 040	639.000
41 - 060	639.500
41 - 170	642.250
42 - 005	644.125
42 - 100	646.500
42 - 185	648.625
43 - 010	650.250
43 - 135	653.375
43 - 235	655.875
44 - 055	657.375
44 - 110	658.750
44 - 160	660.000
44 - 190	660.750
44 - 230	661.750

Group 41 ~ 44 (25 kHz 間隔)

TV-41 ~ TV-44 の各 TV チャンネルの周波数帯から 25 kHz 間隔でチャンネルを選ぶことができます。

ご注意

このグループでは、多チャンネル同時運用は考慮されていません。

Group 41

チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]
41 - 001	638.025	41 - 041	639.025	41 - 081	640.025	41 - 121	641.025	41 - 161	642.025	41 - 201	643.025
41 - 002	638.050	41 - 042	639.050	41 - 082	640.050	41 - 122	641.050	41 - 162	642.050	41 - 202	643.050
41 - 003	638.075	41 - 043	639.075	41 - 083	640.075	41 - 123	641.075	41 - 163	642.075	41 - 203	643.075
41 - 004	638.100	41 - 044	639.100	41 - 084	640.100	41 - 124	641.100	41 - 164	642.100	41 - 204	643.100
41 - 005	638.125	41 - 045	639.125	41 - 085	640.125	41 - 125	641.125	41 - 165	642.125	41 - 205	643.125
41 - 006	638.150	41 - 046	639.150	41 - 086	640.150	41 - 126	641.150	41 - 166	642.150	41 - 206	643.150
41 - 007	638.175	41 - 047	639.175	41 - 087	640.175	41 - 127	641.175	41 - 167	642.175	41 - 207	643.175
41 - 008	638.200	41 - 048	639.200	41 - 088	640.200	41 - 128	641.200	41 - 168	642.200	41 - 208	643.200
41 - 009	638.225	41 - 049	639.225	41 - 089	640.225	41 - 129	641.225	41 - 169	642.225	41 - 209	643.225
41 - 010	638.250	41 - 050	639.250	41 - 090	640.250	41 - 130	641.250	41 - 170	642.250	41 - 210	643.250
41 - 011	638.275	41 - 051	639.275	41 - 091	640.275	41 - 131	641.275	41 - 171	642.275	41 - 211	643.275
41 - 012	638.300	41 - 052	639.300	41 - 092	640.300	41 - 132	641.300	41 - 172	642.300	41 - 212	643.300
41 - 013	638.325	41 - 053	639.325	41 - 093	640.325	41 - 133	641.325	41 - 173	642.325	41 - 213	643.325
41 - 014	638.350	41 - 054	639.350	41 - 094	640.350	41 - 134	641.350	41 - 174	642.350	41 - 214	643.350
41 - 015	638.375	41 - 055	639.375	41 - 095	640.375	41 - 135	641.375	41 - 175	642.375	41 - 215	643.375
41 - 016	638.400	41 - 056	639.400	41 - 096	640.400	41 - 136	641.400	41 - 176	642.400	41 - 216	643.400
41 - 017	638.425	41 - 057	639.425	41 - 097	640.425	41 - 137	641.425	41 - 177	642.425	41 - 217	643.425
41 - 018	638.450	41 - 058	639.450	41 - 098	640.450	41 - 138	641.450	41 - 178	642.450	41 - 218	643.450
41 - 019	638.475	41 - 059	639.475	41 - 099	640.475	41 - 139	641.475	41 - 179	642.475	41 - 219	643.475
41 - 020	638.500	41 - 060	639.500	41 - 100	640.500	41 - 140	641.500	41 - 180	642.500	41 - 220	643.500
41 - 021	638.525	41 - 061	639.525	41 - 101	640.525	41 - 141	641.525	41 - 181	642.525	41 - 221	643.525
41 - 022	638.550	41 - 062	639.550	41 - 102	640.550	41 - 142	641.550	41 - 182	642.550	41 - 222	643.550
41 - 023	638.575	41 - 063	639.575	41 - 103	640.575	41 - 143	641.575	41 - 183	642.575	41 - 223	643.575
41 - 024	638.600	41 - 064	639.600	41 - 104	640.600	41 - 144	641.600	41 - 184	642.600	41 - 224	643.600
41 - 025	638.625	41 - 065	639.625	41 - 105	640.625	41 - 145	641.625	41 - 185	642.625	41 - 225	643.625
41 - 026	638.650	41 - 066	639.650	41 - 106	640.650	41 - 146	641.650	41 - 186	642.650	41 - 226	643.650
41 - 027	638.675	41 - 067	639.675	41 - 107	640.675	41 - 147	641.675	41 - 187	642.675	41 - 227	643.675
41 - 028	638.700	41 - 068	639.700	41 - 108	640.700	41 - 148	641.700	41 - 188	642.700	41 - 228	643.700
41 - 029	638.725	41 - 069	639.725	41 - 109	640.725	41 - 149	641.725	41 - 189	642.725	41 - 229	643.725
41 - 030	638.750	41 - 070	639.750	41 - 110	640.750	41 - 150	641.750	41 - 190	642.750	41 - 230	643.750
41 - 031	638.775	41 - 071	639.775	41 - 111	640.775	41 - 151	641.775	41 - 191	642.775	41 - 231	643.775
41 - 032	638.800	41 - 072	639.800	41 - 112	640.800	41 - 152	641.800	41 - 192	642.800	41 - 232	643.800
41 - 033	638.825	41 - 073	639.825	41 - 113	640.825	41 - 153	641.825	41 - 193	642.825	41 - 233	643.825
41 - 034	638.850	41 - 074	639.850	41 - 114	640.850	41 - 154	641.850	41 - 194	642.850	41 - 234	643.850
41 - 035	638.875	41 - 075	639.875	41 - 115	640.875	41 - 155	641.875	41 - 195	642.875	41 - 235	643.875
41 - 036	638.900	41 - 076	639.900	41 - 116	640.900	41 - 156	641.900	41 - 196	642.900	41 - 236	643.900
41 - 037	638.925	41 - 077	639.925	41 - 117	640.925	41 - 157	641.925	41 - 197	642.925	41 - 237	643.925
41 - 038	638.950	41 - 078	639.950	41 - 118	640.950	41 - 158	641.950	41 - 198	642.950	41 - 238	643.950
41 - 039	638.975	41 - 079	639.975	41 - 119	640.975	41 - 159	641.975	41 - 199	642.975	41 - 239	643.975
41 - 040	639.000	41 - 080	640.000	41 - 120	641.000	41 - 160	642.000	41 - 200	643.000	41 - 240	644.000

Group 42

チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]
42 - 001	644.025	42 - 041	645.025	42 - 081	646.025	42 - 121	647.025	42 - 161	648.025	42 - 201	649.025
42 - 002	644.050	42 - 042	645.050	42 - 082	646.050	42 - 122	647.050	42 - 162	648.050	42 - 202	649.050
42 - 003	644.075	42 - 043	645.075	42 - 083	646.075	42 - 123	647.075	42 - 163	648.075	42 - 203	649.075
42 - 004	644.100	42 - 044	645.100	42 - 084	646.100	42 - 124	647.100	42 - 164	648.100	42 - 204	649.100
42 - 005	644.125	42 - 045	645.125	42 - 085	646.125	42 - 125	647.125	42 - 165	648.125	42 - 205	649.125
42 - 006	644.150	42 - 046	645.150	42 - 086	646.150	42 - 126	647.150	42 - 166	648.150	42 - 206	649.150
42 - 007	644.175	42 - 047	645.175	42 - 087	646.175	42 - 127	647.175	42 - 167	648.175	42 - 207	649.175
42 - 008	644.200	42 - 048	645.200	42 - 088	646.200	42 - 128	647.200	42 - 168	648.200	42 - 208	649.200
42 - 009	644.225	42 - 049	645.225	42 - 089	646.225	42 - 129	647.225	42 - 169	648.225	42 - 209	649.225
42 - 010	644.250	42 - 050	645.250	42 - 090	646.250	42 - 130	647.250	42 - 170	648.250	42 - 210	649.250
42 - 011	644.275	42 - 051	645.275	42 - 091	646.275	42 - 131	647.275	42 - 171	648.275	42 - 211	649.275
42 - 012	644.300	42 - 052	645.300	42 - 092	646.300	42 - 132	647.300	42 - 172	648.300	42 - 212	649.300
42 - 013	644.325	42 - 053	645.325	42 - 093	646.325	42 - 133	647.325	42 - 173	648.325	42 - 213	649.325
42 - 014	644.350	42 - 054	645.350	42 - 094	646.350	42 - 134	647.350	42 - 174	648.350	42 - 214	649.350
42 - 015	644.375	42 - 055	645.375	42 - 095	646.375	42 - 135	647.375	42 - 175	648.375	42 - 215	649.375
42 - 016	644.400	42 - 056	645.400	42 - 096	646.400	42 - 136	647.400	42 - 176	648.400	42 - 216	649.400
42 - 017	644.425	42 - 057	645.425	42 - 097	646.425	42 - 137	647.425	42 - 177	648.425	42 - 217	649.425
42 - 018	644.450	42 - 058	645.450	42 - 098	646.450	42 - 138	647.450	42 - 178	648.450	42 - 218	649.450
42 - 019	644.475	42 - 059	645.475	42 - 099	646.475	42 - 139	647.475	42 - 179	648.475	42 - 219	649.475
42 - 020	644.500	42 - 060	645.500	42 - 100	646.500	42 - 140	647.500	42 - 180	648.500	42 - 220	649.500
42 - 021	644.525	42 - 061	645.525	42 - 101	646.525	42 - 141	647.525	42 - 181	648.525	42 - 221	649.525
42 - 022	644.550	42 - 062	645.550	42 - 102	646.550	42 - 142	647.550	42 - 182	648.550	42 - 222	649.550
42 - 023	644.575	42 - 063	645.575	42 - 103	646.575	42 - 143	647.575	42 - 183	648.575	42 - 223	649.575
42 - 024	644.600	42 - 064	645.600	42 - 104	646.600	42 - 144	647.600	42 - 184	648.600	42 - 224	649.600
42 - 025	644.625	42 - 065	645.625	42 - 105	646.625	42 - 145	647.625	42 - 185	648.625	42 - 225	649.625
42 - 026	644.650	42 - 066	645.650	42 - 106	646.650	42 - 146	647.650	42 - 186	648.650	42 - 226	649.650
42 - 027	644.675	42 - 067	645.675	42 - 107	646.675	42 - 147	647.675	42 - 187	648.675	42 - 227	649.675
42 - 028	644.700	42 - 068	645.700	42 - 108	646.700	42 - 148	647.700	42 - 188	648.700	42 - 228	649.700
42 - 029	644.725	42 - 069	645.725	42 - 109	646.725	42 - 149	647.725	42 - 189	648.725	42 - 229	649.725
42 - 030	644.750	42 - 070	645.750	42 - 110	646.750	42 - 150	647.750	42 - 190	648.750	42 - 230	649.750
42 - 031	644.775	42 - 071	645.775	42 - 111	646.775	42 - 151	647.775	42 - 191	648.775	42 - 231	649.775
42 - 032	644.800	42 - 072	645.800	42 - 112	646.800	42 - 152	647.800	42 - 192	648.800	42 - 232	649.800
42 - 033	644.825	42 - 073	645.825	42 - 113	646.825	42 - 153	647.825	42 - 193	648.825	42 - 233	649.825
42 - 034	644.850	42 - 074	645.850	42 - 114	646.850	42 - 154	647.850	42 - 194	648.850	42 - 234	649.850
42 - 035	644.875	42 - 075	645.875	42 - 115	646.875	42 - 155	647.875	42 - 195	648.875	42 - 235	649.875
42 - 036	644.900	42 - 076	645.900	42 - 116	646.900	42 - 156	647.900	42 - 196	648.900	42 - 236	649.900
42 - 037	644.925	42 - 077	645.925	42 - 117	646.925	42 - 157	647.925	42 - 197	648.925	42 - 237	649.925
42 - 038	644.950	42 - 078	645.950	42 - 118	646.950	42 - 158	647.950	42 - 198	648.950	42 - 238	649.950
42 - 039	644.975	42 - 079	645.975	42 - 119	646.975	42 - 159	647.975	42 - 199	648.975	42 - 239	649.975
42 - 040	645.000	42 - 080	646.000	42 - 120	647.000	42 - 160	648.000	42 - 200	649.000	42 - 240	650.000

Group 43

チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]
43 - 001	650.025	43 - 041	651.025	43 - 081	652.025	43 - 121	653.025	43 - 161	654.025	43 - 201	655.025
43 - 002	650.050	43 - 042	651.050	43 - 082	652.050	43 - 122	653.050	43 - 162	654.050	43 - 202	655.050
43 - 003	650.075	43 - 043	651.075	43 - 083	652.075	43 - 123	653.075	43 - 163	654.075	43 - 203	655.075
43 - 004	650.100	43 - 044	651.100	43 - 084	652.100	43 - 124	653.100	43 - 164	654.100	43 - 204	655.100
43 - 005	650.125	43 - 045	651.125	43 - 085	652.125	43 - 125	653.125	43 - 165	654.125	43 - 205	655.125
43 - 006	650.150	43 - 046	651.150	43 - 086	652.150	43 - 126	653.150	43 - 166	654.150	43 - 206	655.150
43 - 007	650.175	43 - 047	651.175	43 - 087	652.175	43 - 127	653.175	43 - 167	654.175	43 - 207	655.175
43 - 008	650.200	43 - 048	651.200	43 - 088	652.200	43 - 128	653.200	43 - 168	654.200	43 - 208	655.200
43 - 009	650.225	43 - 049	651.225	43 - 089	652.225	43 - 129	653.225	43 - 169	654.225	43 - 209	655.225
43 - 010	650.250	43 - 050	651.250	43 - 090	652.250	43 - 130	653.250	43 - 170	654.250	43 - 210	655.250
43 - 011	650.275	43 - 051	651.275	43 - 091	652.275	43 - 131	653.275	43 - 171	654.275	43 - 211	655.275
43 - 012	650.300	43 - 052	651.300	43 - 092	652.300	43 - 132	653.300	43 - 172	654.300	43 - 212	655.300
43 - 013	650.325	43 - 053	651.325	43 - 093	652.325	43 - 133	653.325	43 - 173	654.325	43 - 213	655.325
43 - 014	650.350	43 - 054	651.350	43 - 094	652.350	43 - 134	653.350	43 - 174	654.350	43 - 214	655.350
43 - 015	650.375	43 - 055	651.375	43 - 095	652.375	43 - 135	653.375	43 - 175	654.375	43 - 215	655.375
43 - 016	650.400	43 - 056	651.400	43 - 096	652.400	43 - 136	653.400	43 - 176	654.400	43 - 216	655.400
43 - 017	650.425	43 - 057	651.425	43 - 097	652.425	43 - 137	653.425	43 - 177	654.425	43 - 217	655.425
43 - 018	650.450	43 - 058	651.450	43 - 098	652.450	43 - 138	653.450	43 - 178	654.450	43 - 218	655.450
43 - 019	650.475	43 - 059	651.475	43 - 099	652.475	43 - 139	653.475	43 - 179	654.475	43 - 219	655.475
43 - 020	650.500	43 - 060	651.500	43 - 100	652.500	43 - 140	653.500	43 - 180	654.500	43 - 220	655.500
43 - 021	650.525	43 - 061	651.525	43 - 101	652.525	43 - 141	653.525	43 - 181	654.525	43 - 221	655.525
43 - 022	650.550	43 - 062	651.550	43 - 102	652.550	43 - 142	653.550	43 - 182	654.550	43 - 222	655.550
43 - 023	650.575	43 - 063	651.575	43 - 103	652.575	43 - 143	653.575	43 - 183	654.575	43 - 223	655.575
43 - 024	650.600	43 - 064	651.600	43 - 104	652.600	43 - 144	653.600	43 - 184	654.600	43 - 224	655.600
43 - 025	650.625	43 - 065	651.625	43 - 105	652.625	43 - 145	653.625	43 - 185	654.625	43 - 225	655.625
43 - 026	650.650	43 - 066	651.650	43 - 106	652.650	43 - 146	653.650	43 - 186	654.650	43 - 226	655.650
43 - 027	650.675	43 - 067	651.675	43 - 107	652.675	43 - 147	653.675	43 - 187	654.675	43 - 227	655.675
43 - 028	650.700	43 - 068	651.700	43 - 108	652.700	43 - 148	653.700	43 - 188	654.700	43 - 228	655.700
43 - 029	650.725	43 - 069	651.725	43 - 109	652.725	43 - 149	653.725	43 - 189	654.725	43 - 229	655.725
43 - 030	650.750	43 - 070	651.750	43 - 110	652.750	43 - 150	653.750	43 - 190	654.750	43 - 230	655.750
43 - 031	650.775	43 - 071	651.775	43 - 111	652.775	43 - 151	653.775	43 - 191	654.775	43 - 231	655.775
43 - 032	650.800	43 - 072	651.800	43 - 112	652.800	43 - 152	653.800	43 - 192	654.800	43 - 232	655.800
43 - 033	650.825	43 - 073	651.825	43 - 113	652.825	43 - 153	653.825	43 - 193	654.825	43 - 233	655.825
43 - 034	650.850	43 - 074	651.850	43 - 114	652.850	43 - 154	653.850	43 - 194	654.850	43 - 234	655.850
43 - 035	650.875	43 - 075	651.875	43 - 115	652.875	43 - 155	653.875	43 - 195	654.875	43 - 235	655.875
43 - 036	650.900	43 - 076	651.900	43 - 116	652.900	43 - 156	653.900	43 - 196	654.900	43 - 236	655.900
43 - 037	650.925	43 - 077	651.925	43 - 117	652.925	43 - 157	653.925	43 - 197	654.925	43 - 237	655.925
43 - 038	650.950	43 - 078	651.950	43 - 118	652.950	43 - 158	653.950	43 - 198	654.950	43 - 238	655.950
43 - 039	650.975	43 - 079	651.975	43 - 119	652.975	43 - 159	653.975	43 - 199	654.975	43 - 239	655.975
43 - 040	651.000	43 - 080	652.000	43 - 120	653.000	43 - 160	654.000	43 - 200	655.000	43 - 240	656.000

Group 44

チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]
44 - 001	656.025	44 - 041	657.025	44 - 081	658.025	44 - 121	659.025	44 - 161	660.025	44 - 201	661.025
44 - 002	656.050	44 - 042	657.050	44 - 082	658.050	44 - 122	659.050	44 - 162	660.050	44 - 202	661.050
44 - 003	656.075	44 - 043	657.075	44 - 083	658.075	44 - 123	659.075	44 - 163	660.075	44 - 203	661.075
44 - 004	656.100	44 - 044	657.100	44 - 084	658.100	44 - 124	659.100	44 - 164	660.100	44 - 204	661.100
44 - 005	656.125	44 - 045	657.125	44 - 085	658.125	44 - 125	659.125	44 - 165	660.125	44 - 205	661.125
44 - 006	656.150	44 - 046	657.150	44 - 086	658.150	44 - 126	659.150	44 - 166	660.150	44 - 206	661.150
44 - 007	656.175	44 - 047	657.175	44 - 087	658.175	44 - 127	659.175	44 - 167	660.175	44 - 207	661.175
44 - 008	656.200	44 - 048	657.200	44 - 088	658.200	44 - 128	659.200	44 - 168	660.200	44 - 208	661.200
44 - 009	656.225	44 - 049	657.225	44 - 089	658.225	44 - 129	659.225	44 - 169	660.225	44 - 209	661.225
44 - 010	656.250	44 - 050	657.250	44 - 090	658.250	44 - 130	659.250	44 - 170	660.250	44 - 210	661.250
44 - 011	656.275	44 - 051	657.275	44 - 091	658.275	44 - 131	659.275	44 - 171	660.275	44 - 211	661.275
44 - 012	656.300	44 - 052	657.300	44 - 092	658.300	44 - 132	659.300	44 - 172	660.300	44 - 212	661.300
44 - 013	656.325	44 - 053	657.325	44 - 093	658.325	44 - 133	659.325	44 - 173	660.325	44 - 213	661.325
44 - 014	656.350	44 - 054	657.350	44 - 094	658.350	44 - 134	659.350	44 - 174	660.350	44 - 214	661.350
44 - 015	656.375	44 - 055	657.375	44 - 095	658.375	44 - 135	659.375	44 - 175	660.375	44 - 215	661.375
44 - 016	656.400	44 - 056	657.400	44 - 096	658.400	44 - 136	659.400	44 - 176	660.400	44 - 216	661.400
44 - 017	656.425	44 - 057	657.425	44 - 097	658.425	44 - 137	659.425	44 - 177	660.425	44 - 217	661.425
44 - 018	656.450	44 - 058	657.450	44 - 098	658.450	44 - 138	659.450	44 - 178	660.450	44 - 218	661.450
44 - 019	656.475	44 - 059	657.475	44 - 099	658.475	44 - 139	659.475	44 - 179	660.475	44 - 219	661.475
44 - 020	656.500	44 - 060	657.500	44 - 100	658.500	44 - 140	659.500	44 - 180	660.500	44 - 220	661.500
44 - 021	656.525	44 - 061	657.525	44 - 101	658.525	44 - 141	659.525	44 - 181	660.525	44 - 221	661.525
44 - 022	656.550	44 - 062	657.550	44 - 102	658.550	44 - 142	659.550	44 - 182	660.550	44 - 222	661.550
44 - 023	656.575	44 - 063	657.575	44 - 103	658.575	44 - 143	659.575	44 - 183	660.575	44 - 223	661.575
44 - 024	656.600	44 - 064	657.600	44 - 104	658.600	44 - 144	659.600	44 - 184	660.600	44 - 224	661.600
44 - 025	656.625	44 - 065	657.625	44 - 105	658.625	44 - 145	659.625	44 - 185	660.625	44 - 225	661.625
44 - 026	656.650	44 - 066	657.650	44 - 106	658.650	44 - 146	659.650	44 - 186	660.650	44 - 226	661.650
44 - 027	656.675	44 - 067	657.675	44 - 107	658.675	44 - 147	659.675	44 - 187	660.675	44 - 227	661.675
44 - 028	656.700	44 - 068	657.700	44 - 108	658.700	44 - 148	659.700	44 - 188	660.700	44 - 228	661.700
44 - 029	656.725	44 - 069	657.725	44 - 109	658.725	44 - 149	659.725	44 - 189	660.725	44 - 229	661.725
44 - 030	656.750	44 - 070	657.750	44 - 110	658.750	44 - 150	659.750	44 - 190	660.750	44 - 230	661.750
44 - 031	656.775	44 - 071	657.775	44 - 111	658.775	44 - 151	659.775	44 - 191	660.775	44 - 231	661.775
44 - 032	656.800	44 - 072	657.800	44 - 112	658.800	44 - 152	659.800	44 - 192	660.800	44 - 232	661.800
44 - 033	656.825	44 - 073	657.825	44 - 113	658.825	44 - 153	659.825	44 - 193	660.825	44 - 233	661.825
44 - 034	656.850	44 - 074	657.850	44 - 114	658.850	44 - 154	659.850	44 - 194	660.850	44 - 234	661.850
44 - 035	656.875	44 - 075	657.875	44 - 115	658.875	44 - 155	659.875	44 - 195	660.875	44 - 235	661.875
44 - 036	656.900	44 - 076	657.900	44 - 116	658.900	44 - 156	659.900	44 - 196	660.900	44 - 236	661.900
44 - 037	656.925	44 - 077	657.925	44 - 117	658.925	44 - 157	659.925	44 - 197	660.925	44 - 237	661.925
44 - 038	656.950	44 - 078	657.950	44 - 118	658.950	44 - 158	659.950	44 - 198	660.950	44 - 238	661.950
44 - 039	656.975	44 - 079	657.975	44 - 119	658.975	44 - 159	659.975	44 - 199	660.975	44 - 239	661.975
44 - 040	657.000	44 - 080	658.000	44 - 120	659.000	44 - 160	660.000	44 - 200	661.000	44 - 240	662.000

Group D8

24 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
46 - 005	668.125
46 - 025	668.625
46 - 045	669.125
46 - 065	669.625
46 - 085	670.125
46 - 105	670.625
46 - 125	671.125
46 - 145	671.625
46 - 165	672.125
46 - 185	672.625
46 - 205	673.125
46 - 225	673.625
48 - 010	680.250
48 - 030	680.750
48 - 050	681.250
48 - 070	681.750
48 - 090	682.250
48 - 110	682.750
48 - 130	683.250
48 - 150	683.750
48 - 170	684.250
48 - 190	684.750
48 - 210	685.250
48 - 230	685.750

Group D9

48 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
45 - 005	662.125
45 - 025	662.625
45 - 045	663.125
45 - 065	663.625
45 - 085	664.125
45 - 105	664.625
45 - 125	665.125
45 - 145	665.625
45 - 165	666.125
45 - 185	666.625
45 - 205	667.125
45 - 225	667.625
46 - 010	668.250
46 - 030	668.750
46 - 050	669.250
46 - 070	669.750
46 - 090	670.250
46 - 110	670.750
46 - 130	671.250
46 - 150	671.750
46 - 170	672.250
46 - 190	672.750
46 - 210	673.250
46 - 230	673.750
47 - 005	674.125
47 - 025	674.625
47 - 045	675.125
47 - 065	675.625
47 - 085	676.125
47 - 105	676.625
47 - 125	677.125
47 - 145	677.625
47 - 165	678.125
47 - 185	678.625
47 - 205	679.125
47 - 225	679.625
48 - 010	680.250
48 - 030	680.750
48 - 050	681.250
48 - 070	681.750
48 - 090	682.250
48 - 110	682.750
48 - 130	683.250
48 - 150	683.750
48 - 170	684.250
48 - 190	684.750
48 - 210	685.250
48 - 230	685.750

デジタルワイヤレスで多チャンネル同時運用を行うためのグループ (DWT-B03R および DWR-R03D のみ対応)

デジタルワイヤレス機器のみを使用して多チャンネル同時運用を行うためのグループです。

チャンネル間隔が 375 kHz 空いているため、干渉を避けるための特別な計算をする必要がありません。

多チャンネル同時運用システムを構築する場合、ほかのソニー製ワイヤレストランスミッター / マイクロホンとの相互干渉を避けるため、以下のグループを使用することをお勧めします。

ご注意

トランスミッター / マイクロホン同士は、30 cm 以上離してお使いください。トランスミッター / マイクロホン同士の距離を上記より近づける必要があるときには、「アナログワイヤレスとデジタルワイヤレスを共用して多チャンネル同時運用を行うためのグループ」を使用してください。

Group D11

16 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
45 - 010	662.250
45 - 025	662.625
45 - 040	663.000
45 - 055	663.375
45 - 070	663.750
45 - 085	664.125
45 - 100	664.500
45 - 115	664.875
45 - 130	665.250
45 - 145	665.625
45 - 160	666.000
45 - 175	666.375
45 - 190	666.750
45 - 205	667.125
45 - 220	667.500
45 - 235	667.875

Group D12

16 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
46 - 010	668.250
46 - 025	668.625
46 - 040	669.000
46 - 055	669.375
46 - 070	669.750
46 - 085	670.125
46 - 100	670.500
46 - 115	670.875
46 - 130	671.250
46 - 145	671.625
46 - 160	672.000
46 - 175	672.375
46 - 190	672.750
46 - 205	673.125
46 - 220	673.500
46 - 235	673.875

Group D13

16 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
47 - 010	674.250
47 - 025	674.625
47 - 040	675.000
47 - 055	675.375
47 - 070	675.750
47 - 085	676.125
47 - 100	676.500
47 - 115	676.875
47 - 130	677.250
47 - 145	677.625
47 - 160	678.000
47 - 175	678.375
47 - 190	678.750
47 - 205	679.125
47 - 220	679.500
47 - 235	679.875

Group D14

16 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
48 - 010	680.250
48 - 025	680.625
48 - 040	681.000
48 - 055	681.375
48 - 070	681.750
48 - 085	682.125
48 - 100	682.500
48 - 115	682.875
48 - 130	683.250
48 - 145	683.625
48 - 160	684.000
48 - 175	684.375
48 - 190	684.750
48 - 205	685.125
48 - 220	685.500
48 - 235	685.875

Group D15

32 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
45 - 005	662.125
45 - 020	662.500
45 - 035	662.875
45 - 050	663.250
45 - 065	663.625
45 - 080	664.000
45 - 095	664.375
45 - 110	664.750
45 - 125	665.125
45 - 140	665.500
45 - 155	665.875
45 - 170	666.250
45 - 185	666.625
45 - 200	667.000
45 - 215	667.375
45 - 230	667.750
46 - 010	668.250
46 - 025	668.625
46 - 040	669.000
46 - 055	669.375
46 - 070	669.750
46 - 085	670.125
46 - 100	670.500
46 - 115	670.875
46 - 130	671.250
46 - 145	671.625
46 - 160	672.000
46 - 175	672.375
46 - 190	672.750
46 - 205	673.125
46 - 220	673.500
46 - 235	673.875

Group D16

32 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
47 - 005	674.125
47 - 020	674.500
47 - 035	674.875
47 - 050	675.250
47 - 065	675.625
47 - 080	676.000
47 - 095	676.375
47 - 110	676.750
47 - 125	677.125
47 - 140	677.500
47 - 155	677.875
47 - 170	678.250
47 - 185	678.625
47 - 200	679.000
47 - 215	679.375
47 - 230	679.750
48 - 010	680.250
48 - 025	680.625
48 - 040	681.000
48 - 055	681.375
48 - 070	681.750
48 - 085	682.125
48 - 100	682.500
48 - 115	682.875
48 - 130	683.250
48 - 145	683.625
48 - 160	684.000
48 - 175	684.375
48 - 190	684.750
48 - 205	685.125
48 - 220	685.500
48 - 235	685.875

Group D17

32 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
45 - 005	662.125
45 - 020	662.500
45 - 035	662.875
45 - 050	663.250
45 - 065	663.625
45 - 080	664.000
45 - 095	664.375
45 - 110	664.750
45 - 125	665.125
45 - 140	665.500
45 - 155	665.875
45 - 170	666.250
45 - 185	666.625
45 - 200	667.000
45 - 215	667.375
45 - 230	667.750
47 - 010	674.250
47 - 025	674.625
47 - 040	675.000
47 - 055	675.375
47 - 070	675.750
47 - 085	676.125
47 - 100	676.500
47 - 115	676.875
47 - 130	677.250
47 - 145	677.625
47 - 160	678.000
47 - 175	678.375
47 - 190	678.750
47 - 205	679.125
47 - 220	679.500
47 - 235	679.875

Group D18

32 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
46 - 005	668.125
46 - 020	668.500
46 - 035	668.875
46 - 050	669.250
46 - 065	669.625
46 - 080	670.000
46 - 095	670.375
46 - 110	670.750
46 - 125	671.125
46 - 140	671.500
46 - 155	671.875
46 - 170	672.250
46 - 185	672.625
46 - 200	673.000
46 - 215	673.375
46 - 230	673.750
48 - 010	680.250
48 - 025	680.625
48 - 040	681.000
48 - 055	681.375
48 - 070	681.750
48 - 085	682.125
48 - 100	682.500
48 - 115	682.875
48 - 130	683.250
48 - 145	683.625
48 - 160	684.000
48 - 175	684.375
48 - 190	684.750
48 - 205	685.125
48 - 220	685.500
48 - 235	685.875

Group D19

64 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
45 - 005	662.125
45 - 020	662.500
45 - 035	662.875
45 - 050	663.250
45 - 065	663.625
45 - 080	664.000
45 - 095	664.375
45 - 110	664.750
45 - 125	665.125
45 - 140	665.500
45 - 155	665.875
45 - 170	666.250
45 - 185	666.625
45 - 200	667.000
45 - 215	667.375
45 - 230	667.750
46 - 010	668.250
46 - 025	668.625
46 - 040	669.000
46 - 055	669.375
46 - 070	669.750
46 - 085	670.125
46 - 100	670.500
46 - 115	670.875
46 - 130	671.250
46 - 145	671.625
46 - 160	672.000
46 - 175	672.375
46 - 190	672.750
46 - 205	673.125
46 - 220	673.500
46 - 235	673.875
47 - 005	674.125
47 - 020	674.500
47 - 035	674.875
47 - 050	675.250
47 - 065	675.625
47 - 080	676.000
47 - 095	676.375
47 - 110	676.750
47 - 125	677.125
47 - 140	677.500
47 - 155	677.875
47 - 170	678.250
47 - 185	678.625
47 - 200	679.000
47 - 215	679.375
47 - 230	679.750
48 - 010	680.250
48 - 025	680.625
48 - 040	681.000
48 - 055	681.375
48 - 070	681.750
48 - 085	682.125
48 - 100	682.500
48 - 115	682.875
48 - 130	683.250
48 - 145	683.625
48 - 160	684.000
48 - 175	684.375
48 - 190	684.750
48 - 205	685.125
48 - 220	685.500
48 - 235	685.875

アナログワイヤレスとデジタルワイヤレスを共用して多チャンネル同時運用を行うためのグループ

アナログワイヤレス機器とデジタルワイヤレス機器を共用して多チャンネル同時運用を行うためのグループです。相互変調歪みの発生を考慮し、かつチャンネル間隔が 375 kHz 以上空いているため、干渉を避けるための特別な計算をする必要がありません。

多チャンネル同時運用システムを構築する場合、アナログワイヤレストランスミッター/マイクロホンとの相互干渉を避けるため、以下のグループを使用することをお勧めします。

デジタルワイヤレスのみの運用においても、より安定した運用が可能です。

ご注意

デジタルワイヤレスの最小チャンネル間隔は 375 kHz のため、グレーのチャンネルは使用できません。また、本体においても表示されません。

Group O1

8 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
45 - 005	662.125
45 - 025	662.625
45 - 055	663.375
45 - 125	665.125
45 - 140	665.500
45 - 180	666.500
45 - 205	667.125
45 - 215	667.375

Group O2

8 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
46 - 015	668.375
46 - 065	669.625
46 - 090	670.250
46 - 130	671.250
46 - 185	672.625
46 - 200	673.000
46 - 220	673.500
46 - 230	673.750

Group O3

8 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
47 - 005	674.125
47 - 025	674.625
47 - 055	675.375
47 - 125	677.125
47 - 140	677.500
47 - 180	678.500
47 - 205	679.125
47 - 215	679.375

Group O4

8 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
48 - 015	680.375
48 - 065	681.625
48 - 090	682.250
48 - 130	683.250
48 - 185	684.625
48 - 200	685.000
48 - 220	685.500
48 - 230	685.750

Group O5

11 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
45 - 035	662.875
45 - 045	663.125
45 - 060	663.500
45 - 095	664.375
45 - 165	666.125
45 - 185	666.625
46 - 010	668.250
46 - 040	669.000
46 - 120	671.000
46 - 175	672.375
46 - 220	673.500

Group O6

11 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
47 - 025	674.625
47 - 070	675.750
47 - 125	677.125
47 - 205	679.125
47 - 235	679.875
48 - 060	681.500
48 - 080	682.000
48 - 150	683.750
48 - 185	684.625
48 - 200	685.000
48 - 210	685.250

Group O7

11 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
45 - 015	662.375
45 - 060	663.500
45 - 115	664.875
45 - 195	666.875
45 - 225	667.625
47 - 050	675.250
47 - 070	675.750
47 - 140	677.500
47 - 175	678.375
47 - 190	678.750
47 - 200	679.000

Group O8

11 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
46 - 040	669.000
46 - 050	669.250
46 - 065	669.625
46 - 100	670.500
46 - 170	672.250
46 - 190	672.750
48 - 015	680.375
48 - 045	681.125
48 - 125	683.125
48 - 180	684.500
48 - 225	685.625

Group O9

16 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
45 - 015	662.375
45 - 025	662.625
45 - 040	663.000
45 - 060	663.500
45 - 170	666.250
46 - 005	668.125
46 - 100	670.500
46 - 185	672.625
47 - 010	674.250
47 - 135	677.375
47 - 235	679.875
48 - 055	681.375
48 - 110	682.750
48 - 160	684.000
48 - 190	684.750
48 - 230	685.750

Group 45～48 (25 kHz 間隔)

TV-45～TV-48の各TVチャンネルの周波数帯から25kHz間隔でチャンネルを選ぶことができます。

ご注意

このグループでは、多チャンネル同時運用は考慮されていません。

Group 45

チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]
45 - 001	662.025	45 - 041	663.025	45 - 081	664.025	45 - 121	665.025	45 - 161	666.025	45 - 201	667.025
45 - 002	662.050	45 - 042	663.050	45 - 082	664.050	45 - 122	665.050	45 - 162	666.050	45 - 202	667.050
45 - 003	662.075	45 - 043	663.075	45 - 083	664.075	45 - 123	665.075	45 - 163	666.075	45 - 203	667.075
45 - 004	662.100	45 - 044	663.100	45 - 084	664.100	45 - 124	665.100	45 - 164	666.100	45 - 204	667.100
45 - 005	662.125	45 - 045	663.125	45 - 085	664.125	45 - 125	665.125	45 - 165	666.125	45 - 205	667.125
45 - 006	662.150	45 - 046	663.150	45 - 086	664.150	45 - 126	665.150	45 - 166	666.150	45 - 206	667.150
45 - 007	662.175	45 - 047	663.175	45 - 087	664.175	45 - 127	665.175	45 - 167	666.175	45 - 207	667.175
45 - 008	662.200	45 - 048	663.200	45 - 088	664.200	45 - 128	665.200	45 - 168	666.200	45 - 208	667.200
45 - 009	662.225	45 - 049	663.225	45 - 089	664.225	45 - 129	665.225	45 - 169	666.225	45 - 209	667.225
45 - 010	662.250	45 - 050	663.250	45 - 090	664.250	45 - 130	665.250	45 - 170	666.250	45 - 210	667.250
45 - 011	662.275	45 - 051	663.275	45 - 091	664.275	45 - 131	665.275	45 - 171	666.275	45 - 211	667.275
45 - 012	662.300	45 - 052	663.300	45 - 092	664.300	45 - 132	665.300	45 - 172	666.300	45 - 212	667.300
45 - 013	662.325	45 - 053	663.325	45 - 093	664.325	45 - 133	665.325	45 - 173	666.325	45 - 213	667.325
45 - 014	662.350	45 - 054	663.350	45 - 094	664.350	45 - 134	665.350	45 - 174	666.350	45 - 214	667.350
45 - 015	662.375	45 - 055	663.375	45 - 095	664.375	45 - 135	665.375	45 - 175	666.375	45 - 215	667.375
45 - 016	662.400	45 - 056	663.400	45 - 096	664.400	45 - 136	665.400	45 - 176	666.400	45 - 216	667.400
45 - 017	662.425	45 - 057	663.425	45 - 097	664.425	45 - 137	665.425	45 - 177	666.425	45 - 217	667.425
45 - 018	662.450	45 - 058	663.450	45 - 098	664.450	45 - 138	665.450	45 - 178	666.450	45 - 218	667.450
45 - 019	662.475	45 - 059	663.475	45 - 099	664.475	45 - 139	665.475	45 - 179	666.475	45 - 219	667.475
45 - 020	662.500	45 - 060	663.500	45 - 100	664.500	45 - 140	665.500	45 - 180	666.500	45 - 220	667.500
45 - 021	662.525	45 - 061	663.525	45 - 101	664.525	45 - 141	665.525	45 - 181	666.525	45 - 221	667.525
45 - 022	662.550	45 - 062	663.550	45 - 102	664.550	45 - 142	665.550	45 - 182	666.550	45 - 222	667.550
45 - 023	662.575	45 - 063	663.575	45 - 103	664.575	45 - 143	665.575	45 - 183	666.575	45 - 223	667.575
45 - 024	662.600	45 - 064	663.600	45 - 104	664.600	45 - 144	665.600	45 - 184	666.600	45 - 224	667.600
45 - 025	662.625	45 - 065	663.625	45 - 105	664.625	45 - 145	665.625	45 - 185	666.625	45 - 225	667.625
45 - 026	662.650	45 - 066	663.650	45 - 106	664.650	45 - 146	665.650	45 - 186	666.650	45 - 226	667.650
45 - 027	662.675	45 - 067	663.675	45 - 107	664.675	45 - 147	665.675	45 - 187	666.675	45 - 227	667.675
45 - 028	662.700	45 - 068	663.700	45 - 108	664.700	45 - 148	665.700	45 - 188	666.700	45 - 228	667.700
45 - 029	662.725	45 - 069	663.725	45 - 109	664.725	45 - 149	665.725	45 - 189	666.725	45 - 229	667.725
45 - 030	662.750	45 - 070	663.750	45 - 110	664.750	45 - 150	665.750	45 - 190	666.750	45 - 230	667.750
45 - 031	662.775	45 - 071	663.775	45 - 111	664.775	45 - 151	665.775	45 - 191	666.775	45 - 231	667.775
45 - 032	662.800	45 - 072	663.800	45 - 112	664.800	45 - 152	665.800	45 - 192	666.800	45 - 232	667.800
45 - 033	662.825	45 - 073	663.825	45 - 113	664.825	45 - 153	665.825	45 - 193	666.825	45 - 233	667.825
45 - 034	662.850	45 - 074	663.850	45 - 114	664.850	45 - 154	665.850	45 - 194	666.850	45 - 234	667.850
45 - 035	662.875	45 - 075	663.875	45 - 115	664.875	45 - 155	665.875	45 - 195	666.875	45 - 235	667.875
45 - 036	662.900	45 - 076	663.900	45 - 116	664.900	45 - 156	665.900	45 - 196	666.900	45 - 236	667.900
45 - 037	662.925	45 - 077	663.925	45 - 117	664.925	45 - 157	665.925	45 - 197	666.925	45 - 237	667.925
45 - 038	662.950	45 - 078	663.950	45 - 118	664.950	45 - 158	665.950	45 - 198	666.950	45 - 238	667.950
45 - 039	662.975	45 - 079	663.975	45 - 119	664.975	45 - 159	665.975	45 - 199	666.975	45 - 239	667.975
45 - 040	663.000	45 - 080	664.000	45 - 120	665.000	45 - 160	666.000	45 - 200	667.000	45 - 240	668.000

Group 46

チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]
46 - 001	668.025	46 - 041	669.025	46 - 081	670.025	46 - 121	671.025	46 - 161	672.025	46 - 201	673.025
46 - 002	668.050	46 - 042	669.050	46 - 082	670.050	46 - 122	671.050	46 - 162	672.050	46 - 202	673.050
46 - 003	668.075	46 - 043	669.075	46 - 083	670.075	46 - 123	671.075	46 - 163	672.075	46 - 203	673.075
46 - 004	668.100	46 - 044	669.100	46 - 084	670.100	46 - 124	671.100	46 - 164	672.100	46 - 204	673.100
46 - 005	668.125	46 - 045	669.125	46 - 085	670.125	46 - 125	671.125	46 - 165	672.125	46 - 205	673.125
46 - 006	668.150	46 - 046	669.150	46 - 086	670.150	46 - 126	671.150	46 - 166	672.150	46 - 206	673.150
46 - 007	668.175	46 - 047	669.175	46 - 087	670.175	46 - 127	671.175	46 - 167	672.175	46 - 207	673.175
46 - 008	668.200	46 - 048	669.200	46 - 088	670.200	46 - 128	671.200	46 - 168	672.200	46 - 208	673.200
46 - 009	668.225	46 - 049	669.225	46 - 089	670.225	46 - 129	671.225	46 - 169	672.225	46 - 209	673.225
46 - 010	668.250	46 - 050	669.250	46 - 090	670.250	46 - 130	671.250	46 - 170	672.250	46 - 210	673.250
46 - 011	668.275	46 - 051	669.275	46 - 091	670.275	46 - 131	671.275	46 - 171	672.275	46 - 211	673.275
46 - 012	668.300	46 - 052	669.300	46 - 092	670.300	46 - 132	671.300	46 - 172	672.300	46 - 212	673.300
46 - 013	668.325	46 - 053	669.325	46 - 093	670.325	46 - 133	671.325	46 - 173	672.325	46 - 213	673.325
46 - 014	668.350	46 - 054	669.350	46 - 094	670.350	46 - 134	671.350	46 - 174	672.350	46 - 214	673.350
46 - 015	668.375	46 - 055	669.375	46 - 095	670.375	46 - 135	671.375	46 - 175	672.375	46 - 215	673.375
46 - 016	668.400	46 - 056	669.400	46 - 096	670.400	46 - 136	671.400	46 - 176	672.400	46 - 216	673.400
46 - 017	668.425	46 - 057	669.425	46 - 097	670.425	46 - 137	671.425	46 - 177	672.425	46 - 217	673.425
46 - 018	668.450	46 - 058	669.450	46 - 098	670.450	46 - 138	671.450	46 - 178	672.450	46 - 218	673.450
46 - 019	668.475	46 - 059	669.475	46 - 099	670.475	46 - 139	671.475	46 - 179	672.475	46 - 219	673.475
46 - 020	668.500	46 - 060	669.500	46 - 100	670.500	46 - 140	671.500	46 - 180	672.500	46 - 220	673.500
46 - 021	668.525	46 - 061	669.525	46 - 101	670.525	46 - 141	671.525	46 - 181	672.525	46 - 221	673.525
46 - 022	668.550	46 - 062	669.550	46 - 102	670.550	46 - 142	671.550	46 - 182	672.550	46 - 222	673.550
46 - 023	668.575	46 - 063	669.575	46 - 103	670.575	46 - 143	671.575	46 - 183	672.575	46 - 223	673.575
46 - 024	668.600	46 - 064	669.600	46 - 104	670.600	46 - 144	671.600	46 - 184	672.600	46 - 224	673.600
46 - 025	668.625	46 - 065	669.625	46 - 105	670.625	46 - 145	671.625	46 - 185	672.625	46 - 225	673.625
46 - 026	668.650	46 - 066	669.650	46 - 106	670.650	46 - 146	671.650	46 - 186	672.650	46 - 226	673.650
46 - 027	668.675	46 - 067	669.675	46 - 107	670.675	46 - 147	671.675	46 - 187	672.675	46 - 227	673.675
46 - 028	668.700	46 - 068	669.700	46 - 108	670.700	46 - 148	671.700	46 - 188	672.700	46 - 228	673.700
46 - 029	668.725	46 - 069	669.725	46 - 109	670.725	46 - 149	671.725	46 - 189	672.725	46 - 229	673.725
46 - 030	668.750	46 - 070	669.750	46 - 110	670.750	46 - 150	671.750	46 - 190	672.750	46 - 230	673.750
46 - 031	668.775	46 - 071	669.775	46 - 111	670.775	46 - 151	671.775	46 - 191	672.775	46 - 231	673.775
46 - 032	668.800	46 - 072	669.800	46 - 112	670.800	46 - 152	671.800	46 - 192	672.800	46 - 232	673.800
46 - 033	668.825	46 - 073	669.825	46 - 113	670.825	46 - 153	671.825	46 - 193	672.825	46 - 233	673.825
46 - 034	668.850	46 - 074	669.850	46 - 114	670.850	46 - 154	671.850	46 - 194	672.850	46 - 234	673.850
46 - 035	668.875	46 - 075	669.875	46 - 115	670.875	46 - 155	671.875	46 - 195	672.875	46 - 235	673.875
46 - 036	668.900	46 - 076	669.900	46 - 116	670.900	46 - 156	671.900	46 - 196	672.900	46 - 236	673.900
46 - 037	668.925	46 - 077	669.925	46 - 117	670.925	46 - 157	671.925	46 - 197	672.925	46 - 237	673.925
46 - 038	668.950	46 - 078	669.950	46 - 118	670.950	46 - 158	671.950	46 - 198	672.950	46 - 238	673.950
46 - 039	668.975	46 - 079	669.975	46 - 119	670.975	46 - 159	671.975	46 - 199	672.975	46 - 239	673.975
46 - 040	669.000	46 - 080	670.000	46 - 120	671.000	46 - 160	672.000	46 - 200	673.000	46 - 240	674.000

Group 47

チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]
47 - 001	674.025	47 - 041	675.025	47 - 081	676.025	47 - 121	677.025	47 - 161	678.025	47 - 201	679.025
47 - 002	674.050	47 - 042	675.050	47 - 082	676.050	47 - 122	677.050	47 - 162	678.050	47 - 202	679.050
47 - 003	674.075	47 - 043	675.075	47 - 083	676.075	47 - 123	677.075	47 - 163	678.075	47 - 203	679.075
47 - 004	674.100	47 - 044	675.100	47 - 084	676.100	47 - 124	677.100	47 - 164	678.100	47 - 204	679.100
47 - 005	674.125	47 - 045	675.125	47 - 085	676.125	47 - 125	677.125	47 - 165	678.125	47 - 205	679.125
47 - 006	674.150	47 - 046	675.150	47 - 086	676.150	47 - 126	677.150	47 - 166	678.150	47 - 206	679.150
47 - 007	674.175	47 - 047	675.175	47 - 087	676.175	47 - 127	677.175	47 - 167	678.175	47 - 207	679.175
47 - 008	674.200	47 - 048	675.200	47 - 088	676.200	47 - 128	677.200	47 - 168	678.200	47 - 208	679.200
47 - 009	674.225	47 - 049	675.225	47 - 089	676.225	47 - 129	677.225	47 - 169	678.225	47 - 209	679.225
47 - 010	674.250	47 - 050	675.250	47 - 090	676.250	47 - 130	677.250	47 - 170	678.250	47 - 210	679.250
47 - 011	674.275	47 - 051	675.275	47 - 091	676.275	47 - 131	677.275	47 - 171	678.275	47 - 211	679.275
47 - 012	674.300	47 - 052	675.300	47 - 092	676.300	47 - 132	677.300	47 - 172	678.300	47 - 212	679.300
47 - 013	674.325	47 - 053	675.325	47 - 093	676.325	47 - 133	677.325	47 - 173	678.325	47 - 213	679.325
47 - 014	674.350	47 - 054	675.350	47 - 094	676.350	47 - 134	677.350	47 - 174	678.350	47 - 214	679.350
47 - 015	674.375	47 - 055	675.375	47 - 095	676.375	47 - 135	677.375	47 - 175	678.375	47 - 215	679.375
47 - 016	674.400	47 - 056	675.400	47 - 096	676.400	47 - 136	677.400	47 - 176	678.400	47 - 216	679.400
47 - 017	674.425	47 - 057	675.425	47 - 097	676.425	47 - 137	677.425	47 - 177	678.425	47 - 217	679.425
47 - 018	674.450	47 - 058	675.450	47 - 098	676.450	47 - 138	677.450	47 - 178	678.450	47 - 218	679.450
47 - 019	674.475	47 - 059	675.475	47 - 099	676.475	47 - 139	677.475	47 - 179	678.475	47 - 219	679.475
47 - 020	674.500	47 - 060	675.500	47 - 100	676.500	47 - 140	677.500	47 - 180	678.500	47 - 220	679.500
47 - 021	674.525	47 - 061	675.525	47 - 101	676.525	47 - 141	677.525	47 - 181	678.525	47 - 221	679.525
47 - 022	674.550	47 - 062	675.550	47 - 102	676.550	47 - 142	677.550	47 - 182	678.550	47 - 222	679.550
47 - 023	674.575	47 - 063	675.575	47 - 103	676.575	47 - 143	677.575	47 - 183	678.575	47 - 223	679.575
47 - 024	674.600	47 - 064	675.600	47 - 104	676.600	47 - 144	677.600	47 - 184	678.600	47 - 224	679.600
47 - 025	674.625	47 - 065	675.625	47 - 105	676.625	47 - 145	677.625	47 - 185	678.625	47 - 225	679.625
47 - 026	674.650	47 - 066	675.650	47 - 106	676.650	47 - 146	677.650	47 - 186	678.650	47 - 226	679.650
47 - 027	674.675	47 - 067	675.675	47 - 107	676.675	47 - 147	677.675	47 - 187	678.675	47 - 227	679.675
47 - 028	674.700	47 - 068	675.700	47 - 108	676.700	47 - 148	677.700	47 - 188	678.700	47 - 228	679.700
47 - 029	674.725	47 - 069	675.725	47 - 109	676.725	47 - 149	677.725	47 - 189	678.725	47 - 229	679.725
47 - 030	674.750	47 - 070	675.750	47 - 110	676.750	47 - 150	677.750	47 - 190	678.750	47 - 230	679.750
47 - 031	674.775	47 - 071	675.775	47 - 111	676.775	47 - 151	677.775	47 - 191	678.775	47 - 231	679.775
47 - 032	674.800	47 - 072	675.800	47 - 112	676.800	47 - 152	677.800	47 - 192	678.800	47 - 232	679.800
47 - 033	674.825	47 - 073	675.825	47 - 113	676.825	47 - 153	677.825	47 - 193	678.825	47 - 233	679.825
47 - 034	674.850	47 - 074	675.850	47 - 114	676.850	47 - 154	677.850	47 - 194	678.850	47 - 234	679.850
47 - 035	674.875	47 - 075	675.875	47 - 115	676.875	47 - 155	677.875	47 - 195	678.875	47 - 235	679.875
47 - 036	674.900	47 - 076	675.900	47 - 116	676.900	47 - 156	677.900	47 - 196	678.900	47 - 236	679.900
47 - 037	674.925	47 - 077	675.925	47 - 117	676.925	47 - 157	677.925	47 - 197	678.925	47 - 237	679.925
47 - 038	674.950	47 - 078	675.950	47 - 118	676.950	47 - 158	677.950	47 - 198	678.950	47 - 238	679.950
47 - 039	674.975	47 - 079	675.975	47 - 119	676.975	47 - 159	677.975	47 - 199	678.975	47 - 239	679.975
47 - 040	675.000	47 - 080	676.000	47 - 120	677.000	47 - 160	678.000	47 - 200	679.000	47 - 240	680.000

Group 48

チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]
48 - 001	680.025	48 - 041	681.025	48 - 081	682.025	48 - 121	683.025	48 - 161	684.025	48 - 201	685.025
48 - 002	680.050	48 - 042	681.050	48 - 082	682.050	48 - 122	683.050	48 - 162	684.050	48 - 202	685.050
48 - 003	680.075	48 - 043	681.075	48 - 083	682.075	48 - 123	683.075	48 - 163	684.075	48 - 203	685.075
48 - 004	680.100	48 - 044	681.100	48 - 084	682.100	48 - 124	683.100	48 - 164	684.100	48 - 204	685.100
48 - 005	680.125	48 - 045	681.125	48 - 085	682.125	48 - 125	683.125	48 - 165	684.125	48 - 205	685.125
48 - 006	680.150	48 - 046	681.150	48 - 086	682.150	48 - 126	683.150	48 - 166	684.150	48 - 206	685.150
48 - 007	680.175	48 - 047	681.175	48 - 087	682.175	48 - 127	683.175	48 - 167	684.175	48 - 207	685.175
48 - 008	680.200	48 - 048	681.200	48 - 088	682.200	48 - 128	683.200	48 - 168	684.200	48 - 208	685.200
48 - 009	680.225	48 - 049	681.225	48 - 089	682.225	48 - 129	683.225	48 - 169	684.225	48 - 209	685.225
48 - 010	680.250	48 - 050	681.250	48 - 090	682.250	48 - 130	683.250	48 - 170	684.250	48 - 210	685.250
48 - 011	680.275	48 - 051	681.275	48 - 091	682.275	48 - 131	683.275	48 - 171	684.275	48 - 211	685.275
48 - 012	680.300	48 - 052	681.300	48 - 092	682.300	48 - 132	683.300	48 - 172	684.300	48 - 212	685.300
48 - 013	680.325	48 - 053	681.325	48 - 093	682.325	48 - 133	683.325	48 - 173	684.325	48 - 213	685.325
48 - 014	680.350	48 - 054	681.350	48 - 094	682.350	48 - 134	683.350	48 - 174	684.350	48 - 214	685.350
48 - 015	680.375	48 - 055	681.375	48 - 095	682.375	48 - 135	683.375	48 - 175	684.375	48 - 215	685.375
48 - 016	680.400	48 - 056	681.400	48 - 096	682.400	48 - 136	683.400	48 - 176	684.400	48 - 216	685.400
48 - 017	680.425	48 - 057	681.425	48 - 097	682.425	48 - 137	683.425	48 - 177	684.425	48 - 217	685.425
48 - 018	680.450	48 - 058	681.450	48 - 098	682.450	48 - 138	683.450	48 - 178	684.450	48 - 218	685.450
48 - 019	680.475	48 - 059	681.475	48 - 099	682.475	48 - 139	683.475	48 - 179	684.475	48 - 219	685.475
48 - 020	680.500	48 - 060	681.500	48 - 100	682.500	48 - 140	683.500	48 - 180	684.500	48 - 220	685.500
48 - 021	680.525	48 - 061	681.525	48 - 101	682.525	48 - 141	683.525	48 - 181	684.525	48 - 221	685.525
48 - 022	680.550	48 - 062	681.550	48 - 102	682.550	48 - 142	683.550	48 - 182	684.550	48 - 222	685.550
48 - 023	680.575	48 - 063	681.575	48 - 103	682.575	48 - 143	683.575	48 - 183	684.575	48 - 223	685.575
48 - 024	680.600	48 - 064	681.600	48 - 104	682.600	48 - 144	683.600	48 - 184	684.600	48 - 224	685.600
48 - 025	680.625	48 - 065	681.625	48 - 105	682.625	48 - 145	683.625	48 - 185	684.625	48 - 225	685.625
48 - 026	680.650	48 - 066	681.650	48 - 106	682.650	48 - 146	683.650	48 - 186	684.650	48 - 226	685.650
48 - 027	680.675	48 - 067	681.675	48 - 107	682.675	48 - 147	683.675	48 - 187	684.675	48 - 227	685.675
48 - 028	680.700	48 - 068	681.700	48 - 108	682.700	48 - 148	683.700	48 - 188	684.700	48 - 228	685.700
48 - 029	680.725	48 - 069	681.725	48 - 109	682.725	48 - 149	683.725	48 - 189	684.725	48 - 229	685.725
48 - 030	680.750	48 - 070	681.750	48 - 110	682.750	48 - 150	683.750	48 - 190	684.750	48 - 230	685.750
48 - 031	680.775	48 - 071	681.775	48 - 111	682.775	48 - 151	683.775	48 - 191	684.775	48 - 231	685.775
48 - 032	680.800	48 - 072	681.800	48 - 112	682.800	48 - 152	683.800	48 - 192	684.800	48 - 232	685.800
48 - 033	680.825	48 - 073	681.825	48 - 113	682.825	48 - 153	683.825	48 - 193	684.825	48 - 233	685.825
48 - 034	680.850	48 - 074	681.850	48 - 114	682.850	48 - 154	683.850	48 - 194	684.850	48 - 234	685.850
48 - 035	680.875	48 - 075	681.875	48 - 115	682.875	48 - 155	683.875	48 - 195	684.875	48 - 235	685.875
48 - 036	680.900	48 - 076	681.900	48 - 116	682.900	48 - 156	683.900	48 - 196	684.900	48 - 236	685.900
48 - 037	680.925	48 - 077	681.925	48 - 117	682.925	48 - 157	683.925	48 - 197	684.925	48 - 237	685.925
48 - 038	680.950	48 - 078	681.950	48 - 118	682.950	48 - 158	683.950	48 - 198	684.950	48 - 238	685.950
48 - 039	680.975	48 - 079	681.975	48 - 119	682.975	48 - 159	683.975	48 - 199	684.975	48 - 239	685.975
48 - 040	681.000	48 - 080	682.000	48 - 120	683.000	48 - 160	684.000	48 - 200	685.000	48 - 240	686.000

Group D8

24 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
50 - 005	692.125
50 - 025	692.625
50 - 045	693.125
50 - 065	693.625
50 - 085	694.125
50 - 105	694.625
50 - 125	695.125
50 - 145	695.625
50 - 165	696.125
50 - 185	696.625
50 - 205	697.125
50 - 225	697.625
52 - 010	704.250
52 - 030	704.750
52 - 050	705.250
52 - 070	705.750
52 - 090	706.250
52 - 110	706.750
52 - 130	707.250
52 - 150	707.750
52 - 170	708.250
52 - 190	708.750
52 - 210	709.250
52 - 230	709.750

Group D9

48 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
49 - 005	686.125
49 - 025	686.625
49 - 045	687.125
49 - 065	687.625
49 - 085	688.125
49 - 105	688.625
49 - 125	689.125
49 - 145	689.625
49 - 165	690.125
49 - 185	690.625
49 - 205	691.125
49 - 225	691.625
50 - 010	692.250
50 - 030	692.750
50 - 050	693.250
50 - 070	693.750
50 - 090	694.250
50 - 110	694.750
50 - 130	695.250
50 - 150	695.750
50 - 170	696.250
50 - 190	696.750
50 - 210	697.250
50 - 230	697.750
51 - 005	698.125
51 - 025	698.625
51 - 045	699.125
51 - 065	699.625
51 - 085	700.125
51 - 105	700.625
51 - 125	701.125
51 - 145	701.625
51 - 165	702.125
51 - 185	702.625
51 - 205	703.125
51 - 225	703.625
52 - 010	704.250
52 - 030	704.750
52 - 050	705.250
52 - 070	705.750
52 - 090	706.250
52 - 110	706.750
52 - 130	707.250
52 - 150	707.750
52 - 170	708.250
52 - 190	708.750
52 - 210	709.250
52 - 230	709.750

デジタルワイヤレスで多チャンネル同時運用を行うためのグループ (DWT-B03R および DWR-R03D のみ対応)

デジタルワイヤレス機器のみを使用して多チャンネル同時運用を行うためのグループです。チャンネル間隔が 375 kHz 空いているため、干渉を避けるための特別な計算をする必要がありません。多チャンネル同時運用システムを構築する場合、ほかのソニー製ワイヤレストランスミッター／マイクロホンとの相互干渉を避けるため、以下のグループを使用することをお勧めします。

で注意

トランスミッター／マイクロホン同士は、30 cm 以上離してお使いください。トランスミッター／マイクロホン同士の距離を上記より近づける必要があるときには、「アナログワイヤレスとデジタルワイヤレスを共用して多チャンネル同時運用を行うためのグループ」を使用してください。

Group D11

16 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
49 - 010	686.250
49 - 025	686.625
49 - 040	687.000
49 - 055	687.375
49 - 070	687.750
49 - 085	688.125
49 - 100	688.500
49 - 115	688.875
49 - 130	689.250
49 - 145	689.625
49 - 160	690.000
49 - 175	690.375
49 - 190	690.750
49 - 205	691.125
49 - 220	691.500
49 - 235	691.875

Group D12

16 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
50 - 010	692.250
50 - 025	692.625
50 - 040	693.000
50 - 055	693.375
50 - 070	693.750
50 - 085	694.125
50 - 100	694.500
50 - 115	694.875
50 - 130	695.250
50 - 145	695.625
50 - 160	696.000
50 - 175	696.375
50 - 190	696.750
50 - 205	697.125
50 - 220	697.500
50 - 235	697.875

Group D13

16 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
51 - 010	698.250
51 - 025	698.625
51 - 040	699.000
51 - 055	699.375
51 - 070	699.750
51 - 085	700.125
51 - 100	700.500
51 - 115	700.875
51 - 130	701.250
51 - 145	701.625
51 - 160	702.000
51 - 175	702.375
51 - 190	702.750
51 - 205	703.125
51 - 220	703.500
51 - 235	703.875

Group D14

16 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
52 - 010	704.250
52 - 025	704.625
52 - 040	705.000
52 - 055	705.375
52 - 070	705.750
52 - 085	706.125
52 - 100	706.500
52 - 115	706.875
52 - 130	707.250
52 - 145	707.625
52 - 160	708.000
52 - 175	708.375
52 - 190	708.750
52 - 205	709.125
52 - 220	709.500
52 - 235	709.875

Group D15

32 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
49 - 005	686.125
49 - 020	686.500
49 - 035	686.875
49 - 050	687.250
49 - 065	687.625
49 - 080	688.000
49 - 095	688.375
49 - 110	688.750
49 - 125	689.125
49 - 140	689.500
49 - 155	689.875
49 - 170	690.250
49 - 185	690.625
49 - 200	691.000
49 - 215	691.375
49 - 230	691.750
50 - 010	692.250
50 - 025	692.625
50 - 040	693.000
50 - 055	693.375
50 - 070	693.750
50 - 085	694.125
50 - 100	694.500
50 - 115	694.875
50 - 130	695.250
50 - 145	695.625
50 - 160	696.000
50 - 175	696.375
50 - 190	696.750
50 - 205	697.125
50 - 220	697.500
50 - 235	697.875

Group D16

32 チャンネル

チャンネル	周波数 [MHz]
51 - 005	698.125
51 - 020	698.500
51 - 035	698.875
51 - 050	699.250
51 - 065	699.625
51 - 080	700.000
51 - 095	700.375
51 - 110	700.750
51 - 125	701.125
51 - 140	701.500
51 - 155	701.875
51 - 170	702.250
51 - 185	702.625
51 - 200	703.000
51 - 215	703.375
51 - 230	703.750
52 - 010	704.250
52 - 025	704.625
52 - 040	705.000
52 - 055	705.375
52 - 070	705.750
52 - 085	706.125
52 - 100	706.500
52 - 115	706.875
52 - 130	707.250
52 - 145	707.625
52 - 160	708.000
52 - 175	708.375
52 - 190	708.750
52 - 205	709.125
52 - 220	709.500
52 - 235	709.875

Group 49～52 (25 kHz 間隔)

TV-49～TV-52の各TVチャンネルの周波数帯から25kHz間隔でチャンネルを選ぶことができます。

ご注意

このグループでは、多チャンネル同時運用は考慮されていません。

Group 49

チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]
49 - 001	686.025	49 - 041	687.025	49 - 081	688.025	49 - 121	689.025	49 - 161	690.025	49 - 201	691.025
49 - 002	686.050	49 - 042	687.050	49 - 082	688.050	49 - 122	689.050	49 - 162	690.050	49 - 202	691.050
49 - 003	686.075	49 - 043	687.075	49 - 083	688.075	49 - 123	689.075	49 - 163	690.075	49 - 203	691.075
49 - 004	686.100	49 - 044	687.100	49 - 084	688.100	49 - 124	689.100	49 - 164	690.100	49 - 204	691.100
49 - 005	686.125	49 - 045	687.125	49 - 085	688.125	49 - 125	689.125	49 - 165	690.125	49 - 205	691.125
49 - 006	686.150	49 - 046	687.150	49 - 086	688.150	49 - 126	689.150	49 - 166	690.150	49 - 206	691.150
49 - 007	686.175	49 - 047	687.175	49 - 087	688.175	49 - 127	689.175	49 - 167	690.175	49 - 207	691.175
49 - 008	686.200	49 - 048	687.200	49 - 088	688.200	49 - 128	689.200	49 - 168	690.200	49 - 208	691.200
49 - 009	686.225	49 - 049	687.225	49 - 089	688.225	49 - 129	689.225	49 - 169	690.225	49 - 209	691.225
49 - 010	686.250	49 - 050	687.250	49 - 090	688.250	49 - 130	689.250	49 - 170	690.250	49 - 210	691.250
49 - 011	686.275	49 - 051	687.275	49 - 091	688.275	49 - 131	689.275	49 - 171	690.275	49 - 211	691.275
49 - 012	686.300	49 - 052	687.300	49 - 092	688.300	49 - 132	689.300	49 - 172	690.300	49 - 212	691.300
49 - 013	686.325	49 - 053	687.325	49 - 093	688.325	49 - 133	689.325	49 - 173	690.325	49 - 213	691.325
49 - 014	686.350	49 - 054	687.350	49 - 094	688.350	49 - 134	689.350	49 - 174	690.350	49 - 214	691.350
49 - 015	686.375	49 - 055	687.375	49 - 095	688.375	49 - 135	689.375	49 - 175	690.375	49 - 215	691.375
49 - 016	686.400	49 - 056	687.400	49 - 096	688.400	49 - 136	689.400	49 - 176	690.400	49 - 216	691.400
49 - 017	686.425	49 - 057	687.425	49 - 097	688.425	49 - 137	689.425	49 - 177	690.425	49 - 217	691.425
49 - 018	686.450	49 - 058	687.450	49 - 098	688.450	49 - 138	689.450	49 - 178	690.450	49 - 218	691.450
49 - 019	686.475	49 - 059	687.475	49 - 099	688.475	49 - 139	689.475	49 - 179	690.475	49 - 219	691.475
49 - 020	686.500	49 - 060	687.500	49 - 100	688.500	49 - 140	689.500	49 - 180	690.500	49 - 220	691.500
49 - 021	686.525	49 - 061	687.525	49 - 101	688.525	49 - 141	689.525	49 - 181	690.525	49 - 221	691.525
49 - 022	686.550	49 - 062	687.550	49 - 102	688.550	49 - 142	689.550	49 - 182	690.550	49 - 222	691.550
49 - 023	686.575	49 - 063	687.575	49 - 103	688.575	49 - 143	689.575	49 - 183	690.575	49 - 223	691.575
49 - 024	686.600	49 - 064	687.600	49 - 104	688.600	49 - 144	689.600	49 - 184	690.600	49 - 224	691.600
49 - 025	686.625	49 - 065	687.625	49 - 105	688.625	49 - 145	689.625	49 - 185	690.625	49 - 225	691.625
49 - 026	686.650	49 - 066	687.650	49 - 106	688.650	49 - 146	689.650	49 - 186	690.650	49 - 226	691.650
49 - 027	686.675	49 - 067	687.675	49 - 107	688.675	49 - 147	689.675	49 - 187	690.675	49 - 227	691.675
49 - 028	686.700	49 - 068	687.700	49 - 108	688.700	49 - 148	689.700	49 - 188	690.700	49 - 228	691.700
49 - 029	686.725	49 - 069	687.725	49 - 109	688.725	49 - 149	689.725	49 - 189	690.725	49 - 229	691.725
49 - 030	686.750	49 - 070	687.750	49 - 110	688.750	49 - 150	689.750	49 - 190	690.750	49 - 230	691.750
49 - 031	686.775	49 - 071	687.775	49 - 111	688.775	49 - 151	689.775	49 - 191	690.775	49 - 231	691.775
49 - 032	686.800	49 - 072	687.800	49 - 112	688.800	49 - 152	689.800	49 - 192	690.800	49 - 232	691.800
49 - 033	686.825	49 - 073	687.825	49 - 113	688.825	49 - 153	689.825	49 - 193	690.825	49 - 233	691.825
49 - 034	686.850	49 - 074	687.850	49 - 114	688.850	49 - 154	689.850	49 - 194	690.850	49 - 234	691.850
49 - 035	686.875	49 - 075	687.875	49 - 115	688.875	49 - 155	689.875	49 - 195	690.875	49 - 235	691.875
49 - 036	686.900	49 - 076	687.900	49 - 116	688.900	49 - 156	689.900	49 - 196	690.900	49 - 236	691.900
49 - 037	686.925	49 - 077	687.925	49 - 117	688.925	49 - 157	689.925	49 - 197	690.925	49 - 237	691.925
49 - 038	686.950	49 - 078	687.950	49 - 118	688.950	49 - 158	689.950	49 - 198	690.950	49 - 238	691.950
49 - 039	686.975	49 - 079	687.975	49 - 119	688.975	49 - 159	689.975	49 - 199	690.975	49 - 239	691.975
49 - 040	687.000	49 - 080	688.000	49 - 120	689.000	49 - 160	690.000	49 - 200	691.000	49 - 240	692.000

Group 50

チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]
50 - 001	692.025	50 - 041	693.025	50 - 081	694.025	50 - 121	695.025	50 - 161	696.025	50 - 201	697.025
50 - 002	692.050	50 - 042	693.050	50 - 082	694.050	50 - 122	695.050	50 - 162	696.050	50 - 202	697.050
50 - 003	692.075	50 - 043	693.075	50 - 083	694.075	50 - 123	695.075	50 - 163	696.075	50 - 203	697.075
50 - 004	692.100	50 - 044	693.100	50 - 084	694.100	50 - 124	695.100	50 - 164	696.100	50 - 204	697.100
50 - 005	692.125	50 - 045	693.125	50 - 085	694.125	50 - 125	695.125	50 - 165	696.125	50 - 205	697.125
50 - 006	692.150	50 - 046	693.150	50 - 086	694.150	50 - 126	695.150	50 - 166	696.150	50 - 206	697.150
50 - 007	692.175	50 - 047	693.175	50 - 087	694.175	50 - 127	695.175	50 - 167	696.175	50 - 207	697.175
50 - 008	692.200	50 - 048	693.200	50 - 088	694.200	50 - 128	695.200	50 - 168	696.200	50 - 208	697.200
50 - 009	692.225	50 - 049	693.225	50 - 089	694.225	50 - 129	695.225	50 - 169	696.225	50 - 209	697.225
50 - 010	692.250	50 - 050	693.250	50 - 090	694.250	50 - 130	695.250	50 - 170	696.250	50 - 210	697.250
50 - 011	692.275	50 - 051	693.275	50 - 091	694.275	50 - 131	695.275	50 - 171	696.275	50 - 211	697.275
50 - 012	692.300	50 - 052	693.300	50 - 092	694.300	50 - 132	695.300	50 - 172	696.300	50 - 212	697.300
50 - 013	692.325	50 - 053	693.325	50 - 093	694.325	50 - 133	695.325	50 - 173	696.325	50 - 213	697.325
50 - 014	692.350	50 - 054	693.350	50 - 094	694.350	50 - 134	695.350	50 - 174	696.350	50 - 214	697.350
50 - 015	692.375	50 - 055	693.375	50 - 095	694.375	50 - 135	695.375	50 - 175	696.375	50 - 215	697.375
50 - 016	692.400	50 - 056	693.400	50 - 096	694.400	50 - 136	695.400	50 - 176	696.400	50 - 216	697.400
50 - 017	692.425	50 - 057	693.425	50 - 097	694.425	50 - 137	695.425	50 - 177	696.425	50 - 217	697.425
50 - 018	692.450	50 - 058	693.450	50 - 098	694.450	50 - 138	695.450	50 - 178	696.450	50 - 218	697.450
50 - 019	692.475	50 - 059	693.475	50 - 099	694.475	50 - 139	695.475	50 - 179	696.475	50 - 219	697.475
50 - 020	692.500	50 - 060	693.500	50 - 100	694.500	50 - 140	695.500	50 - 180	696.500	50 - 220	697.500
50 - 021	692.525	50 - 061	693.525	50 - 101	694.525	50 - 141	695.525	50 - 181	696.525	50 - 221	697.525
50 - 022	692.550	50 - 062	693.550	50 - 102	694.550	50 - 142	695.550	50 - 182	696.550	50 - 222	697.550
50 - 023	692.575	50 - 063	693.575	50 - 103	694.575	50 - 143	695.575	50 - 183	696.575	50 - 223	697.575
50 - 024	692.600	50 - 064	693.600	50 - 104	694.600	50 - 144	695.600	50 - 184	696.600	50 - 224	697.600
50 - 025	692.625	50 - 065	693.625	50 - 105	694.625	50 - 145	695.625	50 - 185	696.625	50 - 225	697.625
50 - 026	692.650	50 - 066	693.650	50 - 106	694.650	50 - 146	695.650	50 - 186	696.650	50 - 226	697.650
50 - 027	692.675	50 - 067	693.675	50 - 107	694.675	50 - 147	695.675	50 - 187	696.675	50 - 227	697.675
50 - 028	692.700	50 - 068	693.700	50 - 108	694.700	50 - 148	695.700	50 - 188	696.700	50 - 228	697.700
50 - 029	692.725	50 - 069	693.725	50 - 109	694.725	50 - 149	695.725	50 - 189	696.725	50 - 229	697.725
50 - 030	692.750	50 - 070	693.750	50 - 110	694.750	50 - 150	695.750	50 - 190	696.750	50 - 230	697.750
50 - 031	692.775	50 - 071	693.775	50 - 111	694.775	50 - 151	695.775	50 - 191	696.775	50 - 231	697.775
50 - 032	692.800	50 - 072	693.800	50 - 112	694.800	50 - 152	695.800	50 - 192	696.800	50 - 232	697.800
50 - 033	692.825	50 - 073	693.825	50 - 113	694.825	50 - 153	695.825	50 - 193	696.825	50 - 233	697.825
50 - 034	692.850	50 - 074	693.850	50 - 114	694.850	50 - 154	695.850	50 - 194	696.850	50 - 234	697.850
50 - 035	692.875	50 - 075	693.875	50 - 115	694.875	50 - 155	695.875	50 - 195	696.875	50 - 235	697.875
50 - 036	692.900	50 - 076	693.900	50 - 116	694.900	50 - 156	695.900	50 - 196	696.900	50 - 236	697.900
50 - 037	692.925	50 - 077	693.925	50 - 117	694.925	50 - 157	695.925	50 - 197	696.925	50 - 237	697.925
50 - 038	692.950	50 - 078	693.950	50 - 118	694.950	50 - 158	695.950	50 - 198	696.950	50 - 238	697.950
50 - 039	692.975	50 - 079	693.975	50 - 119	694.975	50 - 159	695.975	50 - 199	696.975	50 - 239	697.975
50 - 040	693.000	50 - 080	694.000	50 - 120	695.000	50 - 160	696.000	50 - 200	697.000	50 - 240	698.000

Group 51

チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]
51 - 001	698.025	51 - 041	699.025	51 - 081	700.025	51 - 121	701.025	51 - 161	702.025	51 - 201	703.025
51 - 002	698.050	51 - 042	699.050	51 - 082	700.050	51 - 122	701.050	51 - 162	702.050	51 - 202	703.050
51 - 003	698.075	51 - 043	699.075	51 - 083	700.075	51 - 123	701.075	51 - 163	702.075	51 - 203	703.075
51 - 004	698.100	51 - 044	699.100	51 - 084	700.100	51 - 124	701.100	51 - 164	702.100	51 - 204	703.100
51 - 005	698.125	51 - 045	699.125	51 - 085	700.125	51 - 125	701.125	51 - 165	702.125	51 - 205	703.125
51 - 006	698.150	51 - 046	699.150	51 - 086	700.150	51 - 126	701.150	51 - 166	702.150	51 - 206	703.150
51 - 007	698.175	51 - 047	699.175	51 - 087	700.175	51 - 127	701.175	51 - 167	702.175	51 - 207	703.175
51 - 008	698.200	51 - 048	699.200	51 - 088	700.200	51 - 128	701.200	51 - 168	702.200	51 - 208	703.200
51 - 009	698.225	51 - 049	699.225	51 - 089	700.225	51 - 129	701.225	51 - 169	702.225	51 - 209	703.225
51 - 010	698.250	51 - 050	699.250	51 - 090	700.250	51 - 130	701.250	51 - 170	702.250	51 - 210	703.250
51 - 011	698.275	51 - 051	699.275	51 - 091	700.275	51 - 131	701.275	51 - 171	702.275	51 - 211	703.275
51 - 012	698.300	51 - 052	699.300	51 - 092	700.300	51 - 132	701.300	51 - 172	702.300	51 - 212	703.300
51 - 013	698.325	51 - 053	699.325	51 - 093	700.325	51 - 133	701.325	51 - 173	702.325	51 - 213	703.325
51 - 014	698.350	51 - 054	699.350	51 - 094	700.350	51 - 134	701.350	51 - 174	702.350	51 - 214	703.350
51 - 015	698.375	51 - 055	699.375	51 - 095	700.375	51 - 135	701.375	51 - 175	702.375	51 - 215	703.375
51 - 016	698.400	51 - 056	699.400	51 - 096	700.400	51 - 136	701.400	51 - 176	702.400	51 - 216	703.400
51 - 017	698.425	51 - 057	699.425	51 - 097	700.425	51 - 137	701.425	51 - 177	702.425	51 - 217	703.425
51 - 018	698.450	51 - 058	699.450	51 - 098	700.450	51 - 138	701.450	51 - 178	702.450	51 - 218	703.450
51 - 019	698.475	51 - 059	699.475	51 - 099	700.475	51 - 139	701.475	51 - 179	702.475	51 - 219	703.475
51 - 020	698.500	51 - 060	699.500	51 - 100	700.500	51 - 140	701.500	51 - 180	702.500	51 - 220	703.500
51 - 021	698.525	51 - 061	699.525	51 - 101	700.525	51 - 141	701.525	51 - 181	702.525	51 - 221	703.525
51 - 022	698.550	51 - 062	699.550	51 - 102	700.550	51 - 142	701.550	51 - 182	702.550	51 - 222	703.550
51 - 023	698.575	51 - 063	699.575	51 - 103	700.575	51 - 143	701.575	51 - 183	702.575	51 - 223	703.575
51 - 024	698.600	51 - 064	699.600	51 - 104	700.600	51 - 144	701.600	51 - 184	702.600	51 - 224	703.600
51 - 025	698.625	51 - 065	699.625	51 - 105	700.625	51 - 145	701.625	51 - 185	702.625	51 - 225	703.625
51 - 026	698.650	51 - 066	699.650	51 - 106	700.650	51 - 146	701.650	51 - 186	702.650	51 - 226	703.650
51 - 027	698.675	51 - 067	699.675	51 - 107	700.675	51 - 147	701.675	51 - 187	702.675	51 - 227	703.675
51 - 028	698.700	51 - 068	699.700	51 - 108	700.700	51 - 148	701.700	51 - 188	702.700	51 - 228	703.700
51 - 029	698.725	51 - 069	699.725	51 - 109	700.725	51 - 149	701.725	51 - 189	702.725	51 - 229	703.725
51 - 030	698.750	51 - 070	699.750	51 - 110	700.750	51 - 150	701.750	51 - 190	702.750	51 - 230	703.750
51 - 031	698.775	51 - 071	699.775	51 - 111	700.775	51 - 151	701.775	51 - 191	702.775	51 - 231	703.775
51 - 032	698.800	51 - 072	699.800	51 - 112	700.800	51 - 152	701.800	51 - 192	702.800	51 - 232	703.800
51 - 033	698.825	51 - 073	699.825	51 - 113	700.825	51 - 153	701.825	51 - 193	702.825	51 - 233	703.825
51 - 034	698.850	51 - 074	699.850	51 - 114	700.850	51 - 154	701.850	51 - 194	702.850	51 - 234	703.850
51 - 035	698.875	51 - 075	699.875	51 - 115	700.875	51 - 155	701.875	51 - 195	702.875	51 - 235	703.875
51 - 036	698.900	51 - 076	699.900	51 - 116	700.900	51 - 156	701.900	51 - 196	702.900	51 - 236	703.900
51 - 037	698.925	51 - 077	699.925	51 - 117	700.925	51 - 157	701.925	51 - 197	702.925	51 - 237	703.925
51 - 038	698.950	51 - 078	699.950	51 - 118	700.950	51 - 158	701.950	51 - 198	702.950	51 - 238	703.950
51 - 039	698.975	51 - 079	699.975	51 - 119	700.975	51 - 159	701.975	51 - 199	702.975	51 - 239	703.975
51 - 040	699.000	51 - 080	700.000	51 - 120	701.000	51 - 160	702.000	51 - 200	703.000	51 - 240	704.000

Group 52

チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]
52 - 001	704.025	52 - 041	705.025	52 - 081	706.025	52 - 121	707.025	52 - 161	708.025	52 - 201	709.025
52 - 002	704.050	52 - 042	705.050	52 - 082	706.050	52 - 122	707.050	52 - 162	708.050	52 - 202	709.050
52 - 003	704.075	52 - 043	705.075	52 - 083	706.075	52 - 123	707.075	52 - 163	708.075	52 - 203	709.075
52 - 004	704.100	52 - 044	705.100	52 - 084	706.100	52 - 124	707.100	52 - 164	708.100	52 - 204	709.100
52 - 005	704.125	52 - 045	705.125	52 - 085	706.125	52 - 125	707.125	52 - 165	708.125	52 - 205	709.125
52 - 006	704.150	52 - 046	705.150	52 - 086	706.150	52 - 126	707.150	52 - 166	708.150	52 - 206	709.150
52 - 007	704.175	52 - 047	705.175	52 - 087	706.175	52 - 127	707.175	52 - 167	708.175	52 - 207	709.175
52 - 008	704.200	52 - 048	705.200	52 - 088	706.200	52 - 128	707.200	52 - 168	708.200	52 - 208	709.200
52 - 009	704.225	52 - 049	705.225	52 - 089	706.225	52 - 129	707.225	52 - 169	708.225	52 - 209	709.225
52 - 010	704.250	52 - 050	705.250	52 - 090	706.250	52 - 130	707.250	52 - 170	708.250	52 - 210	709.250
52 - 011	704.275	52 - 051	705.275	52 - 091	706.275	52 - 131	707.275	52 - 171	708.275	52 - 211	709.275
52 - 012	704.300	52 - 052	705.300	52 - 092	706.300	52 - 132	707.300	52 - 172	708.300	52 - 212	709.300
52 - 013	704.325	52 - 053	705.325	52 - 093	706.325	52 - 133	707.325	52 - 173	708.325	52 - 213	709.325
52 - 014	704.350	52 - 054	705.350	52 - 094	706.350	52 - 134	707.350	52 - 174	708.350	52 - 214	709.350
52 - 015	704.375	52 - 055	705.375	52 - 095	706.375	52 - 135	707.375	52 - 175	708.375	52 - 215	709.375
52 - 016	704.400	52 - 056	705.400	52 - 096	706.400	52 - 136	707.400	52 - 176	708.400	52 - 216	709.400
52 - 017	704.425	52 - 057	705.425	52 - 097	706.425	52 - 137	707.425	52 - 177	708.425	52 - 217	709.425
52 - 018	704.450	52 - 058	705.450	52 - 098	706.450	52 - 138	707.450	52 - 178	708.450	52 - 218	709.450
52 - 019	704.475	52 - 059	705.475	52 - 099	706.475	52 - 139	707.475	52 - 179	708.475	52 - 219	709.475
52 - 020	704.500	52 - 060	705.500	52 - 100	706.500	52 - 140	707.500	52 - 180	708.500	52 - 220	709.500
52 - 021	704.525	52 - 061	705.525	52 - 101	706.525	52 - 141	707.525	52 - 181	708.525	52 - 221	709.525
52 - 022	704.550	52 - 062	705.550	52 - 102	706.550	52 - 142	707.550	52 - 182	708.550	52 - 222	709.550
52 - 023	704.575	52 - 063	705.575	52 - 103	706.575	52 - 143	707.575	52 - 183	708.575	52 - 223	709.575
52 - 024	704.600	52 - 064	705.600	52 - 104	706.600	52 - 144	707.600	52 - 184	708.600	52 - 224	709.600
52 - 025	704.625	52 - 065	705.625	52 - 105	706.625	52 - 145	707.625	52 - 185	708.625	52 - 225	709.625
52 - 026	704.650	52 - 066	705.650	52 - 106	706.650	52 - 146	707.650	52 - 186	708.650	52 - 226	709.650
52 - 027	704.675	52 - 067	705.675	52 - 107	706.675	52 - 147	707.675	52 - 187	708.675	52 - 227	709.675
52 - 028	704.700	52 - 068	705.700	52 - 108	706.700	52 - 148	707.700	52 - 188	708.700	52 - 228	709.700
52 - 029	704.725	52 - 069	705.725	52 - 109	706.725	52 - 149	707.725	52 - 189	708.725	52 - 229	709.725
52 - 030	704.750	52 - 070	705.750	52 - 110	706.750	52 - 150	707.750	52 - 190	708.750	52 - 230	709.750
52 - 031	704.775	52 - 071	705.775	52 - 111	706.775	52 - 151	707.775	52 - 191	708.775	52 - 231	709.775
52 - 032	704.800	52 - 072	705.800	52 - 112	706.800	52 - 152	707.800	52 - 192	708.800	52 - 232	709.800
52 - 033	704.825	52 - 073	705.825	52 - 113	706.825	52 - 153	707.825	52 - 193	708.825	52 - 233	709.825
52 - 034	704.850	52 - 074	705.850	52 - 114	706.850	52 - 154	707.850	52 - 194	708.850	52 - 234	709.850
52 - 035	704.875	52 - 075	705.875	52 - 115	706.875	52 - 155	707.875	52 - 195	708.875	52 - 235	709.875
52 - 036	704.900	52 - 076	705.900	52 - 116	706.900	52 - 156	707.900	52 - 196	708.900	52 - 236	709.900
52 - 037	704.925	52 - 077	705.925	52 - 117	706.925	52 - 157	707.925	52 - 197	708.925	52 - 237	709.925
52 - 038	704.950	52 - 078	705.950	52 - 118	706.950	52 - 158	707.950	52 - 198	708.950	52 - 238	709.950
52 - 039	704.975	52 - 079	705.975	52 - 119	706.975	52 - 159	707.975	52 - 199	708.975	52 - 239	709.975
52 - 040	705.000	52 - 080	706.000	52 - 120	707.000	52 - 160	708.000	52 - 200	709.000	52 - 240	710.000

53

Group 00（125 kHz 間隔）

TV-53 の周波数帯から、125 kHz 間隔でチャンネルを選ぶことができます。

ご注意

- グレーのチャンネルはデジタルワイヤレスでは使用できません。また、本体においても表示されません。
- このグループでは、多チャンネル同時運用は考慮されていません。

53

チャンネル	周波数 [MHz]
53 - 005	710.125
53 - 010	710.250
53 - 015	710.375
53 - 020	710.500
53 - 025	710.625
53 - 030	710.750
53 - 035	710.875
53 - 040	711.000
53 - 045	711.125
53 - 050	711.250
53 - 055	711.375
53 - 060	711.500
53 - 065	711.625
53 - 070	711.750
53 - 075	711.875
53 - 080	712.000
53 - 085	712.125
53 - 090	712.250
53 - 095	712.375
53 - 100	712.500
53 - 105	712.625
53 - 110	712.750
53 - 115	712.875
53 - 120	713.000
53 - 125	713.125
53 - 130	713.250
53 - 135	713.375
53 - 140	713.500
53 - 145	713.625
53 - 150	713.750
53 - 155	713.875

デジタルワイヤレスで多チャンネル同時運用を行うためのグループ

デジタルワイヤレス機器のみを使用して多チャンネル同時運用を行うためのグループです。

チャンネル間隔が 375 kHz 以上空いているため、干渉を避けるための特別な計算をする必要がありません。

多チャンネル同時運用システムを構築する場合、ほかのソニー製ワイヤレストランスミッター／マイクロホンとの相互干渉を避けるため、以下のグループを使用することをお勧めします。

- グループ 53-A と 53-B をつなげた組み合わせで最大 10 チャンネルの同時運用が可能
- グループ 53-C と 53-D をつなげた組み合わせで最大 10 チャンネルの同時運用が可能
- グループ 53-E と 53-F をつなげた組み合わせで最大 10 チャンネルの同時運用が可能

ご注意

トランスミッター／マイクロホン同士は、30 cm 以上離してお使いください。トランスミッター／マイクロホン同士の距離を上記より近づける必要があるときには、「アナログワイヤレスとデジタルワイヤレスを共用して多チャンネル同時運用を行うためのグループ」を使用してください。

53-A～53-F

各グループ 5 チャンネル

グループ	チャンネル	周波数 [MHz]
53-A	53-030	710.750
	53-060	711.500
	53-090	712.250
	53-120	713.000
53-B	53-150	713.750
	53-015	710.375
	53-045	711.125
	53-075	711.875
53-C	53-105	712.625
	53-135	713.375
	53-025	710.625
	53-055	711.375
53-D	53-085	712.125
	53-115	712.875
	53-145	713.625
	53-010	710.250
53-E	53-040	711.000
	53-070	711.750
	53-100	712.500
	53-130	713.250
53-F	53-140	713.500
	53-020	710.500
	53-050	711.250
	53-080	712.000
53-F	53-110	712.750
	53-140	713.500
	53-005	710.125
	53-035	710.875
53-F	53-065	711.625
	53-095	712.375
	53-125	713.125

アナログワイヤレスとデジタルワイヤレスを共用して多チャンネル同時運用を行うためのグループ

アナログワイヤレス機器とデジタルワイヤレス機器を共用して多チャンネル同時運用を行うためのグループです。相互変調歪みの発生を考慮し、かつチャンネル間隔が 375 kHz 以上空いているため、干渉を避けるための特別な計算をする必要がありません。

多チャンネル同時運用システムを構築する場合、アナログワイヤレストランスミッター / マイクロホンとの相互干渉を避けるため、以下のグループを使用することをお勧めします。

デジタルワイヤレスのみの運用においても、より安定した運用が可能です。

- グループ 53-1、53-2、53-3、53-4 のうち任意のグループにて、アナログワイヤレスとの組み合わせで最大 6 チャンネルの同時運用が可能（ただしデジタルワイヤレスは、そのうち 4 チャンネル）
- グループ 53-5 にて、アナログワイヤレスとの組み合わせで最大 5 チャンネルの同時運用が可能（ただしデジタルワイヤレスは、そのうち 3 チャンネル）
- グループ 53-6 にて、1 チャンネルの運用が可能
- グループ 53-7 または 53-8 にて、アナログワイヤレスとの組み合わせで最大 7 チャンネルの同時運用が可能（ただしデジタルワイヤレスは、そのうち 5 チャンネル）

ご注意

デジタルワイヤレスの最小チャンネル間隔は 375 kHz のため、グレーのチャンネルは使用できません。また、本体においても表示されません。

53-1 ~ 53-8

グループ	チャンネル	周波数 [MHz]
53-1	53-005	710.125
	53-015	710.375
	53-045	711.125
	53-070	711.750
	53-120	713.000
	53-140	713.500
53-2	53-010	710.250
	53-020	710.500
	53-040	711.000
	53-075	711.875
	53-100	712.500
	53-115	712.875
53-3	53-025	710.625
	53-035	710.875
	53-055	711.375
	53-090	712.250
	53-105	712.625
	53-130	713.250
53-4	53-030	710.750
	53-060	711.500
	53-080	712.000
	53-125	713.125
	53-135	713.375
	53-150	713.750
53-5	53-065	711.625
	53-085	712.125
	53-095	712.375
	53-110	712.750
	53-145	713.625
53-6	53-050	711.250
53-7	53-005	710.125
	53-015	710.375
	53-055	711.375
	53-085	712.125
	53-110	712.750
	53-130	713.250
	53-145	713.625
53-8	53-010	710.250
	53-025	710.625
	53-045	711.125
	53-070	711.750
	53-100	712.500
	53-140	713.500
	53-150	713.750

Group 53 (25 kHz 間隔)

TV-53 チャンネルの周波数帯から 25 kHz 間隔でチャンネルを選ぶことができます。

ご注意

- グレーのチャンネルはデジタルワイヤレスでは使用できません。また、本体においても表示されません。
- このグループでは、多チャンネル同時運用は考慮されていません。

Group 53

チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]
53 - 001	710.025	53 - 041	711.025	53 - 081	712.025	53 - 121	713.025
53 - 002	710.050	53 - 042	711.050	53 - 082	712.050	53 - 122	713.050
53 - 003	710.075	53 - 043	711.075	53 - 083	712.075	53 - 123	713.075
53 - 004	710.100	53 - 044	711.100	53 - 084	712.100	53 - 124	713.100
53 - 005	710.125	53 - 045	711.125	53 - 085	712.125	53 - 125	713.125
53 - 006	710.150	53 - 046	711.150	53 - 086	712.150	53 - 126	713.150
53 - 007	710.175	53 - 047	711.175	53 - 087	712.175	53 - 127	713.175
53 - 008	710.200	53 - 048	711.200	53 - 088	712.200	53 - 128	713.200
53 - 009	710.225	53 - 049	711.225	53 - 089	712.225	53 - 129	713.225
53 - 010	710.250	53 - 050	711.250	53 - 090	712.250	53 - 130	713.250
53 - 011	710.275	53 - 051	711.275	53 - 091	712.275	53 - 131	713.275
53 - 012	710.300	53 - 052	711.300	53 - 092	712.300	53 - 132	713.300
53 - 013	710.325	53 - 053	711.325	53 - 093	712.325	53 - 133	713.325
53 - 014	710.350	53 - 054	711.350	53 - 094	712.350	53 - 134	713.350
53 - 015	710.375	53 - 055	711.375	53 - 095	712.375	53 - 135	713.375
53 - 016	710.400	53 - 056	711.400	53 - 096	712.400	53 - 136	713.400
53 - 017	710.425	53 - 057	711.425	53 - 097	712.425	53 - 137	713.425
53 - 018	710.450	53 - 058	711.450	53 - 098	712.450	53 - 138	713.450
53 - 019	710.475	53 - 059	711.475	53 - 099	712.475	53 - 139	713.475
53 - 020	710.500	53 - 060	711.500	53 - 100	712.500	53 - 140	713.500
53 - 021	710.525	53 - 061	711.525	53 - 101	712.525	53 - 141	713.525
53 - 022	710.550	53 - 062	711.550	53 - 102	712.550	53 - 142	713.550
53 - 023	710.575	53 - 063	711.575	53 - 103	712.575	53 - 143	713.575
53 - 024	710.600	53 - 064	711.600	53 - 104	712.600	53 - 144	713.600
53 - 025	710.625	53 - 065	711.625	53 - 105	712.625	53 - 145	713.625
53 - 026	710.650	53 - 066	711.650	53 - 106	712.650	53 - 146	713.650
53 - 027	710.675	53 - 067	711.675	53 - 107	712.675	53 - 147	713.675
53 - 028	710.700	53 - 068	711.700	53 - 108	712.700	53 - 148	713.700
53 - 029	710.725	53 - 069	711.725	53 - 109	712.725	53 - 149	713.725
53 - 030	710.750	53 - 070	711.750	53 - 110	712.750	53 - 150	713.750
53 - 031	710.775	53 - 071	711.775	53 - 111	712.775	53 - 151	713.775
53 - 032	710.800	53 - 072	711.800	53 - 112	712.800	53 - 152	713.800
53 - 033	710.825	53 - 073	711.825	53 - 113	712.825	53 - 153	713.825
53 - 034	710.850	53 - 074	711.850	53 - 114	712.850	53 - 154	713.850
53 - 035	710.875	53 - 075	711.875	53 - 115	712.875	53 - 155	713.875
53 - 036	710.900	53 - 076	711.900	53 - 116	712.900	53 - 156	713.900
53 - 037	710.925	53 - 077	711.925	53 - 117	712.925	53 - 157	713.925
53 - 038	710.950	53 - 078	711.950	53 - 118	712.950	53 - 158	713.950
53 - 039	710.975	53 - 079	711.975	53 - 119	712.975	53 - 159	713.975
53 - 040	711.000	53 - 080	712.000	53 - 120	713.000		

1.2 GHz 帯

1.2L

Group 00（125 kHz 間隔）

バンドブロック 1.2L の周波数帯から、125 kHz 間隔でチャンネルを選ぶことができます。

ご注意

- グレーのチャンネルはデジタルワイヤレスでは使用できません。また、本体においても表示されません。
- このグループでは、多チャンネル同時運用は考慮されていません。

チャンネル	周波数 [MHz]
1.2L-000	1240.000
1.2L-005	1240.125
1.2L-010	1240.250
1.2L-015	1240.375
1.2L-020	1240.500
1.2L-025	1240.625
1.2L-030	1240.750
1.2L-035	1240.875
1.2L-040	1241.000
1.2L-045	1241.125
1.2L-050	1241.250
1.2L-055	1241.375
1.2L-060	1241.500
1.2L-065	1241.625
1.2L-070	1241.750
1.2L-075	1241.875
1.2L-080	1242.000
1.2L-085	1242.125
1.2L-090	1242.250
1.2L-095	1242.375
1.2L-100	1242.500
1.2L-105	1242.625
1.2L-110	1242.750
1.2L-115	1242.875
1.2L-120	1243.000
1.2L-125	1243.125
1.2L-130	1243.250
1.2L-135	1243.375
1.2L-140	1243.500
1.2L-145	1243.625
1.2L-150	1243.750
1.2L-155	1243.875
1.2L-160	1244.000
1.2L-165	1244.125
1.2L-170	1244.250
1.2L-175	1244.375
1.2L-180	1244.500
1.2L-185	1244.625
1.2L-190	1244.750
1.2L-195	1244.875
1.2L-200	1245.000
1.2L-205	1245.125
1.2L-210	1245.250
1.2L-215	1245.375
1.2L-220	1245.500
1.2L-225	1245.625
1.2L-230	1245.750
1.2L-235	1245.875
1.2L-240	1246.000

デジタルワイヤレスで多チャンネル同時運用を行うためのグループ

デジタルワイヤレス機器のみを使用して多チャンネル同時運用を行うためのグループです。

チャンネル間隔が 500 kHz 空いているため、干渉を避けるための特別な計算をする必要がありません。

多チャンネル同時運用システムを構築する場合、ほかのソニー製ワイヤレストランスミッター／マイクロホンとの相互干渉を避けるため、以下のグループを使用することをお勧めします。

- グループ L-01、L-02、L-04 にて最大 11 チャンネルの同時運用が可能
- グループ L-03 にて最大 12 チャンネルの同時運用が可能
- グループ L-A、L-D、L-E にて最大 8 チャンネルの同時運用が可能
- グループ L-B、L-C、L-F にて最大 7 チャンネルの同時運用が可能

ご注意

- グレーのチャンネルはデジタルワイヤレスでは使用できません。また、本体においても表示されません。
- トランスミッター／マイクロホン同士は、30 cm 以上離してお使いください。トランスミッター／マイクロホン同士の距離を上記より近づける必要があるときには、「アナログワイヤレスとデジタルワイヤレスを共用して多チャンネル同時運用を行うためのグループ」を使用してください。

L-01 ～ L-04

グループ	チャンネル	周波数 [MHz]
L-01	1.2L-005	1240.125
	1.2L-025	1240.625
	1.2L-045	1241.125
	1.2L-065	1241.625
	1.2L-085	1242.125
	1.2L-105	1242.625
	1.2L-125	1243.125
	1.2L-145	1243.625
	1.2L-165	1244.125
	1.2L-185	1244.625
	1.2L-205	1245.125
	1.2L-225	1245.625
	L-02	1.2L-015
1.2L-035		1240.875
1.2L-055		1241.375
1.2L-075		1241.875
1.2L-095		1242.375
1.2L-115		1242.875
1.2L-135		1243.375
1.2L-155		1243.875
1.2L-175		1244.375
1.2L-195		1244.875
1.2L-215	1245.375	
L-03	1.2L-010	1240.250
	1.2L-030	1240.750
	1.2L-050	1241.250
	1.2L-070	1241.750
	1.2L-090	1242.250
	1.2L-110	1242.750
	1.2L-130	1243.250
	1.2L-150	1243.750
	1.2L-170	1244.250
	1.2L-190	1244.750
1.2L-210	1245.250	
1.2L-230	1245.750	
L-04	1.2L-020	1240.500
	1.2L-040	1241.000
	1.2L-060	1241.500
	1.2L-080	1242.000
	1.2L-100	1242.500
	1.2L-120	1243.000
	1.2L-140	1243.500
	1.2L-160	1244.000
	1.2L-180	1244.500
	1.2L-200	1245.000
1.2L-220	1245.500	

L-A ~ L-F		
グループ	チャンネル	周波数 [MHz]
L-A	1.2L-010	1240.250
	1.2L-040	1241.000
	1.2L-070	1241.750
	1.2L-100	1242.500
	1.2L-130	1243.250
	1.2L-160	1244.000
	1.2L-190	1244.750
	1.2L-220	1245.500
L-B	1.2L-025	1240.625
	1.2L-055	1241.375
	1.2L-085	1242.125
	1.2L-115	1242.875
	1.2L-145	1243.625
	1.2L-175	1244.375
	1.2L-205	1245.125
L-C	1.2L-005	1240.125
	1.2L-035	1240.875
	1.2L-065	1241.625
	1.2L-095	1242.375
	1.2L-125	1243.125
	1.2L-155	1243.875
	1.2L-185	1244.625
	1.2L-215	1245.375
L-D	1.2L-020	1240.500
	1.2L-050	1241.250
	1.2L-080	1242.000
	1.2L-110	1242.750
	1.2L-140	1243.500
	1.2L-170	1244.250
	1.2L-200	1245.000
L-E	1.2L-015	1240.375
	1.2L-045	1241.125
	1.2L-075	1241.875
	1.2L-105	1242.625
	1.2L-135	1243.375
	1.2L-165	1244.125
	1.2L-195	1244.875
	1.2L-225	1245.625
L-F	1.2L-030	1240.750
	1.2L-060	1241.500
	1.2L-090	1242.250
	1.2L-120	1243.000
	1.2L-150	1243.750
	1.2L-180	1244.500
	1.2L-210	1245.250

デジタルワイヤレスで多チャンネル同時運用を行うためのグループ (DWT-B03R および DWR-R03D のみ対応)

デジタルワイヤレス機器のみを使用して多チャンネル同時運用を行うためのグループです。

チャンネル間隔が 375 kHz 空いているため、干渉を避けるための特別な計算をする必要がありません。

多チャンネル同時運用システムを構築する場合、ほかのソニー製ワイヤレストランスミッター/マイクロホンとの相互干渉を避けるため、以下のグループを使用することをお勧めします。

- グループ L-11、L-12、L-13 にて最大 15 チャンネルの同時運用が可能

ご注意

- グレーのチャンネルはデジタルワイヤレスでは使用できません。また、本体においても表示されません。
- トランスミッター/マイクロホン同士は、30 cm 以上離してお使いください。トランスミッター/マイクロホン同士の距離を上記より近づける必要があるときには、「アナログワイヤレスとデジタルワイヤレスを共用して多チャンネル同時運用を行うためのグループ」を使用してください。

L-11 ~ L-13

グループ	チャンネル	周波数 [MHz]
L-11	1.2L-010	1240.250
	1.2L-025	1240.625
	1.2L-040	1241.000
	1.2L-055	1241.375
	1.2L-070	1241.750
	1.2L-085	1242.125
	1.2L-100	1242.500
	1.2L-115	1242.875
	1.2L-130	1243.250
	1.2L-145	1243.625
	1.2L-160	1244.000
	1.2L-175	1244.375
	1.2L-190	1244.750
	1.2L-205	1245.125
	1.2L-220	1245.500
L-12	1.2L-005	1240.125
	1.2L-020	1240.500
	1.2L-035	1240.875
	1.2L-050	1241.250
	1.2L-065	1241.625
	1.2L-080	1242.000
	1.2L-095	1242.375
	1.2L-110	1242.750
	1.2L-125	1243.125
	1.2L-140	1243.500
	1.2L-155	1243.875
	1.2L-170	1244.250
	1.2L-185	1244.625
L-13	1.2L-015	1240.375
	1.2L-030	1240.750
	1.2L-045	1241.125
	1.2L-060	1241.500
	1.2L-075	1241.875
	1.2L-090	1242.250
	1.2L-105	1242.625
	1.2L-120	1243.000
	1.2L-135	1243.375
	1.2L-150	1243.750
	1.2L-165	1244.125
	1.2L-180	1244.500
	1.2L-195	1244.875

アナログワイヤレスとデジタルワイヤレスを共用して多チャンネル同時運用を行うためのグループ

アナログワイヤレス機器とデジタルワイヤレス機器を共用して多チャンネル同時運用を行うためのグループです。
相互変調歪みの発生を考慮し、かつチャンネル間隔が 375 kHz 以上空いているため、干渉を避けるための特別な計算をする必要がありません。

多チャンネル同時運用システムを構築する場合、アナログワイヤレストランスミッター / マイクロホンとの相互干渉を避けるため、以下のグループを使用することをお勧めします。

デジタルワイヤレスのみの運用においても、より安定した運用が可能です。

- グループ A01 にて、アナログワイヤレスとの組み合わせで最大 5 チャンネルの同時運用が可能
- グループ A02 にて、アナログワイヤレスとの組み合わせで最大 4 チャンネルの同時運用が可能
- グループ A03 にて、アナログワイヤレスとの組み合わせで最大 5 チャンネルの同時運用が可能
- グループ A04 にて、アナログワイヤレスとの組み合わせで最大 4 チャンネルの同時運用が可能

A01 ~ A04

グループ	チャンネル	周波数 [MHz]
A01	1.2L-010	1240.250
	1.2L-070	1241.750
	1.2L-150	1243.750
	1.2L-175	1244.375
	1.2L-220	1245.500
A02	1.2L-060	1241.500
	1.2L-105	1242.625
	1.2L-140	1243.500
	1.2L-200	1245.000
A03	1.2L-040	1241.000
	1.2L-100	1242.500
	1.2L-125	1243.125
	1.2L-155	1243.875
	1.2L-230	1245.750
A04	1.2L-035	1240.875
	1.2L-085	1242.125
	1.2L-110	1242.750
	1.2L-180	1244.500

Group 1.2L (25 kHz 間隔)

バンドブロック 1.2L の周波数帯から 25 kHz 間隔でチャンネルを選ぶことができます。

ご注意

- グレーのチャンネルはデジタルワイヤレスでは使用できません。また、本体においても表示されません。
- このグループでは、多チャンネル同時運用は考慮されていません。

Group 1.2L

チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]
1.2L - 001	1240.025	1.2L - 041	1241.025	1.2L - 081	1242.025	1.2L - 121	1243.025	1.2L - 161	1244.025	1.2L - 201	1245.025
1.2L - 002	1240.050	1.2L - 042	1241.050	1.2L - 082	1242.050	1.2L - 122	1243.050	1.2L - 162	1244.050	1.2L - 202	1245.050
1.2L - 003	1240.075	1.2L - 043	1241.075	1.2L - 083	1242.075	1.2L - 123	1243.075	1.2L - 163	1244.075	1.2L - 203	1245.075
1.2L - 004	1240.100	1.2L - 044	1241.100	1.2L - 084	1242.100	1.2L - 124	1243.100	1.2L - 164	1244.100	1.2L - 204	1245.100
1.2L - 005	1240.125	1.2L - 045	1241.125	1.2L - 085	1242.125	1.2L - 125	1243.125	1.2L - 165	1244.125	1.2L - 205	1245.125
1.2L - 006	1240.150	1.2L - 046	1241.150	1.2L - 086	1242.150	1.2L - 126	1243.150	1.2L - 166	1244.150	1.2L - 206	1245.150
1.2L - 007	1240.175	1.2L - 047	1241.175	1.2L - 087	1242.175	1.2L - 127	1243.175	1.2L - 167	1244.175	1.2L - 207	1245.175
1.2L - 008	1240.200	1.2L - 048	1241.200	1.2L - 088	1242.200	1.2L - 128	1243.200	1.2L - 168	1244.200	1.2L - 208	1245.200
1.2L - 009	1240.225	1.2L - 049	1241.225	1.2L - 089	1242.225	1.2L - 129	1243.225	1.2L - 169	1244.225	1.2L - 209	1245.225
1.2L - 010	1240.250	1.2L - 050	1241.250	1.2L - 090	1242.250	1.2L - 130	1243.250	1.2L - 170	1244.250	1.2L - 210	1245.250
1.2L - 011	1240.275	1.2L - 051	1241.275	1.2L - 091	1242.275	1.2L - 131	1243.275	1.2L - 171	1244.275	1.2L - 211	1245.275
1.2L - 012	1240.300	1.2L - 052	1241.300	1.2L - 092	1242.300	1.2L - 132	1243.300	1.2L - 172	1244.300	1.2L - 212	1245.300
1.2L - 013	1240.325	1.2L - 053	1241.325	1.2L - 093	1242.325	1.2L - 133	1243.325	1.2L - 173	1244.325	1.2L - 213	1245.325
1.2L - 014	1240.350	1.2L - 054	1241.350	1.2L - 094	1242.350	1.2L - 134	1243.350	1.2L - 174	1244.350	1.2L - 214	1245.350
1.2L - 015	1240.375	1.2L - 055	1241.375	1.2L - 095	1242.375	1.2L - 135	1243.375	1.2L - 175	1244.375	1.2L - 215	1245.375
1.2L - 016	1240.400	1.2L - 056	1241.400	1.2L - 096	1242.400	1.2L - 136	1243.400	1.2L - 176	1244.400	1.2L - 216	1245.400
1.2L - 017	1240.425	1.2L - 057	1241.425	1.2L - 097	1242.425	1.2L - 137	1243.425	1.2L - 177	1244.425	1.2L - 217	1245.425
1.2L - 018	1240.450	1.2L - 058	1241.450	1.2L - 098	1242.450	1.2L - 138	1243.450	1.2L - 178	1244.450	1.2L - 218	1245.450
1.2L - 019	1240.475	1.2L - 059	1241.475	1.2L - 099	1242.475	1.2L - 139	1243.475	1.2L - 179	1244.475	1.2L - 219	1245.475
1.2L - 020	1240.500	1.2L - 060	1241.500	1.2L - 100	1242.500	1.2L - 140	1243.500	1.2L - 180	1244.500	1.2L - 220	1245.500
1.2L - 021	1240.525	1.2L - 061	1241.525	1.2L - 101	1242.525	1.2L - 141	1243.525	1.2L - 181	1244.525	1.2L - 221	1245.525
1.2L - 022	1240.550	1.2L - 062	1241.550	1.2L - 102	1242.550	1.2L - 142	1243.550	1.2L - 182	1244.550	1.2L - 222	1245.550
1.2L - 023	1240.575	1.2L - 063	1241.575	1.2L - 103	1242.575	1.2L - 143	1243.575	1.2L - 183	1244.575	1.2L - 223	1245.575
1.2L - 024	1240.600	1.2L - 064	1241.600	1.2L - 104	1242.600	1.2L - 144	1243.600	1.2L - 184	1244.600	1.2L - 224	1245.600
1.2L - 025	1240.625	1.2L - 065	1241.625	1.2L - 105	1242.625	1.2L - 145	1243.625	1.2L - 185	1244.625	1.2L - 225	1245.625
1.2L - 026	1240.650	1.2L - 066	1241.650	1.2L - 106	1242.650	1.2L - 146	1243.650	1.2L - 186	1244.650	1.2L - 226	1245.650
1.2L - 027	1240.675	1.2L - 067	1241.675	1.2L - 107	1242.675	1.2L - 147	1243.675	1.2L - 187	1244.675	1.2L - 227	1245.675
1.2L - 028	1240.700	1.2L - 068	1241.700	1.2L - 108	1242.700	1.2L - 148	1243.700	1.2L - 188	1244.700	1.2L - 228	1245.700
1.2L - 029	1240.725	1.2L - 069	1241.725	1.2L - 109	1242.725	1.2L - 149	1243.725	1.2L - 189	1244.725	1.2L - 229	1245.725
1.2L - 030	1240.750	1.2L - 070	1241.750	1.2L - 110	1242.750	1.2L - 150	1243.750	1.2L - 190	1244.750	1.2L - 230	1245.750
1.2L - 031	1240.775	1.2L - 071	1241.775	1.2L - 111	1242.775	1.2L - 151	1243.775	1.2L - 191	1244.775	1.2L - 231	1245.775
1.2L - 032	1240.800	1.2L - 072	1241.800	1.2L - 112	1242.800	1.2L - 152	1243.800	1.2L - 192	1244.800	1.2L - 232	1245.800
1.2L - 033	1240.825	1.2L - 073	1241.825	1.2L - 113	1242.825	1.2L - 153	1243.825	1.2L - 193	1244.825	1.2L - 233	1245.825
1.2L - 034	1240.850	1.2L - 074	1241.850	1.2L - 114	1242.850	1.2L - 154	1243.850	1.2L - 194	1244.850	1.2L - 234	1245.850
1.2L - 035	1240.875	1.2L - 075	1241.875	1.2L - 115	1242.875	1.2L - 155	1243.875	1.2L - 195	1244.875	1.2L - 235	1245.875
1.2L - 036	1240.900	1.2L - 076	1241.900	1.2L - 116	1242.900	1.2L - 156	1243.900	1.2L - 196	1244.900	1.2L - 236	1245.900
1.2L - 037	1240.925	1.2L - 077	1241.925	1.2L - 117	1242.925	1.2L - 157	1243.925	1.2L - 197	1244.925	1.2L - 237	1245.925
1.2L - 038	1240.950	1.2L - 078	1241.950	1.2L - 118	1242.950	1.2L - 158	1243.950	1.2L - 198	1244.950	1.2L - 238	1245.950
1.2L - 039	1240.975	1.2L - 079	1241.975	1.2L - 119	1242.975	1.2L - 159	1243.975	1.2L - 199	1244.975	1.2L - 239	1245.975
1.2L - 040	1241.000	1.2L - 080	1242.000	1.2L - 120	1243.000	1.2L - 160	1244.000	1.2L - 200	1245.000	1.2L - 240	1246.000

1.2M

Group 00（125 kHz 間隔）

バンドブロック 1.2M の周波数帯から、125 kHz 間隔でチャンネルを選ぶことができます。

ご注意

このグループでは、多チャンネル同時運用は考慮されていません。

チャンネル	周波数 [MHz]
1.2M-005	1246.125
1.2M-010	1246.250
1.2M-015	1246.375
1.2M-020	1246.500
1.2M-025	1246.625
1.2M-030	1246.750
1.2M-035	1246.875
1.2M-040	1247.000
1.2M-045	1247.125
1.2M-050	1247.250
1.2M-055	1247.375
1.2M-060	1247.500
1.2M-065	1247.625
1.2M-070	1247.750
1.2M-075	1247.875
1.2M-080	1248.000
1.2M-085	1248.125
1.2M-090	1248.250
1.2M-095	1248.375
1.2M-100	1248.500
1.2M-105	1248.625
1.2M-110	1248.750
1.2M-115	1248.875
1.2M-120	1249.000
1.2M-125	1249.125
1.2M-130	1249.250
1.2M-135	1249.375
1.2M-140	1249.500
1.2M-145	1249.625
1.2M-150	1249.750
1.2M-155	1249.875
1.2M-160	1250.000
1.2M-165	1250.125
1.2M-170	1250.250
1.2M-175	1250.375
1.2M-180	1250.500
1.2M-185	1250.625
1.2M-190	1250.750
1.2M-195	1250.875
1.2M-200	1251.000
1.2M-205	1251.125
1.2M-210	1251.250
1.2M-215	1251.375
1.2M-220	1251.500
1.2M-225	1251.625
1.2M-230	1251.750

デジタルワイヤレスで多チャンネル同時運用を行うためのグループ

デジタルワイヤレス機器のみを使用して多チャンネル同時運用を行うためのグループです。

チャンネル間隔が 500 kHz 空いているため、干渉を避けるための特別な計算をする必要がありません。

多チャンネル同時運用システムを構築する場合、ほかのソニー製ワイヤレストランスミッター／マイクロホンとの相互干渉を避けるため、以下のグループを使用することをお勧めします。

- グループ M-01 にて最大 12 チャンネルの同時運用が可能
- グループ M-02、M-03、M-04 にて最大 11 チャンネルの同時運用が可能
- グループ M-A、M-C、M-E、M-F にて最大 8 チャンネルの同時運用が可能
- グループ M-B、M-D にて最大 7 チャンネルの同時運用が可能

ご注意

トランスミッター／マイクロホン同士は、30 cm 以上離してお使いください。トランスミッター／マイクロホン同士の距離を上記より近づける必要があるときには、「アナログワイヤレスとデジタルワイヤレスを共用して多チャンネル同時運用を行うためのグループ」を使用してください。

M-01 ～ M-04

グループ	チャンネル	周波数 [MHz]
M-01	1.2M-010	1246.250
	1.2M-030	1246.750
	1.2M-050	1247.250
	1.2M-070	1247.750
	1.2M-090	1248.250
	1.2M-110	1248.750
	1.2M-130	1249.250
	1.2M-150	1249.750
	1.2M-170	1250.250
	1.2M-190	1250.750
	1.2M-210	1251.250
	1.2M-230	1251.750
M-02	1.2M-020	1246.500
	1.2M-040	1247.000
	1.2M-060	1247.500
	1.2M-080	1248.000
	1.2M-100	1248.500
	1.2M-120	1249.000
	1.2M-140	1249.500
	1.2M-160	1250.000
	1.2M-180	1250.500
	1.2M-200	1251.000
1.2M-220	1251.500	
M-03	1.2M-015	1246.375
	1.2M-035	1246.875
	1.2M-055	1247.375
	1.2M-075	1247.875
	1.2M-095	1248.375
	1.2M-115	1248.875
	1.2M-135	1249.375
	1.2M-155	1249.875
	1.2M-175	1250.375
1.2M-195	1250.875	
1.2M-215	1251.375	
M-04	1.2M-025	1246.625
	1.2M-045	1247.125
	1.2M-065	1247.625
	1.2M-085	1248.125
	1.2M-105	1248.625
	1.2M-125	1249.125
	1.2M-145	1249.625
	1.2M-165	1250.125
	1.2M-185	1250.625
	1.2M-205	1251.125
1.2M-225	1251.625	

M-A ~ M-F		
グループ	チャンネル	周波数 [MHz]
M-A	1.2M-015	1246.375
	1.2M-045	1247.125
	1.2M-075	1247.875
	1.2M-105	1248.625
	1.2M-135	1249.375
	1.2M-165	1250.125
	1.2M-195	1250.875
	1.2M-225	1251.625
M-B	1.2M-030	1246.750
	1.2M-060	1247.500
	1.2M-090	1248.250
	1.2M-120	1249.000
	1.2M-150	1249.750
	1.2M-180	1250.500
	1.2M-210	1251.250
M-C	1.2M-010	1246.250
	1.2M-040	1247.000
	1.2M-070	1247.750
	1.2M-100	1248.500
	1.2M-130	1249.250
	1.2M-160	1250.000
	1.2M-190	1250.750
	1.2M-220	1251.500
M-D	1.2M-025	1246.625
	1.2M-055	1247.375
	1.2M-085	1248.125
	1.2M-115	1248.875
	1.2M-145	1249.625
	1.2M-175	1250.375
	1.2M-205	1251.125
M-E	1.2M-020	1246.500
	1.2M-050	1247.250
	1.2M-080	1248.000
	1.2M-110	1248.750
	1.2M-140	1249.500
	1.2M-170	1250.250
	1.2M-200	1251.000
	1.2M-230	1251.750
M-F	1.2M-005	1246.125
	1.2M-035	1246.875
	1.2M-065	1247.625
	1.2M-095	1248.375
	1.2M-125	1249.125
	1.2M-155	1249.875
	1.2M-185	1250.625
	1.2M-215	1251.375

デジタルワイヤレスで多チャンネル同時運用を行うためのグループ (DWT-B03R および DWR-R03D のみ対応)

デジタルワイヤレス機器のみを使用して多チャンネル同時運用を行うためのグループです。

チャンネル間隔が 375 kHz 空いているため、干渉を避けるための特別な計算をする必要がありません。

多チャンネル同時運用システムを構築する場合、ほかのソニー製ワイヤレストランスミッター/マイクロホンとの相互干渉を避けるため、以下のグループを使用することをお勧めします。

- グループ M-13 にて最大 16 チャンネルの同時運用が可能
- グループ M-11、M-12 にて最大 15 チャンネルの同時運用が可能

ご注意

トランスミッター/マイクロホン同士は、30 cm 以上離してお使いください。トランスミッター/マイクロホン同士の距離を上記より近づける必要があるときには、「アナログワイヤレスとデジタルワイヤレスを共用して多チャンネル同時運用を行うためのグループ」を使用してください。

M-11 ~ M-13

グループ	チャンネル	周波数 [MHz]
M-11	1.2M-015	1246.375
	1.2M-030	1246.750
	1.2M-045	1247.125
	1.2M-060	1247.500
	1.2M-075	1247.875
	1.2M-090	1248.250
	1.2M-105	1248.625
	1.2M-120	1249.000
	1.2M-135	1249.375
	1.2M-150	1249.750
	1.2M-165	1250.125
	1.2M-180	1250.500
	1.2M-195	1250.875
	1.2M-210	1251.250
	1.2M-225	1251.625
M-12	1.2M-010	1246.250
	1.2M-025	1246.625
	1.2M-040	1247.000
	1.2M-055	1247.375
	1.2M-070	1247.750
	1.2M-085	1248.125
	1.2M-100	1248.500
	1.2M-115	1248.875
	1.2M-130	1249.250
	1.2M-145	1249.625
	1.2M-160	1250.000
	1.2M-175	1250.375
	1.2M-190	1250.750
M-13	1.2M-005	1246.125
	1.2M-020	1246.500
	1.2M-035	1246.875
	1.2M-050	1247.250
	1.2M-065	1247.625
	1.2M-080	1248.000
	1.2M-095	1248.375
	1.2M-110	1248.750
	1.2M-125	1249.125
	1.2M-140	1249.500
	1.2M-155	1249.875
	1.2M-170	1250.250
	1.2M-185	1250.625
1.2M-200	1251.000	
1.2M-215	1251.375	
1.2M-230	1251.750	

アナログワイヤレスとデジタルワイヤレスを共用して多チャンネル同時運用を行うためのグループ

アナログワイヤレス機器とデジタルワイヤレス機器を共用して多チャンネル同時運用を行うためのグループです。
相互変調歪みの発生を考慮し、かつチャンネル間隔が 375 kHz 以上空いているため、干渉を避けるための特別な計算をする必要がありません。

多チャンネル同時運用システムを構築する場合、アナログワイヤレストランスミッター / マイクロホンとの相互干渉を避けるため、以下のグループを使用することをお勧めします。

デジタルワイヤレスのみの運用においても、より安定した運用が可能です。

- グループ A01 にて、アナログワイヤレスとの組み合わせで最大 5 チャンネルの同時運用が可能
- グループ A02 にて、アナログワイヤレスとの組み合わせで最大 5 チャンネルの同時運用が可能
- グループ A03 にて、アナログワイヤレスとの組み合わせで最大 5 チャンネルの同時運用が可能
- グループ A04 にて、アナログワイヤレスとの組み合わせで最大 4 チャンネルの同時運用が可能

A-01 ~ A-04

グループ	チャンネル	周波数 [MHz]
A01	1.2M-010	1246.250
	1.2M-070	1247.750
	1.2M-150	1249.750
	1.2M-175	1250.375
	1.2M-220	1251.500
A02	1.2M-005	1246.125
	1.2M-060	1247.500
	1.2M-105	1248.625
	1.2M-140	1249.500
	1.2M-200	1251.000
A03	1.2M-040	1247.000
	1.2M-100	1248.500
	1.2M-125	1249.125
	1.2M-155	1249.875
	1.2M-230	1251.750
A04	1.2M-035	1246.875
	1.2M-085	1248.125
	1.2M-110	1248.750
	1.2M-180	1250.500

Group 1.2M (25 kHz 間隔)

バンドブロック 1.2M の周波数帯から 25 kHz 間隔でチャンネルを選ぶことができます。

ご注意

- グレーのチャンネルはデジタルワイヤレスでは使用できません。また、本体においても表示されません。
- このグループでは、多チャンネル同時運用は考慮されていません。

Group 1.2M

チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]
1.2M - 001	1246.025	1.2M - 041	1247.025	1.2M - 081	1248.025	1.2M - 121	1249.025	1.2M - 161	1250.025	1.2M - 201	1251.025
1.2M - 002	1246.050	1.2M - 042	1247.050	1.2M - 082	1248.050	1.2M - 122	1249.050	1.2M - 162	1250.050	1.2M - 202	1251.050
1.2M - 003	1246.075	1.2M - 043	1247.075	1.2M - 083	1248.075	1.2M - 123	1249.075	1.2M - 163	1250.075	1.2M - 203	1251.075
1.2M - 004	1246.100	1.2M - 044	1247.100	1.2M - 084	1248.100	1.2M - 124	1249.100	1.2M - 164	1250.100	1.2M - 204	1251.100
1.2M - 005	1246.125	1.2M - 045	1247.125	1.2M - 085	1248.125	1.2M - 125	1249.125	1.2M - 165	1250.125	1.2M - 205	1251.125
1.2M - 006	1246.150	1.2M - 046	1247.150	1.2M - 086	1248.150	1.2M - 126	1249.150	1.2M - 166	1250.150	1.2M - 206	1251.150
1.2M - 007	1246.175	1.2M - 047	1247.175	1.2M - 087	1248.175	1.2M - 127	1249.175	1.2M - 167	1250.175	1.2M - 207	1251.175
1.2M - 008	1246.200	1.2M - 048	1247.200	1.2M - 088	1248.200	1.2M - 128	1249.200	1.2M - 168	1250.200	1.2M - 208	1251.200
1.2M - 009	1246.225	1.2M - 049	1247.225	1.2M - 089	1248.225	1.2M - 129	1249.225	1.2M - 169	1250.225	1.2M - 209	1251.225
1.2M - 010	1246.250	1.2M - 050	1247.250	1.2M - 090	1248.250	1.2M - 130	1249.250	1.2M - 170	1250.250	1.2M - 210	1251.250
1.2M - 011	1246.275	1.2M - 051	1247.275	1.2M - 091	1248.275	1.2M - 131	1249.275	1.2M - 171	1250.275	1.2M - 211	1251.275
1.2M - 012	1246.300	1.2M - 052	1247.300	1.2M - 092	1248.300	1.2M - 132	1249.300	1.2M - 172	1250.300	1.2M - 212	1251.300
1.2M - 013	1246.325	1.2M - 053	1247.325	1.2M - 093	1248.325	1.2M - 133	1249.325	1.2M - 173	1250.325	1.2M - 213	1251.325
1.2M - 014	1246.350	1.2M - 054	1247.350	1.2M - 094	1248.350	1.2M - 134	1249.350	1.2M - 174	1250.350	1.2M - 214	1251.350
1.2M - 015	1246.375	1.2M - 055	1247.375	1.2M - 095	1248.375	1.2M - 135	1249.375	1.2M - 175	1250.375	1.2M - 215	1251.375
1.2M - 016	1246.400	1.2M - 056	1247.400	1.2M - 096	1248.400	1.2M - 136	1249.400	1.2M - 176	1250.400	1.2M - 216	1251.400
1.2M - 017	1246.425	1.2M - 057	1247.425	1.2M - 097	1248.425	1.2M - 137	1249.425	1.2M - 177	1250.425	1.2M - 217	1251.425
1.2M - 018	1246.450	1.2M - 058	1247.450	1.2M - 098	1248.450	1.2M - 138	1249.450	1.2M - 178	1250.450	1.2M - 218	1251.450
1.2M - 019	1246.475	1.2M - 059	1247.475	1.2M - 099	1248.475	1.2M - 139	1249.475	1.2M - 179	1250.475	1.2M - 219	1251.475
1.2M - 020	1246.500	1.2M - 060	1247.500	1.2M - 100	1248.500	1.2M - 140	1249.500	1.2M - 180	1250.500	1.2M - 220	1251.500
1.2M - 021	1246.525	1.2M - 061	1247.525	1.2M - 101	1248.525	1.2M - 141	1249.525	1.2M - 181	1250.525	1.2M - 221	1251.525
1.2M - 022	1246.550	1.2M - 062	1247.550	1.2M - 102	1248.550	1.2M - 142	1249.550	1.2M - 182	1250.550	1.2M - 222	1251.550
1.2M - 023	1246.575	1.2M - 063	1247.575	1.2M - 103	1248.575	1.2M - 143	1249.575	1.2M - 183	1250.575	1.2M - 223	1251.575
1.2M - 024	1246.600	1.2M - 064	1247.600	1.2M - 104	1248.600	1.2M - 144	1249.600	1.2M - 184	1250.600	1.2M - 224	1251.600
1.2M - 025	1246.625	1.2M - 065	1247.625	1.2M - 105	1248.625	1.2M - 145	1249.625	1.2M - 185	1250.625	1.2M - 225	1251.625
1.2M - 026	1246.650	1.2M - 066	1247.650	1.2M - 106	1248.650	1.2M - 146	1249.650	1.2M - 186	1250.650	1.2M - 226	1251.650
1.2M - 027	1246.675	1.2M - 067	1247.675	1.2M - 107	1248.675	1.2M - 147	1249.675	1.2M - 187	1250.675	1.2M - 227	1251.675
1.2M - 028	1246.700	1.2M - 068	1247.700	1.2M - 108	1248.700	1.2M - 148	1249.700	1.2M - 188	1250.700	1.2M - 228	1251.700
1.2M - 029	1246.725	1.2M - 069	1247.725	1.2M - 109	1248.725	1.2M - 149	1249.725	1.2M - 189	1250.725	1.2M - 229	1251.725
1.2M - 030	1246.750	1.2M - 070	1247.750	1.2M - 110	1248.750	1.2M - 150	1249.750	1.2M - 190	1250.750	1.2M - 230	1251.750
1.2M - 031	1246.775	1.2M - 071	1247.775	1.2M - 111	1248.775	1.2M - 151	1249.775	1.2M - 191	1250.775	1.2M - 231	1251.775
1.2M - 032	1246.800	1.2M - 072	1247.800	1.2M - 112	1248.800	1.2M - 152	1249.800	1.2M - 192	1250.800	1.2M - 232	1251.800
1.2M - 033	1246.825	1.2M - 073	1247.825	1.2M - 113	1248.825	1.2M - 153	1249.825	1.2M - 193	1250.825	1.2M - 233	1251.825
1.2M - 034	1246.850	1.2M - 074	1247.850	1.2M - 114	1248.850	1.2M - 154	1249.850	1.2M - 194	1250.850	1.2M - 234	1251.850
1.2M - 035	1246.875	1.2M - 075	1247.875	1.2M - 115	1248.875	1.2M - 155	1249.875	1.2M - 195	1250.875	1.2M - 235	1251.875
1.2M - 036	1246.900	1.2M - 076	1247.900	1.2M - 116	1248.900	1.2M - 156	1249.900	1.2M - 196	1250.900	1.2M - 236	1251.900
1.2M - 037	1246.925	1.2M - 077	1247.925	1.2M - 117	1248.925	1.2M - 157	1249.925	1.2M - 197	1250.925	1.2M - 237	1251.925
1.2M - 038	1246.950	1.2M - 078	1247.950	1.2M - 118	1248.950	1.2M - 158	1249.950	1.2M - 198	1250.950	1.2M - 238	1251.950
1.2M - 039	1246.975	1.2M - 079	1247.975	1.2M - 119	1248.975	1.2M - 159	1249.975	1.2M - 199	1250.975	1.2M - 239	1251.975
1.2M - 040	1247.000	1.2M - 080	1248.000	1.2M - 120	1249.000	1.2M - 160	1250.000	1.2M - 200	1251.000		

1.2H

Group 00（125 kHz 間隔）

バンドブロック 1.2H の周波数帯から、125 kHz 間隔でチャンネルを選ぶことができます。

ご注意

- グレーのチャンネルはデジタルワイヤレスでは使用できません。また、本体においても表示されません。
- このグループでは、多チャンネル同時運用は考慮されていません。

チャンネル	周波数 [MHz]
1.2H-010	1253.250
1.2H-015	1253.375
1.2H-020	1253.500
1.2H-025	1253.625
1.2H-030	1253.750
1.2H-035	1253.875
1.2H-040	1254.000
1.2H-045	1254.125
1.2H-050	1254.250
1.2H-055	1254.375
1.2H-060	1254.500
1.2H-065	1254.625
1.2H-070	1254.750
1.2H-075	1254.875
1.2H-080	1255.000
1.2H-085	1255.125
1.2H-090	1255.250
1.2H-095	1255.375
1.2H-100	1255.500
1.2H-105	1255.625
1.2H-110	1255.750
1.2H-115	1255.875
1.2H-120	1256.000
1.2H-125	1256.125
1.2H-130	1256.250
1.2H-135	1256.375
1.2H-140	1256.500
1.2H-145	1256.625
1.2H-150	1256.750
1.2H-155	1256.875
1.2H-160	1257.000
1.2H-165	1257.125
1.2H-170	1257.250
1.2H-175	1257.375
1.2H-180	1257.500
1.2H-185	1257.625
1.2H-190	1257.750
1.2H-195	1257.875
1.2H-200	1258.000
1.2H-205	1258.125
1.2H-210	1258.250
1.2H-215	1258.375
1.2H-220	1258.500
1.2H-225	1258.625
1.2H-230	1258.750
1.2H-235	1258.875
1.2H-240	1259.000
1.2H-245	1259.125
1.2H-250	1259.250
1.2H-255	1259.375
1.2H-260	1259.500
1.2H-265	1259.625
1.2H-270	1259.750
1.2H-275	1259.875

デジタルワイヤレスで多チャンネル同時運用を行うためのグループ

デジタルワイヤレス機器のみを使用して多チャンネル同時運用を行うためのグループです。

チャンネル間隔が 500 kHz 空いているため、干渉を避けるための特別な計算をする必要がありません。

多チャンネル同時運用システムを構築する場合、ほかのソニー製ワイヤレストランスミッター／マイクロホンとの相互干渉を避けるため、以下のグループを使用することをお勧めします。

- グループ H-01 にて最大 14 チャンネルの同時運用が可能
- グループ H-02、H-03、H-04 にて最大 13 チャンネルの同時運用が可能
- グループ H-A、H-B、H-C、H-D、L-E にて最大 9 チャンネルの同時運用が可能
- グループ H-F にて最大 8 チャンネルの同時運用が可能

ご注意

- グレーのチャンネルはデジタルワイヤレスでは使用できません。また、本体においても表示されません。
- トランスミッター／マイクロホン同士は、30 cm 以上離してお使いください。トランスミッター／マイクロホン同士の距離を上記より近づける必要があるときには、「アナログワイヤレスとデジタルワイヤレスを共用して多チャンネル同時運用を行うためのグループ」を使用してください。

H-01 ～ H-04

グループ	チャンネル	周波数 [MHz]
H-01	1.2H-010	1253.250
	1.2H-030	1253.750
	1.2H-050	1254.250
	1.2H-070	1254.750
	1.2H-090	1255.250
	1.2H-110	1255.750
	1.2H-130	1256.250
	1.2H-150	1256.750
	1.2H-170	1257.250
	1.2H-190	1257.750
	1.2H-210	1258.250
	1.2H-230	1258.750
	1.2H-250	1259.250
	1.2H-270	1259.750
H-02	1.2H-020	1253.500
	1.2H-040	1254.000
	1.2H-060	1254.500
	1.2H-080	1255.000
	1.2H-100	1255.500
	1.2H-120	1256.000
	1.2H-140	1256.500
	1.2H-160	1257.000
	1.2H-180	1257.500
	1.2H-200	1258.000
	1.2H-220	1258.500
	1.2H-240	1259.000
	1.2H-260	1259.500
H-03	1.2H-015	1253.375
	1.2H-035	1253.875
	1.2H-055	1254.375
	1.2H-075	1254.875
	1.2H-095	1255.375
	1.2H-115	1255.875
	1.2H-135	1256.375
	1.2H-155	1256.875
	1.2H-175	1257.375
	1.2H-195	1257.875
	1.2H-215	1258.375
	1.2H-235	1258.875
	1.2H-255	1259.375
1.2H-275	1259.875	
H-04	1.2H-025	1253.625
	1.2H-045	1254.125
	1.2H-065	1254.625
	1.2H-085	1255.125
	1.2H-105	1255.625
	1.2H-125	1256.125
	1.2H-145	1256.625
	1.2H-165	1257.125
	1.2H-185	1257.625
	1.2H-205	1258.125
	1.2H-225	1258.625
	1.2H-245	1259.125
	1.2H-265	1259.625

H-A ~ H-F		
グループ	チャンネル	周波数 [MHz]
H-A	1.2H-015	1253.375
	1.2H-045	1254.125
	1.2H-075	1254.875
	1.2H-105	1255.625
	1.2H-135	1256.375
	1.2H-165	1257.125
	1.2H-195	1257.875
	1.2H-225	1258.625
	1.2H-255	1259.375
H-B	1.2H-030	1253.750
	1.2H-060	1254.500
	1.2H-090	1255.250
	1.2H-120	1256.000
	1.2H-150	1256.750
	1.2H-180	1257.500
	1.2H-210	1258.250
	1.2H-240	1259.000
1.2H-270	1259.750	
H-C	1.2H-010	1253.250
	1.2H-040	1254.000
	1.2H-070	1254.750
	1.2H-100	1255.500
	1.2H-130	1256.250
	1.2H-160	1257.000
	1.2H-190	1257.750
	1.2H-220	1258.500
	1.2H-250	1259.250
H-D	1.2H-025	1253.625
	1.2H-055	1254.375
	1.2H-085	1255.125
	1.2H-115	1255.875
	1.2H-145	1256.625
	1.2H-175	1257.375
	1.2H-205	1258.125
	1.2H-235	1258.875
1.2H-265	1259.625	
H-E	1.2H-020	1253.500
	1.2H-050	1254.250
	1.2H-080	1255.000
	1.2H-110	1255.750
	1.2H-140	1256.500
	1.2H-170	1257.250
	1.2H-200	1258.000
	1.2H-230	1258.750
1.2H-260	1259.500	
H-F	1.2H-035	1253.875
	1.2H-065	1254.625
	1.2H-095	1255.375
	1.2H-125	1256.125
	1.2H-155	1256.875
	1.2H-185	1257.625
	1.2H-215	1258.375
	1.2H-245	1259.125

デジタルワイヤレスで多チャンネル同時運用を行うためのグループ (DWT-B03R および DWR-R03D のみ対応)

デジタルワイヤレス機器のみを使用して多チャンネル同時運用を行うためのグループです。

チャンネル間隔が 375 kHz 空いているため、干渉を避けるための特別な計算をする必要がありません。

多チャンネル同時運用システムを構築する場合、ほかのソニー製ワイヤレストランスミッター / マイクロホンとの相互干渉を避けるため、以下のグループを使用することをお勧めします。

- グループ H-11、H-12 にて最大 18 チャンネルの同時運用が可能
- グループ H-13 にて最大 17 チャンネルの同時運用が可能

ご注意

トランスミッター / マイクロホン同士は、30 cm 以上離してお使いください。トランスミッター / マイクロホン同士の距離を上記より近づける必要があるときには、「アナログワイヤレスとデジタルワイヤレスを共用して多チャンネル同時運用を行うためのグループ」を使用してください。

H-11 ~ H-13

グループ	チャンネル	周波数 [MHz]
H-11	1.2H-015	1253.375
	1.2H-030	1253.750
	1.2H-045	1254.125
	1.2H-060	1254.500
	1.2H-075	1254.875
	1.2H-090	1255.250
	1.2H-105	1255.625
	1.2H-120	1256.000
	1.2H-135	1256.375
	1.2H-150	1256.750
	1.2H-165	1257.125
	1.2H-180	1257.500
	1.2H-195	1257.875
	1.2H-210	1258.250
	1.2H-225	1258.625
	1.2H-240	1259.000
	1.2H-255	1259.375
	1.2H-270	1259.750
H-12	1.2H-010	1253.250
	1.2H-025	1253.625
	1.2H-040	1254.000
	1.2H-055	1254.375
	1.2H-070	1254.750
	1.2H-085	1255.125
	1.2H-100	1255.500
	1.2H-115	1255.875
	1.2H-130	1256.250
	1.2H-145	1256.625
	1.2H-160	1257.000
	1.2H-175	1257.375
	1.2H-190	1257.750
	1.2H-205	1258.125
	1.2H-220	1258.500
	1.2H-235	1258.875
	1.2H-250	1259.250
1.2H-265	1259.625	
H-13	1.2H-020	1253.500
	1.2H-035	1253.875
	1.2H-050	1254.250
	1.2H-065	1254.625
	1.2H-080	1255.000
	1.2H-095	1255.375
	1.2H-110	1255.750
	1.2H-125	1256.125
	1.2H-140	1256.500
	1.2H-155	1256.875
	1.2H-170	1257.250
	1.2H-185	1257.625
	1.2H-200	1258.000
	1.2H-215	1258.375
	1.2H-230	1258.750
	1.2H-245	1259.125
1.2H-260	1259.500	

アナログワイヤレスとデジタルワイヤレスを共用して多チャンネル同時運用を行うためのグループ

アナログワイヤレス機器とデジタルワイヤレス機器を共用して多チャンネル同時運用を行うためのグループです。
相互変調歪みの発生を考慮し、かつチャンネル間隔が 375 kHz 以上空いているため、干渉を避けるための特別な計算をする必要がありません。

多チャンネル同時運用システムを構築する場合、アナログワイヤレストランスミッター / マイクロホンとの相互干渉を避けるため、以下のグループを使用することをお勧めします。

デジタルワイヤレスのみの運用においても、より安定した運用が可能です。

- グループ A01 にて、アナログワイヤレスとの組み合わせで最大 5 チャンネルの同時運用が可能
- グループ A02 にて、アナログワイヤレスとの組み合わせで最大 6 チャンネルの同時運用が可能
- グループ A03 にて、アナログワイヤレスとの組み合わせで最大 6 チャンネルの同時運用が可能
- グループ A04 にて、アナログワイヤレスとの組み合わせで最大 5 チャンネルの同時運用が可能

A-01 ~ A-04

グループ	チャンネル	周波数 [MHz]
A01	1.2H-065	1254.625
	1.2H-145	1256.625
	1.2H-170	1257.250
	1.2H-215	1258.375
	1.2H-265	1259.625
A02	1.2H-055	1254.375
	1.2H-100	1255.500
	1.2H-135	1256.375
	1.2H-195	1257.875
	1.2H-245	1259.125
1.2H-260	1259.500	
A03	1.2H-035	1253.875
	1.2H-095	1255.375
	1.2H-120	1256.000
	1.2H-150	1256.750
	1.2H-225	1258.625
1.2H-270	1259.750	
A04	1.2H-030	1253.750
	1.2H-080	1255.000
	1.2H-105	1255.625
	1.2H-175	1257.375
	1.2H-230	1258.750

Group 1.2H (25 kHz 間隔)

バンドブロック 1.2H の周波数帯から 25 kHz 間隔でチャンネルを選ぶことができます。

ご注意

- グレーのチャンネルはデジタルワイヤレスでは使用できません。また、本体においても表示されません。
- このグループでは、多チャンネル同時運用は考慮されていません。

Group 1.2H

チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]	チャンネル	周波数 [MHz]
1.2H - 001	1253.025	1.2H - 041	1254.025	1.2H - 081	1255.025	1.2H - 121	1256.025	1.2H - 161	1257.025	1.2H - 201	1258.025	1.2H - 241	1259.025
1.2H - 002	1253.050	1.2H - 042	1254.050	1.2H - 082	1255.050	1.2H - 122	1256.050	1.2H - 162	1257.050	1.2H - 202	1258.050	1.2H - 242	1259.050
1.2H - 003	1253.075	1.2H - 043	1254.075	1.2H - 083	1255.075	1.2H - 123	1256.075	1.2H - 163	1257.075	1.2H - 203	1258.075	1.2H - 243	1259.075
1.2H - 004	1253.100	1.2H - 044	1254.100	1.2H - 084	1255.100	1.2H - 124	1256.100	1.2H - 164	1257.100	1.2H - 204	1258.100	1.2H - 244	1259.100
1.2H - 005	1253.125	1.2H - 045	1254.125	1.2H - 085	1255.125	1.2H - 125	1256.125	1.2H - 165	1257.125	1.2H - 205	1258.125	1.2H - 245	1259.125
1.2H - 006	1253.150	1.2H - 046	1254.150	1.2H - 086	1255.150	1.2H - 126	1256.150	1.2H - 166	1257.150	1.2H - 206	1258.150	1.2H - 246	1259.150
1.2H - 007	1253.175	1.2H - 047	1254.175	1.2H - 087	1255.175	1.2H - 127	1256.175	1.2H - 167	1257.175	1.2H - 207	1258.175	1.2H - 247	1259.175
1.2H - 008	1253.200	1.2H - 048	1254.200	1.2H - 088	1255.200	1.2H - 128	1256.200	1.2H - 168	1257.200	1.2H - 208	1258.200	1.2H - 248	1259.200
1.2H - 009	1253.225	1.2H - 049	1254.225	1.2H - 089	1255.225	1.2H - 129	1256.225	1.2H - 169	1257.225	1.2H - 209	1258.225	1.2H - 249	1259.225
1.2H - 010	1253.250	1.2H - 050	1254.250	1.2H - 090	1255.250	1.2H - 130	1256.250	1.2H - 170	1257.250	1.2H - 210	1258.250	1.2H - 250	1259.250
1.2H - 011	1253.275	1.2H - 051	1254.275	1.2H - 091	1255.275	1.2H - 131	1256.275	1.2H - 171	1257.275	1.2H - 211	1258.275	1.2H - 251	1259.275
1.2H - 012	1253.300	1.2H - 052	1254.300	1.2H - 092	1255.300	1.2H - 132	1256.300	1.2H - 172	1257.300	1.2H - 212	1258.300	1.2H - 252	1259.300
1.2H - 013	1253.325	1.2H - 053	1254.325	1.2H - 093	1255.325	1.2H - 133	1256.325	1.2H - 173	1257.325	1.2H - 213	1258.325	1.2H - 253	1259.325
1.2H - 014	1253.350	1.2H - 054	1254.350	1.2H - 094	1255.350	1.2H - 134	1256.350	1.2H - 174	1257.350	1.2H - 214	1258.350	1.2H - 254	1259.350
1.2H - 015	1253.375	1.2H - 055	1254.375	1.2H - 095	1255.375	1.2H - 135	1256.375	1.2H - 175	1257.375	1.2H - 215	1258.375	1.2H - 255	1259.375
1.2H - 016	1253.400	1.2H - 056	1254.400	1.2H - 096	1255.400	1.2H - 136	1256.400	1.2H - 176	1257.400	1.2H - 216	1258.400	1.2H - 256	1259.400
1.2H - 017	1253.425	1.2H - 057	1254.425	1.2H - 097	1255.425	1.2H - 137	1256.425	1.2H - 177	1257.425	1.2H - 217	1258.425	1.2H - 257	1259.425
1.2H - 018	1253.450	1.2H - 058	1254.450	1.2H - 098	1255.450	1.2H - 138	1256.450	1.2H - 178	1257.450	1.2H - 218	1258.450	1.2H - 258	1259.450
1.2H - 019	1253.475	1.2H - 059	1254.475	1.2H - 099	1255.475	1.2H - 139	1256.475	1.2H - 179	1257.475	1.2H - 219	1258.475	1.2H - 259	1259.475
1.2H - 020	1253.500	1.2H - 060	1254.500	1.2H - 100	1255.500	1.2H - 140	1256.500	1.2H - 180	1257.500	1.2H - 220	1258.500	1.2H - 260	1259.500
1.2H - 021	1253.525	1.2H - 061	1254.525	1.2H - 101	1255.525	1.2H - 141	1256.525	1.2H - 181	1257.525	1.2H - 221	1258.525	1.2H - 261	1259.525
1.2H - 022	1253.550	1.2H - 062	1254.550	1.2H - 102	1255.550	1.2H - 142	1256.550	1.2H - 182	1257.550	1.2H - 222	1258.550	1.2H - 262	1259.550
1.2H - 023	1253.575	1.2H - 063	1254.575	1.2H - 103	1255.575	1.2H - 143	1256.575	1.2H - 183	1257.575	1.2H - 223	1258.575	1.2H - 263	1259.575
1.2H - 024	1253.600	1.2H - 064	1254.600	1.2H - 104	1255.600	1.2H - 144	1256.600	1.2H - 184	1257.600	1.2H - 224	1258.600	1.2H - 264	1259.600
1.2H - 025	1253.625	1.2H - 065	1254.625	1.2H - 105	1255.625	1.2H - 145	1256.625	1.2H - 185	1257.625	1.2H - 225	1258.625	1.2H - 265	1259.625
1.2H - 026	1253.650	1.2H - 066	1254.650	1.2H - 106	1255.650	1.2H - 146	1256.650	1.2H - 186	1257.650	1.2H - 226	1258.650	1.2H - 266	1259.650
1.2H - 027	1253.675	1.2H - 067	1254.675	1.2H - 107	1255.675	1.2H - 147	1256.675	1.2H - 187	1257.675	1.2H - 227	1258.675	1.2H - 267	1259.675
1.2H - 028	1253.700	1.2H - 068	1254.700	1.2H - 108	1255.700	1.2H - 148	1256.700	1.2H - 188	1257.700	1.2H - 228	1258.700	1.2H - 268	1259.700
1.2H - 029	1253.725	1.2H - 069	1254.725	1.2H - 109	1255.725	1.2H - 149	1256.725	1.2H - 189	1257.725	1.2H - 229	1258.725	1.2H - 269	1259.725
1.2H - 030	1253.750	1.2H - 070	1254.750	1.2H - 110	1255.750	1.2H - 150	1256.750	1.2H - 190	1257.750	1.2H - 230	1258.750	1.2H - 270	1259.750
1.2H - 031	1253.775	1.2H - 071	1254.775	1.2H - 111	1255.775	1.2H - 151	1256.775	1.2H - 191	1257.775	1.2H - 231	1258.775	1.2H - 271	1259.775
1.2H - 032	1253.800	1.2H - 072	1254.800	1.2H - 112	1255.800	1.2H - 152	1256.800	1.2H - 192	1257.800	1.2H - 232	1258.800	1.2H - 272	1259.800
1.2H - 033	1253.825	1.2H - 073	1254.825	1.2H - 113	1255.825	1.2H - 153	1256.825	1.2H - 193	1257.825	1.2H - 233	1258.825	1.2H - 273	1259.825
1.2H - 034	1253.850	1.2H - 074	1254.850	1.2H - 114	1255.850	1.2H - 154	1256.850	1.2H - 194	1257.850	1.2H - 234	1258.850	1.2H - 274	1259.850
1.2H - 035	1253.875	1.2H - 075	1254.875	1.2H - 115	1255.875	1.2H - 155	1256.875	1.2H - 195	1257.875	1.2H - 235	1258.875	1.2H - 275	1259.875
1.2H - 036	1253.900	1.2H - 076	1254.900	1.2H - 116	1255.900	1.2H - 156	1256.900	1.2H - 196	1257.900	1.2H - 236	1258.900	1.2H - 276	1259.900
1.2H - 037	1253.925	1.2H - 077	1254.925	1.2H - 117	1255.925	1.2H - 157	1256.925	1.2H - 197	1257.925	1.2H - 237	1258.925	1.2H - 277	1259.925
1.2H - 038	1253.950	1.2H - 078	1254.950	1.2H - 118	1255.950	1.2H - 158	1256.950	1.2H - 198	1257.950	1.2H - 238	1258.950	1.2H - 278	1259.950
1.2H - 039	1253.975	1.2H - 079	1254.975	1.2H - 119	1255.975	1.2H - 159	1256.975	1.2H - 199	1257.975	1.2H - 239	1258.975	1.2H - 279	1259.975
1.2H - 040	1254.000	1.2H - 080	1255.000	1.2H - 120	1256.000	1.2H - 160	1257.000	1.2H - 200	1258.000	1.2H - 240	1259.000		

B 型

ソニーデジタルワイヤレスマイクロホンシステムの機器には、B 型帯域で使用できる全 30 チャンネルをあらかじめ搭載しています。ご使用にあたっては、本チャンネルプラン表よりご使用の目的に合わせたプランをお選びいただき、トランスミッター、レシーバーに設定することにより、混信がなく安全にご使用いただくことができます。今までのアナログワイヤレスのチャンネルプランに加え、デジタルワイヤレス専用のチャンネルプランや、アナログワイヤレスとデジタルワイヤレスを混在して使用するプランなどを用意しています。

ご注意

B 型のチャンネルグループには、770 MHz ～ 806 MHz 帯の A 型ワイヤレスマイクとの同時運用を考慮したグループが含まれます。770 MHz ～ 806 MHz 帯の A 型ワイヤレスマイクの使用期限は 2019 年 3 月 31 日と定められています。

B 型の全チャンネルを選択できるグループ

同時多チャンネル運用は考慮されていないので、お客様独自のチャンネルプランで運用してください。

グループ: ALL

グループの用途：全チャンネルの中から自由にチャンネルを選択して運用を行う
最大同時運用数：同時運用は考慮されていません（選択可能なチャンネル数：30）

グループ	チャンネル	周波数 [MHz]
ALL	BF1	806.125
	BD1	806.250
	BB1	806.375
	BE1	806.500
	BC1	806.625
	BA1	806.750
	BF2	806.875
	BD2	807.000
	BB2	807.125
	BE2	807.250
	BC2	807.375
	BA2	807.500
	BF3	807.625
	BD3	807.750
	BB3	807.875
	BE3	808.000
	BC3	808.125
	BA3	808.250
	BF4	808.375
	BD4	808.500
	BB4	808.625
	BE4	808.750
	BC4	808.875
	BA4	809.000
	BF5	809.125
	BD5	809.250
	BB5	809.375
	BE5	809.500
	BC5	809.625
	BA5	809.750

B 型専用の同時多チャンネル運用グループ

同一エリア内のワイヤレスマイクロホンがすべて B 型の場合のグループです。ただし、デジタルワイヤレスのみを使用する場合は、A 型のデジタルワイヤレスと同時運用が可能です。A 型のデジタルワイヤレスと組み合わせて使用する際には、組み合わせて使用するデジタルワイヤレスの仕様に合わせて周波数間隔を離してください。

ご注意

デジタルワイヤレスの最小チャンネル間隔は 375 kHz のため、グレーのチャンネルは使用できません。また、本体においても表示されません。

グループ: B-A ～ B-F

グループの用途：デジタルワイヤレスのみで多チャンネル同時運用を行う
BAND 内の最大同時運用数：10ch
すべての BAND を使用した場合の最大同時運用数：82ch
グループ数：6

デジタルワイヤレス専用のグループです。同一エリア内にソニーのデジタルワイヤレス機器のみの状態の場合、ご使用いただけます。

デジタルワイヤレスの能力を最大限に発揮し、最大 10 チャンネルの同時運用が可能になる、375 kHz 等間隔配置のチャンネルプランです。

- B-AとB-Bをつなげた組み合わせで最大10チャンネルの同時運用が可能
- B-CとB-Dをつなげた組み合わせで最大10チャンネルの同時運用が可能
- B-EとB-Fをつなげた組み合わせで最大10チャンネルの同時運用が可能

グループ	チャンネル	周波数 [MHz]
B-A	BA1	806.750
	BA2	807.500
	BA3	808.250
	BA4	809.000
	BA5	809.750
B-B	BB1	806.375
	BB2	807.125
	BB3	807.875
	BB4	808.625
	BB5	809.375
B-C	BC1	806.625
	BC2	807.375
	BC3	808.125
	BC4	808.875
	BC5	809.625
B-D	BD1	806.250
	BD2	807.000
	BD3	807.750
	BD4	808.500
	BD5	809.250
B-E	BE1	806.500
	BE2	807.250
	BE3	808.000
	BE4	808.750
	BE5	809.500

グループ	チャンネル	周波数 [MHz]
B-F	BF1	806.125
	BF2	806.875
	BF3	807.625
	BF4	808.375
	BF5	809.125

グループ: B-1 ～ B-6

グループの用途：B 型アナログワイヤレスとデジタルワイヤレスを共用して多チャンネル同時運用を行う
BAND 内の最大同時運用数：6ch
すべての BAND を使用した場合の最大同時運用数：対象外
グループ数：6

B 型アナログワイヤレス機器とデジタルワイヤレス機器を同一エリアにて同時に使うためのチャンネルプランです。ソニーのアナログワイヤレスチャンネルプランと同一のグループです。

- B-1、B-2、B-3、B-4 のうち任意のグループにて、アナログワイヤレスマイクとの組み合わせで最大 6 チャンネルの同時運用が可能（ただしデジタルワイヤレスは、そのうち 4 チャンネル）
- B-5にてアナログワイヤレスマイクロホンと組み合わせで最大5チャンネルの同時運用が可能（ただしデジタルワイヤレスは、そのうち3チャンネル）
- B-6にて1チャンネルの運用が可能。

グループ	チャンネル	周波数 [MHz]
B-1	B11	806.125
	B12	806.375
	B13	807.125
	B14	807.750
	B15	809.000
	B16	809.500
B-2	B21	806.250
	B22	806.500
	B23	807.000
	B24	807.875
	B25	808.500
	B26	808.875
B-3	B31	806.625
	B32	806.875
	B33	807.375
	B34	808.250
	B35	808.625
	B36	809.250

グループ	チャンネル	周波数 [MHz]
B-4	B41	806.750
	B42	807.500
	B43	808.000
	B44	809.125
	B45	809.375
	B46	809.750
B-5	B51	807.625
	B52	808.125
	B53	808.375
	B54	808.750
	B55	809.625
B-6	B61	807.250

グループ：B-7、B-8

グループの用途：B型アナログワイヤレスとデジタルワイヤレスを共用して多チャンネル同時運用を行う
BAND内の最大同時運用数：7ch
すべてのBANDを使用した場合の最大同時運用数：対象外
グループ数：2

A型、B型混在の同時多チャンネル運用グループ

同一エリア内のワイヤレスマイクロホンがA型とB型の場合のグループです。

ご注意

デジタルワイヤレスの最小チャンネル間隔は375kHzのため、グレーのチャンネルは使用できません。また、本体においても表示されません。

グループ：BA1～BA6

グループの用途：A型（FPU-4CH帯）、B型アナログワイヤレスとデジタルワイヤレスを共用して多チャンネル同時運用を行う（B型ワイヤレス優先）
BAND内の最大同時運用数：1～6ch
すべてのBANDを使用した場合の最大同時運用数：10ch
グループ数：6
A型（FPU-4CH帯）、B型アナログワイヤレスとデジタルワイヤレスを同一エリアにて同時に使うためのチャンネルプランです。
ソニーのアナログワイヤレスチャンネルプランと同一のグループです。

- BA1、BA2、BA3、BA4のうち任意のグループと、A型アナログワイヤレスマイク4chの組み合わせで最大10チャンネルの同時運用が可能（ただしデジタルワイヤレスは、そのうち4チャンネル）
- BA5とA型アナログワイヤレスマイク5chの組み合わせで最大10チャンネルの同時運用が可能（ただしデジタルワイヤレスは、そのうち3チャンネル）
- BA6とA型アナログワイヤレスマイク9chの組み合わせで最大10チャンネルの同時運用が可能（ただしデジタルワイヤレスは、そのうち1チャンネル）

グループ	チャンネル	周波数 [MHz]
BA1	B11	806.125
	B12	806.375

B型アナログワイヤレス機器とデジタルワイヤレス機器を同一エリアにて同時に使うためのチャンネルプランです。
ソニーのアナログワイヤレスチャンネルプランと同一のグループです。

- B-7またはB-8のうち任意のグループにて、アナログワイヤレスマイクロホンとの組み合わせで最大7チャンネルの同時運用が可能（ただしデジタルワイヤレスは、そのうち5チャンネル）

グループ	チャンネル	周波数 [MHz]
B-7	B11	806.125
	B12	806.375
	B33	807.375
	B52	808.125
	B54	808.750
	B36	809.250
	B55	809.625
	B-8	B21
B31		806.625
B13		807.125
B14		807.750
B25		808.500
B16		809.500
B46		809.750

グループ：BB1、BB2

グループ	チャンネル	周波数 [MHz]	
BA1	B13	807.125	
	B14	807.750	
	B15	809.000	
	B16	809.500	
	BA2	B21	806.250
		B22	806.500
B23		807.000	
B24		807.875	
B25		808.500	
B26		808.875	
BA3	B31	806.625	
	B32	806.875	
	B33	807.375	
	B34	808.250	
	B35	808.625	
	B36	809.250	
BA4	B41	806.750	
	B42	807.500	
	B43	808.000	
	B44	809.125	
	B45	809.375	
	B46	809.750	

グループ	チャンネル	周波数 [MHz]
BA5	B51	807.625
	B52	808.125
	B53	808.375
	B54	808.750
	B55	809.625
BA6	B61	807.250

グループ：BB1、BB2

グループの用途：A型（FPU-2CH帯、FPU-4CH帯）、B型アナログワイヤレスとデジタルワイヤレスを共用して多チャンネル同時運用を行う
BAND内の最大同時運用数：6ch
すべてのBANDを使用した場合の最大同時運用数：34ch
グループ数：2
A型（FPU-2CH帯、FPU-4CH帯）、B型アナログワイヤレスとデジタルワイヤレスを同一エリアにて同時に使うためのチャンネルプランです。
ソニーのアナログワイヤレスチャンネルプランと同一のグループです。

- BB1、BB2のうち任意のグループと、A型、A2型、B型アナログワイヤレスマイクの組み合わせで最大34チャンネルの同時運用が可能（ただしデジタルワイヤレスは、そのうちFPU-2CH帯10チャンネル /FPU-4CH帯10チャンネル /B型4チャンネルの合計24チャンネル）

グループ	チャンネル	周波数 [MHz]
BB1	B13	807.125
	B33	807.375
	B52	808.125
	B54	808.750
	B36	809.250
B55	809.625	
BB2	B61	807.250
	B42	807.500
	B34	808.250
	B26	808.875
	B45	809.375
	B46	809.750

グループ：AB1～AB4

グループの用途：A型（FPU-4CH帯）、B型アナログワイヤレスとデジタルワイヤレスを共用して多チャンネル同時運用を行う（A型ワイヤレス優先）
BAND内の最大同時運用数：2ch
すべてのBANDを使用した場合の最大同時運用数：11ch
グループ数：4
A型（FPU-4CH帯）、B型アナログワイヤレスとデジタルワイヤレスを同一エリアにて同時に使うためのチャンネルプランです。
ソニーのアナログワイヤレスチャンネルプランと同一のグループです。

- AB1～AB4のうち任意のグループと、A型アナログワイヤレスマイクの組み合わせで最大11チャンネルの同時運用が可能

- AB9とA型アナログリニアワイヤレスマイクの組み合わせで

グループ	チャンネル	周波数 [MHz]
AB1	B24	807.875
	B36	809.250
AB2	B53	808.375
	B44	809.125
AB3	B52	808.125
	B46	809.750
AB4	B23	807.000
	B55	809.625

グループ：AB5～AB6

グループの用途：A型（FPU-4CH帯）、B型アナログワイヤレスとデジタルワイヤレスを共用して多チャンネル同時運用を行う（A型ワイヤレス優先）
BAND内の最大同時運用数：5ch
すべてのBANDを使用した場合の最大同時運用数：12ch
グループ数：2
A型（FPU-4CH帯）、B型アナログワイヤレスとデジタルワイヤレスを同一エリアにて同時に使うためのチャンネルプランです。
ソニーのアナログワイヤレスチャンネルプランと同一のグループです。

- AB5、AB6のうち任意のグループとA型（FPU-4CH帯）、B型アナログワイヤレスマイクの組み合わせで最大12チャンネルの同時運用が可能
- AB5、AB6のうち任意のグループとA型（FPU-4CH帯）、B型アナログワイヤレスマイクに、A型（FPU-2CH帯）のA01～A04のうち任意のグループとの組み合わせで最大22チャンネルの同時運用が可能

グループ	チャンネル	周波数 [MHz]
AB5	B22	806.500
	B43	808.000
	B15	809.000
	B45	809.375
	B55	809.625
AB6	B31	806.625
	B52	808.125
	B44	809.125
	B16	809.500
B46	809.750	

グループ：AB7～AB9

グループの用途：A型（FPU-4CH帯）リニアシステム、B型アナログワイヤレスとデジタルワイヤレスを共用して多チャンネル同時運用を行う（A型ワイヤレス優先）
BAND内の最大同時運用数：2ch
すべてのBANDを使用した場合の最大同時運用数：8～9ch
グループ数：3
A型（FPU-4CH帯）リニアシステム、B型アナログワイヤレスとデジタルワイヤレスを同一エリアにて同時に使うためのチャンネルプランです。
ソニーのアナログワイヤレスチャンネルプランと同一のグループです。

- AB7、AB8のうち任意のグループとA型アナログリニアワイヤレスマイクの組み合わせで最大9チャンネルの同時運用が可能
最大8チャンネルの同時運用が可能

グループ	チャンネル	周波数 [MHz]
AB7	B61	807.250
	B35	808.625
AB8	B42	807.500
	B26	808.875
AB9	B54	808.750
	B45	809.375